



IBM Content Manager for  
Multiplatforms  
IBM Information  
Integrator for Content

## الرسائل والشفرات

النسخة ٨ الاصدار ٢





IBM Content Manager for  
Multiplatforms  
IBM Information  
Integrator for Content

## الرسائل والشفرات

النسخة ٨ الاصدار ٢

## ملحوظة

قبل استخدام هذه المعلومات والمنتج الذي تقوم بدعمه، يجب قراءة المعلومات الموجودة في ملاحظات.

## الطبعة الثانية (مارس ٢٠٠٣)

هذه النسخة تنطبق على النسخة ٨ الاصدار ٢ من IBM Content Manager بالنسبة الى Multiplatforms (رقم المنتج B19-5724) و IBM Enterprise Information Portal for Multiplatforms (رقم المنتج B43-5724) وكل الاصدارات والتعديلات المتتالية الى أن يشار الى غير ذلك في نسخ جديدة.

تم تطوير أجزاء من هذا المنتج بواسطة (http://www.apache.org/) The Apache Software Foundation Copyright (C) 1999 The Apache Software Foundation. كل الحقوق محفوظة .

THE LOG4J, XERCES, XALAN SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL IBM OR THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

الشروط التالية تنطبق على المكونات LOG4J و XERCES و XALAN: إعادة التوزيع في نموذج ثنائي يجب أن يحتوي على ملاحظة حق الطبع سابقة الذكر، وكشف الشروط هذا والشروط الأخرى المعروضة في أعلى الموجودة في الوثيقة و/أو المواد الأخرى المتاحة مع المنتج الذي تم توزيعه. الوثيقة النهائية الخاصة بالمستخدم المتضمنة مع إعادة التوزيع، ان وجد، يجب أن تتضمن على عبارات التقديم التالية: "هذا المنتج يحتوي على برامج تم تطويرها بواسطة Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)" وفي المقابل، هذه العبارات يمكن أن يتم عرضها في البرنامج نفسه، حيث يتم عادة ظهور هذه العبارات. يجب عدم استخدام الأسماء "log4j" و "xerces" و "xalan" و "Apache Software Foundation" لدعم والاعلان عن المنتجات المكونة باستخدام هذه البرامج بدون الحصول على اذن كتابي مسبق. للحصول على الاذن الكتابي، رجاء الاتصال بـ apache@apache.org. المنتجات التي يتم تكوينها باستخدام هذه البرامج قد لا يتم تسميتها "Apache"، كما لا يتم عرض "Apache" في اسمهم، بدون الحصول على اذن كتابي مسبق من Apache Software Foundation.

(C)حقوق النشر لشركة IBM، 1993، 2003، كل الحقوق محفوظة .

## قائمة المحتويات

٧	نبذة عن هذا الكتاب
٧	مستخدمي هذا الكتاب
٧	كيفية استخدام هذا الكتاب
٧	كيفية استخدام وصف الرسالة
٧	مكان إيجاد المزيد من المعلومات
٨	المعلومات المتضمنة في مجموعة المنتجات
٩	الدعم المتاح على شبكة Web
٩	كيفية إرسال التعقيبات
٩	ما الجديد في CONTENT MANAGER النسخة ٨
١١	ما الجديد في ENTERPRISE INFORMATION PORTAL النسخة ٨
١٣	الفصل ١. التسجيل والتتبع
١٣	ENTERPRISE INFORMATION PORTAL وCONTENT MANAGER ملفات التسجيل
١٤	تسجيل عملية التركيب
١٤	التسجيل والتتبع لوحدة خدمة مكتبة CONTENT MANAGER
١٥	الأكواد التي يتم اعادتها من DB2 SQL
١٦	تسجيل وحدة ادارة مصادر CONTENT MANAGER
١٦	التعامل مع ملفات مواصفات التسجيل
١٧	تسجيل الوحدة التابعة لادارة النظام
١٨	تسجيل أحداث Content Manager
١٨	تسجيل أخطاء Content Manager وEIP
١٨	تسجيل EIP API
١٨	بدء فاعلية تسجيل وحدة الاتصال connector
٢٠	أمثلة على مخرجات التتبع والتسجيل
٢٥	الفصل ٢. إقتفاء أخطاء EIP
٢٥	رسائل الوحدة التابعة لادارة النظام
٢٥	اكتشاف الخطأ والتعامل معه
٢٧	الفصل ٣. رسائل API، DGL1620 - DGL0300
٦٥	الفصل ٤. رسائل API، DGL2801 - DGL2401
٩٧	الفصل ٥. رسائل API، DGL3999 - DGL3600
١٣٩	الفصل ٦. رسائل API، DGL5386 - DGL4000
١٨٣	الفصل ٧. رسائل API، DGL7188 - DGL7087
١٩٧	الفصل ٨. رسائل مكون تدفق العمل EIP، EHLE081 - EHLE045
٢٠١	الفصل ٩. رسائل معالجة معلومات EIP، ٩٩٧٦ - ٩٠٠١
٢٢٥	الفصل ١٠. أكواد العودة لوحدة خدمة مكتبة CONTENT MANAGER، ICM8012 - ICM4751
٢٦٧	الفصل ١١. رسائل وحدة ادارة مصدر CONTENT MANAGER، ICM9936 - ICM9701
٢٩١	ملاحظات
٢٩٢	علامات تجارية
٢٩٥	بيان بالمطبوعات الفنية



---

## نبذة عن هذا الكتاب

هذا الدليل يشرح وظائف تسجيل الرسائل وتتبعها بالنسبة الى Enterprise Information و Content Manager Portal ويتيح رسائل لكلا من البرنامجين .

---

## مستخدمي هذا الكتاب

استخدم هذا الدليل اذا كنت موجه نظام أو مبرمج تطبيقات أو مبرمج أنظمة .

Enterprise Information Portal يؤدي الى تمرير الرسائل من وحدات خدمة المحتويات الى ما يتم الاتصال به بما في ذلك Content Manager . ارجع الى الكتاب الصحيح لوحدة خدمة المحتويات للحصول على تفاصيل عن الرسائل غير المتضمنة في هذا الكتاب .

---

## كيفية استخدام هذا الكتاب

استخدم هذا الكتاب كمرجع للحصول على معلومات اضافية عن رسالة تم استلامها . يتم تنظيم الرسائل أولاً باستخدام اللاحقة، ثم باستخدام الرقم.

## كيفية استخدام وصف الرسالة

يتضمن وصف كل رسالة في هذا الكتاب المعلومات التالية :

### رقم الرسالة ومدى أهميتها

يتم تقسيم الرسائل الى ثلاث فئات درجات أهمية:

#### معلومات

يشير رقم الرسالة الذي ينتهي بالحرف I الى أنها رسائل اخبارية . تقوم هذه الرسالة باخطار المستخدم بالحالة التي حدثت .

#### تحذير

يشير رقم الرسالة الذي ينتهي بالحرف W الى أنها رسائل تحذيرية . تقوم هذه الرسائل باخطارك بوجود حالة غير مرغوب فيها، لكنها لا تؤدي الى إيقاف تشغيل العملية .

#### تصرف

يشير رقم الرسالة الذي ينتهي بالحرف A الى أنها رسائل تشير الى ضرورة اتخاذ تصرف . تشير هذه الرسائل الى أنه قد تم اتخاذ تصرف غير صحيح وينتج عن ذلك عدم الاستمرار في التشغيل . يجب اتخاذ بعض التصرفات لتصحيح المشكلة .

#### الشرح

سبب حدوث المشكلة .

#### مكونات

المكون الذي أصدر الرسالة .

#### تصرف

التصرف أو الاستجابة اللازم اتخاذها لتصحيح المشكلة .

---

## مكان ايجاد المزيد من المعلومات

حزمة المنتج الخاصة بك تتضمن مجموعة كاملة من المعلومات التي تساعدك في تنظيم وتركيب وإدارة واستخدام النظام الخاص بك . يتم أيضا إتاحة وثائق المنتجات على موقع Web .

## المعلومات المتضمنة في مجموعة المنتجات

حزمة المنتج تحتوي على مركز معلومات وكل إصدار موجود بالنسق (PDF) portable document format .

### مركز المعلومات

حزمة المنتج تحتوي على مركز معلومات والذي يمكن تركيبه عند تركيب المنتج. للحصول على معلومات عن تركيب مركز المعلومات أنظر تنظيم وتركيب نظام Content Manager الخاص بك.

مركز المعلومات يتضمن الوثائق التي تخص Content Manager و Enterprise Information Portal و VideoCharger. البيانات التي تم تكوينها من المواضيع يتم تنظيمها باستخدام المنتج والمهمة (على سبيل المثال، الإدارة). بالإضافة إلى أسلوب التحويل والفهرسة، فإن إمكانية البحث تدعم أيضا عملية الاسترجاع.

### مطبوعات PDF الفنية

يمكنك مشاهدة ملفات PDF من خلال الشاشة باستخدام Adobe Acrobat Reader لنظام التشغيل الخاص بك. إذا كان Acrobat Reader لم يتم تركيبه لديك، فيمكنك تحميله من موقع Adobe على شبكة Web على العنوان [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

الجدول ١ لعرض مطبوعات Content Manager الفنية المتضمنة مع IBM Content Manager بالنسبة إلى Multiplatforms.

### الجدول ١. إصدارات Content Manager

اسم ملف	عنوان	رقم الإصدار
تركيب	تنظيم وتركيب نظام Content Manager الخاص بك	GC27-1332-01
نقل	النقل إلى Content Manager النسخة ٨	SC27-1343-01
sysadmin	دليل إدارة النظام	SC27-1335-01

عند طلب IBM Content Manager بالنسبة إلى Multiplatforms، يمكنك استلام IBM Enterprise Information Portal for Multiplatforms. أو، يمكنك الطلب بالطريقة منفصلة IBM Enterprise Information Portal. الجدول ٢ لعرض مطبوعات Enterprise Information Portal الفنية المتضمنة مع المنتج.

### الجدول ٢. إصدارات Enterprise Information Portal

اسم ملف	عنوان	رقم الإصدار
apgwork	Workstation Application Programming Guide <sup>١</sup>	SC27-1347-01
ecliinst	تركيب وتحديد مواصفات وإدارة eClient	SC27-1350-02
eipinst	تنظيم وتركيب Content Information Integrator ل	GC27-1345-01
eipmanag	إدارة Content Information Integrator ل	SC27-1346-01
messcode	الرسائل والشفرات <sup>٢</sup>	SC27-1349-01

#### ملاحظات :

١. Workstation Application Programming Guide يحتوي على معلومات عن تطبيقات البرمجة لكلا من Content Manager و Enterprise Information Portal.
٢. الرسائل والشفرات تحتوي على الرسائل والشفرات بالنسبة إلى Content Manager و Enterprise Information Portal.



## الدعم المتاح على شبكة Web

يتم إتاحة الدعم للمنتج على شبكة Web. اضغط **Support** من موقع المنتج على شبكة Web على العناوين:  
[www.ibm.com/software/data/cm/](http://www.ibm.com/software/data/cm/)

[www.ibm.com/software/data/eip/](http://www.ibm.com/software/data/eip/)

المطبوعات الفنية تكون متضمنة مع المنتج في نسخة محفوظة على قرص أو CD. لاستخدام وثائق المنتج الموجودة على شبكة Web، اضغط زر الفأرة عند الاختيار مكتبة الموجود على موقع شبكة Web الخاص بالمنتج.

يتم أيضا إتاحة واجهة تعامل الوثيقة القائمة على HTML؛ والتي تسمى Enterprise Documentation Online (EDO)؛ من خلال شبكة Web. وهي تحتوي في الوقت الحالي على معلومات مرجع API. اذهب الى صفحة Enterprise Information Portal Library الموجودة على شبكة Web للحصول على معلومات عن طريقة الاتصال بـ EDO.

## كيفية ارسال التعقيبات

تساعد المعلومات العامة شركة IBM في إتاحة معلومات عن مستوى الجودة. برجاء ارسال أي تعقيبات تتعلق بهذا الاصدار أو أي مطبوعات فنية أخرى تخص Content Manager أو Enterprise Information Portal. يمكنك استخدام أي من الطرق التالية لإتاحة التعقيبات :

- قم بارسال التعقيبات من شبكة Web. ارجع الى صفحة IBM Data Management Online Reader's Comment Form (RCF) الموجودة على :

[www.ibm.com/software/data/rcf](http://www.ibm.com/software/data/rcf)

يمكنك استخدام الصفحة لإدخال وإرسال تعقيبات .

- ارسل التعقيبات من خلال البريد الالكتروني الى [comments@vnet.ibm.com](mailto:comments@vnet.ibm.com). تأكد من أنه قد تم تضمين اسم المنتج ورقم نسخة المنتج واسم ورقم الجزء الخاص بالكتاب (إذا أمكن). إذا كنت تقوم بالتعليق على نص محدد، برجاء تضمين مكان النص (على سبيل المثال، فصل وعنوان الجزء، أو رقم الجدول، أو رقم الصفحة، أو عنوان موضوع المساعدة).

## ما الجديد في Content Manager النسخة ٨

**النسخة ٨،٢:** النسخة ٨،٢ تتضمن مجموعة من التعديلات من النسخة ٨،١. النسخة ٨،٢ تقوم بإضافة المزيد من خواص تنفق العمل الى eClient، وتزيد من وظائف ادارة المصادر، وتدعم أحدث التقنيات في قواعد البيانات والوحدات التابعة، بما في ذلك DB2 Universal Database النسخة 8.1، و Oracle النسخة ٨،١،٧،٤ والنسخة ٩،٢،٠،١، WebSphere النسخة ٥. هذه الاظهارات، والتحديثات الأخرى لمنتج النسخة ٨،٢، يتم تلخيصها في أسفل:

### اسم Enterprise Information Portal تم تغييره الى IBM Information Integrator for Content

تم إعادة تسمية Enterprise Information Portal الى IBM Information Integrator for Content. بالرغم من تغيير أسماء الكتب للنسخة ٨،٢، فسيتم عرض النص الموجود بالكتب حيث يظهر به اسم المنتج Enterprise Information Portal. عند بحث في شبكة Web عن مزيد من المعلومات، يمكنك الاستمرار في استخدام Enterprise Information Portal، أو EIP، حتى يتم الانتهاء من استبدال الاسم الجديد. الدعم الخاص بـ Oracle النسخة ٨،١،٧،٤ أو النسخة ٩،٢،٠،١ أو أحدث

Content Manager V8.2 يقوم بإضافة دعم الى قواعد بيانات Oracle التي تقوم بإدارة metadata المخزنة على كلا من وحدة خدمة المكتبة ووحدة ادارة المصدر. أدوات النقل يتم تضمينها لمستخدمي Oracle

بالنسبة الى Content Manager النسخة ٧. ملحوظة: Oracle لا يقوم بادارة محتويات وحدة خدمة قاعدة بيانات Enterprise Information Portal. **التحديث**

Content Manager V8.2 يتضمن تحديث ادارة المصدر، وهو القدرة على تخزين العناصر في مواقع متعددة، ويتم ادارتها بواسطة عملية تحديث ادارة المصدر. عمليات تحديث العنصر سوف تنصرف على أنها عناصر ذاكرة LAN الوسيطة لتحسين توازن التحميل.

#### **ذاكرة LAN الوسيطة**

دعم ذاكرة LAN الوسيطة في Content Manager V8.2 يتيح ذاكرة وسيطة شفافة للتطبيق، باستخدام وحدات الخدمة المحلية كما هي معرفة بواسطة موجه النظام .

#### **الدعم بالنسبة الى DB2 UDB V8.1**

Content Manager V8.2 و Enterprise Information Portal V8.2 يدعموا DB2/UDB V8.1. خاصية تركيز الاتصال الموجودة في DB2 V8.1 تتيح مقياس متزايد لزوجين من التطبيقات والوحدات التابعة

(مثل Content Manager V8 Client for Windows) DB2/UDB V8.1 تم فيها استبدال DB2

Universal Database Text Information Extender (TIE) بـ Net Search Extender (NSE). **الدعم بالنسبة الى WebSphere Application Server النسخة ٤ والنسخة ٥**  
WebSphere Application Server النسخة ٥ يقدم تطوير لوحدة الخدمة واتصال وادارة البيانات من أي وحدة تصفح لشبكة web.

#### **الحافظات المفدلة**

eClient يوجد لديها الآن القدرة على تنظيم الوثائق والحافظات المحلية من مستويات متعددة الى حافظة مفدلة مفردة وبدء هذه الحافظة من تدفق للعمل. كما تتيح أيضا الحافظات المفدلة للمستخدمين أن يقوموا بصورة مستمرة بتخزين نتائج البحث في قاعدة البيانات المفدلة EIP حيث يمكن للمستخدمين استرجاعهم في أي وقت. جميع عمليات CRUD (التكوين والاسترجاع والتعديل والحذف) يمكن تنفيذها على هذه الحافظات المفدلة بدون اعادة الفهرسة.

#### **نقاط تجميع متقدمة لتدفق العمل workflow**

تدفق العمل workflow الآن أصبح مدعما بالكامل على AIX و Solaris. Workflow builder و APIs ووحدة مراقبة نقاط التجميع Collection Points Monitor و JavaBeans تتيح وظائف واستخدامات لتدفق العمل.

#### **Microsoft Visual Studio .NET لبناء التطبيقات**

Content Manager و Enterprise Information Portal 8.1 و APIs الأحدث منها تقوم الآن بدعم Microsoft Visual Studio .NET لكتابة تطبيقات ادارة المحتويات أو لتكامل التطبيقات التي تم بناءها باستخدام Microsoft Visual Studio .NET.

**النسخة ٨,١**: النسخة ٨,١ قامت ببداية تراث من عمليات التكامل والتقلبات. وكأحد الاظهارات والتحسينات المتعددة من منتجات Content Manager السابقة يأتي هيكل موديل البيانات الحديث والذي يتيح امكانية تهيئة المزيد من الوثائق. التغييرات التي طرأت على المنتج Content Manager في النسخة ٨,١ تم تلخيصها في أسفل:

#### **تحسين الأداء**

وحدة خدمة المكتبة وادارة المصدر تستخدم اجراءات DB2 المخزنة وتكنولوجيا DB2 leverage للتخفيض المتميز لتدفق البيانات عبر شبكة الاتصال وتحسين الأداء والمقاييس .

#### **الدعم بالنسبة الى Sun Solaris**

كلا من وحدة خدمة المكتبة وادارة المصدر يمكن تركيبهم على Sun Solaris.

#### **موديل بيانات متطور**

موديل البيانات الهرمية التسلسل الجديد يتيح الأساس المطلوب لحلول ادارة وثيقة مركبة تم تهيئتها.

#### **تحسين تدفق البيانات**

خلال توجيه مسار وثيقة متكاملة، تم تحسين امكانية تدفق البيانات باستخدام توجيه المسار المتسلسل، وتوجيه المسار الديناميكي، ونقاط التجميع .

#### **بحث النص المتكامل**

بالإضافة الى البحث باستخدام الخواص المميزة، يمكن لمستخدمين الوحدة التابعة الآن القيام ببحث كامل باستخدام النص على أساس بيانات وثيقة مكونة من نص. وظيفة بحث النص تستخدم الآن DB2 Universal Database Text Information Extender، والتي تساعد عملية سلسلة بيانات على تحديد بحث نص.

#### **ادارة النظام العام**

تطبيق الوحدة التابعة المفرد يتيح اتصال منفصل مع Content Manager و Enterprise Information Portal. من خلال Content Manager، فان Administrative Domains تتيح طريقة لوضع حدود للاتصال الاداري بالنسبة الى الأقسام الفرعية لوحدة خدمة المكتبة.

**الوحدة التابعة للمكتبة ذات الوظائف الكاملة و eClient التي تم تطويرها**  
تطويرات الوحدة التابعة تتيح للمستخدمين تطبيقات جديدة للانتشار السريع أو تطبيقات متكاملة مع خط العمل.  
الوحدة التابعة بالنسبة الى Windows تدعم بحث نص متكامل، وتوجيه مسار وثيقة، وموديل بيانات ذات تسلسل هرمي (بالنسبة لمستوى مكون فرعي مفرد)، وعمل نسخ وفهرسه خلال عملية الاستقبال. eClient يتضمن بحث نص متكامل، وتدفق بيانات متقدم EIP، والتحكم في النسخة، وخواص مميزة ذات قيم متعددة.

#### **تركيب بطريقة أسهل**

التركيب متسق عبر أنظمة التشغيل المدعومة ويتم إتاحة بيانات تركيب تم تهيئتها بواسطة Start Here CD's Planning Assistant. كما يتم أيضا إتاحة طرق التركيب الصامتة والتي تتم عبر الشاشة الرئيسية.

#### **مركز المعلومات Information center**

مركز المعلومات الذي تم تكوينه باستخدام وحدة التصفح يتضمن الوثائق التي تخص Content Manager و Enterprise Information Portal و VideoCharger. البيانات التي تم تكوينها من المواضيع يتم تنظيمها باستخدام المنتج والمهمة (على سبيل المثال، الإدارة). بالإضافة الى أسلوب التجول والفهرسة، فإن إمكانية البحث تدعم أيضا عملية الاسترجاع.

#### **إمكانية الاتصال**

خواص إمكانية الاتصال تساعد المستخدم الذي لديه إعاقة، مثل إعاقة في الحركة أو إعاقة في الرؤية، على استخدام البرامج بنجاح. أهم خواص إمكانية الاتصال بالنسبة لهذا المنتج تتضمن:

- إمكانية تشغيل كل الخواص باستخدام لوحة المفاتيح بدلا من الفأرة .
- دعم لخواص العرض التي تم تطويرها .
- اختيارات صفوف التنبيه البصرية والسمعية .
- التوافق مع التقنيات المساعدة
- التوافق مع خواص الاتصال الخاصة بنظام التشغيل
- نسق للوثائق يمكن الاتصال بها

#### **عمليات تكامل Siebel و PeopleSoft**

مستخدمي تطبيقات Siebel و PeopleSoft يمكنهم الآن توصيف هذه التطبيقات للاتصال بالمحتويات المخزنة في العديد من وحدات خدمة المحتويات باستخدام eClient.

## **ما الجديد في Enterprise Information Portal النسخة ٨**

**النسخة ٨،٢:** النسخة ٨،٢ تتضمن مجموعة من التعديلات. النسخة ٨،٢: تضيف المزيد من الوظائف الى تدفق عمل إدارة النظام workflow administration system وتدعم أحدث ما وصلت اليه تقنية قواعد البيانات، DB2 Universal Database النسخة ٨،١. هذه الاظهارات، والتحديثات الأخرى للنسخة ٨،٢ من المنتج، تم تلخيصها في أسفل:

#### **اسم Enterprise Information Portal تم تغييره الى IBM Information Integrator for Content**

تم إعادة تسمية Enterprise Information Portal الى IBM Information Integrator for Content. بالرغم من تغيير أسماء الكتب للنسخة ٨،٢، فسيتم عرض النص الموجود بالكتب حيث يظهر به اسم المنتج Enterprise Information Portal. عند بحث في شبكة Web عن مزيد من المعلومات، يمكنك الاستمرار في استخدام Enterprise Information Portal، أو EIP، حتى يتم الانتهاء من استبدال الاسم الجديد .

#### **الدعم بالنسبة الى DB2 UDB V8.1**

دعم Enterprise Information Portal V8.2. خاصية تركيز الاتصال الموجودة في DB2 V8.1 تتيح مقياس متزايد لزوجين من التطبيقات والوحدات التابعة .

#### **الحافظات المفردة**

EClient يوجد لديها الآن القدرة على تنظيم الوثائق والحافظات المحلية من مستودعات متعددة الى حافظة مفردة مفردة وبدء هذه الحافظة من تدفق للعمل. كما تتيح أيضا الحافظات المفردة للمستخدمين أن يقوموا بصورة مستمرة بتخزين نتائج البحث في قاعدة البيانات المفردة EIP حيث يمكن للمستخدمين استرجاعهم في أي وقت. جميع عمليات CRUD (التكوين والاسترجاع والتعديل والحذف) يمكن تنفيذها على هذه الحافظات المفردة بدون إعادة الفهرسة.

#### **نقاط تجميع متقدمة لتدفق العمل workflow**

تدفق العمل workflow الآن أصبح مدعما بالكامل على AIX و Solaris. Workflow builder و APIs ووحدة مراقبة نقاط التجميع Collection Points Monitor و JavaBeans تتيح وظائف واستخدامات لتدفق العمل .

## Microsoft Visual Studio .NET لبناء التطبيقات

Microsoft Visual Enterprise Information Portal 8.1 APIs الأحدث منها تقوم الآن بدعم Microsoft Visual Studio .NET لكتابة تطبيقات إدارة المحتويات أو لتكامل التطبيقات التي تم بناءها باستخدام Microsoft Visual Studio .NET.

النسخة ٨,١ : النسخة ٨,١ قامت ببدء تراث من عمليات التكامل والتقلبات. وكأحد الاظهارات والتحسينات المتعددة من منتجات Content Manager السابقة يأتي هيكل موديل البيانات الحديث والذي يتيح امكانية تهيئة المزيد من الوثائق. التغييرات التي طرأت على المنتج Content Manager في النسخة ٨,١ تم تلخيصها في أسفل:

### الدعم بالنسبة الى Sun Solaris

يمكنك تركيب موصلات وخواص وقواعد بيانات Java على أنظمة Solaris.

### ادارة النظام العام

تطبيق الوحدة التابعة المفرد يتيح اتصال منفصل مع Content Manager وادارة Enterprise Information Portal.

### موصلات جديدة

- الموصل ICM الذي يخص Content Manager النسخة ٨ الاصدار ١ يمكنك من استغلال خواص تخزين الوثيقة المتقدمة بالنسبة الى Content Manager النسخة ٨.
- موصل C++ Extended Search النسخة ٣,٧ يعمل باستخدام AIX.

### المصلات المطورة

- عمليات بحث النص باستخدام معاملات مدعمة من قبل الطبقة المفردة ومن خلال وصلة بحث موسع مباشرة.
- التحسينات التي تم ادخالها على الوظائف والتطور الخاص بأداء موصل OnDemand، تتضمن:
  - التعديلات الخاصة بهيكل OnDemand DDO.
  - تم دعم البحث غير المترامن

### IBM Web Crawler

IBM Web Crawler هي خاصية تمكن تمكن المستخدمين من البحث عن وتلخيص المعلومات على شبكة Web وفي قواعد بيانات Lotus Notes.

### تحسينات تدفق العمل

تدفق العمل تم دعمه بالكامل على AIX و Solaris. workflow builder و APIs و JavaBeans نتيج وظائف واستخدمات لتدفق العمل.

### مركز المعلومات Information center

مركز المعلومات الذي تم تكوينه باستخدام وحدة التصفح يتضمن الوثائق التي تخص Content Manager و Enterprise Information Portal و VideoCharger. البيانات التي تم تكوينها من المواضيع يتم تنظيمها باستخدام المنتج والمهمة (على سبيل المثال، الإدارة). بالإضافة الى أسلوب التجول والفهرسة، فان امكانية البحث تدعم أيضا عملية الاسترجاع.

### امكانية الاتصال

خواص امكانية الاتصال تساعد المستخدم الذي لديه اعاقة، مثل اعاقة في الحركة أو اعاقة في الرؤية، على استخدام البرنامج بنجاح. أهم خواص امكانية الاتصال بالنسبة لهذا المنتج تتضمن :

- امكانية تشغيل كل الخواص باستخدام لوحدة المفاتيح بدلا من الفأرة .
- دعم لخواص العرض التي تم تطويرها .
- اختيارات صفوف التنبيه البصرية والسمعية .
- التوافق مع التقنيات المساعدة
- التوافق مع خواص الاتصال الخاصة بنظام التشغيل
- نسق للوثائق يمكن الاتصال بها

## الفصل ١. التسجيل والتتبع

هذا القسم يشرح ويصف كيفية تكوين وظائف التسجيل والتتبع لوحدة خدمة مكتبة Content Manager، ووحدة إدارة مصدر Content Manager، والوحدات التابعة لإدارة النظام، و Enterprise Information Portal Application و Programming Interfaces (APIs).

ملفات التسجيل تتيح معلومات لتشخيص المشكلة والتصرف المطلوب بواسطة ممثل خدمة IBM service الخاص بك .

**تنبيه:** حجم المعلومات التي يتم تحديدها ليتم تسجيلها في ملفات التسجيل تؤثر على أداء النظام الخاص بك.

## Enterprise Information Portal و Content Manager ملفات التسجيل

الجدول ٣ يحتوي على معلومات عن سجل Content Manager وملفات التوصيف. الجدول ٤ يحتوي على معلومات عن سجل Enterprise Information Portal وملفات التوصيف.

### الجدول ٣. سجل Content Manager وملفات التوصيف

الاسم المفترض	مسار Windows المفترض	مسار AIX المفترض	مسار Sun Solaris المفترض	ملاحظات
icm81inst.log		/tmp/ icm81inst .log	/tmp/ icm81inst .log	ملف تسجيل عملية التركيب بالنسبة إلى AIX و Solaris
icmcrlsdb.log	c:\ICMROOT\config \ icmcrlsdb.log	/usr/lpp/ icm/config/ icmcrlsdb.lo g	/opt/IBMicm / config/ icmcrlsdb.l og	معلومات سجل قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة
icmcrrmdb.log	c:\ICMROOT\config \ icmcrrmdb.log	/usr/lpp/ icm/config/ icmcrrmdb.lo g	config/ icmcrrmdb.l og	معلومات سجل قاعدة بيانات وحدة إدارة المصادر
<ul style="list-style-type: none"> <li>icmrm_logging.xml</li> <li>icmrm_Migrator_login.xml</li> <li>icmrm_Purger_login.xml</li> <li>icmrm_Scheduler_login.xml</li> </ul>	x:\WebSphere\AppServer\InstalledApps\icmrm.ear\ icmrm.war\	/usr/ WebSphere/ AppServer/ Installed Apps/ icmrm.ear/ icmrm.war/ WEB-INF/lib	/opt/ WebSphere/ AppServer/ Installed Apps/ icmrm.ear/ icmrm.war/ WEB-INF/lib	معلومات سجل وحدة إدارة المصادر العامة

معلومات سجل وحدة خدمة المكتبة العامة	/tmp/ICMSERVER.LOG	/tmp/ICMSERVER.LOG	c:\ICMSERVER.LOG	ICMSERVER.LOG
معلومات العامة لسجل الوحدة التابعة لإدارة النظام Content Manager و EIP	N/A	N/A	%CMSYSADMIN% c:\program files\ibm\cmgmt\admin\common مفترضة.	cmbadmerr.log (EIP)
ملف تسجيل عملية التركيب بالنسبة إلى Windows و Sun Solaris	/opt/IBMicm/log.txt		c:\ICMROOT\log.txt	log.txt

الجدول ٤: سجل EIP وملفات التوصيف

الاسم المفترض	مسار Windows المفترض	مسار AIX المفترض	مسار Sun Solaris المفترض	ملاحظات
cmbinst.log	c:\winnt\cmbinst.log		/tmp/cmb/cmbinst.log	ملف تسجيل عملية التركيب بالنسبة إلى Windows و Solaris
cmblogconfig.properties	c:\Program Files\IBM\Cmgmt	/opt/IBMicm/cmgmt	/opt/IBMicm/cmgmt	محددات توصيف ملف التسجيل بالنسبة إلى EIP APIs
dklog.log	الدليل الحالي الذي يعمل به تطبيق EIP المتاح له موصل	الدليل الحالي الذي يعمل به تطبيق EIP المتاح له موصل	الدليل الحالي الذي يعمل به تطبيق EIP المتاح له موصل	API وملف سجل الوحدة التابعة لإدارة النظام
frnxinst.log		/tmp/frn/frnxinst.log	/tmp/frn/frnxinst.log	ملف تسجيل عملية التركيب بالنسبة إلى AIX و Solaris
icmcrlsdb.log	c:\CMBROOT\icmcrlsdb.log			ملف تسجيل عملية التركيب بالنسبة إلى Windows

## تسجيل عملية التركيب

باستخدام محرر نص، يمكنك مشاهدة بيانات الخطأ بالنسبة إلى برامج تركيب Content Manager و Enterprise Information Portal في ملفات التسجيل المعروضة في الجدول ٣.

## التسجيل والتتبع لوحدة خدمة مكتبة Content Manager

إذا كنت تقوم بكتابة التطبيق الخاص بك، سوف يكون من المفيد تشغيل تتبع الأداء. هام: إذا تم تشغيل التتبع، قد يؤثر ذلك على أداء النظام الخاص بك.

معلومات الخطأ لوحدة خدمة المكتبة يتم تسجيلها في ملف ICMSEVER.LOG . يمكن تعديل المحددات المفترضة بالنسبة الى ICMSEVER.LOG من خلال الوحدة التابعة لادارة نظام Content Manager:

١. قم ببدء الاتصال بالوحدة التابعة لادارة نظام Content Manager.
٢. قم بتوسيع الكشف الخاص بوحدة خدمة المكتبة .
٣. قم بتوسيع كشف معاملات وحدة خدمة المكتبة.
٤. قم باختيار المواصفات العامة، والضغط على مواصفات وحدة خدمة المكتبة. سيتم عرض نافذة التوصيف الخاصة بوحدة خدمة المكتبة.
٥. اضغط على جدول تسجيل وتتبع tab.
٦. قم بتعديل الدليل المفترض لملف ICMSEVER.LOG ، كما هو مطلوب .
٧. قم بتعليم مربعات الاختيار لمستوى معلومات التتبع التي ترغب في تسجيلها في ملف التسجيل .
٨. اضغط حسنا.

يمكن اختيار أربع مستويات لمعلومات التتبع لتسجيلها في ملف تسجيل وحدة خدمة المكتبة، ICMSEVER.LOG :

#### أساسي

معلومات الدخول والخروج لاجراءات تخزين Content Manager ووظائف وحدة خدمة المكتبة لأدنى مستوى (على سبيل المثال، عرض كلمات NLS المرشدة).

#### مفصل

معلومات التتبع الأساسية، بالإضافة الى معلومات عن التحكمات ذات المستوى الأدنى خلال برمجة وحدة خدمة المكتبة. مستوى التتبع هذا يتيح معلومات عن طريق تشغيل البرنامج.

#### بيانات

معلومات عن معاملات الادخال التي تم ادخالها الى اجراءات تخزين Content Manager، والمعلومات الوسيطة أثناء تشغيل الاجراءات المخزنة .

#### الأداء

معلومات عن سرعة تشغيل اجراءات Content Manager المخزنة. التتبع يعرض سطر واحد لكل اجراء تم تخزينه والوقت المنقضي، بالملي ثانية، المستغرق في التشغيل .

ملف ICMSEVER.LOG يتيح معلومات عن تشخيص وتصحيح المشكلة بواسطة ممثل خدمة IBM الخاص بك .

إذا تم طلب عملية تتبع بواسطة تطبيق وحدة تابعة، فإن مستوى التتبع الذي تم تحديد بواسطة موجه النظام بعد هو الحد الأقصى المسموح به. إذا قام موجه النظام بتحديد مستوى التتبع بالقيمة ٠ ، فلن يكون هناك معلومات تتبع متاحة بغض النظر عن طلبات التطبيق. يستمر تسجيل الأخطاء المميزة حتى إذا لم يتم طلب التتبع.

## الأكواد التي يتم اعادتها من DB2 SQL

إذا حدث خطأ غير متوقع خلال عملية SQL في وحدة خدمة المكتبة، فسيتم اعادة اكواد العود DB2 SQL مع كود عودة المكتبة ICM7015. أكواد عودة DB2 SQL تكون مدونة أيضا في ملف سجل وحدة خدمة المكتبة بالإضافة الى رسالة SQL. يوجد دائما أرقام سالبة (على سبيل المثال، -٨١٨).

للعثور على شرح مفصل لكود عودة DB2 SQL، أنظر IBM DB2 Universal Database Message Reference، أو قم بتشغيل db2cmd لبدء فاعلية نافذة أمر DB2 ومن سطر الأمر قم بادخال db2?sql0nnn، حيث nnn هو رقم كود العود بعد ازالة علامة السالب. فيما يلي مثال للبحث عن الشرح الكامل الذي يخص DB2 SQL return code -٨١٨:

```
C:\temp>db2 ? sql0818
```

```
SQL0818N حدث تعارض في خاتم الوقت.
```

الشرح: خاتم الوقت الذي تم تكوينه بواسطة وحدة الترجمة المبدئية في وقت الترجمة المبدئية ليس هو نفسه خاتم الوقت المخزن مع الرزمة في وقت الدمج.

وكما يحدث مع أكواد عودة وحدة خدمة المكتبة DB2 SQL فإنه يتم عادة استخدام أكواد العود بواسطة موجه النظام الخاص بك، أو موجه قاعدة البيانات، وممثل خدمة IBM لتشخيص المشكلات. لا يتوقع منك اتخاذ تصرف من تلقاء نفسك.

محظورات: يجب أن تقوم بتشغيل استعلام DB2 لكود العودة من نافذة أمر DB2. إذا قمت بتشغيل هذا الاستعلام من أي نافذة لأوامر DOS، سيتم الحصول على رسالة الخطأ هذه DB21061E: لم يتم بدء تشغيل بيئة سطر الأمر.

## تسجيل وحدة ادارة مصادر Content Manager

عند تركيب ملف وحدة ادارة مصادر icrmr.war على وحدة خدمة التطبيق الخاص بك، تقوم أيضا بتركيب ملف مواصفات تسجيل وحدة ادارة المصادر، icrmr\_logging.xml. ملف المواصفات يحتوي على محددات للفئات والملفات والأشكال العامة والقيم الأخرى التي تتحكم في تسجيل وتتبع ادارة المصادر. الملف تم تكوينه باستخدام ملف مواصفات LOG4J.

يمكنك تهيئة القيم المفترضة في ملف icrmr\_logging.xml لتلائم متطلبات التطبيق الخاص بك. موقع icrmr\_logging.xml يعتمد على هيكل الدليل لوحدة خدمة التطبيق. يتم تركيب ملف تعريف نوع الوثيقة (DTD) مع ملف icrmr\_logging.xml.

وحدة نقل ادارة المصادر ووحدة التنظيف ومكونات الترحيل لديهم أيضا ملفات مواصفات يمكنك تعديلها للتحكم في نوع وحجم المعلومات التي ترغب في تسجيلها. ملفات المواصفات هذه هي icrmr\_Migrator\_logging.xml و icrmr\_Purger\_logging.xml و icrmr\_Stager\_logging.xml.

يمكنك تعديل ملف icrmr\_logging.xml بالنسبة الى resource manager servlet أثناء تشغيل وحدة خدمة التطبيق. التغييرات التي تحدث على icrmr\_logging.xml تكون فعالة في غضون ثلاث دقائق بعد تغيير هذا الملف. لن يتطلب الأمر إعادة بدء وحدة خدمة التطبيق لاتاحة تأثير التغييرات. بالرغم من ذلك، اذا قم بأي تغييرات لملفات التسجيل الخاصة بخدمات ادارة المصدر، فيجب أن تقوم بإيقاف وإعادة تشغيل الخدمة لكي تصبح التغييرات فعالة.

كل ملفات توصيف XML تحتوي على نماذج ملحقات LOG4J يمكن توصيفها ومثال على توصيف التسجيل بطريقة مستقلة بالنسبة لفئة أو صنف محدد.

ملفات توصيف XML تتضمن أيضا على أولوية BEGINEND جديدة. تحديد هذه الأولوية تؤدي الى إعادة معلومات البدء والترتيب والانهاء فقط الى resource manager servlet. يمكنك استخدام هذه الأولوية لتتبع مقاييس الرد كما يتم رؤيتها بواسطة servlet وتجميع المعلومات عن أنواع الطلبات التي يتم استلامها.

### التعامل مع ملفات مواصفات التسجيل

برنامج Install Shield يحتوي على قيم مفترضة تتيح عملية التركيب بدون الرد على مجالات الحوار. اذا كنت ترغب في تغيير بيئة التشغيل الخاصة بك، فيمكنك تغيير القيم المفترضة بعد اتمام عملية التركيب. مستوى الأولوية للتسجيل المفترض هو Info. لتغيير المحددات في ملفات المواصفات:

١. قم بفتح ملف مواصفات تسجيل وحدة ادارة المصادر في محرر نص.
٢. قم بالتغييرات الخاصة بك ثم قم بحفظ الملف.

يمكنك أيضا تغيير المحددات لملف تسجيل التركيب. المحددات المفترضة هي معلومات التسجيل لكل المكونات التي تخص Content Manager في ملف مفرد. يمكنك فتح ملفات مواصفات وحدة ادارة المصادر لتغيير وحدة اللاحق التي تتحكم في ذلك. وحدة اللاحق تقوم بتوجيه معلومات التسجيل الى الموقع المرغوب فيه. وحدة اللاحق يمكنها ارسال المعلومات ملف التسجيل الشامل الفترض القياسي، أو الى شاشة مركزية للنظام أو الى ملف تسجيل منفصل، أو الى مواقع أخرى.

**تنبيه:** بعض وحدات اللاحق لا تتيح كل المعلومات التي قد ترغب في مشاهدتها في ملف التسجيل. أنظر ملف icrmr\_logging.xml لمزيد من المعلومات.



محددات تحكم أخرى في ملفات مواصفات وحدة إدارة المصادر تتحكم في حجم النص الذي يتم إرساله إلى كل ملف تسجيل. البرنامج يقوم دائماً بتسجيل التصرفات، ولكن مع تحديد قيمة أولوية عند المستويات المختلفة، يمكنك تغيير الحجم والنوع للتصرفات التي يتم تسجيلها.

## ملفات المواصفات والتعديل

للقيام بتغيير حجم المعلومات التي تقوم ملفات التسجيل بتسجيلها، فيجب تغيير قيمة الأولوية في ملفات `icmr_logging.xml` و `icmr_Migrator_logging.xml` و `icmr_Purger_logging.xml` و `icmr_Stager_logging.xml`. مستوى الأولوية للتسجيل المفترض هو **Info**. يوجد تسعة مستويات تسجيل ومحددات وكل منها يؤدي إلى أراجع نوع مختلف وكمية مختلفة من المعلومات:

### فادح

يتم فقط تسجيل إذا تم إيقاف تشغيل servlet بطريقة غير متوقعة.

### تصرف

تسجيل التصرفات التي يجب اتخاذها من قبل موجه النظام. هذه المعلومات لا تصف الأخطاء، مثل "short on [disk] space."

### خطأ

لتسجيل معلومات للإشارة إلى أن الطلب كان غير قادر على التنفيذ أو حدوث خطأ داخلي.

### تحذير

تسجيل التصرفات غير المتوقعة.

### معلومات

لتسجيل رسائل البدء أو الإيقاف.

### طلب

إتاحة معلومات مفصلة على الطلب الوارد.

### رد

إتاحة معلومات مفصلة عن الرد الصادر.

### تتبع

لتسجيل رسائل تدفق البيانات العام.

### حل المشكلة

لاتاحة معلومات مفصلة لحل المشكلة بالإضافة إلى معلومات على كل مستويات الأولوية الأخرى.

ملفات تسجيل وحدة إدارة المصادر يمكنها أيضاً تسجيل رسائل التصرفات. هذه الرسائل يمكنها تنبيهك إلى مشاكل البرنامج المحتملة والتي يمكن تفاديها. على سبيل المثال، رسالة تصرف يمكنها إعلامك أن وحدة إدارة المصادر تقوم بحفظ الرسائل. لتفادي حدوث مشكلات في البرنامج، يمكنك إزالة المعلومات ذات التاريخ القديمة من ملفات التسجيل. وحدة إدارة المصادر تقوم بتكوين رسائل التصرف هذه والحاقها بملفات التسجيل.

إذا كنت ترغب في إرسال معلومات التسجيل إلى ملف مختلف عن ما هو مفترض، فيمكنك استخدام طريقة التسمية الخاصة بك لملف التسجيل. كما يمكنك تحديد انتهاء صلاحية هذه الملفات. انتهاء الصلاحية يتم تحديده بحجم البيانات وليس بالتاريخ.

**تنبيه:** وحدة إدارة سجل إدارة المصادر تستمر في الحاق مخرجات التسجيل إلى ملفات التسجيل الموجودة. نوصي بأن يتم بصفة دورية حذف مخرجات التسجيل غير المرغوب فيها من ملفات التسجيل لكي لا تكبر أحجامهم.

لمزيد من المعلومات عن ملف مواصفات LOG4J، أنظر <http://www.apache.org/>

## تسجيل الوحدة التابعة لإدارة النظام

الوحدة التابعة لإدارة نظام Content Manager يمكنها تسجيل كلا من معلومات الأحداث والخطأ، في حين أن الوحدة التابعة لإدارة نظام Enterprise Information Portal تقوم فقط بتسجيل معلومات الخطأ.

## تسجيل أحداث Content Manager

لبء فاعلية تسجيل أحداث الوحدة التابعة لادارة نظام Manager system:

١. قم ببدء الاتصال بالوحدة التابعة لإدارة نظام Content Manager.
٢. قم بتوسيع الكشف الخاص بوحدة خدمة المكتبة.
٣. قم بتوسيع كشف معاملات وحدة خدمة المكتبة.
٤. قم باختيار الموصفات العامة، و الضغط على موصفات وحدة خدمة المكتبة. سيتم عرض نافذة التوصيف الخاصة بوحدة خدمة المكتبة.
٥. اضغط على جدول تسجيل وتتبع tab. اضغط على إتاحة تسجيل أحداث إدارة النظام.
٦. اضغط حسنا.
٧. يتم تسجيل أحداث الوحدة التابعة لإدارة نظام Content Manager في جدول DB2 ICMSTSADMEVENT. استخدم DB2 Universal Database Control Center لمشاهدة محتويات هذا الجدول.

## تسجيل أخطاء EIP و Content Manager

الوحدات التابعة لإدارة نظم Content Manager و Enterprise Information Portal تقوم بإرسال بيانات الخطأ إلى ملف %CMSYSADMIN% أو C:\Program Files\IBM\Cmgmt\admin\common ع: بالنسبة إلى EIP.

الوحدات التابعة لإدارة نظم لا تتيح أي اختبارات توصيف بالنسبة إلى cmbadmerr.log.

الوحدة التابعة لادارة نظام Enterprise Information Portal تقوم أيضا بالتسجيل الى ملف التسجيل dklog.log، والذي يتم استخدامه بواسطة EIP APIs.

## EIP API تسجيل

هذا القسم يشرح اختيارات توصيف التسجيل المتاحة بالنسبة الى EIP APIs والموصلات .

**connector** بدء فاعلية تسجيل وحدة الاتصال

هذا القسم يشرح كيفية بدء فاعلية تسجيل EIP API أو الموصلات. امكانيات تسجيل موصِل EIP تقوم بتسجيل كل الاستثناءات، بما في ذلك الاستثناءات التي لا تعد أخطاء. من وقت لآخر، قد تظهر رسالة خطأ في ملف التسجيل غير مخصصة للمستخدم النهائي. في بعض الحالات فإن API أو التطبيق الخاص بالمستخدم يكون قادر على الاستعادة أو الاستمرار في حالات وجود تحذير.

**تنبيه:** عند قراءة ملفات التسجيل، يجب الأخذ في الاعتبار السياق الذي تم فيه تسجيل الاستثناءات أو الرسائل.

# Java

Java يحتوي على وحدتين لإدارة السجل: المفترض LOG4J. يمكنك توصيف واستخدام واحد فقط من وحدات الإدارة في المرة الواحدة. نفس ملف الموصفات، cmblogconfig.properties، يتم استخدامه للتحكم في نوع وحدة إدارة التسجيل المستخدم والموصفات المحددة لكل نوع من وحدات إدارة التسجيل. لمزيد من المعلومات عن إدارة التسجيل التي ترغب في استخدامها، ارجع الى الجزء الخاص في ملف الموصفات، cmblogconfig.properties، المتعلقة بوحدة إدارة التسجيل التي ترغب في استخدامها.

عند بدء امكانية تسجيل وحدة الاتصال لأول مرة، فسنقوم ببحث CLASSPATH الذي يخص مرحلة Java Virtual Machine للعثور على ملف مواصفات بدء الاتصال: `comblogconfig.properties`. اذا لم يتم العثور على ملف المواصفات هذا، فسيتم استخدام محددات التسجيل الافتراضية.

## C++

C++ يحتوي على وحدة ادارة تسجيل واحدة: المفترضة C++. تقوم بالاشارة الى نفس ملفات الموصفات مثل Java، ولكن موصلات C++ تستشيرك محددات تسجيل وحدة ادارة التسجيل المفترضة فقط.

## Windows

عند بدء امكانية تسجيل موصل C++ لأول مرة، فستحاول قراءة ملف الموصفات cmblogconfig.properties من الدليل الذي تشير اليه %CMCOMMON%. كقيمة مفترضة، %CMCOMMON% تشير الى c:\Program Files\IBM\CMGMT. اذا لم يتم العثور على ملف الموصفات، فسيتم استخدام محددات التسجيل المفترضة.

## AIX

عند بدء امكانية تسجيل موصل C++ لأول مرة، تقوم بقراءة ملف الموصفات cmblogconfig.properties من الدليل الذي تشير اليه %usr/lpp/cmb/cmgmt%. اذا لم يتم العثور على ملف الموصفات، فسيتم استخدام محددات التسجيل المفترضة.

### التعامل مع ملف موصفات التسجيل

هذا القسم يشرح كيفية التعامل مع المحددات في ملف موصفات التسجيل لموصلات EIP، cmblogconfig.properties.

### المحددات المفترضة

ملف cmblogconfig.properties يحتوي على المحددات المفترضة التالية؛ من المهم عدم تغيير هذه المحددات في حالة عدم العثور على ملف الموصفات أو حدوث أي أخطاء أخرى عند استخدام المحددات المفترضة بواسطة المستخدم:

١. تستخدم وحدة ادارة التسجيل المفترضة
٢. اسم ملف السجل المفترض هو dklog.log
٣. dklog.log يتم وضعه في دليل العمل الحالي حيث يتم تشغيل تطبيق متاح بواسطة EIP.
٤. أولوية التسجيل تم تحديدها الى **Error**
٥. أقصى عدد من الاستثناءات لنفس هوية رسالة الخطأ المسموح به هو خمسة

### تعديل cmblogconfig.properties

لتعديل المحددات في ملف cmblogconfig.properties:

١. اذا كنت تستخدم أدلة التركيب المفترضة، قم بتغيير الدليل الى c:\Program Files\IBM\CMgmt أو /usr/lpp/cmb/cmgmt. اذا كنت قد قمت بتغيير أدلة التركيب المفترضة، أنظر متغير بيئة التشغيل CMCOMMON لمعرفة المكان الحالي لهذا الملف.
٢. قم بفتح cmblogconfig.properties في محرر نص.
٣. قم بتغيير المحددات التي سيتم استخدامها بواسطة وحدة ادارة السجل المفترض:

#### القسم ٠ - المحددات الشاملة

لتحديد الحد الأقصى للاستثناءات.

#### القسم ١ - محددات تسجيل Manager Factory

لتحديد ما اذا كان سيتم استخدام وحدة ادارة التسجيل المفترضة أو LOG4J.

#### القسم ٢ - المحددات المفترضة لتسجيل وحدة الادارة

القسم ٢ يحتوي على ثلاث أقسام فرعية:

a. القسم ٢,١ - تحديد أولوية التسجيل. تم إتاحة ثماني محددات للأولوية. محددات الأولوية المفترضة هي

#### **Error**

b. القسم ٢,٢ - محددات تسجيل وجهة المخرجات. تم إتاحة ثلاث محددات :

- i. التسجيل الى ملف
- ii. التسجيل الى خطأ قياسي
- iii. التسجيل الى شاشة مركزية قياسية

المحددات المفترضة هي التسجيل الى ملف.

c. القسم ٢,٣ - محددات تسجيل اسم الملف. يتم استخدامه فقط عند تحديد الاختيار في القسم ٢,٢ بالقيمة

**التسجيل الى ملف**. اسم ملف التسجيل المفترض هو `dklog.log`. مسار ملف التسجيل يجب أن

يتضمن على شرطين مائلتين للخلف ( \ ) أو شرطة مائلة مفردة ( / ) بدلا من شرطات المائلة

للخلف المفردة اذا تم استخدام أيها منها. اذا لم تقوم بتحديد مسار، سيتم دائما وضع السجل في دليل

العمل الحالي حيث تم حدوث المشكلة.

٤. قم بحفظ الملف .

#### **ملحوظة :**

يمكنك تعديل مستويات الأولوية التالية في ملف المواصفات، `cmblogconfig.properties`.

#### **DISABLE**

يقوم بإلغاء إتاحة بدء الاتصال .

#### **FATAL**

يُتيح معلومات عن أن البرنامج قد صادف أخطاء غير قابلة للتصحيح ويجب إيقاف التشغيل في الحال. (إيقاف

البرنامج يتم بطريقة منفصلة، ليس عن طريق امكانية التسجيل).

#### **ERROR**

تُتيح معلومات أن البرنامج قد صادف أخطاء قابلة للتصحيح وغير قابلة للتصحيح، ولكن يمكن الاستمرار في

التشغيل .

#### **PERF**

تستخدم في تجميع معلومات المخرجات لقياس الأداء .

#### **INFO**

تُتيح رسائل أحداث متميزة، مثل بدء الاتصال الناجح .

#### **TRACE\_NATIVE\_API**

يستخدم في الاتصال قبل وبعد استدعاء محلي؛ يُتيح معاملات ويقوم بإعادة بيانات.

#### **TRACE\_ENTRY\_EXIT**

يستخدم لتسجيل ادخالات ومخرجات نماذج البرامج (أو كتل الكود).

#### **TRACE**

تستخدم معلومات تشخيصية إضافية للمخرجات، مثل تغييرات حالة البرنامج .

#### **DEBUG**

يستخدم لبيانات المخرجات الخاصة بأخطاء حل المشكلات.

فيما يلي أمثلة على كيفية استخدام مستويات الأولوية هذه :

`DKLogPriority = FATAL` (استخدم هذه لتسجيل رسائل `FATAL` )  
`DKLogPriority = ERROR` (استخدم هذه لتسجيل رسائل `FATAL + ERROR` )

**تنبيه :** وحدة ادارة سجل تستمر في الحاق مخرجات التسجيل الى ملفات التسجيل الموجودة. نوصي بأن يتم بصفة دورية حذف مخرجات التسجيل غير المرغوب فيها من ملفات التسجيل لكي لا تكبر أحجامهم .

#### **أمثلة على مخرجات التتبع والتسجيل**

هذا القسم يتيح أمثلة على نوع المخرجات المتاحة في ملف التسجيل .

## مثال لملف مخرجات التسجيل بالنسبة الى Java

في ملف التسجيل، رسائل الخطأ يتم تسجيلها باللغة القومية الخاصة ببيئة تشغيل المستخدم. كل المعلومات التشخيصية الأخرى يتم تسجيلها باللغة الانجليزية. اسم ملف التسجيل المفترض هو dklog.log.

المثال التالي يعرض قسم INFO في بداية ملف التسجيل. في كل مرة يتم بدء برنامج، يتم اضافة ادخال INFO جديد الى ملف التسجيل.

```
[ INFO]
>>>>> تسجيل Java بدأ في ٢٠٠٢/٠٢/٠٢ عند ٢١:٤٠:٤٠ PST
OS version      : Windows 2000 5.0
java.vm.name     : Classic VM, java.version      : 1.3.0
java.home        : C:\CMBROOT\jdk\jre
java.ext.dir     : null
java.classpath   : .;C:\Program Files\IBM\CMGMT;
C:\CMBROOT\lib\cmbview81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmb81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbcm81.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbdl81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbjdbc81.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbip81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbv481.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbdd81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbfed81.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbdes81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbdb281.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbdj81.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbic81.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbod81.jar;
C:\CMBROOT\lib\swingall.jar;C:\CMBROOT\lib\ics.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmbicm81.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbfn81.jar;
C:\Program Files\SQLLIB\JAVA\DB2JAVA.ZIP;
C:\CMBROOT\lib\xerces.jar;
C:\CMBROOT\lib\essrv.jar;C:\CMBROOT\lib\esclisrv.jar;
C:\CMBROOT\lib\jaas.jar;\java\ibmjndi.jar;
C:\CMBROOT\lib\cmblog4j81.jar;
C:\CMBROOT\lib\log4j.jar;C:\CMBROOT\lib\cmbsdk81.jar
[EXC]: 02/02/2002 at 20:40:41.351 PST @ PINEAPPLE
(9.xxx.xx.xxx); com.ibm.mm.sdk.common.DKLogonFailure1 #
com.ibm.mm.sdk.logtool.DKLogManagerFactory_default2
[USR]: ypchen (C:\Documents and Settings\Administrator)3 @
C:\CMBROOT\SAMPLES\java\ICM4
[THD]5: main ( 3caecd )
[THG]6: main = { main }
[LOC]7: com.ibm.mm.sdk.server.DKDatastoreICM:login
[MSG]: DGL0394A: Error in ::DKDatastoreICM.connect
[SERVER=icmnlbdb:USERID=install][RC8=7127][ReasonCode=0]
[ExtRC=0][ExtReasonCode=0]
at
com.ibm.mm.sdk.server.DKDatastoreICM.login(DKDatastoreICM.java:1190)
at
com.ibm.mm.sdk.server.DKDatastoreICM.connect(DKDatastoreICM.java:1046
)
at TConnectICM.main(TConnectICM.java:72)
```

هذا القسم يشرح الملاحظات ٨-١ في المثال :

١. نوع الاستثناء (كلما أمكن تنفيذه)
٢. اسم وحدة ادارة التسجيل (اسم التصنيف)
٣. الدليل الأصلي للمستخدم الذي قام ببدء الاتصال
٤. دليل العمل الحالي
٥. اسم (Hashcode) سلسلة العمليات التي أبلغت عن الخطأ
٦. مجموعة سلاسل العمليات: {سلاسل العمليات ومجموعات سلاسل العمليات الفرعية الموجودة في سلسلة العمليات هذه}

٧. اسم الفئة: اسم الطريقة التي حدث بها الخطأ
٨. نوع الاستئناف لكود العودة لوحدة خدمة المحتويات (كلما أمكن تنفيذه)

**تنبيه:** وحدة إدارة سجل تستمر في الحاق مخرجات التسجيل الى ملفات التسجيل الموجودة. نوصي بأن يتم بصفة دورية حذف مخرجات التسجيل غير المرغوب فيها من ملفات التسجيل لكي لا تكبر أحجامهم.

### مثال لمخرجات تسجيل C++

في ملف التسجيل، رسائل الخطأ يتم تسجيلها باللغة القومية الخاصة ببيئة تشغيل المستخدم. كل المعلومات التشخيصية الأخرى يتم تسجيلها باللغة الانجليزية. اسم ملف التسجيل المفترض هو dklog.log.

المثال التالي يعرض قسم INFO في بداية ملف التسجيل. في كل مرة يتم بدء برنامج، يتم اضافة ادخال INFO جديد الى ملف التسجيل.

```
[ INFO]
>>>>> تم بدء تسجيل وحدة اتصال C++ في ٢٠٠٢/٠٢/٠٢ عند ٢١:١٧:١٥
Pacific Standard Time
OS version      : Windows version 5.0, build 0 2195, CSDVersion
Service Pack 2
CMCOMMON        : C:\Program Files\IBM\CMGMT
ICMROOT         : C:\Program Files\IBM\CM81
PATH            : C:\progra~1\MQSer~1\bin\MQServer;. ;
C:\Program
Files\IBM\CMGMT;C:\CMBROOT\DLL;C:\CMBROOT;C:\CMBROOT\jdk\bin;
C:\CMBROOT\jdk\jre\bin;C:\CMBROOT;C:\CMBROOT\DLL;
C:\Program
Files\ibm\gsk5\lib;C:\BATCH;\CMAPI\HELP;C:\WINNT\system32;C:\WINNT;
C:\WINNT\System32\Wbem;C:\Utilities;C:\Program Files\IBM\Trace
Facility;C:\Program Files\Personal
Communications;C:\Notes;C:\WINNTAPPS\PFE;
c:\program\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\Common\Tools\WinNT;C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\Common\MSDev98\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\Common\Tools;C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\VC98\bin;C:\WINNTAPPS\MSSQL7\BINN;
c:\projects\cprojects\prism_dk\dbg_dll;C:\WINNTA~1\ULTRAE~2;
C:\CMVC;C:\Program Files\SQLLIB\BIN;
C:\Program Files\SQLLIB\FUNCTION;C:\Program
Files\SQLLIB\SAMPLES\REPL;C:\Program
Files\SQLLIB\HELP;C:\PROGRA~1\IBM\IMNNQ;\ikf\bin;
C:\WebSphere\AppServer\bin;. \MFC;C:\CMBROOT\CMAPI;
C:\CMBROOT\CMAPI\DLL;C:\Ars32;C:\Ars32\MFC

[EXC]: 02/02/2002 at 21:17:15 Pacific
Standard Time @ PINEAPPLE (xxx.x.x.x);
DKDatastoreAccessError1 # 2
[USR]: ypchen (C:\Documents and Settings\Administrator)3 @
C:\CMBROOT\SAMPLES\cpp\ICM\bin4
[THD]5: 1184
[PRS]6: 948
[LOC]7: (DKDatastoreICM.cpp):4773
[MSG]: DGL0394A: Error in ::DKDatastoreICM.connect
[SERVER=icmnlbdb:USERID=install][RC8=7127][ReasonCode=0]
[ExtRC=0][ExtReasonCode=0] ; (SERVER RC) : 0, (STATE) :
```

هذا القسم يشرح الملاحظات ٨-١ في مثال رسالة خطأ بالنسبة الى C++.

١. نوع الاستئناف (كلما أمكن تنفيذه)

٢. اسم وحدة ادارة التسجيل (كلما أمكن تنفيذه؛ اذا كان يتم استخدام وحدة ادارة التسجيل المقترضة، فان هذا المجال يكون خالي)
٣. الدليل الأصلي للمستخدم الذي قام ببداء الاتصال
٤. دليل العمل الحالي
٥. هوية سلسلة العمليات التي أبلغت عن الخطأ
٦. كود العملية
٧. اسم الملف: رقم السطر
٨. كود العودة لوحدة خدمة المكون

**تنبيه :** وحدة ادارة سجل تستمر في الحاق مخرجات التسجيل الى ملفات التسجيل الموجودة. نوصي بأن يتم بصفة دورية حذف مخرجات التسجيل غير المرغوب فيها من ملفات التسجيل لكي لا تكبر أحجامهم.

### مثال لمخرجات تسجيل التتبع

فيما يلي مثال لسجل التتبع :

```
[03/14/2002 11:22:47.046 PST] 3caecd T: + listXDObject()
[03/14/2002 11:22:47.547 PST] 3caecd T: + listAttrByCaller() caller:
[03/14/2002 11:22:47.717 PST] 3caecd T: - listAttrsBycaller()
[03/14/2002 11:22:47.717 PST] 3caecd T: + listAttrGroupByCaller()
caller:
[03/14/2002 11:22:47.757 PST] 3caecd T: - listAttrGroupByCaller()

[Time Stamp] = [03/14/2002 11:22:47.046 PST]
Thread_Id = 3caecd
Trace_Level = T
Trace Message = + listXDObject()
```

نسق سجل مخرجات التتبع هي :

- خاتم الوقت
- هوية سلسلة العمليات
- مستوى التتبع، حيث :
- F = FATAL
- E = ERROR
- P = PERF
- I = INFO
- N = TRACE\_NATIVE\_API
- X = TRACE\_ENTRY\_EXIT
- T = TRACE
- D = DEBUG
- رسالة التتبع





---

## الفصل ٢. اقتفاء أخطاء EIP

هذا القسم يشرح كيفية حل أخطاء Enterprise Information Portal العامة .

---

### رسائل الوحدة التابعة لإدارة النظام

رسائل الخطأ المعروضة هنا يتم اتاحتها بواسطة الوحدة التابعة لإدارة النظام وليس لديها أرقام .

غير قادر على الاتصال بوحدة خدمة [اسم قاعدة البيانات]، اتصل بموجه النظام الخاص بك  
تأكد من أن رقم منفذ وحدة خدمة RMI في ملف cmbclient.ini في الوحدة التابعة لشبكة الاتصال  
الخاصة بك قد تم تحديده بطريقة صحيحة .

**استثناء Java: java.net.ConnectException**  
قم بغلق وحدة خدمة RMI. تأكد من أن وحدة خدمة RMI الرئيسية فعالة. قم بإعادة بدء وحدة خدمة RMI.

**استثناء Java: java.net.UnknownHostException**  
تحقق من تحديد اسم النظام الرئيسي الصحيح في ملف وحدة خدمة cmbregist81.bat .RMI

---

### اكتشاف الخطأ والتعامل معه

بالنسبة الى المعلومات والعرض وأدوات الطباعة الاستثنائية، ارجع الى SConnectDisconnectICM API  
Education Sample الذي تم تركيبه مع EIP والموجود في دليل CMBROOT%\Samples\java% ( أو  
Workstation Application في Content Manager في Programming Guide للحصول على المزيد من المعلومات .



## الفصل ٣. رسائل API، DGL1620 - DGL0300

يمكنك الحصول على أيًا من الرسائل التالية من Enterprise Information Portal Application Programming Interfaces (APIs). بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A. لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

```
db2instance_home>sqlllib/function  
on بالنسبة الى AIX و Solaris.
```

### DGL0300A لم يتم ايجاد هوية الرسالة .

**الشرح:** النظام لا يستطيع عرض الرسالة لأنه غير قادر على العثور على هوية الرسالة .

### DGL0302A خطأ أثناء تفريغ المكتبة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تفريغ ملف المكتبة المشتركة (ملف icmnlssp.dll بالنسبة الى Windows وملف ICMNLSSP بالنسبة الى AIX و Solaris).

### المكونات: Java أو APIs C++ .

**التصرف:** اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL0303A معامل غير صحيح .

**الشرح:** تم ادخال معامل غير صحيح لاستدعاء الطريقة الحالية .

### المكونات: Java أو APIs C++ .

**التصرف:** أنظر *Workstation Application Programming Reference* لمعرفة محددات المعامل الصحيح بالنسبة للطريقة التي يتم استدعاؤها، وقم بالبحث عن عناصر بيانات بقيمة عبارة عن لاشيء في معاملات الادخال .

### DGL0304A مؤشر غير صحيح .

**الشرح:** المؤشر في حالة غير صحيحة؛ يمكن أن يحدث ذلك عندما لا تحتوي المجموعة على بنود، أو عند التواجد قبل أو بعد حدود المؤشر، أو عند حذف أو اضافة بند الى المؤشر .

### المكونات: Java أو APIs C++ .

**التصرف:** قم بتكوين مؤشر جديد، أو ضع المؤشر الحالي عند بند المجموعة الأول، أو قم باضافة بنود الى مجموعة خالية.

### المكونات: Java أو APIs C++ .

**التصرف:** قم بمراجعة باقي معلومات الخطأ للحصول على الرسالة الصحيحة التي يمكن العثور عليها في هذا الكتاب. قم بمراجعة EIP Error ID الذي يتم اعادته في عنصر الاستثناء EIP Error ID. يقابل الرسالة الصحيحة التي يمكن العثور عليها في هذا الكتاب. حاول تتبع كود الخطأ Error ID الخاص برسالة في هذا الكتاب باستخدام النسق التالي: DGL<4-digit> EIP Error ID>A. بالاضافة الى ذلك، تفحص كود الخطأ Error Code، الذي يقابل الكود الذي يتم اعادته لوحدة خدمة مكتبة Content Manager بالنسق <4-digit Error Code> ICM. ومثال لفحص كود EIP Error ID الذي يتم اعادته في عنصر الاستثناء، ارجع الى النموذج التعليمي من SConnectDisconnectICM API في *Workstation Application Programming Guide*. بعد تجميع المعلومات الموجودة في أعلى، اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة شركة IBM.

### DGL0301A خطأ أثناء تحميل المكتبة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تحميل ملف المكتبة المشتركة (ملف icmnlssp.dll بالنسبة الى Windows وملف ICMNLSSP بالنسبة الى AIX و Solaris). يمكن أن تكون قد قمت بتحديد المسار الخطأ لملف المكتبة .

### المكونات: Java أو APIs C++ .

**التصرف:** قم بتحديث متغيرات بيئة مسار المكتبة باستخدام موقع المكتبة الحالي. اسم المسار هو x:\sqlllib\function بالنسبة الى Windows و >

---

#### DGL0305A المجموعة ممثلة .

الشرح: المجموعة وصلت الى العدد الأقصى من البنود المسموحة بها .

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: قم بإزالة بنود من المجموعة .

---

#### DGL0306A العنصر غير منفرد .

الشرح: المفتاح الخاص بالبند الذي يتم اضافته الى مجموعة غير منفرد.

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: قم بتغيير البند أو العنصر، لتكوين مفتاح جديد يكون منفرد في المجموعة .

---

#### DGL0307A خطأ اتصال. [البادئة=xxxx، مزيد من المعلومات=yyyy]

الشرح: حدث خطأ اتصال في تخزين البيانات .

*Prefix* هو هوية المكون: FRN بالنسبة الى ادارة حافظه، IML بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص . *MoreInfo* هي بيانات خطأ اضافية: ExtRC بالنسبة الى ادارة حافظه، DiagnosisInfo بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص. xxxx و yyyy هي أرقام الرسائل التي يتم اعادتها بواسطة المكون .

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع الرسائل الخاص بالمكون وقم باتخاذ التصرف المقترح .

---

#### DGL0308A خطأ انتهاء اتصال. [البادئة=xxxx، مزيد من المعلومات=yyyy]

الشرح: حدث خطأ انتهاء اتصال عند تخزين البيانات .

*Prefix* هو هوية المكون: FRN بالنسبة الى ادارة حافظه، IML بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص . *MoreInfo* هي بيانات خطأ اضافية: ExtRC بالنسبة الى ادارة حافظه، DiagnosisInfo بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص. xxxx و yyyy هي أرقام الرسائل التي يتم اعادتها بواسطة المكون .

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع الرسائل الخاص بالمكون وقم باتخاذ التصرف المقترح .

---

#### DGL0309A جاري استخدام الوصلة بالفعل .

الشرح: مستخدم آخر متصل بالفعل بمخزن البيانات .

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: انتهاء الاتصال بمخزن البيانات .

---

#### DGL0310A الوصلة غير موجودة .

الشرح: لم يتم تكوين وصلة اتصال لمخزن البيانات .

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: حاول الاتصال مرة أخرى بقاعدة البيانات. اذا تكرر حدوث المشكلة، ارجع الى موجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

---

#### DGL0311A لم يتم تحديد اختيار .

الشرح: لم يتم تحديد الاختيار الذي تم اختياره.

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: حدد الاختيار الذي تم اختياره .

---

#### DGL0312A اختيار غير متوقع .

الشرح: تم تمرير اختيار غير صحيح أو غير معروف الى مخزن البيانات .

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: حدد اختيار صحيح .

---

#### DGL0313A نوع اختيار غير متوقع .

الشرح: قيمة الاختيار الذي تم احواله تحتوي نوع غير صحيح.

المكونات: Java أو APIs C++ .

التصرف: حدد نوع اختيار صحيح .

---

#### DGL0314A قيمة غير متوقعة لاختيار .

الشرح: قيمة الاختيار الذي تم حالته غير صحيحة .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: حدد قيمة اختيار صحيحة .

---

DGL0315A خطأ أثناء فتح فهرس .

[IML=xxxx،

DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء فتح فهرس بحث نص .

تم تكوين الخطأ عن طريق تطبيق البحث عن نص .

يعد كل من xxxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

DGL0316A خطأ أثناء القيام ببحث. [البابنة =

xxxx، مزيد من المعلومات=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء القيام باستعلام عن مخزن البيانات .

Prefix هو هوية المكون FRN بالنسبة الى ادارة حافظه، IML بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص . MoreInfo هي بيانات خطأ اضافية: ExtRC بالنسبة الى ادارة حافظه، DiagnosisInfo بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص. xxxxx و yyyy هي أرقام الرسائل التي يتم اعدادتها بواسطة المكون .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx و yyyy في Content Manager Messages and Codes للنسخة ٧ الاصدار ١ لمعرفة المكون وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

DGL0317A خطأ أثناء الحصول على بيانات الرتبة

[IML=xxxx،

DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع بيانات الرتبة التي تخص البحث عن نص .

يعد كل من xxxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

DGL0318A خطأ أثناء تكوين كشف نتائج جديد .

[IML=xxxx،

DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة بكشف نتائج بحث النص .

يعد كل من xxxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

DGL0319A خطأ أثناء تخزين كشف النتائج .

[IML=xxxx،

DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء تخزين مشاهدة بكشف نتائج بحث النص .

يعد كل من xxxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

DGL0320A خطأ أثناء عرض كشف النتائج .

[IML=xxxx،

DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض مشاهدة بكشف نتائج بحث النص .

يعد كل من xxxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

DGL0321A خطأ أثناء الحصول على كشف النتائج  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء الحصول على مشاهدة لكشف  
نتائج بحث النص.

يعد كل من xxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

DGL0323A خطأ أثناء عرض وحدات الخدمة.  
[البانة=xxxx، مزيد من  
المعلومات=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض وحدات الخدمة الخاصة  
بمخزن بيانات .

Prefix هو هوية المكون FRN بالنسبة الى ادارة  
حافطة IML، بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص .  
MoreInfo هي بيانات خطأ اضافية ExtRC بالنسبة  
الى ادارة حافطة، DiagnosisInfo بالنسبة الى  
تطبيق البحث عن نص. xxxx وyyyy هي أرقام  
الرسائل التي يتم اعادتها بواسطة المكون .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ الاصدار ١ لمعرفة المكون وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

DGL0324A خطأ أثناء الحصول على بيانات عن  
بند [FRN=xxxx،  
ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع بيانات عن بند .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافطة  
APIs .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

DGL0325A خطأ أثناء فتح الخاصية المميزة لبند .  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء فتح الخاصية المميزة لبند .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافطة  
APIs .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

DGL0326A خطأ أثناء قراءة خاصية مميزة .  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء قراءة الخاصية المميزة لبند .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافطة  
APIs .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

DGL0327A خطأ أثناء غلق خاصية مميزة .  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء غلق خاصية مميزة لبند .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافطة  
APIs .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

DGL0328A حدث خطأ أثناء الحصول على جدول  
المحتويات المرتبط بالبند. ]  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع جدول المحتويات المرتبط بالبند .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

**DGL0329A** خطأ أثناء الحصول على جدول

المحتويات لحافظة أو صف التعاملات .  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع جدول المحتويات الخاص بحافظة أو صف تعاملات .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

**DGL0330A** خطأ أثناء غلق جدول المحتويات

لحافظة أو صف تعاملات .  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء غلق جدول المحتويات لحافظة أو صف تعاملات.

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

**DGL0331A** استعمال غير صحيح، لم يتم تحديد الاستعلام

**الشرح:** سلسلة بيانات الاستعلام غير صحيحة، أو لم يتم تحديدها .

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** تحقق من صحة سلسلة بيانات الاستعلام، أو تحقق من وجودها .

**DGL0332A** خطأ أثناء تكوين مجموعة فهرس .  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين مجموعة فهرس بحث النص .

يعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

**DGL0333A** خطأ أثناء حذف مجموعة فهرس .  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة فهرس بحث النص .

يعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

**DGL0334A** خطأ أثناء غلق مجموعة فهرس .  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء غلق مجموعة فهرس بحث النص .

يعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

**المكونات:** Java أو APIs C++ .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

**DGL0335A خطأ أثناء اضافة مدى استعلام .**

[IML=xxxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة مدى استعلام عن بحث نص .

يعد كل من xxxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

**DGL0336A مؤشر اتصال بيانات غير صحيح .**

**الشرح:** مؤشر resultSet في حالة غير صحيحة؛ نتج ذلك عن تخطي حدود المؤشر .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** قم بغلق المؤشر، ثم أعد فتحه .

---

**DGL0337A موضع اتصال البيانات غير صحيح .**

**الشرح:** تم تحديد مواضع غير صحيحة لطرق setPosition أو setToNext الخاصة بمؤشر resultSet .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** قم بإرجاع موضع اتصال البيانات لأحد المواضع الصحيحة لمؤشر resultSet.

---

**DGL0338A تأكيد اتصال بيانات غير صحيح .**

**الشرح:** تم تحديد تنبؤ غير صحيح لطريقة findObject الخاصة بمؤشر resultSet.

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** قم بتحديد تأكيد صحيح لطريقة findObject .

---

**DGL0340A مؤشر اتصال بيانات ليس لديه القدرة على التعديل .**

**الشرح:** تم محاولة استخدام عملية تعديل أو اضافة على مؤشر غير قابل للتعديل .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** حدد اختيار قراءة/كتابة الخاص بمخزن البيانات لاتاحة الكتابة على الملف، ثم أعد تنفيذ الاستعلام.

---

**DGL0341A الوظيفة غير متاحة .**

**الشرح:** هذه الوظيفة غير متاحة .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** لا تقوم بتشغيل هذه الوظيفة .

---

**DGL0342A مخزن البيانات غير صحيح لنوع العنصر هذا .**

**الشرح:** مخزن البيانات المحدد غير صحيح لنوع العنصر هذا .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** حدد مخزن بيانات صحيح وأعد المحاولة مرة أخرى .

---

**DGL0343A قمت بمحاولة للمقارنة بين أنواع عنصر مختلفة .**

**الشرح:** لا يسمح بالمقارنة بين نوعين مختلفين من العناصر .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** تأكد من أن نوع العناصر للعناصر التي يتم مقارنتها واحد، ثم أعد المحاولة.

---

**DGL0344A لا يوجد هوية استمرار لهذا العنصر .**

**الشرح:** لم يتم تحديد هوية الاستمرار لهذا العنصر .

**المكونات: Java أو C++ APIs .**

**التصرف:** حدد هوية الاستمرار للعنصر ثم أعد المحاولة .

---

**DGL0345A لا يمكن تحديد هوية الاستمرار لتكون لاشيء .**



الشرح: لا يمكن تحديد قيمة هوية الاستمرار لتكون لاشيء.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: كل العناصر التي يتم الاتصال بها عبر مخزن البيانات يجب أن يكون لديهم هوية استمرار؛ القيمة لاشيء غير صحيحة. تأكد من أن هوية الاستمرار ليست عبارة عن لاشيء عند تحديد هوية الاستمرار.

#### DGL0346A لا يمكن تحديد عنصر معامل API بالقيمة لاشيء .

الشرح: عنصر معامل DL API يكون ضروري عند الاتصال بمحتويات العنصر من مخزن البيانات؛ لا يمكن تحديده بالقيمة لاشيء .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: كل العناصر التي يتم الاتصال بها من مخزن البيانات يجب أن يكون لها هوية استمرار؛ غير مسموح باستخدام حروف عبارة عن لاشيء. تأكد من أن هوية الاستمرار ليست لاشيء عند تحديد عنصر معامل API

#### DGL0347A لا يوجد معامل API لهذا العنصر .

الشرح: لم يتم تحديد معامل API لهذا العنصر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من تحديد معامل API لهذا العنصر .

#### DGL0348A قمت بمحاولة لتخصيص أنواع مختلفة من العناصر .

الشرح: تخصيص أنواع عناصر مختلفة للعنصر تعد عملية غير قانونية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من عدم تغيير نوع العنصر، وأعد المحاولة .

#### DGL0349A خطأ أثناء حذف جزء، API: [FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف جزء من مخزن البيانات .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار 1 وقم بالتصرف المقترح .

#### DGL0350A لا يمكن الاضافة؛ محتويات العنصر غير محددة .

الشرح: وظيفة الاضافة تتطلب تحديد محتويات العنصر قبل اضافته الى مخزن البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: استخدم طريقة `setContentFromClientFile()` أو `setContent()` للقيام أو لا بتحديد محتويات العنصر.

#### DGL0351A قمت بمحاولة لتحديد محتويات العنصر بنوع مختلف .

الشرح: قمت بمحاولة لتحديد محتويات العنصر الحالي باستخدام محتويات نوع مختلف. على سبيل المثال، قمت بمحاولة لتحديد محتويات عنصر DKClobDB2 لمحتويات عنصر DKBlobDB2 .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: لا تقوم باعادة العملية. تأكد من تحديد محتويات العنصر الحالي باستخدام محتويات من نفس النوع .

#### DGL0352A حدث خطأ أثناء فتح ملف: [nnn] .

الشرح: حدث خطأ أثناء محاولة فتح الملف الحالي. يحدث هذا الخطأ عندما يكون الملف المشار اليه مفتوح بالفعل بواسطة عملية أخرى، أو أن الملف يكون غير قابل للاتصال، أو أن الملف غير موجود.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح المشكلة ثم أعد العملية مرة أخرى .

#### DGL0353A حدث خطأ أثناء غلق ملف: [nnn] .

الشرح: حدث خطأ أثناء محاولة غلق الملف الحالي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** غلق كل العمليات غير الضرورية وأعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0354A غير قادر على تحديد طول الملف :**  
[nnn].

**الشرح:** لا يمكن العثور على EOF (نهاية الملف) للملف الحالي .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من أن الملف الحالي صحيح ولم يتم تخريره، ثم أعد العملية مرة أخرى.

---

**DGL0355A محاولة لتسلسل نوعين مختلفين من عناصر .**

**الشرح:** قمت بمحاولة غير قانونية لجعل عنصرين من نوعين مختلفين متسلسلين .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من عدم اختلاف نوع العنصر، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0356A لا يمكن الفهرسة باستخدام نوع عنصر مختلف.**

**الشرح:** قمت بمحاولة غير قانونية لفهرسة محتويات العنصر الحالي باستخدام محتويات عنصر مختلف .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من عدم اختلاف نوع العنصر، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0357A لا يمكن الادراج باستخدام نوع عنصر مختلف.**

**الشرح:** قمت بمحاولة غير قانونية لادراج محتويات نوع عنصر مختلف في محتويات العنصر الحالي .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من عدم اختلاف نوع العنصر، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0358A غير قادر على فتح ملف للقراءة .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة فتح الملف الحالي للقراءة فقط. يحدث هذا الخطأ عندما يكون الملف المشار اليه مفتوح بالفعل بواسطة عملية أخرى أو أن الملف يكون غير قابل للاتصال أو أن الملف غير موجود.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** صحح المشكلة ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0359A الملف موجود بالفعل؛ قمت بتحديد اختيار عدم الكتابة فوق الملف.**

**الشرح:** تم تحديد "2" fileOption لا تقوم بالكتابة فوق الملف الموجود. هذا الملف موجود بالفعل ولن يتم الكتابة فوقه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** استخدم اسم ملف متفرد أو قم بتغيير اختيار الملف الى "1" fileOption الكتابة فوق الملفات الموجود بنفس الاسم، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0360A غير قادر على فتح ملف للكتابة .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة فتح الملف الحالي للكتابة أو احلال الكتابة. يحدث هذا الخطأ عندما يكون الملف المشار اليه مفتوح بالفعل بواسطة عملية أخرى، أو أن الملف يكون غير قابل للاتصال، أو أن مسار الملف غير موجود. الملف قد يكون أيضا في نمط الحماية من الكتابة، أو أن قرص التشغيل الموجود به غير قابل- للاتصال.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** صحح المشكلة وقم بمحاولة لفتح الملف الحالي مرة أخرى .

---

**DGL0361A غير قادر على فتح ملف لللاحق .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة فتح الملف المحدد لللاحق. يحدث هذا الخطأ عندما يكون الملف المشار اليه مفتوح بالفعل بواسطة عملية أخرى، أو أن الملف يكون غير قابل للاتصال، أو أن مسار الملف غير موجود .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** صحح المشكلة ثم أعد العملية مرة أخرى.

---

**DGL0362A طول الملف والطول المحدد غير متطابقين .**

**الشرح:** يحدث هذا الخطأ عندما يكون طول الملف الفعلي وبيانات الطول المحددة للملفات الأخرى غير متطابقان .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تحقق من مساحة القرص الخالية وذاكرة الجهاز، ثم أعد العملية مرة أخرى.

---

#### DGL0363A اختيار ملف غير صحيح .

**الشرح:** تم استخدام اختيار ملف غير صحيح للعملية الخاصة بك .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** استخدم أحد اختيارات الملف التالية، ثم أعد العملية مرة أخرى :

- الاختيار " ١ ": تكوين أو كتابة فوق ملف
- الاختيار " ٢ ": تكوين مع عدم الكتابة على أي ملفات
- الاختيار " ٣ ": الحاق الى ملف موجود

---

#### DGL0364A لم يتم تحديد مقبض عنصر الجزء .

**الشرح:** مقبض عنصر الجزء ضروري بالنسبة لهيكل بيانات العنصر، لكي تتمكن من الاتصال بعنصر الجزء الخاص بمخزن البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من تحديد مقبض عنصر الجزء، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

#### DGL0365A لم يتم ضبط البيانات المرتبطة بعنصر جزء الحاشية .

**الشرح:** النوع المرتبط بهذا العنصر تم تحديده ليكون DK\_ANNOTATION ولكن لم يتم تحديد البيانات المرتبطة بهذا العنصر بعد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** استخدم طرق فئات DKAnnotation لتحديد العنصر المرتبط أولاً، ثم استخدم setAffiliatedData (DKAnnotation& لتحديد البيانات المرتبطة .

---

#### DGL0366A لم يتم تحديد بنود البحث المطلوبة للبيانات .

**الشرح:** يتم تكوين هذا الخطأ عندما تكون محتويات هذا العنصر مشار إليها على أنها فهرسة للبحث، ولكن لم يتم تزويد بنود بيانات searchEngine و searchIndex و searchInfo .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** حدد بيانات البحث باستخدام setSearchEngine() و setSearchIndex() و setSearchInfo() .

---

#### DGL0367A خطأ أثناء اضافة جزء، API: [FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة جزء الى مخزن البيانات .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظه APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

#### DGL0368A خطأ أثناء استرجاع جزء، API: [FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع جزء من مخزن البيانات .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظه APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

#### DGL0369A خطأ أثناء تعديل جزء API، [FRN=xxxx، ExtRC=yyyy].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل جزء في مخزن البيانات .

Xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظه APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

---

#### DGL0374A لا يمكن تحديد الذاكرة لاسم الملف .

الشرح: لا يوجد مصادر نظام كافية لتخصيصها لاسم الملف الحالي .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من ملائمة مساحة القرص ومصادر التخزين، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

#### DGL0375A لم يتم تعريف نوع بند لهذه اللغة .

الشرح: لم يتم تعريف نوع بند في محددات اللغة الحالية .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: حدد اللغة الصحيحة؛ أو قم بتعريف بعض أنواع بنود جديدة في اللغة الحالية؛ أو استخدم اللغة الانجليزية. ثم أعد المحاولة .

---

#### DGL0376A لم يتم العثور على بند البيانات .

الشرح: بند البيانات المحدد لم يتم العثور عليه في DDO الحالي (Dynamic Data Object) .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من أن اسم بند البيانات يخص DDO الحالي. للحصول على كل أسماء بنود البيانات الموجودة في DDO الحالي، يمكنك استخدام دائرة تستدعي `getDataName(i)`، حيث `i <= dataCount()` .

---

#### DGL0377A لم يتم العثور على الخاصية .

الشرح: الخاصية المحددة غير موجودة في DDO الحالي .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من أن اسم الخاصية يخص DDO الحالي. للحصول على كل أسماء الخواص الموجودة في DDO الحالي، يمكنك استخدام دائرة تستدعي `getProperty(i)`، حيث `i <= propertyCount()` .

---

#### DGL0378A اسم البيانات موجود بالفعل .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

#### DGL0370A الملف المحدد غير موجود [nnn] :

الشرح: لا يمكن العثور على اسم الملف المحدد، وذلك يمكن أن يكون نتيجة لأن المسار أو الدليل أو الملف به تلف أو غير موجود .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تحقق من المسار والدليل واسم الملف، ثم أعد المحاولة .

---

#### DGL0371A خطأ في غلق الملف, [FRN=xxxx, ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء غلق عنصر جزء في مخزن البيانات .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظه APIs .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

#### DGL0372A لم يتم تعديل العنصر لأنه لم يتم تغيير محتويات العنصر .

الشرح: هذه تعد عبارة حالة؛ ليس من الضروري تغيير محتويات العنصر اذا لم يتم القيام بأي تغييرات .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: لا يوجد تصرف ضروري .

---

#### DGL0373A قراءة عنصر فقط؛ يتم قراءة جزء من العنصر .

الشرح: نجحت عملية قراءة محتويات العنصر بصورة جزئية .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من ملائمة مساحة القرص ومصادر التخزين، ثم أعد العملية مرة أخرى .

**الشرح:** اسم بند البيانات المحدد موجود بالفعل في DDO هذا. لا يسمح بإضافة اسم بند بيانات يكون نسخة من اسم بند بيانات آخر في DDO هذا.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** قم بتغيير الاسم الى اسم بيانات متفرد ثم أعد العملية مرة أخرى .

**DGL0379A اسم الخاصية موجود بالفعل .**

**الشرح:** اسم الخاصية المحدد موجود بالفعل في DDO أو بند البيانات الحالي. لا يسمح بإضافة اسم خاصية يكون نسخة من اسم خاصية آخر.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** قم بتغيير الاسم الى اسم خاصية متفردة ثم أعد العملية مرة أخرى .

**DGL0380A لم يتم العثور على خاصية بند البيانات**

**الشرح:** الخاصية المحددة غير موجودة في بند البيانات الحالي .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من أن اسم الخاصية يخص بند البيانات هذا. للحصول على كل أسماء الخواص الموجودة في بند البيانات هذا (والموجودة في الموضوع data\_id)، يمكنك استخدام دائرة تستدعي  
getDataPropertyName(data\_id, i)  
حيث 1 <= i <= dataPropertyCount(data\_id)

**DGL0381A لم يتم تحديد بعض الخواص بعد .**

**الشرح:** لا يسمح بتحديد قيمة بند بيانات قبل تحديد كل الخواص المعرفة لبند البيانات هذا .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** حدد قيمة خواص بند البيانات قبل تحديد قيمة بند البيانات .

**DGL0382A وحدة تكرار غير صحيحة .**

**الشرح:** وحدة التكرار المحددة غير صحيحة لهذه العملية.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** استخدم نوع وحدة التكرار الصحيحة والمرحلة التي تخص المجموعة المحددة .

**DGL0383A موضع غير صحيح .**

**الشرح:** موضع التكرار الحالي غير صحيح. قد يكون خارج الحدود المسموح بها أو يشير الى عنصر تم حذفه.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** قم بتصحيح البرمجة .

**DGL0384A خطأ في الحصول على بيانات الكتالوج [FRN=xxxx, ExtRC=yyyy]**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استدعاء وظيفة الكتالوج .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظه APIs.

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

**DGL0385A عنصر البيانات هو لاشيء .**

**الشرح:** الطريقة الحالية لا تقبل استخدام عنصر بيانات عبارة عن لاشيء على أنه معامل .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** قم بإدخال مواصفات المعامل الصحيحة لاستدعاء الطريقة الحالية .

**DGL0386A البروتوكول غير مدعم .**

**الشرح:** البروتوكول المحدد غير مدعم بواسطة مخزن البيانات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs .

**التصرف:** استخدم عنصر له نوع و بروتوكول صحيح ليكون المعامل لاستدعاء الطريقة.

**DGL0387A نوع عنصر مخزن البيانات غير متسق**

---

## DGL0392A الفهرس خارج الحدود .

الشرح: data\_id المحدد والمستخدم للاتصال ببند البيانات موجود خارج الحدود.

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: قم بتصحيح البرمجة؛ المدى هو <= 1  
data\_id <= dataCount()

---

## DGL0393A خطأ في اخلاء وحدة التخزين : API\_name, [Prefix=xxxx, MoreInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء اخلاء ذاكرة النظام المستخدمة في استدعاء API\_name .

Prefix هو هوية المكون FRN بالنسبة الى ادارة حافظه IML، بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص .  
MoreInfo هي بيانات خطأ اضافية ExtRC بالنسبة الى ادارة حافظه DiagnosisInfo، بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص. xxxx و yyyy هي ارقام الرسائل التي يتم اعادتها بواسطة المكون .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى ارقام الرسائل xxxx و yyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ لمعرفة المكون وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

---

## DGL0394A خطأ في API\_name, [Prefix=xxxx, MoreInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ عند استدعاء API\_name .

Prefix هو هوية المكون FRN بالنسبة الى ادارة حافظه IML، بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص .  
MoreInfo هي بيانات خطأ اضافية ExtRC بالنسبة الى ادارة حافظه DiagnosisInfo، بالنسبة الى تطبيق البحث عن نص. xxxx و yyyy هي ارقام الرسائل التي يتم اعادتها بواسطة المكون .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى ارقام الرسائل xxxx و yyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ لمعرفة المكون وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

الشرح: نوع مخزن البيانات في هوية استمرار DDO لا يطابق نوع مخزن البيانات الذي يتم استدعاءه لأداء العملية الحالية .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح البرنامج ثم أعد محاولة تنفيذ العملية .

---

## DGL0388A اسم عنصر مخزن البيانات غير متسق

الشرح: اسم مخزن البيانات في هوية استمرار DDO لا يطابق اسم مخزن البيانات الذي يتم استدعاءه لأداء العملية الحالية .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: عند ارسال DDO مصدرها من مخزن بيانات المصدر الى مخزن بيانات الوجهة، يجب تحديد اسم مخزن البيانات بحيث يتطابق مع الاسم الذي يخص مخزن بيانات الوجهة.

---

## DGL0389A لم يتم تحديد نوع العنصر .

الشرح: لم يتم تحديد نوع العنصر في DDO هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: نوع العنصر محدد باسم فئة الفهرسة المرتبط بها .

---

## DGL0390A لم يتم تحديد هوية البند.

الشرح: لم يتم تحديد هوية البند في DDO الحالي. هوية البند تعد مطلوبة بالنسبة الى عمليات الاسترجاع ( ) والحذف ( ) والتعديل ( ) على DDO.

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: قم بتحديد هوية البند قبل محاولة استدعاء أي طريقة تتطلب كود بند .

---

## DGL0391A لا يوجد وصلة الى مخزن البيانات .

الشرح: لم يتم تحديد وصلة مع مخزن البيانات الحالي .

## المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: قم باستدعاء طريقة ( connect ) لتهيئة وصلة بمخزن البيانات .

---

**DGL0395A** نوع البيانات غير معرف .

الشرح: لم يتم تعريف نوع البيانات المحدد .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: قم بتصحيح البرمجة ليتم استخدام نوع بيانات معرف .

---

**DGL0396A** نوع البيانات غير مدعم .

الشرح: نوع البيانات المحدد غير مدعم .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: قم بتصحيح البرمجة ليتم استخدام نوع بيانات مدعم .

---

**DGL0397A** تاريخ غير صحيح .

الشرح: نسق التاريخ غير صحيح .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: قم بتغيير التاريخ الى النسق -mm-yyyy dd

---

**DGL0398A** ItemId يجب أن يكون خالي للاضافة .

الشرح: عند اضافة وثيقة أو حافظة الى مخزن بيانات، لا يمكن تحديد مجال ItemId ؛ سيتم تخصيصه بطريقة آلية بواسطة مخزن البيانات .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: قم بإخلاء مجال ItemId.

---

**DGL0399A** نوع البند غير معروف .

الشرح: البند من نوع غير معروف. في الوقت الحالي فقط تعد الوثيقة والحافظة مدعimen بواسطة مخزن البيانات.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: نوع البند يجب تحديده ليكون اما DK\_DOCUMENT أو DK\_FOLDER .

---

**DGL0400A** نوع عنصر غير صحيح .

الشرح: نوع العنصر المزود الى أو المستخدم بواسطة المكون غير صحيح .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: أنظر مرجع API الموجود على النظام لمعرفة الاستخدام الصحيح للطريقة.

---

**DGL0401A** لا يمكن انتهاء الاتصال أثناء المعاملات.

الشرح: لا يمكن انتهاء الاتصال بمخزن البيانات في وجود أحد المعاملات المعلقة .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: التزم (أو ارجع للخلف) بالمعاملة قبل انتهاء الاتصال من مخزن البيانات .

---

**DGL0402A** خطأ في بدء أحد المعاملات .  
[FRN=xxxx, ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء بدء جلسة معاملات جديدة .

Xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

**DGL0403A** خطأ في الالتزام بالمعاملات .  
[FRN=xxxx, ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء الالتزام بجلسة معاملات .

Xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

**DGL0404A** خطأ في العودة الى معاملة .  
[FRN=xxxx, ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء تنفيذ عودة للخلف في معاملة .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

DGL0405A استعمال غير صحيح؛ أقواس مفقودة .

الشرح: سلسلة بيانات الاستعلام المحددة غير صحيحة  
بسبب نقص أحد حروف الأقواس .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح صيغة عبارة الاستعلام.

DGL0406A استعمال غير صحيح؛ كلمة مرشدة  
مفقودة .

الشرح: سلسلة بيانات الاستعلام المحددة غير صحيحة  
بسبب نقص أحد الكلمات المرشدة .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح صيغة عبارة الاستعلام .

DGL0407A استعمال غير صحيح؛ لم يتم تحديد  
اختيار .

الشرح: سلسلة بيانات الاستعلام المحددة غير صحيحة  
بسبب نقص أحد الاختيارات.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح صيغة عبارة الاستعلام .

DGL0408A استعمال غير صحيح؛ تم تحديد قيمة  
بحث أو اختيار غير صحيحة .

الشرح: سلسلة بيانات الاستعلام المحددة غير صحيحة  
بسبب قيم بحث أو اختيار غير صحيحة.

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح صيغة عبارة الاستعلام .

DGL0409A استعمال غير صحيح؛ تم تحديد فئة  
فهرس غير صحيحة .

الشرح: سلسلة بيانات الاستعلام المحددة غير صحيحة  
بسبب فئة فهرسة غير صحيحة .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح صيغة عبارة الاستعلام.

DGL0410A استعمال غير صحيح؛ تم تحديد خاصية  
مميزة غير صحيحة .

الشرح: سلسلة بيانات الاستعلام المحددة غير صحيحة  
بسبب خاصية مميزة غير صحيحة .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: صحح صيغة عبارة الاستعلام .

DGL0411A خطأ أثناء عرض فهارس البحث .  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض فهارس البحث عن نص

يعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

DGL0412A خطأ؛ لم يتم بدء معاملة .

الشرح: تم بدء عملية التزام أو عودة الى الخلف بالنسبة  
الى مخزن بيانات قبل بدء معاملة .

المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: تأكد من بدء معاملة قبل بدء عملية التزام أو  
عودة الى الخلف .

DGL0413A خطأ؛ تم بدء المعاملة بالفعل .

الشرح: تم بدء معاملة جديدة تخص مخزن بيانات أثناء  
تشغيل معاملة .

المكونات: Java أو C++ APIs .



**التصرف:** قم بتنفيذ عملية التزام أو عودة الى الخلف لمعاملة مخزن البيانات الحالية قبل بدء معاملة مخزن بيانات جديدة .

**DGL0414A خطأ أثناء بدء برنامج البحث للقيام بعملية فهرسة. [ FRN=xxxx، [ExtRC=yyyy**

**الشرح:** خطأ أثناء بدء برنامج البحث للقيام بعملية فهرسة .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

**DGL0415A فشل الحذف لأن البند قد تم الغاء تخصيصه .**

**الشرح:** عملية الحذف لبند تم الغاء تخصيصها بالفعل تعد عملية غير قانونية .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** راجع البنود المحددة للحذف، قبل عملية الحذف .

**DGL0416A لم يتحدد أو ضبط وظيفة الفرز .**

**الشرح:** وظيفة الفرز غير متاحة كمعامل مفترض في الطريقة والمجموعة لم يتم تحديد وظيفة فرز لها .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** قم بادراج عنصر وظيفة الفرز كمعامل، أو قم بضبط وظيفة الفرز في المجموعة .

**DGL0417A عنصر الحافظة هذا لا يعد خاصية مميزة لادخال DDO.**

**الشرح:** DDO لا يحتوي على الخاصية المميزة `DKConstant.DK_CM_DKFOLDER`. قد لا يكون حافظة صحيحة. قد يكون قد تم استرجاع البند بدون استخدام اختيارات الاسترجاع الصحيحة .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** قم باستخدام حافظة صحيحة مع الخاصية المميزة `DK_CM_DKFOLDER` أو قم باسترجاع البند باستخدام أيا من اختيارات الاسترجاع الصحيحة .

**DGL0418A تحويل نوع غير صحيح، النوع المتوقع: [DKAny\_type\_code]**

**الشرح:** العملية التي تتم على عنصر DKAny تعرضت لتحويل نوع غير قانوني DKAny. يتوقع DKAny-type-code.

**مكونات: APIs C++.**

**التصرف:** تحقق من نوع العنصر الموجود داخل DKAny واستخدم العملية الصحيحة لهذا النوع .

**DGL0419A لم يتم العثور على العنصر .**

**الشرح:** لم يتم العثور على عنصر المجموعة المحدد في المجموعة الحالية .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** قم بتصحيح البرمجة .

**DGL0420A عنصر الأجزاء هذا لا يعد خاصية مميزة لادخال DDO.**

**الشرح:** عنصر DKParts هذا لا ينتمي الى ادخال DDO.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** قم بتصحيح البرمجة .

**DGL0421A البند لم يتم الغاء تخصيصه .**

**الشرح:** لا يمكن تخصيص بند لم يتم الغاء تخصيصه .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** قم بتصحيح البرمجة .

**DGL0422A DDO غير مرتبط بأي مخزن بيانات .**

**الشرح:** DDO هذا غير مرتبط حاليا بأي مخزن بيانات

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** تهيئة مؤسسة باستخدام مرحلة مخزن بيانات موجودة بالفعل باستخدام طريقة `.setDatastore()`

#### DGL0423A عنصر الجزء المحدد غير موجود .

**الشرح:** لا يمكن العثور على عنصر الجزء المحدد في مخزن البيانات. يتم تعريف عنصر الجزء بواسطة `repType` و `partId` و `itemId`.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** تأكد من صحة كلا من `itemId` و `partId` و `repType` وأعد محاولة تنفيذ العملية مرة أخرى.

#### DGL0424A لم يتم تحديد هوية الجزء .

**الشرح:** هوية الجزء المطلوبة للاتصال بمحتويات العنصر من مخزن البيانات غير محددة في الوقت الحالي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** قم بتصحيح البرمجة؛ حدد هوية الجزء .

#### DGL0425A خطأ أثناء الحصول على لقطة البند . [FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة الحصول على لقطة البند .

xxxx و yyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

#### DGL0426A لم يتم العثور على فئة الفهرسة .

**الشرح:** فئة الفهرسة المحدد لا يمكن العثور عليها في وحدة الخدمة الحالية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** حدد اسم فئة فهرسة موجودة عند استدعاء الطريقة الحالية. ان استخدام طريقة

`listSchema()` في مخزن البيانات هو الوسيلة للحصول على كشف بأسماء فئات الفهرسة الموجودة.

#### DGL0427A لا يوجد المزيد من الذاكرة .

**الشرح:** لا يمكن تخصيص ذاكرة للاستمرار في العمليات الحالية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** قم بفحص مصادر ذاكرة الجهاز .

#### DGL0428A خطأ أثناء الحصول على عنوان الاجراء .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء الحصول على عنوان اجراء .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL0429A خطأ أثناء حذف نتائج . [IML=xxxx، DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف نتيجة البحث عن نص .

بعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

#### DGL0430A خطأ أثناء حذف مشاهدة نتائج . [IML=xxxx، DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مشاهدة نتائج بحث نص .

بعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

---

**DGL0431A خطأ أثناء تجميع مشاهدة نتائج.**  
[IML=xxxx،  
[DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تجميع مشاهدة نتائج بحث نص

يعد كل من xxxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

---

**DGL0432A خطأ أثناء الحصول على وثائق مماثلة**  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع وثائق البحث عن  
نص مماثلة .

يعد كل من xxxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

---

**DGL0433A خطأ أثناء اضافة خاصية مميزة .**  
[FRN=xxxx، ExtRC=xxxx]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة خاصية مميزة لمجال  
الى مخزن البيانات .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة  
APIs .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

**DGL0434A خطأ أثناء حذف خاصية مميزة .**  
[FRN=xxxx، ExtRC=xxxx]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف خاصية مميزة لمجال من  
مخزن البيانات. هذا يمكن أن يكون بسبب هذه الخاصية  
المميزة التي يتم استخدامها بواسطة فئة فهرسة.

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة  
APIs .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

**DGL0435A خطأ أثناء تعديل خاصية مميزة .**  
[FRN=xxxx، ExtRC=xxxx]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل خاصية مميزة لمجال في  
مخزن البيانات. هذا يمكن أن يكون بسبب هذه الخاصية  
المميزة التي يتم استخدامها بواسطة فئة فهرسة.

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة  
APIs .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

**DGL0436A خطأ أثناء اضافة فئة فهرسة.**  
[FRN=xxxx، ExtRC=xxxx]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة فئة فهرسة جديدة الى  
مخزن البيانات .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة  
APIs .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

---

**DGL0437A لم يتم العثور على الخاصية المميزة .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة استرجاع هوية  
الخاصية المميزة أو اسم الخاصية المميزة من مخزن  
البيانات .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** تأكد من صحة هجاء اسم الخاصية المميزة وأن رقم الهوية صحيح.

**DGL0438A خطأ أثناء حذف فئة فهرسة .**  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف فئة فهرسة من مخزن بيانات .

Xxxx و yyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyy في *Content Manager Messages and Codes* النسخة ٧ الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

**DGL0439A لم يتم تحديد كلا من هوية الخاصية المميزة واسم الخاصية المميزة .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعريف خاصية مميزة لفئة لفهرسة .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** حدد اسم الخاصية المميزة (attrName) أو attribute ID (attrId) ، والتي تعد أعضاء بيانات لعنصر DKClassAttribute .

**DGL0440A خطأ أثناء بدء مهمة وحدة الخدمة التي تقوم بتعديل فهرس .**  
[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء بدء مهمة وحدة خدمة تقوم بتعديل فهرس .

يعد كل من xxxx و yyyy عبارة عن أرقام الرسائل من تطبيق البحث عن نص API.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxx و yyy في مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ التصرف المقترح.

**DGL0441A خطأ. تم حذف العنصر بالفعل .**

**الشرح:** العنصر غير موجود في الوقت الحالي .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** تأكد من تحديد العنصر الصحيح. اذا كان العنصر صحيح، لا تكرر عملية الحذف .

**DGL0442A خطأ في تكوين فئة عن بعد .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين فئة بعد بعد. لم يتم تكوين الفئة .

هذا الخطأ قد يكون بسبب أحد الأسباب التالية :

- كان يوجد مشكلة في شبكة الاتصال.
- كان يوجد خطأ في الاتصالات .
- وحدة الخدمة غير فعالة .
- Daemon غير فعال .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** تأكد من أن شبكة الاتصال تعمل بنجاح. تحقق من وظيفة تسجيل الخطأ للحصول على الرسائل الخاصة بالمكونات الأخرى وقم بتصحيح أي أخطاء تم الإبلاغ عنها فيما سبق قبل اعادة تنفيذ العملية.

**DGL0443A لم يتم العثور على ItemId .**

**الشرح:** لا يمكن العثور على البند المحدد في وحدة الخدمة .

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** تأكد من هجاء هوية البند بطريقة صحيحة .

**DGL0444A عنصر الجزء موجود بالفعل .**

**الشرح:** يتم تعريف عنصر الجزء بواسطة itemId و partId و repType (نوع التمثيل). كل عنصر جزء يجب أن يكون متفرد.

**المكونات: Java أو APIs C++ .**

**التصرف:** استخدم دمج متفرد من itemId و partId و repType (نوع التمثيل).

**DGL0445A خطأ أثناء الحصول على نوع رسالة .**  
[FRN=xxxx، ExtRC=yyy]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء احضار نوع البند.

Xxxx و yyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظة APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

#### DGL0446A خطأ أثناء اخلاء فهرس .

[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء اخلاء فهرس .

يعد كل من xxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

#### DGL0447A خطأ أثناء تكوين فهرس .

[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين فهرس .

يعد كل من xxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

#### DGL0448A خطأ أثناء حذف فهرس .

[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف فهرس .

يعد كل من xxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

#### DGL0449A خطأ أثناء الحصول على بيانات

الفهرس، [IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء الحصول على بيانات فهرس .

يعد كل من xxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

#### DGL0450A حدث خطأ أثناء الحصول على حالة

وظيفة الفهرس، [IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء الحصول على حالة وظيفة  
فهرس.

يعد كل من xxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API .

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

#### DGL0451A خطأ أثناء بدء وحدة البحث.

[FRN=xxxx، ExtRC=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء بدء فاعلية برنامج المستخدم  
الخاص بوحدة البحث .

xxxx وyyyy هي أرقام رسائل من ادارة حافظه  
APIs.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

التصرف: ارجع الى أرقام الرسائل xxxx وyyyy في  
Content Manager Messages and Codes  
النسخة ٧ / الاصدار ١ وقم بالتصرف المقترح.

#### DGL0452A خطأ أثناء تحديد حالة وظيفة الفهرس .

[IML=xxxx،  
DiagnosisInfo=yyyy]

الشرح: حدث خطأ أثناء تحديد حالة وظيفة الفهرس .

يعد كل من xxxxx وyyyy عبارة عن أرقام الرسائل  
من تطبيق البحث عن نص API.

#### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** ارجع الى أرقام الرسائل xxxxx وyyyy في  
مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص وقم باتخاذ  
التصرف المقترح.

**DGL0453A** لم يتم تحديد اسم النظام الرئيسي أو  
هوية المستخدم أو كلمة السرية  
بالنسبة الى وحدة خدمة الوسط .

**الشرح:** لا يمكن اضافة عنصر مشاهدة متسلسل الى  
وحدة خدمة الوسط لأنك لم تقوم بتحديد البيانات  
الصحيحة (على سبيل المثال، اسم النظام الرئيسي  
وهوية المستخدم وكلمة السرية) في بيانات تسلسل  
الوسط.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** حدد اسم النظام الرئيسي وهوية المستخدم  
وكلمة السرية في عنصر بيانات تسلسل الوسط .

**DGL0454A** لم يتم تحديد اسم ملف المسار بالكامل  
أو اختيار العنصر بالنسبة الى عنصر  
الوسط .

**الشرح:** لا يمكن اضافة عنصر مشاهدة متسلسل الى  
وحدة خدمة الوسط لأنك لم تقوم بتحديد بيانات اسم ملف  
المصدر في بيانات تسلسل الوسط .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم الملف في بيانات تسلسل  
الوسط.

**DGL0455A** لم يتم تحديد بيانات مستخدم الوسط  
بالنسبة الى عنصر الوسط .

**الشرح:** لا يمكن اضافة عنصر مشاهدة متسلسل الى  
وحدة خدمة الوسط لأنك لم تقوم بتحديد بيانات تسلسل  
الوسط المطلوبة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** حدد بيانات تسلسل الوسط لتكون لاحقة  
لعنصر blob قبل اضافة blob.

**DGL0456A** النظام لا يدعم تعديل عنصر الوسط .

**الشرح:** عملية تعديل عنصر الوسط غير مدعومة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك .

**DGL0457A** تحويل نوع غير صحيح؛ DKAny  
يحتوي على مؤشر عنصر عبارة عن  
لاشيء.

**الشرح:** حدث تحويل نوع بيانات غير صحيح لأن  
عنصر DKAny يحتوي على مؤشر عنصر عبارة عن  
لاشيء .

#### المكونات: C++ APIs

**التصرف:** تأكد من عدم وجود حالة مؤشر عبارة عن لا  
شيء قبل استخدام مؤشر العنصر. اذا كنت لا تتوقع  
مشير عبارة عن لا شيء، فانه يوجد لديك خطأ في مكان  
ما في البرنامج الخاص بك. قم بتصحيح البرنامج  
الخاص بك.

**DGL0458A** لم يتم تحديد مخزن البيانات .

**الشرح:** لم يتم تحديد قيمة مخزن البيانات في هذا  
العنصر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مخزن البيانات لتصحيح البرنامج  
الخاص بك .

**DGL0459A** اللاحقة غير مدعومة: [nnn] .

**الشرح:** اسم اللاحقة غير مدعم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من أن اللاحقة مدعومة قبل بدء فاعلية  
الوظيفة. استخدم طريقة  
isSupported(extName) أو  
listFunctions() في عنصر  
dkDatastoreExt للتحقق من الدعم .

**DGL0460A** هذه الطريقة لا تدعم Multistream  
blobs.

**الشرح:** طريقة DKBlobDL لم يتم تصميمها لتعمل اذا  
كان العنصر هو multi-stream blob .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

<p>الشرح: كلمة السرية لا تطابق كلمة السرية الموجودة في قاعدة بيانات المستخدم .</p>	<p>التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك .</p>
<p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: قم بتصحيح البرنامج أو حدد الاستثناء .</p>	<p><b>DGL0461A سلسلة البيانات غير موجودة .</b></p> <p>الشرح: قمت بطلب معلومات لسلسلة بيانات غير موجودة .</p>
<p><b>DGL0467A اسم تنظيم خطأ غير صحيح: [nnn]</b></p> <p>الشرح: اسم تنظيم الخطأ المحدد غير صحيح .</p> <p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو حدد الاستثناء .</p>	<p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: استخدم طريقة <code>listStreamName</code> للحصول على كشف بأسماء سلاسل البيانات الموجودة .</p> <p><b>DGL0462A يجب تحديد هوية مستخدم .</b></p> <p>الشرح: معامل هوية المستخدم عبارة عن لاشيء .</p>
<p><b>DGL0468A صيغة استعمال غير صحيحة .</b></p> <p>الشرح: صيغة الاستعمال غير صحيحة .</p> <p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: صيغة الاستعمال غير صحيحة اذا كانت تحتوي على بند عبارة عن لاشيء أو أكثر من استعمال معاملي أو أكثر من استعمال نص. قم بتصحيح البرنامج الخاص بك.</p>	<p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك. تأكد من أن معامل هوية المستخدم ليس عبارة عن لاشيء.</p> <p><b>DGL0463A يجب ادخال كلمة السرية القديمة .</b></p> <p>الشرح: معامل كلمة السرية القديمة عبارة عن لاشيء .</p>
<p><b>DGL0469A صيغة استعمال غير صحيحة؛ معامل ربط غير صحيح .</b></p> <p>الشرح: معامل الربط الذي تم تحديده في صيغة الاستعمال لم يكن AND أو OR .</p> <p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: استخدم معاملات الربط AND أو OR فقط .</p>	<p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: تأكد من أن معامل كلمة السرية القديمة ليس عبارة عن لاشيء .</p> <p><b>DGL0464A كلمة سرية غير صحيحة .</b></p> <p>الشرح: معامل كلمة السرية عبارة عن لاشيء أو لا يتلائم مع متطلبات كلمة السرية.</p>
<p><b>DGL0470A لم يتم العثور على الكيان Entity: [nnn]</b></p> <p>الشرح: لم يتم العثور على وحدة بالاسم المحدد .</p> <p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: اما أن يكون اسم الوحدة المحدد غير صحيح أو غير موجود. قم بتصحيح البرنامج الخاص بك.</p>	<p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: قم بتصحيح البرنامج أو حدد الاستثناء .</p> <p><b>DGL0465A لم يتم العثور على هوية المستخدم .</b></p> <p>الشرح: لا يمكن العثور على هوية المستخدم في قاعدة بيانات المستخدم .</p>
<p><b>DGL0471A نوع الاستعمال غير مدعم: [رقم].</b></p>	<p><b>المكونات: Java أو C++ APIs</b></p> <p>التصرف: قم بتصحيح البرنامج أو حدد الاستثناء .</p> <p><b>DGL0466A كلمة السرية غير صحيحة .</b></p>

---

**DGL0476A** لم يتم العثور على تنظيم الخطة :  
[nnn].

الشرح: لم يتم العثور على تنظيم الخطة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو قم بتعريف تنظيم الخطة.

---

**DGL0477A** تنظيم الخطة غير متسق: [nnn]

الشرح: تنظيم الخطة غير متسق. على سبيل المثال، اسم الوحدة في صيغة الاستعلام لا يطابق اسم الوحدة التي تم تنظيمها .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو تعريف تنظيم الخطة.

---

**DGL0478A** خطأ في تنظيم الخطة، لم يتم العثور على الوحدة: [nnn]

الشرح: الوحدة المحدد في تنظيم الخطة لم يتم العثور عليها في مخزن البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو تعريف تنظيم الخطة .

---

**DGL0479A** لم يتم العثور على نوع العنصر :  
[nnn].

الشرح: لم يتم العثور على نوع العنصر المحدد .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: نوع العنصر المحدد غير صحيح أو غير موجود. بالنسبة الى مخزن بيانات عادي، استخدم listEntities() للحصول على أنواع العناصر الصحيحة، أو، بالنسبة الى مخازن البيانات المفدلة، استخدم listSchemaMapping() . قم بتصحيح البرنامج الخاص بك، كما يتطلب الأمر .

---

**DGL0480A** صيغة استعلام عبارة عن لاشيء .

الشرح: الاستعلام الذي يتم احواله لا يجب أن يكون عبارة عن لاشيء .

الشرح: نوع الاستعلام المحدد غير مدعم. بعض مخازن البيانات تدعم فقط بعض أنواع الاستعلام فقط. على سبيل المثال، مخازن البيانات المفدلة تدعم نوع لغة استعلام مفدلة ولكن لا تدعم نوع لغة استعلام SQL .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من أن نوع الاستعلام الذي ترغب في استخدامه مدعم بواسطة مخزن البيانات الذي تحاول الاتصال به. استخدام نوع الاستعلام المدعم .

---

**DGL0472A** لم يتم تحديد هوية البند .

الشرح: لم يتم تحديد هوية البند .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية البند قبل استدعاء هذه الوظيفة

---

**DGL0473A** لم يتم تحديد نوع العنصر .

الشرح: لم يتم تحديد نوع العنصر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد نوع العنصر قبل استدعاء هذه الوظيفة .

---

**DGL0474A** لم يتم تحديد مخزن البيانات .

الشرح: لم يتم تحديد اسم مخزن البيانات.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم مخزن البيانات قبل استدعاء هذه الوظيفة .

---

**DGL0475A** نوع مخزن بيانات غير صحيح :  
[nnn]

الشرح: نوع مخزن البيانات هذا غير صحيح. بعض أنواع مخازن البيانات الصحيحة هي: DL و V4 و IP و OD و DES و DD و FED و ICM و DJ و DB2 و JDBC و ODBC.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو بيانات التنظيم .



## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك .

**DGL0481A** لم يتم العثور على الخاصية المميزة للعرض: [nnn] .

الشرح: لم يتم العثور على الخاصية المميزة المحددة للعرض في مخزن البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو تعريف معيار البحث .

**DGL0482A** الوظيفة غير مدعمة: [nnn]

الشرح: الوظيفة المحددة غير مدعمة في هذا الاصدار .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باستخدام هذه الوظيفة أو حدد الاستثناء .

**DGL0483A** طلب لهوية المستخدم وكلمة السرية لوحدة الخدمة: [nnn] .

الشرح: يتم تفادي هذا الاستثناء ليعطيك الاختيار بتوجيه المستخدم لادخال هوية المستخدم وكلمة سرية لبدء الاتصال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: في البرنامج الخاص بك، حدد الاستثناء وقم باتاحة كود للحصول على هوية مستخدم وكلمة سرية من وسط ادخال محدد .

**DGL0484A** خطأ في تنفيذ الاستعلام .

الشرح: حدث خطأ أثناء تشغيل استعلام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح الاستعلام الخاص بك طبقاً لتلك الأسباب المحتملة: خطأ في استعلام محدد، أو خطأ في خطة التنظيم ( إذا كان يتم استخدامها)، أو خطأ في وحدة الخدمة (مثال، وحدة خدمة غير فعالة).

**DGL0485A** الجزء موجود بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين ملف بيانات ثنائية موجود بالفعل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حدد ملف بيانات ثنائية مختلف لعملية الاضافة .

**DGL0486A** لم يتم تحديد اسم الملف .

الشرح: قمت بتحديد اسم ملف غير صحيح عند محاولة تكوين عنصر .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حدد اسم ملف صحيح وحاول تكوين العنصر مرة أخرى .

**DGL0487A** لم يتم تحديد هوية الاستمرار .

الشرح: لم يتم تحديد هوية استمرار (PID) بالنسبة الى XDO أو DDO .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حدد PID بالنسبة الى XDO أو DDO .

**DGL0488A** لم يتم تعريف المفاتيح الأساسية .

الشرح: لم يتم تعريف المفاتيح الأساسية في هوية الاستمرار (PID) بالنسبة الى DDO أو XDO .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف المفاتيح اساسية في PID بالنسبة الى XDO أو DDO .

**DGL0489A** لم يتم تحديد الهوية الأساسية .

الشرح: لم يتم تعريف هوية أساسية للجدول الذي تم الاتصال به. اذا قمت بالتعامل مع جدول بدون تعريف الهوية الأساسية، فلن يمكنك استرجاع أو اضافة أو تعديل أو حذف صفوف .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تعريف الهوية الأساسية للجدول الذي يتم التعامل معه .

**DGL0490A** لم يتم تعريف أعمدة الجدول .

الشرح: الجداول التي تم استعادتها لا تحتوي على أعمدة

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن الجداول قد تم تحديد أعمدة لها .

DGL0491A لم يتم العثور على عنصر PID غير الصحيح .

الشرح: لم يتم العثور على العنصر لأن هوية الاستمرار المحددة (PID) غير صحيحة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حدد PID صحيح .

DGL0492A لم يتم تعريف نوع MIME .

الشرح: نوع MIME المحدد غير صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حدد نوع MIME صحيح .

DGL0493A لم يتم تعريف نوع المحتويات .

الشرح: قمت بمحاول حذف تعريف فئة محتويات غير صحيح من Content Manager النسخة ٦ والنسخة ٧

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حدد تعريف فئة محتويات صحيح .

DGL0494A لم يتم العثور هوية تعريف المحتويات .

الشرح: قمت بمحاولة للحصول على تعريف فئة محتويات، ولكن هوية تعريف المحتويات التي قمت بتحديد هويتها كانت غير صحيحة.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية تعريف محتويات صحيحة .

DGL0495A لم يتم العثور على Subentity .

الشرح: تم طلب subentity غير صحيح حيث تم تحديد الحالية الحالية DDO أو تعريف موديل البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرمجة الخاصة بك لإعادة تعريف subentity. يجب الأخذ في الاعتبار استرجاع DDO باستخدام اختيار استرجاع ليضمن وحدات فرعية subentities.

DGL0496A لم يتم تحديد اسم نوع المكون .

الشرح: أحد الأسباب أنه لم يتم تحديد اسم نوع المكون في PID التي تخص DDO . سبب آخر أنه يوجد عملية قامت بتمرير معامل يتطلب اسم نوع مكون، ولكن قد تم ترك مجال اسم نوع المكون خالي.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرمجة الخاصة بك لتحديد اسم نوع المكون في نوع العنصر DDO PID أو في معامل الوظيفة الصحيح .

DGL0501A MIME2app غير موجود .

الشرح: قمت بمحاولة لمشاهدة عنصر تم استرجاعه، ولكن النظام لم يستطع العثور على عنصر MIME2app.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بعرض كل عناصر MIME2app في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا . يمكنك اضافة عنصر MIME2app جديد الى قاعدة البيانات اذا كان غير موجود.

DGL0502A غير قادر على تكوين عنصر MIME2app جديد .

الشرح: لا يمكن تخزين عنصر MIME2app جديد الى قاعدة البيانات بعد تكوينه في التطبيق .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

DGL0503A غير قادر على حذف عنصر MIME2app.

الشرح: لا يمكن حذف عنصر MIME2app من قاعدة البيانات بعد حذفه في التطبيق .

المكونات: Java أو C++ APIs

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0508A غير قادر على حذف كل عناصر MIME2app.

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف كل عناصر MIME2app من قاعدة البيانات.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0511A عنصر cc2MIME الذي تم طلبه غير موجود .

**الشرح:** النظام لا يستطيع العثور على اسم عنصر cc2MIME الذي تم طلبه في قاعدة البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن اسم عنصر cc2MIME الذي تم طلبه صحيح. قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0512A غير قادر على تكوين عنصر cc2MIME جديد .

**الشرح:** لا يمكن تخزين عنصر cc2MIME جديد الى قاعدة البيانات بعد تكوينه في التطبيق.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0513A غير قادر على حذف عنصر cc2MIME.

**الشرح:** لا يمكن حذف عنصر cc2MIME من قاعدة البيانات بعد حذفه في التطبيق .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر MIME2app في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود ،قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0504A غير قادر على تعديل عنصر MIME2app.

**الشرح:** لا يمكن تعديل عنصر MIME2app في قاعدة البيانات بعد تعديله في التطبيق .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر MIME2app في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود ،قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0505A غير قادر على استرجاع عنصر MIME2app.

**الشرح:** لا يمكن استرجاع عنصر MIME2app من قاعدة البيانات.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر MIME2app في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود ،قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0506A غير قادر على استرجاع كل عناصر MIME2app.

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع كل عناصر MIME2app من قاعدة البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL0507A يوجد بالفعل عنصر MIME2app بنفس الاسم .

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة عنصر MIME2app موجود بالفعل في النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0518A غير قادر على حذف كل عناصر cc2MIME

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف كل عناصر cc2MIME من قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0521A مجموعة الامتيازات المطلوبة غير موجودة .

**الشرح:** قمت بطلب مجموعة امتيازات لمشاهدة أو تعديل بنود، ولكن مجموعة الامتيازات التي قمت بطلبها غير موجودة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0522A غير قادر على تكوين عنصر مجموعة امتيازات جديد .

**الشرح:** لا يمكن تخزين عنصر مجموعة الامتيازات جديد الى قاعدة البيانات بعد تكوينه في التطبيق .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0523A غير قادر على حذف عنصر مجموعة الامتيازات .

**الشرح:** لا يمكن حذف عنصر مجموعة الامتيازات من قاعدة البيانات بعد حذفه من التطبيق .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر cc2MIME في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0514A غير قادر على تعديل عنصر cc2MIME

**الشرح:** لا يمكن تعديل عنصر cc2MIME في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر cc2MIME لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0515A غير قادر على استرجاع عنصر cc2MIME

**الشرح:** لا يمكن استرجاع عنصر cc2MIME من قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر cc2MIME لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0516A غير قادر على عرض كل عناصر cc2MIME

**الشرح:** النظام غير قادر على عرض كل عناصر cc2MIME الموجودة في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL0517A يوجد بالفعل عنصر cc2MIME بنفس الاسم .

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة عنصر cc2MIME جديد الى قاعدة البيانات، ولكن يوجد عنصر cc2MIME موجود بالفعل بنفس الاسم .

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر مجموعة الامتيازات في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL0524A غير قادر على تعديل عنصر مجموعة الامتيازات .**

**الشرح:** لا يمكن تعديل عنصر مجموعة الامتيازات في قاعدة البيانات بعد تعديله في التطبيق.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر مجموعة الامتيازات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL0525A يوجد بالفعل عنصر مجموعة امتيازات بنفس الاسم .**

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة عنصر مجموعة امتيازات جديد الى قاعدة البيانات، ولكن يوجد عنصر مجموعة امتيازات موجود بنفس الاسم .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر مجموعة الامتيازات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

**DGL0526A غير قادر على استرجاع عنصر مجموعة الامتيازات المطلوب .**

**الشرح:** قمت بطلب مجموعة امتيازات لمشاهدة أو تعديل بنود، ولكن مجموعة الامتيازات التي قمت بطلبها لا يمكن استرجاعها من قاعدة البيانات.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر مجموعة الامتيازات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL0527A المستخدم أو المجموعة ليس لديها تفويض لامتياز المطلوب .**

**الشرح:** تصرف المستخدم أو مجموعة المستخدمين غير مدون في مجموعة الامتيازات المقابلة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL0531A كشف التحكم في الاتصال المحدد غير موجود .**

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل أو حذف كشف تحكم في الاتصال، ولكن كشف التحكم في الاتصال غير موجود .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا يجب اتخاذ أي تصرف اذا كنت تحاول حذف كشف التحكم في الاتصال. قم باضافة كشف تحكم في الاتصال جديد اذا كنت ترغب في الاستمرار في تنفيذ مزيد من التصرفات عليه.

**DGL0532A غير قادر على تكوين عنصر كشف تحكم في الاتصال جديد .**

**الشرح:** لا يمكن تخزين عنصر كشف تحكم في الاتصال جديد الى قاعدة بيانات بعد تكوينه في التطبيق.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL0533A غير قادر على حذف عنصر كشف التحكم في الاتصال المطلوب .**

**الشرح:** لا يمكن حذف عنصر كشف التحكم في الاتصال من قاعدة البيانات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر كشف التحكم في الاتصال في قاعدة البيانات لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

**DGL0534A غير قادر على تعديل عنصر كشف تحكم في الاتصال.**

**الشرح:** لا يمكن تعديل عنصر كشف التحكم في الاتصال في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر كشف التحكم في الاتصال لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL0535A يوجد بالفعل عنصر كشف تحكم في الاتصال بنفس الاسم .

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة عنصر كشف تحكم في الاتصال جديد الى الذاكرة، ولكن يوجد عنصر كشف التحكم في الاتصال بنفس الاسم بالفعل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير عنصر كشف التحكم في الاتصال في الذاكرة الى اسم مختلف أو قم باضافة عنصر كشف تحكم في الاتصال جديد .

#### DGL0536A غير قادر على استرجاع عنصر كشف التحكم في الاتصال المطلوب .

**الشرح:** قمت بطلب عنصر كشف التحكم في الاتصال، ولكن لا يمكن استرجاعه من قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر كشف التحكم في الاتصال لمعرفة اذا كان هذا العنصر موجود أم لا. اذا كان موجود، قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL0537A المستخدم أو مجموعة الأسماء المحددة موجودة بالفعل في كشف التحكم في الاتصال الحالي.

**الشرح:** المستخدم أو مجموعة الأسماء المحددة موجودة بالفعل في كشف التحكم في الاتصال الحالي. يوجد مستخدم واحد في كشف التحكم في الاتصال هو الوحيد الذي يمكن ارفاقه مع أحد مجموعات الامتيازات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا يجب اتخاذ أي تصرف اذا كنت تحاول اضافة مستخدم جديد أو اسم مجموعة مستخدمين. اذا كنت تحاول تعديل المستخدم أو اسم مجموعة المستخدمين، قم بإزالة اسم مجموعة المستخدمين القديم ثم قم باضافة اسم جديد .

#### DGL0538A المستخدم أو مجموعة الأسماء المحددة غير موجودة في كشف التحكم في الاتصال الحالي.

**الشرح:** المستخدم أو اسم مجموعة المستخدمين غير موجود في كشف التحكم في الاتصال الحالي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بعرض كل عناصر كشف التحكم في الاتصال لمعرفة ما اذا كان المستخدم أو اسم المجموعة يتلائم مع مجموعة الامتيازات.

#### DGL0540A لم يتم العثور على الخاصية المميزة DDO XML.

**الشرح:** الخاصية المميزة المحددة لمجموعة من DDO XML domain لا يمكن العثور عليها في وثيقة XML.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى ملف DDO DTD لمعرفة كيفية تحديدها بالطريقة الصحيحة ثم أعد المحاولة مرة أخرى.

#### DGL0541A الخدمة مسجلة بالفعل .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تسجيل خدمة كان قد تم تسجيلها من قبل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب. الخدمة كانت مسجلة بالفعل .

#### DGL0542A الخدمة غير متاحة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة الغاء تسجيل خدمة ولكن الخدمة كانت غير مسجلة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الخدمة قبل الغاء تسجيلها .

#### DGL0543A الاسم لا يمكن أن يكون لاشيء أو خالي .

**الشرح:** اسم المسار الذي يعد معامل ادخال لا يجب أن يكون لاشيء أو خالي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك للتأكد من أن المسار صحيح وأعد المحاولة مرة أخرى.

**DGL0544A** غير قادر على إلغاء الإيقاف المؤقت للبند .

**الشرح:** لم يتم إلغاء تخصيص بند أو أنه قد تم إلغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من إلغاء تخصيص البند بواسطة هوية المستخدم الخاصة بك.

**DGL0545A** غير قادر على تخصيص بند .

**الشرح:** لم يتم تخصيص بند أو قد تم تخصيصه بواسطة هوية مستخدم أخرى .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من إلغاء تخصيص البند بواسطة هوية المستخدم الخاصة بك .

**DGL0546A** غير قادر على إلغاء تخصيص بند.

**الشرح:** البند قد يكون قد تم إيقافه مؤقتاً أو تم إلغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن البند لم يتم إيقافه مؤقتاً أو تم إلغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

**DGL0547A** تم إلغاء تخصيص البند بواسطة مستخدم آخر .

**الشرح:** تم إلغاء تخصيص بند بواسطة مستخدم آخر.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من عدم الإيقاف المؤقت للبند .

**DGL0548A** لم يتم إلغاء تخصيص البند .

**الشرح:** لم يتم إلغاء تخصيص بند أو أنه قد تم إلغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من إلغاء تخصيص البند بواسطة هوية المستخدم الخاصة بك .

**DGL0549A** قيمة الخاصية المميزة DDO XML غير صحيحة: [nnn] .

**الشرح:** قيمة الخاصية المميزة المحددة في وثيقة XML غير صحيحة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح وثيقة XML طبقاً لذلك وأعد المحاولة. يمكن الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة كيفية تكوين الخاصية المميزة DDO XML.

**DGL0550A** المسار المحدد غير صحيح: [nnn] .

**الشرح:** المسار المحدد بالنسبة إلى مخرجات XML لا يمكن العثور عليه في النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك وتأكد من أن المسار المحدد لمخرجات XML موجود بالفعل في النظام .

**DGL0551A** XML Parser صادم خطأ : [nnn]

**الشرح:** وحدة الترجمة صادفت خطأ أثناء ترجمة وثيقة XML.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح وثيقة XML الخاصة بك طبقاً للخطأ وأعد المحاولة .

**DGL0552A** لا يمكن ارجاع القيمة.

**الشرح:** بمجرد تكوين الوصلة، لا يمكنك ارجاع الخواص لعنصر الوصلة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا شيء. إذا كنت ترغب في تغيير خواص الوصلة، فيجب إزالة عنصر الوصلة وإعادة البدء مرة أخرى .

---

**DGL0553A** تم الوصول الى الحجم الأقصى من المستودع ،لا يمكن تكوين وصلة جديدة .

الشرح: مستودع الوصلات وصل الى الحد الأقصى المسموح له ولا توجد وصلات متاحة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حاول استخدام الوصلة مرة أخرى، أو قم بزيادة قيمة MaxPoolSize في cmbpooljdbc.ini (بالنسبة الى Java) أو cmbpooldb2.ini (بالنسبة الى C++) وقم بإعادة بدء التطبيق.

---

**DGL0554A** مخزن البيانات لا ينتمي الى المستودع

الشرح: عنصر مخزن البيانات الذي حاولت اعادته لا ينتمي الى هذا المستودع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا شيء .

---

**DGL0555A** المجموعة لا تنتمي الى المستودع .

الشرح: عنصر الوصلة الذي حاولت اعادته لا ينتمي الى هذا المستودع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**DGL0556A** فشل في اضافة administrative domain

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة administrative domain

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL0557A** فشل في تعديل administrative domain

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل administrative domain

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL0558A** فشل في حذف administrative domain

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف administrative domain

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL0559A** فشل في عرض أو استرجاع administrative domain

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض أو استرجاع administrative domains

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL0560A** بند المصدر لا يحتوي على خاصية DKFolder المميزة .

الشرح: بند المصدر لا يحتوي على الخاصية المميزة DKConstant.DK\_CM\_DKFOLDER . قد لا يكون حافظة صحيحة .قد يكون قد تم استرجاع البند بدون استخدام اختيارات الاسترجاع الصحيحة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باستخدام حافظة صحيحة لبند المصدر مع الخاصية المميزة DK\_CM\_DKFOLDER أو قم باسترجاع البند باستخدام أيا من اختيارات الاسترجاع الصحيحة .

---

**DGL0561A** الحافظة ليست حافظة بند المصدر .

الشرح: مجموعة DKFolder المستخدمة لا تنتمي الى بند المصدر المحدد. عناصر DKFolder يجب أن تكون نفس المرجع .



---

**DGL0566A** اسم المستخدم لا يمكن أن يكون خالي في فئة **.DKAuthenticationData**

الشرح: لم يتم تعريف عنصر بيانات اسم المستخدم في عنصر **.DKAuthenticationData**.

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف اسم المستخدم في عنصر **.DKAuthenticationData**.

---

**DGL0567A** حدث انتهاء للملف أثناء القراءة .

الشرح: حدث أمر EOF (نهاية الملف) بطريقة غير متوقعة أثناء قراءة الملف .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن الملف الحالي صحيح ولم يتم تخريبه، ثم أعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0568A** تم تنفيذ أمر نهاية الملف قبل أوانه أثناء قراءة نصوص الرأس .

الشرح: حدث أمر EOF (نهاية الملف) بطريقة غير متوقعة أثناء قراءة الملف .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن الملف الحالي صحيح ولم يتم تخريبه، ثم أعد العملية مرة أخرى.

---

**DGL0569A** تم العثور على رقم تصرف غير صحيح في جدول الترجمة الداخلي .

الشرح: حدث خطأ تشغيل داخلي غير متوقع أثناء ترجمة سلسلة حروف استعلام .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

**DGL0570A** عنصر غير صحيح. العنصر يجب أن يكون مرحلة من: **[nnn]** .

الشرح: تم استخدام فئة فرعية غير صحيحة لهذا العنصر. نوع الفئة الفرعية يجب أن يكون المرحلة المحددة أو الفئة الفرعية لنوع المعامل .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: استخدم نفس مرجع العنصر **DKFolder** الصحيح الموجود في بند المصدر .

---

**DGL0562A** حدث خطأ داخلي .

الشرح: حدث خطأ داخلي.

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL0563A** لم يتم تحديد بند مصدر الوصلة. يجب تحديده قبل هذه العملية .

الشرح: يجب تحديد بند المصدر للوصلة قبل هذه العملية

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: يجب تحديد بند المصدر للوصلة.

---

**DGL0564A** بند المصدر لا يحتوي على خاصية **DKParts** المميزة .

الشرح: بند المصدر لا يحتوي على الخاصية المميزة **DK\_CM\_DKPARTS**. **DKConstant**. قد لا يكون وثيقة صحيحة. قد يكون قد تم استرجاع البند بدون استخدام اختيارات الاسترجاع الصحيحة .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم باستخدام وثيقة صحيحة لبند المصدر مع الخاصية المميزة **DK\_CM\_DKPARTS** أو قم باسترجاع البند باستخدام أيا من اختيارات الاسترجاع الصحيحة .

---

**DGL0565A** **DKParts** ليس مجموعة **DKParts** الخاصة بالمجموعة .

الشرح: مجموعة **DKParts** لا تنتمي إلى بند المصدر (على سبيل المثال، المالك أو الحاوية أو الوثيقة) المحدد في العملية.

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: استخدم مجموعة **DKParts** صحيحة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم فقط عناصر من الفئة الفرعية المحددة مع هذه الوظيفة أو استخدم الوظيفة الصحيحة أو العنصر لمعالجة هذه العملية للفئة الفرعية الفعلية التي يتم استخدامها.

---

**DGL0571A** معاملي منطقي غير صحيح، المعامل :  
[nnn].

**الشرح:** تم استخدام معاملي منطقي غير صحيح أو غير فعال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح المعامل في البرنامج الخاص بك وأعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0572A** معاملي غير صحيح، المعامل: [nnn] .

**الشرح:** تم استخدام معاملي غير صحيح أو غير فعال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح المعامل في البرنامج الخاص بك وأعد العملية مرة أخرى.

---

**DGL0573A** يجب ادخال قيمة واحدة على الأقل للمعامل: [nnn] .

**الشرح:** معاملي unary هذا يتطلب متغير واحد .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح معاملي الادخال في البرنامج الخاص بك وأعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0574A** يجب ادخال قيمتين على الأقل للمعامل: [nnn] .

**الشرح:** المعامل الثنائي هذا يتطلب معاملين .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح معاملي الادخال في البرنامج الخاص بك وأعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0575A** مصفوفة عبارة عن لاشيء. ادخال غير صحيح .

**الشرح:** المصفوفة التي تكون عبارة عن لاشيء لا تعد ادخال صحيح.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح معاملي الادخال في البرنامج الخاص بك وأعد العملية مرة أخرى .

---

**DGL0576A** حجم المصفوف يجب أن يكون اثنين على الأقل .

**الشرح:** مطلوب استخدام حجم مصفوفة أكبر من أن يساوي اثنين .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح معاملي الادخال في البرنامج الخاص بك وأعد العملية مرة أخرى.

---

**DGL0577A** خطأ داخل: يجب ادخال استعلام واحد على الأقل .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL0578A** خطأ داخلي: عدد الاستعلامات يجب أن يكون صفر في هذه المرحلة، عدد الاستعلامات: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL0579A** خطأ داخلي: حالة غير قانونية، الحالة [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

---

**DGL0580A** غير قادر على الاتصال بقاعدة البيانات: [nnn] .

الشرح: غير قادر على تكوين وصلة باستخدام اسم قاعدة البيانات المحددة وهوية المستخدم وكلمة السرية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بادخال اسم قاعدة بيانات مختلف أو هوية مستخدم أو كلمة سرية .

#### DGL0581A لم يتم العثور على هوية الجلسة .

الشرح: قمت بمحاولة للحصول على وصلة قاعدة بيانات من المستودع، ولكن هوية الجلسة المحددة غير موجود بالمستودع .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير هوية الجلسة وأعد تجربة الوصلة .

#### DGL0584A اسم وحدة الخدمة غير موجود.

الشرح: اسم مخزن البيانات الذي تم تحديده خلال اتصال غير موجود .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من بيئة التشغيل الخاصة بك وتأكد من أن وحدة الخدمة المحددة قد تم اضافتها الى مواصفات الوحدة التابعة لوحدة الخدمة هذه .

#### DGL0586A انتهت صلاحية كلمة سرية المستخدم

الشرح: انتهت صلاحية كلمة سرية المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بارجاع أو تغيير كلمة السرية لوحدة الخدمة هذه .

#### DGL0587A لم يتم العثور على خطة قاعدة البيانات خلال اقامة اتصال بوحدة الخدمة المحددة .

الشرح: لم يتم العثور على خطة قاعدة البيانات خلال اقامة اتصال بوحدة الخدمة المحددة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: يجب تحديد خطة قاعدة البيانات خلال الوصلة أو في تعريف وحدة الخدمة لوحدة الخدمة المحددة المستخدمة خلال مصادر بيانات كشف مخزن البيانات .

#### DGL0588A تم ادخال هوية بيانات غير صحيحة الى DDO.

الشرح: المستخدم قام بتحديد هوية بيانات غير صحيحة بالنسبة الى DDO .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية خاصية صحيحة بالنسبة الى DDO .

#### DGL0589A تم ادخال هوية خاصية غير صحيحة الى DDO .

الشرح: قمت بتحديد هوية خاصية غير صحيحة بالنسبة الى DDO .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية خاصية صحيحة بالنسبة الى DDO .

#### DGL0590A طول اسم المستخدم لا يمكن أن يتعدى ٣٢ حرف .

الشرح: طول اسم المستخدم لا يمكن أن يتعدى ٣٢ حرف .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باقتصار طول اسم المستخدم على ٣٢ حرف أو أقل من ٣٢ .

#### DGL0591A طول اسم مجموعة المستخدم لا يمكن أن يتعدى ٣٢ حرف .

الشرح: طول اسم مجموعة المستخدم لا يمكن أن يتعدى ٣٢ حرف .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باقتصار طول اسم مجموعة المستخدم على ٣٢ حرف أو أقل من ٣٢ .

#### DGL0592A لا يمكنك حذف هوية المستخدم لأنك في الوقت الحالي تستخدمها للاتصال بوحدة الخدمة.

الشرح: لا يمكنك حذف هوية المستخدم لأنك في الوقت الحالي تستخدمها للاتصال بوحدة الخدمة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإنهاء الاتصال واستخدم هوية مستخدم أخرى لبدء الاتصال مرة أخرى، ثم يمكنك بعد ذلك حذف هوية المستخدم هذه.

## DGL0593A لا يمكن حذف مجموعة مستخدم معرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكن حذف مجموعة مستخدم معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بحذف مجموعة مستخدم معرفة بواسطة النظام .

## DGL0594A هذه العملية لا يمكن تنفيذها من خلال معاملة واضحة.

**الشرح:** هذه العملية لا يمكن تنفيذها من خلال معاملة واضحة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتنفيذ هذه العملية خارج مدى معاملة واضحة .

## DGL0595A لا يمكن تحميل icmnlssp DLL أو المكتبة. في الأغلب أنها غير موجودة، أو أنه يوجد خطأ في توصيف بيئة التشغيل، أو أنه تم تحديد اسم SCHEMA بطريقة غير صحيحة اما خلال الاتصال أو في ملفات .ini .

**الشرح:** لا يمكن تحميل icmnlssp DLL أو المكتبة. في الأغلب أنها غير موجودة، أو أنه يوجد خطأ في توصيف بيئة التشغيل، أو أنه تم تحديد اسم SCHEMA بطريقة غير صحيحة اما خلال الاتصال أو في ملفات .ini .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود DLL أو المكتبة في الدليل الصحيح (بصفة عامة في

function\%DB2HOME على Windows أو /home/\$DB2INSTANCE/sql/lib/funct ion على Unix). تأكد أيضا من أن ملفات التوصيف تحتوي على الخطة الصحيحة المحددة (بصفة عامة ICMSCHEMA=ICMADMIN في ملف cmbicmsrvs.ini أو FEDSCHEMA=ICMADMIN cmbds.ini).

## DGL1000A لم يتم العثور على هوية الرسالة .

**الشرح:** لم يتم العثور على هوية الرسالة المحددة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من أن ثابت هوية الرسالة الذي تم استخدامه موجود ومرتبطة بسلسلة حروف الرسالة .

## DGL1006A رقم غير صحيح لتنظيم النص .

**الشرح:** يتم دعم تنظيم وحدة نص واحدة في صيغة استعلام عن نص .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك .

## DGL1602A تم تحديد معامل وصلة غير صحيح في مجموعة حروف الاتصال.

**الشرح:** مجموعة حروف الاتصال تحتوي على معامل وصلة غير صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاتصال باستخدام معاملات الاتصال فقط التي تم تدوينها لطريقة DKDatastoreIP.connect(). أنظر مرجع API الموجود على النظام.

## DGL1603A لم يتم تحديد معامل وصلة مطلوب في مجموعة حروف الاتصال .

**الشرح:** لم يتم تحديد معامل وصلة مطلوب في مجموعة حروف الاتصال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاتصال لنتضمن كل معاملات الاتصال المطلوبة كما تم تدوينها لطريقة DKDatastoreIP.connect(). أنظر مرجع API الموجود على النظام.

## DGL1604A نوع الوثيقة غير صحيح .

**الشرح:** نوع الوثيقة غير صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

يحدث عندما تكون مصادر النظام، مثل الذاكرة، غير متاحة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ولغرض حل المشكلة، قم بإيجاد القيم في ulClientReas1 و، في بعض الحالات، في ulClientReas2 وقم بالاتصال بمسئول خدمة IBM. ارجع الى ملف تسجيل الخطأ للحصول على المزيد من المعلومات (إذا كان يتم التسجيل).

---

**DGL1608A** تم استلام فشل IODM  
[HostRC][HostReas1]  
[HostReas2]

**الشرح:** فشلت المحاولة للاتصال ب Object Distribution Manager.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم قيم HostRC و HostReas1 و HostReas2 لتحديد أكواد عودة Object Distribution Manager الصحيحة. أكواد العودة التي تخص Object Distribution Manager API تكون مدونة في Content Manager Messages and Codes النسخة ٧ الإصدار ١.

---

**DGL1609A** معامل غير صحيح، الأكواد هي  
[ulClientRC]  
[ulClientReas1][ulClientReas2]

**الشرح:** استدعاء الوحدة التابعة IP/390 لا يمكن اتمامه بطريقة صحيحة. أحد المعاملات غير صحيحة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قيمة ulClientReas1 تحتوي على تعريف نوع بيانات معامل لمعامل غير صحيح بالنسبة الى Folder Application Facility أو Object API host Distribution Manager. ارجع الى ImagePlus FAF MVS/ESA WRAPI Application Programmer's Guide للحصول على كشف كامل بهذه المعرفات. يتم أيضا وصف المعرفات في Folder Application Facility API Guide and Object Distribution Manager API Guide. قيمة المعامل غير الصحيحة من الممكن أن تحتوي على طول غير صحيح، أو قيمة رقمية غير صحيحة، أو مدى رقمي غير صحيح. أنظر مرجع API الموجود على النظام لمعرفة القيم المسموح بها لهذا المعامل.

**التصرف:** بالنسبة للاستعلامات، تحقق من أن سلسلة حروف الأمر تتضمن <نوع الوثيقة ENTITY=> كجزء من عبارة SEARCH اذا تحققت من ذلك، تحقق من أن <نوع الوثيقة> هو اسم مكون صحيح أو تم تنظيمه.

---

**DGL1605A** تم استلام تحذير FAF  
[HostRC][HostReas1]  
[HostReas2]

**الشرح:** تم اتمام Folder Application Facility Object Distribution Manager (FAF) أو host API ولكن تم ارسال كود تحذيري .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم قيم HostRC و HostReas1 و HostReas2 لتحديد appropriate Folder Application Facility الصحيحة أو أكواد العودة لنظام Object Distribution Manager الرئيسي. أكواد العودة التي تخص Folder Application Facility تكون مدونة في ImagePlus FAF MVS/ESA API System Programmer's Guide، وأكواد العودة التي تخص Object Distribution Manager API تكون مدونة في Content Manager Messages and Codes النسخة ٧ الإصدار ١.

---

**DGL1606A** تم استلام خطأ FAF  
[HostRC][HostReas1]  
[HostReas2]

**الشرح:** تم اتمام Folder Application Facility host API ولكن تم اعادة كود خطأ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم قيم HostRC و HostReas1 و HostReas2 لمعرفة أكواد العودة التي تخص Folder Application Facility الصحيحة. أكواد العودة التي تخص Folder Application Facility API تكون مدونة في ImagePlus FAF MVS/ESA WRAPI Application Programmer's Guide.

---

**DGL1607A** حدث خطأ تشغيل داخلي في FAF  
Workstation Remote API  
[ulClientRC][ulClientReas1]  
[ulClientReas2]

**الشرح:** وبسبب حدوث خطأ داخلي، فلم يتم اتمام استدعاء الوحدة التابعة IP/390 بنجاح. هذا الخطأ

## DGL1610A انقضاء الوقت للنظام الرئيسي

[ulClientRC][ulClientReas1]  
[ulClientReas2]

الشرح: تم انقضاء وقت الاتصال من وحدة العمل الى Object Folder Application Facility Distribution Manager. اتمام تعديل أي مصدر للنظام الرئيسي يمكن أن يكون قد فشل.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد وتصحيح أسباب انقضاء وقت الاتصال على النظام الرئيسي. تحقق ما اذا كان قد تم اتمام آخر عملية تم تنفيذها على النظام الرئيسي بنجاح أم لا. مرحلة حوار النظام الرئيسي بين وحدة العمل والنظام الرئيسي يتم الاشارة اليه في مجال ulClientReas1 بالنسبة الى TCP/IP يمكن أن يكون أيا مما يلي :

- TCPIP\_SEND\_LISTENER = 5405
- TCPIP\_RECEIVE\_LISTENER = 5406
- TCPIP\_SEND\_REQUEST\_HEADER = 5407
- TCPIP\_RECEIVE\_REQUEST\_HEADER = 5408
- TCPIP\_SEND\_ICRP = 5409
- TCPIP\_RECEIVE\_ICRP = 5410
- TCPIP\_RECEIVE\_RESP\_HDR = 5411
- TCPIP\_SEND\_RESP\_HDR\_ACK = 5412

أي فشل يحدث قبل TCPIP\_SEND\_ICRP يشير الى أنه لم يتم تنفيذ تعديل النظام الرئيسي. حالات الفشل التي تحدث بعد TCPIP\_SEND\_ICRP يمكن أن تشير الى أنه قد تم تعديل مصادر النظام الرئيسي. قيمة ulClientReas2 تحتوي على كود عودة بروتوكول شبكة الاتصال الحقيقي.

## DGL1611A خطأ في بروتوكول شبكة اتصال النظام الرئيسي

[ulClientRC][ulClientReas1]  
[ulClientReas2]

الشرح: فشلت الاتصالات من وحدة العمل الى Folder Application Facility أو Object Distribution Manager على النظام الرئيسي أو على وحدة العمل. انتهاء أي تعديلات لمصادر النظام الرئيسي يمكن أن تكون قد فشلت .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد وتصحيح أسباب فشل الاتصالات. تحقق ما اذا كان قد تم اتمام آخر عملية تم تنفيذها على النظام الرئيسي بنجاح أم لا. مرحلة حوار النظام الرئيسي بين وحدة العمل والنظام الرئيسي يتم الاشارة اليه في مجال ulClientReas1 value بالنسبة الى TCP/IP، يمكن أن يكون أيا مما يلي:

- TCPIP\_STARTUP = 5400
- TCPIP\_SOCKET = 5401
- TCPIP\_CLOSE = 5402
- TCPIP\_SHUTDOWN = 5403
- TCPIP\_CONNECT = 5404
- TCPIP\_SEND\_LISTENER = 5405
- TCPIP\_RECEIVE\_LISTENER = 5406
- TCPIP\_SEND\_REQUEST\_HEADER = 5407
- TCPIP\_RECEIVE\_REQUEST\_HEADER = 5408
- TCPIP\_SEND\_ICRP = 5409
- TCPIP\_RECEIVE\_ICRP = 5410
- TCPIP\_RECEIVE\_RESP\_HDR = 5411
- TCPIP\_SEND\_RESP\_HDR\_ACK = 5412

أي فشل يحدث قبل TCPIP\_SEND\_ICRP يشير الى أنه لم يتم تنفيذ تعديل النظام الرئيسي. حالات الفشل التي تحدث بعد TCPIP\_SEND\_ICRP يمكن أن يكون قد نتج عنها تعديل لمصادر النظام الرئيسي بنجاح .

قيمة ulClientReas2 تحتوي على كود عودة بروتوكول شبكة الاتصال الحقيقي. بعض من حالات فشل الاتصالات المتعارف عليها في TCP/IP يتم عرضها في أسفل. لمزيد من التفاصيل، ارجع الى المطبوعات التي تخص TCP/IP vendor الخاص بك

- - 100054 ارجاع الاتصال - قام النظام الرئيسي باغلاق تدفق البيانات .
- - 100061 رفض الاتصال - عادة يحدث على TCPIP\_CONNECT .

## DGL1612A خطأ في بروتوكول Host API

[HostRC][HostReas1]  
[HostReas2]

الشرح: خلال عملية الاتصال بين وحدة العمل ونظام Folder Application Facility الرئيسي، قرر النظام الرئيسي أنه لا يستطيع اتمام طلب API اذا كان طلب API متعلق ببيانات نظام Folder Application Facility الرئيسي، فان التعديلات لم تتم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد وتصحيح سبب رفض نظام Folder Application Facility الرئيسي لطلب API، وإن أمكن، إعادة إصدار الطلب. لمزيد من المعلومات، قم بفحص قيم HostRC و HostReas1 و HostReas2. هذه القيم تحتوي على مزيد من التفاصيل عن سبب رفض نظام Folder Application Facility الرئيسي للطلب.

## DGL1613A قيمة IODM التي تم اعادةتها غير صحيحة .

**الشرح:** تم استلام بيانات غير صحيحة من نظام Object Distribution Manager الرئيسي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** هذا الخطأ يشير الى امكانية قطع الاتصالات بين وحدة العمل ونظام Object Distribution Manager الرئيسي. حاول إعادة إرسال الأمر. أيضا قم بفحص ملف التسجيل لتحديد بدقة مشكلة بيانات Object Distribution Manager التي تحدث.

## DGL1614A IODM غير متاح .

**الشرح:** Object Distribution Manager كان لم يتم بدءها عند بدء فاعلية طريقة DKDatastoreIP.connect(). لم يتم تنفيذ الطلب .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح المشكلة الموجودة في نظام Object Distribution Manager الرئيسي وأعد تنفيذ العملية مرة أخرى .

## DGL1615A تم اعادة قيمة غير صفيرية من FAF الأكواد هي [HostRC][HostReas1][HostReas2]

**الشرح:** تم اعادة قيمة غير صفيرية من FAF الأكواد هي [HostRC][HostReas1][HostReas2]

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم قيم HostRC و HostReas1 و HostReas2 لتحديد أكواد عودة النظام الرئيسي Folder Application Facility أو Object Distribution Manager الصحيحة. أكواد العودة التي تخص Folder Application Facility API

تكون مدونة في ImagePlus FAF MVS/ESA API System Programmer's Guide، بينما أكواد العودة التي تخص Object Distribution Manager API تكون مدونة في Content Manager Messages and Codes النسخة ٧ الاصدار ١ .

## DGL1616A يجب اخلاء الحافظة قبل حذفها. الحافظة تحتوي على وثائق، في الأغلب وثائق تم تعليقها .

**الشرح:** يجب اخلاء الحافظة قبل حذفها. الحافظة تحتوي على وثائق، في الأغلب وثائق تم تعليقها .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بحذف كل الوثائق، بما في ذلك الوثائق المعلقة، من الحافظة، ثم قم بحذف الحافظة .

## DGL1617A عنصر البيانات تم إيقافه مؤقتا بواسطة المستخدم [nnn] .

**الشرح:** عنصر البيانات تم إيقافه بالفعل بواسطة مستخدم آخر .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** المستخدم يجب أن يقوم أولا بإلغاء إقفال الوثيقة أو الحافظة، ثم بعد ذلك يمكنك تنفيذ العملية مرة أخرى .

## DGL1618A تم اعادة قيم غير صفيرية من FAF Workstation Remote API الأكواد هي [ulClientRC][ulClientReas1][ulClientReas2]

**الشرح:** تم اعادة قيم غير صفيرية من FAF Workstation Remote API الأكواد هي [ulClientRC][ulClientReas1][ulClientReas2]

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** القيمة ulClientRC تشير الى كود العودة الذي يخص FAF Workstation Remote API . أكواد العودة التي تخص FAF WRAPI return تكون مدونة في ImagePlus FAF MVS/ESA WRAPI Application Programmer's Guide

---

### **DGL1619A نمط الاتصال بمخزن البيانات هو للقراءة فقط .**

الشرح: نمط الاتصال بمخزن البيانات هو للقراءة فقط .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتغيير نمط اتصال مخزن البيانات ليكون قراءة وكتابة باستخدام طريقة  
( ) `DKDatastoreIP.setOption()` ، ثم أعد تنفيذ العملية .

---

### **DGL1620A يجب تحديد كود الوثيقة لهذه العملية .**

الشرح: يجب تحديد كود الوثيقة لهذه العملية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد كود الوثيقة باستخدام طريقة  
( ) `DKPidXDOIP.setDocId()` ، ثم أعد العملية مرة أخرى .



## الفصل ٤. رسائل API ، DGL2801 - DGL2401

يمكنك الحصول على أيًا من الرسائل التالية من Enterprise Information Portal APIs بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A. لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

### DGL2401A لم يتم ايجاد هوية الرسالة .

الشرح: كلمة السرية لا تطابق ما تم ادخاله بواسطة هوية المستخدم.

الشرح: لم يتم العثور على هوية الرسالة المحددة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من استخدام كلمة السرية الصحيحة. إذا تأكدت من الأمر، تحقق من الهجاء وأشكال الحروف لكلمة السرية الخاصة بك. إذا تكررت المشكلات، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

التصرف: تحقق من أن ثابت هوية الرسالة الذي تم استخدامه موجود ومرتبطة بمجموعة حروف الرسالة .

### DGL2406A اسم وحدة الخدمة غير موجود .

### DGL2402A المستخدمين الذين لديهم امتيازات الادارة فقط هم الذين يمكنهم الاتصال بهذه الوظيفة .

الشرح: وحدة الخدمة المحددة لم يتم تحديدها في قاعدة بيانات Enterprise Information Portal.

الشرح: المستخدم الحالي ليس لديه امتيازات الادارة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف وحدة الخدمة أو قم بتصحيح قاعدة بيانات Enterprise Information Portal.

التصرف: قم ببدا الاتصال كموجه للنظام .

### DGL2407A هوية مستخدم أو كلمة سرية غير صحيحة .

### DGL2403A هذا البند موجود بالفعل في النظام .

الشرح: هوية المستخدم وكلمة السرية التي تم ادخالها غير صحيحة.

الشرح: يوجد بند بهذا الاسم موجود بالفعل في النظام .

### المكونات: Java أو C++ APIs

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار اسم آخر للبند .

التصرف: قم بتحديد هوية مستخدم وكلمة سرية صحيحة

### DGL2404A المستخدم غير موجود في النظام .

الشرح: النظام لم يتعرف على هوية المستخدم.

### DGL2408A تنظيم الخطة غير موجود في النظام .

### المكونات: Java أو C++ APIs

الشرح: الكيان أو وحدة الخدمة أو الكيان المحلي يمكن أن يكون موجود ولكن لا يحتوي على تنظيم خطة. الخطأ يمكن أيضا أن يحدث إذا قام المستخدم بالهجاء الخاطئ لاسم الكيان أو وحدة الخدمة أو الكيان المحلي.

التصرف: تحقق من أشكال الحروف والهجاء لهوية المستخدم. إذا تكررت المشكلات، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

### المكونات: Java أو C++ APIs

### DGL2405A كلمة السرية غير متطابقة .

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية المستخدم وكلمة السرية. قم بتعريف كيان أو وحدة خدمة أو كيان محلي يحتوي على تنظيم خطة .

---

#### DGL2409A تنظيم الخطة موجود بالفعل في النظام.

**الشرح:** كل كيان أو وحدة خدمة أو كيان محلي لديها تنظيم خطة واحد. في هذه الحالة، الكيان أو وحدة الخدمة أو الكيان المحلي لديه تنظيم خطة بالفعل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** يمكنك تعديل تنظيم الخطة الحالي بدلا من اضافة واحد جديد.

---

#### DGL2410A مخزن البيانات لتنظيم الخطة غير موجود في النظام .

**الشرح:** مخزن البيانات المفدرل غير متصل بتنظيم الخطة schema mapping.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بربط مخزن البيانات المفدرلة وتنظيم الخطة schema mapping باستخدام وظيفة .setDatastore

---

#### DGL2411A Entity غير موجود في النظام .

**الشرح:** لم يستطع النظام التعرف على اسم entity.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الكيان Entity.

---

#### DGL2412A Native entity غير موجود بالنظام

**الشرح:** قمت بادخال اسم كيان محلي native entity لم يتعرف عليه النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الكيان Entity المحلي .

---

#### DGL2413A الخاصية المميزة غير موجودة في النظام .

**الشرح:** قمت بادخال اسم خاصية مميزة لم يتم التعرف عليها بواسطة النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الخاصية المميزة.

---

#### DGL2414A نوع وحدة الخدمة غير موجود في النظام .

**الشرح:** قمت بادخال نوع وحدة خدمة لم يتم التعرف عليه بواسطة النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف لنوع وحدة الخدمة .

---

#### DGL2415A الكيان Entity موجود بالفعل في النظام

**الشرح:** يوجد بالفعل كيان بنفس اسم الكيان الذي تحاول تكوينه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باختيار اسم آخر للكيان entity الذي تحاول تكوينه .

---

#### DGL2416A الخاصية المميزة موجودة بالفعل في النظام .

**الشرح:** يوجد بالفعل خاصية مميزة بنفس اسم الخاصية المميزة التي تحاول تكوينها.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باختيار اسم آخر للخاصية المميزة .

---

#### DGL2417A نموذج البحث موجود بالفعل في النظام .

**الشرح:** هذا الخطأ يحدث عند تواجد نموذج بحث بالفعل بنفس اسم نموذج البحث الذي تحاول تكوينه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باختيار اسم آخر لنموذج البحث الخاص بك .

---

**DGL2418A معيار البحث موجود بالفعل في النظام .**

الشرح: هذا الخطأ يحدث عند تواجد معيار بحث بالفعل بنفس اسم معيار البحث الذي يحاول المستخدم تكوينه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار اسم آخر لمعيار البحث الخاص بك

---

**DGL2419A Federated entity غير موجود في النظام .**

الشرح: قمت بادخال وحدة مفدرلة لم يتعرف عليها النظام. هذا الخطأ يمكنه الحدوث اذا كان الهجاء أو شكل الحروف مختلف عن اسم federated entity الحقيقي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الكيان Entity المفدرل.

---

**DGL2420A الخاصية المميزة المفدرلة غير موجودة في النظام .**

الشرح: قمت بادخال خاصية مميزة مفدرلة لم يتعرف عليها النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الخاصية المميزة المفدرلة.

---

**DGL2421A لم يتم تحديد اسم الكيان entity .**

الشرح: لم يتم تحديد اسم الكيان entity في نموذج البحث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم الكيان entity.

---

**DGL2422A لم يتم تحديد اسم الخاصية المميزة .**

الشرح: لم يتم تحديد اسم الخاصية المميزة في نموذج البحث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم الخاصية المميزة .

---

**DGL2423A لم يتم تحديد اسم معيار البحث .**

الشرح: لم يتم تحديد اسم معيار البحث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم معيار البحث .

---

**DGL2424A لم يتم تحديد اسم نموذج البحث .**

الشرح: لم يتم تحديد اسم نموذج البحث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم نموذج البحث .

---

**DGL2425A غير موجود في مخزون وحدة الخدمة .**

الشرح: قمت بادخال اسم لم يتعرف عليه النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف للاسم الذي تم ادخاله في أول الأمر وأعد المحاولة مرة أخرى.

---

**DGL2426A غير موجود في مخزون النص .**

الشرح: قمت بادخال اسم لم يتعرف عليه النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف للاسم الذي تم ادخاله في أول الأمر وأعد المحاولة مرة أخرى .

---

**DGL2427A وحدة الخدمة موجودة بالفعل في النظام .**

الشرح: وحدة الخدمة المحددة معرفة بالفعل في قاعدة بيانات Enterprise Information Portal.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار اسم مختلف لوحدة الخدمة .

---

**DGL2428A المستخدم موجود بالفعل في النظام .**

الشرح: يوجد مستخدم بهذا الاسم موجود بالفعل في النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار اسم آخر للمستخدم الجديد .

### DGL2429A مجموعة المستخدمين موجودة بالفعل في النظام .

الشرح: توجد مجموعة مستخدم بهذا الاسم موجودة بالفعل في النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار اسم مجموعة مستخدم مختلفة.

### DGL2430A مجموعة المستخدمين غير موجودة في النظام .

الشرح: قمت بادخال مجموعة مستخدمين لم يتعرف عليها النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم مجموعة المستخدمين وحاول مرة أخرى .

### DGL2431A هذا البند غير موجود في النظام.

الشرح: قمت بادخال اسم بند لم يتعرف عليه النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم البند وحاول مرة أخرى .

### DGL2432A الكيان entity المرفق غير موجود بالنظام .

الشرح: قمت بادخال اسم كيان مرفق associated entity لم يتعرف عليه النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الكيان المرفق .

### DGL2433A الكيان المحلي المرفق Associated native entity غير موجود بالنظام .

الشرح: قمت بادخال اسم كيان مرفق associated entity لم يتعرف عليه النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم الكيان المحلي المرفق associated native entity وأعد المحاولة مرة أخرى .

### DGL2434A نوع وحدة الخدمة غير معروف، اسم وحدة الخدمة: [nnn] .

الشرح: نوع وحدة الخدمة المحدد غير معروف أو أنه لم يتم تعريف وحدة الخدمة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو تعريف وحدة الخدمة في الخطة المفردة .

### DGL2435A خطأ في تنظيم الخطة، لا يوجد وحدة خدمة بحث مرفقة: [nnn] .

الشرح: لم يتم تعريف وحدة خدمة البحث المرفقة لبحث النص .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح تنظيم الخطة. قم بتعريف وحدة خدمة بحث لبحث النص وقم بارفاقها مع وحدة خدمة مكونات صحيحة .

### DGL2436A وحدة خدمة مرفقة غير صحيحة : [nnn]

الشرح: تعريف وحدة الخدمة المرفقة في تنظيم الخطة غير صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو تعريف تنظيم الخطة الخاص بك.

### DGL2437A معامل الربط المدمج غير مدعم في نموذج البحث .

الشرح: نموذج البحث يدعم فقط المعاملات AND أو OR؛ ولا يدعم الدمج بين معاملات الربط AND وOR

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك .

---

**DGL2438A** لم يتم تحديد نموذج البحث بالطريقة الصحيحة؛ لا يمكن تكوين صيغة الاستعلام .

**الشرح:** يجب تحديد كل القيم المطلوبة والمعاملات في نموذج البحث بالطريقة الصحيحة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك . قم بتحديد معيار البحث بالطريقة الصحيحة .

---

**DGL2439A** لم يتم تحديد قيمة معيار البحث .

**الشرح:** لم يتم تحديد قيمة معيار البحث .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك . قم بتحديد قيمة معيار البحث .

---

**DGL2440A** يسمح فقط باستخدام معيار بحث واحد في نموذج البحث .

**الشرح:** في الوقت الحالي، يتم دعم استخدام معيار بحث واحد فقط في نموذج البحث .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك . قم بتحديد معيار بحث نص واحد فقط .

---

**DGL2441A** المستخدم لا يستطيع حذف نفسه .

**الشرح:** النظام لن يسمح بحذف هوية المستخدم التي تستخدمها في الوقت الحالي.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم ببداية الاتصال كمستخدم مختلف . يمكنك حذف هوية المستخدم طالما لديك الصلاحية للقيام بذلك ولم تقوم ببداية الاتصال باستخدام هوية المستخدم التي ترغب في حذفها .

---

**DGL2442A** فشل في استقبال FDL .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استقبال الشكل التوضيحي لتدفق العمل من مكون تدفق العمل الى وحدة خدمة تدفق العمل.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها . قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

**DGL2443A** فشل في ارسال FDL .

**الشرح:** النظام لا يستطيع ارسال الشكل التوضيحي لتدفق العمل من وحدة خدمة تدفق العمل الى مكون العمل .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها . قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

**DGL2444A** فشل في بدء تدفق العمل workflow

**الشرح:** النظام لا يستطيع بدء تدفق العمل .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها . قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

**DGL2445A** فشل في ايقاف تدفق العمل workflow

**الشرح:** النظام لا يستطيع ايقاف تدفق العمل .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها وبدء الاتصال بها وأن تدفق العمل في أحد الحالات التالية:

- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_NOTSET
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_RUNNING
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_SUSPENDED
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_SUSPENDED

قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2446A فشل في تعليق تدفق العمل workflow.

الشرح: النظام لا يستطيع تعليق تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها، وبدء الاتصال بها وغير معلقة بالفعل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2447A فشل في استئناف تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع استئناف تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها، وبدء الاتصال بها ومعلقة بالفعل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2448A فشل في تكوين تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع تكوين تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

#### DGL2449A فشل في تعديل تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع تعديل تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2450A فشل في حذف تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع حذف تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها وبدء الاتصال بها وأن النظام في أحد الحالات التالية :

- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_READY II
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_FINISHED II
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_TERMINATING II
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_TERMINATED II
- DKConstantFed.DK\_FED\_FMC\_PS\_TERMINATED

قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2451A فشل في استرجاع تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع استرجاع تدفق عمل موجود والحصول على بيانات من وحدة خدمة تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2452A يجب استرجاع تدفق العمل أو لا .

الشرح: النظام يجب عليه استرجاع تدفق عمل قبل محاولة الحصول على بيانات من وحدة خدمة تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها وبدء الاتصال بها وتم استرجاعها .

#### DGL2453A فشل في تكوين كشف عمل

الشرح: النظام لا يستطيع تكوين كشف عمل جديد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود

العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2454A فشل في تعديل كشف عمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع تعديل كشف عمل موجود بالفعل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2455A فشل في حذف كشف عمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف كشف عمل موجود بالفعل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2456A فشل في استرجاع كشف عمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع كشف عمل موجود من وحدة خدمة تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2457A يجب استرجاع كشف العمل أولا .

**الشرح:** يجب استرجاع كشف عمل موجود قبل تعديله أو حذفه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها وبدء الاتصال بها وتم استرجاعها .

#### DGL2458A فشل في بدء بند عمل .

**الشرح:** لا يستطيع النظام بدء بند عمل.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2459A فشل في انتهاء بند عمل .

**الشرح:** لا يستطيع النظام إنهاء بند عمل.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2460A فشل في تخصيص بند عمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع تخصيص بند عمل الى وحدة خدمة تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2461A فشل في الغاء تخصيص بند عمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع الغاء تخصيص بند عمل من وحدة خدمة تدفق العمل.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL2462A فشل في تحويل بند عمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع تحويل بند عمل من المالك الحالي الى مستخدم محدد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

---

#### DGL2467A فشل في نقل اشعار تدفق العمل .

الشرح: النظام لا يستطيع نقل اشعار تدفق العمل الى مستخدم معين .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2468A فشل في الغاء اشعار تدفق العمل .

الشرح: النظام لا يستطيع الغاء شعار تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2469A فشل في استرجاع اشعار تدفق العمل .

الشرح: النظام لا يستطيع استرجاع شعار تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2470A يجب استرجاع اشعار تدفق العمل أولاً

الشرح: يجب استرجاع اشعار تدفق العمل من وحدة خدمة تدفق العمل قبل تنفيذ أي عملية عليها .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2471A فشل في تعديل حاوية تدفق عمل .

الشرح: النظام لا يستطيع تعديل حاوية تدفق العمل .

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2463A فشل في الغاء بند عمل .

الشرح: لا يمكن الغاء بند العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2464A فشل في استرجاع بند عمل .

الشرح: لا يمكن استرجاع بند عمل من وحدة خدمة تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2465A يجب استرجاع بند العمل أولاً.

الشرح: يجب استرجاع بند عمل قبل تنفيذ عملية عليه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2466A نوع اشعار تدفق العمل غير صحيح .

الشرح: هذا الخطأ حدث أثناء تمرير نوع اشعار تدفق عمل غير صحيح الى النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.



## المكونات: Java أو C++ APIs

### DGL2476A حالة غير صحيحة للعملية المحددة .

**الشرح:** النظام في حالة غير صحيحة عند تنفيذ عملية تدفق عمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود النظام في الحالة الصحيحة عند تنفيذ العملية. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL2483A المستخدمين الذين لديهم حقوق التفويض الصحيحة فقط هم الذين يمكنهم الاتصال بهذه الوظيفة .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتنفيذ هذا التصرف .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

### DGL2484A مستخدم تدفق العمل هذا غير موجود .

**الشرح:** مستخدم تدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في تدفق عمل MQSeries .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن مستخدم تدفق العمل موجود في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

### DGL2485A مستخدم تدفق العمل هذا موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتكوين مستخدم تدفق عمل موجود بالفعل في تدفق عمل MQSeries .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن مستخدم تدفق العمل الجديد غير موجود في تدفق عمل MQSeries عند محاولة تكوينه.

### DGL2486A دور تدفق العمل هذا غير موجود .

**الشرح:** دور تدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في تدفق العمل MQSeries .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL2472A فشل في استرجاع حاوية تدفق عمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع حاوية تدفق العمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL2473A يجب استرجاع حاوية تدفق العمل أو لا

**الشرح:** يجب استرجاع حاوية تدفق العمل من وحدة خدمة تدفق العمل قبل تنفيذ أي عملية عليها .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL2474A فشل في استرجاع نموذج تدفق عمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع نموذج تدفق العمل من وحدة خدمة تدفق العمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تركيب وحدة خدمة تدفق العمل وبدء الاتصال بها. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL2475A يجب استرجاع نموذج تدفق العمل أو لا

**الشرح:** يجب استرجاع نموذج تدفق العمل من وحدة خدمة تدفق العمل قبل استخدام تدفقات أعمال معرفة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

**التصرف:** تأكد من وجود دور تدفق العمل في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه.

#### DGL2487A دور تدفق العمل هذا موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتكوين تكوين دور تدفق عمل جديد موجود بالفعل في تدفق عمل MQSeries.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن دور تدفق العمل الجديد غير موجود في تدفق عمل MQSeries عند محاولة تكوينه.

#### DGL2488A منسق المجموعة هذا غير موجود .

**الشرح:** منسق المجموعة هذا لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في تدفق العمل MQSeries.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن منسق المجموعة موجود في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

#### DGL2489A منسق المجموعة هذا موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتكوين منسق مجموعة جديد يكون موجود بالفعل في تدفق العمل MQSeries .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن منسق المجموعة الجديد غير موجود في تدفق عمل MQSeries عند محاولة تكوينه.

#### DGL2490A هوية بند حزمة تدفق العمل هذه غير موجودة .

**الشرح:** لا يمكن تعديل أو حذف هوية بند حزمة تدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود هوية بند حزمة تدفق العمل في MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

#### DGL2491A هوية مكون حزمة تدفق العمل هذه غير موجودة .

**الشرح:** لا يمكن تعديل أو حذف هوية مكون حزمة تدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود هوية مكون حزمة تدفق العمل في تدفق عمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

#### DGL2492A لم يتم تحديد اسم حزمة تدفق العمل هذه .

**الشرح:** يجب تحديد اسم حزمة تدفق العمل حتى تستطيع تكوين كشف تصرف تدفق العمل في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم حزمة تدفق العمل قبل تكوين حزمة تدفق العمل .

#### DGL2493A حزمة تدفق العمل هذه غير موجودة.

**الشرح:** حزمة تدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنها غير موجودة في تدفق عمل MQSeries .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن حزمة تدفق العمل موجودة في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

#### DGL2494A حزمة تدفق العمل هذه موجودة بالفعل.

**الشرح:** قمت بمحاولة لتكوين تكوين حزمة تدفق عمل جديدة موجود بالفعل في تدفق عمل MQSeries .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن حزمة تدفق العمل الجديدة غير موجودة في تدفق عمل MQSeries عند محاولة تكوينها .

#### DGL2495A محتويات حزمة تدفق العمل هذه غير موجودة .

**الشرح:** لا يمكن تعديل أو حذف محتويات حزمة تدفق العمل هذه لأنها غير موجودة في تدفق عمل MQSeries.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن محتويات حزمة تدفق العمل موجودة في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

## DGL2496A فشل في اضافة حزمة تدفق العمل هذا.

الشرح: يوجد حزمة تدفق عمل أخرى موجودة بالفعل في النظام بنفس الاسم أو أن وحدة الخدمة تحتوي على مشاكل داخلية .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن اسم حزمة تدفق العمل متفرد واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM

## DGL2497A هوية بند الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذه غير موجودة.

الشرح: لا يمكن تعديل أو حذف هوية بند الشكل التوضيحي لتدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من وجود هوية بند الشكل التوضيحي لتدفق العمل في تدفق عمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

## DGL2498A هوية مكون الشكل التوضيحي لتدفق العمل غير موجودة .

الشرح: لا يمكن تعديل أو حذف هوية مكون الشكل التوضيحي لتدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من وجود هوية مكون الشكل التوضيحي لتدفق العمل في تدفق عمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

## DGL2499A لم يتم تحديد اسم الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا .

الشرح: يجب تحديد اسم الشكل التوضيحي لتدفق العمل حتى تستطيع تكوين الشكل التوضيحي لتدفق عمل في وحدة الخدمة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم الشكل التوضيحي لتدفق العمل قبل تكوين الشكل التوضيحي لتدفق العمل .

## DGL2500A الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا غير موجود .

الشرح: الشكل التوضيحي لتدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في تدفق عمل MQSeries .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن الشكل التوضيحي لتدفق العمل موجود في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه

## DGL2501A الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا موجود بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين تكوين شكل توضيحي لتدفق عمل موجود بالفعل في تدفق عمل MQSeries.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن الشكل التوضيحي لتدفق العمل الجديد غير موجود في تدفق عمل MQSeries عند محاولة تكوينه .

## DGL2502A فشل في اضافة الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا .

الشرح: اسم الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا هو اسم مكرر أو أن وحدة الخدمة يوجد بها مشاكل داخلية.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن اسم الشكل التوضيحي لتدفق العمل متفرد واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM .

## DGL2503A هوية بند تصرف تدفق العمل هذه غير موجودة .

الشرح: لا يمكن تعديل أو حذف هوية بند تصرف تدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من وجود هوية بند تصرف تدفق العمل في تدفق العمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

## DGL2504A هوية مكون تصرف تدفق العمل هذه غير موجودة .

الشرح: لا يمكن تعديل أو حذف هوية مكون تصرف تدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries.

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من وجود هوية مكون تصريف تدفق العمل في تدفق عمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من وجود هوية بند كشف تصريف تدفق العمل في تدفق العمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

**DGL2510A** هوية مكون كشف تصريف تدفق العمل هذه غير موجودة .

**التصريف:** لا يمكن تعديل أو حذف هوية مكون كشف تصريف تدفق العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من وجود هوية مكون كشف تصريف تدفق العمل في تدفق العمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

**DGL2511A** لم يتم تحديد اسم كشف تصريف تدفق العمل هذا .

**التصريف:** يجب تحديد اسم كشف تصريف تدفق العمل حتى تستطيع تكوين كشف تصريف تدفق العمل في النظام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** قم بتحديد اسم كشف تصريف تدفق العمل قبل محاولة تكوين كشف تصريف تدفق العمل .

**DGL2512A** كشف تصريف تدفق العمل هذا غير موجود .

**التصريف:** كشف تصريف تدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في تدفق عمل MQSeries .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من أن كشف تصريف تدفق العمل موجود في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

**DGL2513A** كشف تصريف تدفق العمل هذا موجود بالفعل .

**التصريف:** قمت بمحاولة لتكوين كشف تصريف تدفق عمل جديد موجود بالفعل في النظام .

**التصريف:** تأكد من وجود هوية مكون تصريف تدفق العمل في تدفق عمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها .

**DGL2505A** لم يتم تحديد اسم تصريف تدفق العمل هذا .

**التصريف:** يجب تحديد اسم تصريف تدفق العمل حتى تستطيع تكوين تصريف تدفق العمل في وحدة الخدمة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** قم بتحديد اسم تصريف تدفق العمل قبل محاولة تكوين تصريف تدفق العمل .

**DGL2506A** تصريف تدفق العمل غير موجود .

**التصريف:** تصريف تدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في تدفق عمل MQSeries .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من أن تصريف تدفق العمل موجود في تدفق العمل MQSeries قبل تعديله أو حذفه .

**DGL2507A** تصريف تدفق العمل هذا موجود بالفعل .

**التصريف:** لا يمكن تكوين تصريف تدفق عمل جديد لأنه موجود بالفعل في النظام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من أن تصريف تدفق العمل الجديد غير موجود بالنظام عند محاولة تكوينه .

**DGL2508A** فشل في إضافة تصريف تدفق العمل هذا .

**التصريف:** اسم تصريف تدفق العمل هذا هو اسم مكرر أو أن وحدة الخدمة يوجد بها مشاكل داخلية .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصريف:** تأكد من أن اسم تصريف تدفق العمل متفرد واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM .

**DGL2509A** هوية بند كشف تصريف تدفق العمل هذه غير موجودة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كشف تصريف تدفق العمل الجديد غير موجود عند محاولة تكوينه.

### DGL2514A فشل في إضافة كشف تصريف تدفق العمل هذا .

**الشرح:** اسم كشف تصريف تدفق العمل هذا هو اسم مكرر أو أن وحدة الخدمة يوجد بها مشاكل داخلية .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن اسم كشف تصريف تدفق العمل متفرد واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

### DGL2515A هوية بند كشف العمل هذه غير موجودة .

**الشرح:** لا يمكن تعديل أو حذف هوية بند كشف العمل لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود هوية بند كشف العمل في تدفق العمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها.

### DGL2516A هوية مكون كشف العمل هذه غير موجودة .

**الشرح:** لا يمكن تعديل أو حذف هوية بند كشف العمل هذه لأنها غير موجودة في تدفق العمل MQSeries .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود هوية مكون كشف العمل في تدفق العمل MQSeries قبل تعديلها أو حذفها.

### DGL2517A لم يتم تحديد اسم كشف العمل هذا .

**الشرح:** يجب تحديد اسم كشف العمل حتى تستطيع تكوين كشف العمل في النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم كشف العمل قبل تكوين كشف العمل .

### DGL2518A كشف العمل هذا غير موجود.

**الشرح:** كشف العمل هذا غير موجود في تدفق العمل MQSeries.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود كشف العمل في النظام قبل تعديله أو حذفه .

### DGL2519A كشف العمل هذا موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتكوين كشف عمل جديد موجود بالفعل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كشف العمل الجديد غير موجود عند محاولة تكوينه .

### DGL2520A فشل في إضافة كشف العمل هذا .

**الشرح:** اسم كشف العمل هذا هو اسم مكرر أو أن وحدة الخدمة يوجد بها مشاكل داخلية .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن اسم كشف العمل متفرد واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

### DGL2521A خدمة تدفق العمل غير متاحة .

**الشرح:** خدمة تدفق العمل لم يتم تركيبها واتاحتها وتشغيلها بواسطة موجه النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن خدمة تدفق العمل قد تم تركيبها وتشغيلها. لاتاحة تدفق العمل، قم باختيار Tools -> Service.

### DGL2522A خدمة تدفق العمل لم يتم توصيلها .

**الشرح:** وحدة خدمة تدفق العمل غير فعالة أو أن هوية المستخدم المستخدمة لبدء الاتصال بوحدة خدمة تدفق العمل غير موجودة في وحدة الخدمة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل فعالة وتحقق مع موجه النظام للتأكد وجود هوية المستخدم في وحدة الخدمة.

---

**DGL2523A** بند تدفق العمل هذا تم بالفعل الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

الشرح: قمت بمحاولة لالغاء تخصيص بند تدفق عمل كان قد تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن بند تدفق العمل لم يتم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

---

**DGL2524A** بند تدفق العمل لم يتم الغاء تخصيصه .

الشرح: قمت بمحاولة لتنفيذ عملية على بند تدفق عمل لم يتم الغاء تخصيصه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالغاء تخصيص أو الغاء ايقاف البند.

---

**DGL2525A** هوية بند تدفق العمل هذا غير موجودة .

الشرح: هوية البند التي تخص بند تدفق العمل غير موجودة على وحدة خدمة تدفق العمل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من استخدام هوية بند صحيحة أو قم بتكوين هوية بند جديدة .

---

**DGL2526A** بند تدفق العمل هذا غير موجود .

الشرح: بند تدفق العمل هذا غير موجود على وحدة خدمة تدفق العمل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن بند تدفق العمل موجود على وحدة خدمة تدفق العمل .

---

**DGL2527A** كلمة NLS لتدفق العمل موجودة بالفعل .

الشرح: كلمة NLS لتدفق العمل هذا موجودة بالفعل على وحدة خدمة تدفق العمل.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن كلمة NLS التي تخص تدفق العمل هذا متفردة .

---

**DGL2528A** كلمة NLS هذه التي تخص تدفق العمل غير موجودة .

الشرح: كلمة NLS التي تخص تدفق العمل هذا غير موجودة على وحدة خدمة تدفق العمل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن كلمة NLS التي تخص تدفق العمل هذا موجودة على وحدة خدمة تدفق العمل قبل تعديل أو حذف تدفق العمل .

---

**DGL2529A** لا يمكن حذف أو تعديل تصرف تدفق العمل أثناء استخدامه في كشف تصرف .

الشرح: لا يمكن حذف أو تعديل تصرف تدفق العمل أثناء استخدامه في كشف تصرف .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن تصرف تدفق العمل ليس في أي كشف تصرفات قبل حذف أو تعديل التصرف .

---

**DGL2530A** يجب تحديد المنسق عند تعريف مجموعة مستخدمين .

الشرح: كل مجموعة مستخدمين لتدفق العمل تتطلب منسق مجموعة عند اتاحة تدفق عمل. لم تقوم بتحديد المنسق عند تعريف مجموعة مستخدمين لتدفق العمل.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد منسق مجموعة المستخدمين .

---

**DGL2531A** إشارة تصرف تدفق العمل لا يمكن أن تكون أكبر من ٤٠٩٦ بايت .

الشرح: يتم عرض هذه الرسالة عندما تكون إشارة تصرف تدفق العمل عبارة عن ملف صورة أكبر من ٤٠٩٦ بايت.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن إشارة تصرف تدفق العمل أقل من أو تساوي ٤٠٩٦ بايت .

---

**DGL2532A** لا يمكن العثور على هوية مكون تدفق العمل بسبب وجود هوية بند غير صحيحة .

**الشرح:** لا يمكن العثور على هوية مكون تدفق العمل بسبب وجود هوية بند تدفق عمل غير صحيحة. هوية المكون وهوية البند تجعل عنصر تدفق العمل متفرد.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن بند تدفق العمل قد تم استرجاعه من النظام للحصول على هوية البند الصحيحة .

---

**DGL2533A** بند تدفق العمل لا يمكن الغاء ايقافه لأن البند لم يتم الغاء تخصيصه أو أن البند غير موجود.

**الشرح:** بند تدفق العمل لا يمكن الغاء ايقافه لأن البند لم يتم الغاء تخصيصه أو أن البند غير موجود .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن بند تدفق العمل موجود وتم الغاء تخصيصه .

---

**DGL2534A** لا يمكن حذف هذه الخاصية المميزة المفدرلة لأنها مستخدمة بواسطة نموذج بحث أو أكثر. اسم خاصية مميزة: [nnn] .

**الشرح:** لا يمكن حذف الخاصية المميزة المفدرلة من النظام لأنها مستخدمة بواسطة نموذج بحث واحد أو أكثر .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من عدم استخدام الخاصية المميزة المفدرلة بواسطة أي نموذج بحث.

---

**DGL2535A** لا يمكن حذف كشف تحكم الاتصال هذا لأنه مستخدم في مكان آخر في النظام .nACL: [nnn].

**الشرح:** لا يمكن حذف كشف التحكم في الاتصال هذا لأنه مستخدم في مكان آخر بالنظام

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كشف التحكم في الاتصال غير مستخدم في مكان آخر بالنظام .

---

**DGL2536A** وحدة الخدمة غير موجودة .

**الشرح:** وحدة خدمة المحتويات لا يمكن تعديلها أو حذفها لأنها غير معرفة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن وحدة خدمة المحتويات قد تم تعريفها قبل تنفيذ عملية.

---

**DGL2537A** وحدة الخدمة هذه موجودة بالفعل .

**الشرح:** حاولت تعريف وحدة خدمة موجودة بالفعل. اسم وحدة الخدمة يجب أن يكون متفرد في النظام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن اسم وحدة الخدمة متفرد في النظام

---

**DGL2538A** نسق قاعدة بيانات غير صحيح [nnn].قم بتشغيل امكانية النقل قبل استخدام هذا التطبيق .

**الشرح:** جاري استخدام نسخة سابقة من قاعدة بيانات Enterprise Information Portal.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتشغيل امكانية النقل لقاعدة البيانات Enterprise Information Portal قبل استخدام هذا التطبيق.

---

**DGL2539A** اسم هذا المستخدم هو نفسه اسم مجموعة مستخدمين .

**الشرح:** اسم المستخدم واسم مجموعة المستخدمين يجب أن يكونا متفردين .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن اسم المستخدم واسم مجموعة المستخدمين متفردين .

---

**DGL2540A** اسم مجموعة المستخدمين هذه هو نفسه اسم مستخدم .

**الشرح:** اسم مجموعة المستخدمين واسم المستخدم يجب أن يكون متفرد .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن اسم مجموعة المستخدمين واسم المستخدم متطابقين .

**DGL2541A تنظيم مستخدم وحدة خدمة WebSphere هذا موجود بالفعل .**

**الشرح:** تنظيم المستخدم الخاص بوحدة خدمة WebSphere موجود بالفعل.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو قم بتعريف تنظيم مستخدم مختلف .

**DGL2542A تنظيم مستخدم وحدة خدمة WebSphere هذا غير موجود .**

**الشرح:** تنظيم مستخدم وحدة خدمة WebSphere هذا غير موجود .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك أو قم بتعريف تنظيم مستخدم .

**DGL2543A جاري استخدام هذا الامتياز .**

**الشرح:** هذا الامتياز موجود بالفعل في فئة امتيازات معينة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا تقوم بحذف هذا الامتياز من قاعدة البيانات.

**DGL2544A فشل في اضافة امتياز .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة أحد الامتيازات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2545A فشل في حذف امتياز.**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف أحد الامتيازات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2546A فشل في تعديل امتياز .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل أحد الامتيازات.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2547A فشل في استرجاع امتياز .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع أحد الامتيازات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2548A فشل في اضافة فئة امتيازات .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة فئة امتيازات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2549A فشل في حذف فئة امتيازات .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف فئة امتيازات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2550A فشل في تعديل فئة امتيازات .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل فئة امتيازات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**



**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL2551A فشل في استرجاع فئة امتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع فئة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL2552A فشل في اضافة مجموعة امتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة الامتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL2553A فشل في حذف مجموعة امتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL2554A فشل في تعديل مجموعة امتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL2555A فشل في استرجاع مجموعة امتيازات.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL2556A فشل في اضافة كشف التحكم في اتصال.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة كشف تحكم في الاتصال

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL2557A فشل في حذف كشف التحكم في اتصال

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL2558A فشل في تعديل كشف التحكم في اتصال

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل كشف تحكم في الاتصال.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL2559A فشل في استرجاع كشف التحكم في اتصال .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع كشف تحكم في الاتصال.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL2560A فشل في اضافة قاعدة الى كشف التحكم في اتصال .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة قاعدة في كشف تحكم في الاتصال .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2561A فشل في حذف قاعدة من كشف التحكم في اتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف قاعدة من كشف تحكم في الاتصال .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2562A فشل في تعديل قاعدة من كشف التحكم في اتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل قاعدة في كشف تحكم في الاتصال .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2563A فشل في استرجاع قاعدة من كشف التحكم في اتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع قاعدة من كشف تحكم في الاتصال .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2564A هذا الامتياز موجود بالفعل في فئة الامتيازات.**

**الشرح:** هذا الامتياز موجود بالفعل في فئة الامتيازات في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

**DGL2565A هذا الامتياز غير موجود في فئة الامتيازات .**

**الشرح:** هذا الامتياز غير موجود في فئة الامتيازات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باضافة هذا الامتياز الى فئة الامتيازات .

**DGL2566A هذا الامتياز موجود بالفعل في مجموعة الامتيازات .**

**الشرح:** هذا الامتياز موجود بالفعل في مجموعة امتيازات في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

**DGL2567A هذا الامتياز غير موجود في مجموعة الامتيازات .**

**الشرح:** هذا الامتياز غير موجود في مجموعة الامتيازات في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باضافة هذا الامتياز الى مجموعة الامتيازات .

**DGL2568A فشل في عرض الامتيازات .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض الامتيازات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL2569A فشل في عرض فئات الامتياز .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض فئات الامتيازات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

## DGL2570A فشل في عرض مجموعات الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض مجموعات الامتيازات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

## DGL2571A فشل في عرض كشوف التحكم في الاتصال .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض كشوف التحكم في الاتصال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

## DGL2572A فشل في عرض كلمات NLS المرشدة

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض كلمات NLS المرشدة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

## DGL2573A المستخدم أو اسم المجموعة في كشف التحكم في الاتصال كان عبارة عن null.

**الشرح:** لا يمكن وجود قيمة NULL لمستخدم أو اسم مجموعة في كشف التحكم في الاتصال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف مستخدم أو اسم مجموعة في كشف التحكم في الاتصال .

## DGL2574A لا يمكن حذف كشف التحكم في الاتصال المعروف بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكن حذف كشف التحكم في الاتصال المعروف بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف كشف التحكم في الاتصال هذا .

## DGL2575A لا يمكن تعديل كشف التحكم في الاتصال المعروف بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكن تعديل كشف التحكم في الاتصال المعروف بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل كشف التحكم في الاتصال هذا .

## DGL2576A لا يمكن حذف الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكن حذف الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف هذا الامتياز .

## DGL2577A لا يمكن تعديل الامتيازات المعرفة بواسطة النظام.

**الشرح:** لا يمكن تعديل الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل هذا الامتياز .

## DGL2578A لا يمكن حذف فئة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكن حذف فئة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف فئة الامتيازات هذه .

**DGL2579A** لا يمكن تعديل فئة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن تعديل فئة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل فئة الامتيازات هذه .

**DGL2580A** لا يمكن حذف مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن حذف مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف مجموعة الامتيازات هذه .

**DGL2581A** لا يمكن تعديل مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن تعديل الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل مجموعة الامتيازات هذه .

**DGL2582A** هوية الامتيازات غير موجودة .

الشرح: هذا الامتياز يمكن أن لا يكون في قاعدة البيانات

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

**DGL2583A** هوية فئة الامتيازات غير موجودة .

الشرح: فئة الامتياز هذه يمكن أن لا تكون في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة فئة الامتياز هذه الى قاعدة البيانات

**DGL2584A** هوية مجموعة الامتيازات غير موجودة .

الشرح: مجموعة الامتيازات هذه يمكن أن لا تكون في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة مجموعة الامتيازات هذه الى قاعدة البيانات .

**DGL2585A** هوية كشف التحكم في الاتصال غير موجودة .

الشرح: كشف التحكم في الاتصال هذا يمكن أن لا يكون في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة كشف التحكم في الاتصال هذا الى قاعدة البيانات .

**DGL2586A** الامتياز غير موجود .

الشرح: هذا الامتياز ليس في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

**DGL2587A** فئة الامتيازات غير موجودة .

الشرح: فئة الامتياز هذه ليست في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة فئة الامتياز هذه الى قاعدة البيانات

**DGL2588A** مجموعة الامتيازات غير موجودة .

الشرح: مجموعة الامتيازات هذه ليست في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة مجموعة الامتيازات هذه الى قاعدة البيانات .

**DGL2589A** كشف التحكم في الاتصال غير موجودة .

**الشرح:** كشف التحكم في الاتصال هذا غير موجود في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإضافة كشف التحكم في الاتصال هذا الى قاعدة البيانات .

#### DGL2590A الامتياز موجود بالفعل .

**الشرح:** هذا الامتياز في قاعدة البيانات بالفعل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات.

#### DGL2591A فئة الامتياز موجودة بالفعل .

**الشرح:** فئة الامتياز هذه في قاعدة البيانات بالفعل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

#### DGL2592A مجموعة الامتياز موجودة بالفعل .

**الشرح:** مجموعة الامتياز هذه في قاعدة البيانات بالفعل.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة مجموعة الامتيازات هذه الى قاعدة البيانات .

#### DGL2593A كشف التحكم في الاتصال موجود بالفعل .

**الشرح:** كشف التحكم في الاتصال هذا موجود بالفعل في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة كشف التحكم في الاتصال هذا الى قاعدة البيانات.

#### DGL2594A قاعدة كشف التحكم في الاتصال موجودة بالفعل .

**الشرح:** هذه القاعدة موجودة بالفعل في كشف التحكم في الاتصال هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة هذه القاعدة الى كشف التحكم في الاتصال هذا.

#### DGL2595A المستخدم أو المجموعة في كشف التحكم في الاتصال موجودين بالفعل .

**الشرح:** هذا المستخدم أو المجموعة موجودة بالفعل في كشف التحكم في الاتصال هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة هذا المستخدم أو المجموعة الى كشف التحكم في الاتصال هذا.

#### DGL2596A المستخدم أو المجموعة في كشف التحكم في الاتصال غير موجودين .

**الشرح:** هذا المستخدم أو المجموعة غير موجودة في كشف التحكم في الاتصال هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإضافة هذا المستخدم أو المجموعة الى كشف التحكم في الاتصال هذا.

#### DGL2597A فشل في حذف مجموعة المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL2598A فشل في تعديل مجموعة المستخدم.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL2599A فشل في استرجاع مجموعة المستخدم.

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة المستخدم .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL2600A فشل في اضافة مجموعة المستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة المستخدم .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL2601A المستخدم موجود بالفعل في مجموعة المستخدمين .

الشرح: هذا المستخدم معرف بالفعل في مجموعة المستخدمين.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باضافة هذا المستخدم الى مجموعة المستخدمين .

---

### DGL2602A المستخدم غير موجود في مجموعة المستخدمين .

الشرح: هذا المستخدم غير موجود في مجموعة المستخدمين هذه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة هذا المستخدم الى مجموعة المستخدمين .

---

### DGL2603A فشل في عرض المستخدمين .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض المستخدمين .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL2604A فشل في عرض مجموعات المستخدمين .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض مجموعات المستخدمين

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL2605A هوية مستخدم غير صحيحة .

الشرح: هذا المستخدم غير موجود في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية المستخدم، أو قم باضافة المستخدم الى النظام .

---

### DGL2606A هوية مجموعة مستخدمين غير صحيحة .

الشرح: مجموعة المستخدمين هذه غير موجودة في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية المستخدم، أو قم باضافة مجموعة المستخدمين هذه الى النظام .

---

### DGL2609A هوية المستخدم غير موجودة .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مستخدم، ولكن المستخدم غير موجود في النظام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب. يمكنك فقط حذف أو تعديل مستخدم موجود في النظام .

---

### DGL2610A هوية مجموعة المستخدمين غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مجموعة مستخدمين، ولكن مجموعة المستخدمين غير موجودة في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب . يمكنك فقط حذف أو تعديل مجموعة مستخدمين موجودة في النظام .

#### DGL2611A المستخدم غير موجود .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مستخدم، ولكن المستخدم غير موجود في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب . يمكنك فقط حذف أو تعديل مستخدم موجود في النظام .

#### DGL2612A مجموعة المستخدمين غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مجموعة مستخدمين، ولكن مجموعة المستخدمين غير موجودة في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب . يمكنك فقط حذف أو تعديل مجموعة مستخدمين موجودة في النظام .

#### DGL2613A المستخدم موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة مستخدم جديد، ولكن هذا المستخدم موجود بالفعل في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير اسم المستخدم الجديد الذي حاولت إضافته .

#### DGL2614A مجموعة المستخدمين موجودة بالفعل.

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة مجموعة مستخدمين جديدة، ولكن مجموعة المستخدمين هذه موجودة بالفعل في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير اسم مجموعة المستخدم الجديدة التي حاولت إضافتها .

#### DGL2616A فشل في إضافة المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء إضافة المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL2617A فشل في حذف المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL2618A فشل في استرجاع المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع هذا المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL2619A فشل في تعديل المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل هذا المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL2620A اسم نشاط أحداث تدفق العمل غير موجود .

**الشرح:** لا يستطيع النظام اسم حدث تدفق العمل هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

#### DGL2621A حدث تدفق العمل غير موجود .

الشرح: لا يستطيع النظام اسم حدث تدفق العمل هذا .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

---

#### DGL2622A حدث تدفق العمل موجود بالفعل .

الشرح: حدث تدفق العمل موجود بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2623A فشل في اضافة حدث تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع اضافة حدث تدفق العمل هذا .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2624A فشل في حذف حدث تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع حذف حدث تدفق العمل موجود .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

#### DGL2625A فشل في تعديل حدث تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع تعديل حدث تدفق العمل موجود .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

#### DGL2626A فشل في استرجاع حدث تدفق العمل

الشرح: النظام لا يستطيع استرجاع تدفق عمل موجود والحصول على بيانات من وحدة خدمة تدفق العمل.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2627A فشل في عرض أحداث تدفق العمل .

الشرح: النظام لا يستطيع عرض أحداث تدفق العمل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

#### DGL2628A فشل في عرض مراحل تجميع تدفق العمل .

الشرح: النظام لا يستطيع عرض مراحل تجميع تدفق العمل الموجودة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

#### DGL2629A لم يتم تحديد هوية عملية مرحلة التجميع لتدفق العمل.

الشرح: النظام لا يستطيع حذف أو تعديل مرحلة التجميع لأن هوية مرحلة التجميع غير موجودة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن الهوية الخاصة بمرحلة التجميع موجودة في وحدة خدمة تدفق العمل قبل تعديلها أو حذفها .

---

#### DGL2630A مرحلة تجميع تدفق العمل غير موجودة.

الشرح: النظام لا يستطيع العثور على مرحلة التجميع هذه في تدفق العمل .



## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بتعريف مرحلة تجميع جديدة .

## DGL2631A مرحلة تجميع تدفق العمل موجودة بالفعل .

**الشرح:** مرحلة التجميع هذه موجودة بالفعل في تدفق العمل.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بتعريف مرحلة تجميع جديدة .

## DGL2632A فشل في إضافة مرحلة تجميع تدفق العمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع إضافة مرحلة التجميع هذه .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2633A فشل في حذف مرحلة تجميع تدفق العمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف مرحلة التجميع الموجودة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

## DGL2634 فشل في تعديل مرحلة تجميع تدفق العمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع تعديل مرحلة التجميع الموجودة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2635A فشل في استرجاع مرحلة تجميع تدفق العمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع مرحلة التجميع الموجودة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2636A فشل في عرض كشوف تصرف تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع عرض كشوف تصرف تدفق العمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تدفق العمل. قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2637A تصرف تدفق العمل موجود بالفعل في كشف تصرف تدفق العمل .

**الشرح:** لا يمكن تكوين تصرف تدفق العمل هذا لأنه موجود بالفعل في كشف تصرف تدفق العمل هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن تصرف تدفق العمل الجديد غير موجود بالنظام عند محاولة تكوينه .

## DGL2638A تصرف تدفق العمل غير موجود في كشف تصرف تدفق العمل .

**الشرح:** تصرف تدفق العمل لا يمكن تعديله أو حذفه لأنه غير موجود في وحدة خدمة تدفق العمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن تصرف تدفق العمل موجود في وحدة خدمة تدفق العمل قبل تعديله أو حذفه .

## DGL2639A فشل في حذف كشف تصرف تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف كشف تصرف موجود .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2640A فشل في تعديل كشف تصرف تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع تعديل كشف تصرف موجود .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2641A فشل في استرجاع كشف تصرف تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع كشف التصرف الموجود من وحدة خدمة تدفق العمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2642A فشل في عرض تصرفات تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع عرض التصرفات الموجودة بالنسبة لتدفق العمل هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2643A فشل في حذف تصرفات تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف التصرفات الموجودة بالنسبة لتدفق العمل هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2644A فشل في تعديل تصرفات تدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع تعديل التصرفات الموجودة بالنسبة لتدفق العمل هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2645A فشل في استرجاع تصرفات تدفق العمل

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع التصرفات الخاصة بتدفق العمل هذا من وحدة خدمة تدفق العمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2646A فشل في عرض الأشكال التوضيحية لتدفق العمل.

**الشرح:** النظام لا يستطيع عرض الأشكال التوضيحية الخاصة بتدفق العمل هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2647A فشل في حذف الأشكال التوضيحية لتدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف الأشكال التوضيحية الخاصة بتدفق العمل هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL2648A فشل في تعديل الأشكال التوضيحية لتدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع تعديل الأشكال التوضيحية الخاصة بتدفق العمل هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2649A فشل في استرجاع الأشكال التوضيحية لتدفق العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع الأشكال التوضيحية الخاصة بتدفق العمل هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2650A فشل في عرض كشوف العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع عرض كشوف العمل الخاصة بتدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2651A فشل في حذف كشوف العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع حذف كشوف العمل الخاصة بتدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2652A فشل في تعديل كشوف العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع تعديل كشوف العمل الخاصة بتدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2653A فشل في استرجاع كشوف العمل .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع كشوف العمل الخاصة بتدفق العمل من وحدة خدمة تدفق العمل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة تدفق العمل . قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2654A غير قادر على استرجاع كشف بأكواد كشوف التحكم في الاتصال التي تم ترجمتها.

**الشرح:** النظام لا يستطيع استرجاع أكواد كشوف التحكم في الاتصال من وحدة خدمة المكتبة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل التصرف الخاص بك وكود العودة . اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL2655A اسم Domain غير موجود .

**الشرح:** اسم domain هذا غير موجود في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإضافة اسم domain الى النظام .

#### DGL2656A فشل في اضافة مجموعات امتياز .domain

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة فئات الامتيازات بالنسبة الى domain هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL2657A فشل في ازالة مجموعات امتياز .domain

**الشرح:** حدث خطأ أثناء ازالة مجموعات الامتيازات بالنسبة الى domain هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL2658A فشل في اضافة كشوف التحكم في اتصال domain.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة كشوف التحكم في الاتصال بالنسبة الى domain هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL2659A فشل في ازالة كشوف التحكم في اتصال domain.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء ازالة كشوف التحكم في الاتصال بالنسبة الى domain هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL2660A جاري استخدام هذا المستخدم .

**الشرح:** المستخدم الذي قمت بطلبه جاري استخدامه في مجموعة أخرى أو بواسطة عنصر آخر.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن المستخدم غير مستخدم بواسطة مجموعة أخرى أو عنصر آخر .

#### DGL2661A جاري استخدام مجموعة المستخدم هذه .

**الشرح:** مجموعة المستخدم التي قمت بطلبها جاري استخدامها في مجموعة أخرى أو بواسطة عنصر آخر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن مجموعة المستخدم غير مستخدمة بواسطة مجموعة أخرى أو عنصر آخر .

#### DGL2662A لا يمكن حذف مجموعة المستخدمين المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مجموعة مستخدمين معرفة بواسطة النظام، والتي لا يمكن حذفها .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف مجموعات المستخدمين المعرفة بواسطة النظام .

#### DGL2664A لا يمكن حذف مستخدم معرف بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مستخدم معرف بواسطة النظام، والذي لا يمكن حذفه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف المستخدمين المعرفين بواسطة النظام.

#### DGL2666A نوع العنصر [nnn] يجب أن يتكون اسمه من ثلاثة أجزاء ويكون محدد بواسطة ';

**الشرح:** DDO يحتوي على نوع عنصر غير مفدرل. نوع العنصر المفدرل يكون له اسم مكون من ثلاثة أجزاء تتضمن "feName" و "beServerName" و "neName".

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باتاحة DDO مفدرلة مع نوع العنصر المفدرل .

#### DGL2667A لم يتم العثور على خطط بالنسبة الى fedEntity [nnn] الى [nnn].nativeEntity

**الشرح:** نظام Enterprise Information Portal لا يستطيع العثور على تخطيط للكيان المفدرل المحدد بالنسبة الى الكيان المحلي المحدد.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة نظام Enterprise Information Portal، قم بتعريف

تخطيط للكيان المفدرل المحدد بالنسبة الى الكيان المحلي المحدد .

**DGL2668A** عنصر غير صحيح. العنصر يجب أن يكون مرحلة من: [nnn]

الشرح: تم استخدام فئة فرعية غير صحيحة لهذا العنصر. نوع الفئة الفرعية يجب أن يكون المرحلة المحددة أو الفئة الفرعية لنوع المعامل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم فقط عناصر من الفئة الفرعية المحددة مع هذه الوظيفة أو استخدم الوظيفة الصحيحة أو العنصر لمعالجة هذه العملية للفئة الفرعية التي يتم استخدامها.

**DGL2669A** اسم الامتياز لا يمكن أن يكون عبارة عن لاشيء .

الشرح: لم يتم تحديد اسم لهذا الامتياز. أسماء الامتيازات لا يمكن أن تكون عبارة عن لاشيء .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم لهذا الامتياز.

**DGL2670A** لا يمكن حذف domain هذا لأنه يحتوي على عنصر واحد على الأقل. قم بنقل العنصر(العناصر) الى domain(s) آخر .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف domain مع وجود عنصر واحد على الأقل بها. يمكنك فقط حذف domain عندما لا يحتوي على أي عناصر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بنقل العنصر(العناصر) الى domain(s) آخر وأعد العملية مرة أخرى .

**DGL2671A** لم يتم تحديد اسم مستخدم .

الشرح: لم تقوم بتحديد اسم مستخدم .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم مستخدم .

**DGL2672A** طلب لهوية المستخدم وكلمة السرية لوحدة الخدمة.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية مستخدم وكلمة سرية .

**DGL2673A** لا يمكن ارفاق مستخدم مميز مع مجموعة امتيازات مميزة .

الشرح: مجموعة الامتيازات التي تحتوي على الامتياز DomainSuperDomainAdmin يمكن ارفاقها مع مستخدم يملك الامتياز DomainSuperDomainAdmin في مجموعة الامتيازات الخاصة به، والتي تكون قاعدة كشف التحكم في الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإزالة هذه القاعدة كشف التحكم في الاتصال .

**DGL2674A** لا يمكن العثور على حاوية ICM لتدفق العمل لأن مواصفات تدفق العمل بالنسبة الى ICM غير صحيحة.

الشرح: بيانات حاوية Enterprise Information Portal تعد غير صحيحة لتدفق العمل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإحضار بيانات الحاوية الصحيحة الى النظام .

**DGL2675A** يمكن تغيير كلمة السرية لهذا المستخدم بالطريقة اليدوية فقط، لأن هوية المستخدم هي عبارة عن هوية المستخدم للنظام وهوية المستخدم المفدرلة.

الشرح: يمكن تغيير كلمة السرية لهذا المستخدم بالطريقة اليدوية فقط، لأن هوية المستخدم هي عبارة عن هوية المستخدم للنظام وهوية المستخدم المفدرلة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير كلمة السرية بطريق يدوية بالنسبة لهوية مستخدم قاعدة البيانات هذه. (على سبيل المثال،

في Windows، استخدم User Manager ؛ في AIX ، استخدم SMIT ).

**DGL2676A** لا يمكن إضافة هذه المجموعة الى Content Manager أو Enterprise Information Portal بسبب وجود خطأ داخلي في MQSeries وحدة خدمة Workflow.

الشرح: لا يمكن إضافة هذه المجموعة الى Content Manager أو Enterprise Information Portal لحدوث خطأ داخلي في وحدة خدمة MQSeries Workflow.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن كل المستخدمين في المجموعة التي تحاول اضافتها هم مستخدمى MQSeries Workflow. ارجع الى وثائق MQSeries Workflow لمعرفة كيفية التحقق من معلومات مستخدم MQSeries Workflow.

**DGL2677A** لم يتم تحديد رقم الجزء .

الشرح: لم يتم تحديد رقم الجزء .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تحديد رقم الجزء في xdo pid.

**DGL2678A** لا يمكن الاتصال بحافظات مفدرلة خاصة بخص شخص آخر .

الشرح: يمكنك فقط الاتصال بالحافظات المفدرلة العامة أو الحافظات المفدرلة الخاصة بك .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن الحافظة المفدرلة التي يتم الاتصال بها عامة أو تخصك.

**DGL2679A** غير مصرح لك باسترجاع حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemQuery أو ItemSuperAccess.

الشرح: غير مصرح لك باسترجاع حافظة مفدرلة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه مصرح لك باسترجاع حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemQuery أو ItemSuperAccess.

**DGL2680A** غير مصرح لك بإضافة حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemAdd أو ItemSuperAccess.

الشرح: غير مصرح لك بإضافة حافظة مفدرلة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه مصرح لك بإضافة حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemAdd أو ItemSuperAccess.

**DGL2681A** غير مصرح لك بإضافة محتويات الى حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemAddLink أو ItemSuperAccess.

الشرح: غير مصرح لك بإضافة محتويات الى حافظة مفدرلة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه مصرح لك بإضافة محتويات الى حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemAddLink أو ItemSuperAccess.

**DGL2682A** غير مصرح لك بإضافة أجزاء الى حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemAddLink أو ItemSuperAccess.

الشرح: غير مصرح لك بإضافة أجزاء الى حافظة مفدرلة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أنه مصرح لك بإضافة أجزاء الى حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemAddLink أو ItemSuperAccess.

**DGL2683A** غير مصرح لك بإزالة حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ItemDelete أو ItemSuperAccess.

الشرح: غير مصرح لك بإزالة حافظة مفدرلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه مصرح لك بإزالة حافظة مفدرلة.  
الامتياز المطلوب هو ItemDelete أو ItemSuperAccess.

**DGL2687A** غير مصرح لك بتعديل حافظة مفدرلة.  
الامتياز المطلوب هو  
ItemSetSysAttr و  
ItemSetUserAttr أو  
ItemSuperAccess.

**الشرح:** غير مصرح لك بتعديل حافظة مفدرلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه مصرح لك بتعديل حافظة  
مفدرلة. الامتياز المطلوب هو ( ItemSetSysAttr و  
ItemSetUserAttr ) أو ItemSuperAccess .

**DGL2684A** غير مصرح لك بإزالة محتويات من  
حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو  
ItemRemoveLink  
أو ItemSuperAccess.

**الشرح:** غير مصرح لك بإزالة محتويات من حافظة  
مفدرلة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه مصرح لك بإزالة محتويات من  
حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو  
ItemRemoveLink أو ItemSuperAccess .

**DGL2688A** فشل اضافة محتويات الى حافظة  
مفدرلة لأنها غير موجودة .

**الشرح:** النظام فشل في اضافة محتويات الى الحافظة  
المفدرلة هذه، لأن الحافظة المفدرلة غير موجودة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود الحافظة المفدرلة قبل اضافة  
المحتويات اليها .

**DGL2685A** غير مصرح لك بإزالة أجزاء من  
حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو  
ItemRemoveLink  
أو ItemSuperAccess.

**الشرح:** غير مصرح لك بإزالة أجزاء من حافظة  
مفدرلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه مصرح لك بإزالة أجزاء من  
حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو  
ItemRemoveLink أو ItemSuperAccess .

**الشرح:** النظام فشل في تكوين حافظة مفدرلة في قاعدة  
البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن طول الخواص المميزة للحافظة  
المفدرلة أكبر من ٠ .

**DGL2690A** لا يمكن تعديل أو حذف أو اضافة  
خاصية مميزة لكيان مفدرل تم ارفاقه  
مع الحافظة .

**الشرح:** لا يمكن تعديل أو حذف أو اضافة خاصية  
مميزة لكيان مفدرل تم ارفاقه مع الحافظة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بحذف الكيان المفدرل وأعد تكوينه  
بالخاصية المميزة الصحيحة المعدلة .

**DGL2686A** غير مصرح لك بتعديل أجزاء في  
حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو  
ItemSetSysAttr و  
ItemSetUserAttr أو  
ItemSuperAccess.

**الشرح:** غير مصرح لك بتعديل أجزاء في حافظة  
مفدرلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أنه مصرح لك بتعديل أجزاء في  
حافظة مفدرلة. الامتياز المطلوب هو  
ItemSetSysAttr و ItemSetUserAttr أو  
ItemSuperAccess.

---

**DGL2801A** لم يتم ايجاد هوية الرسالة .

الشرح: لم يتم العثور على هوية الرسالة المحددة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تحقق من أن ثابت هوية الرسالة الذي تم استخدامه موجود ومرتبطة بسلسلة حروف الرسالة .



## الفصل ٥. رسائل API ، DGL3600 - DGL3999

يمكنك الحصول على أيًا من الرسائل التالية من Enterprise Information Portal APIs بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لاجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A. لاجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3606A حدث خطأ داخلي أثناء ترجمة سلاسل البيانات .**

**الشرح:** تم مقابلة خطأ أثناء ترجمة البند CLOB .

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3607A حدث خطأ أثناء تحميل DLL .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تحميل ملف مكتبة مشتركة. يمكن أن تكون قد قمت بتحديد المسار الخطأ لملف المكتبة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديث متغيرات بيئة مسار المكتبة باستخدام موقع المكتبة الحالي.

**DGL3608A DLL غير جاهز .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تحميل مكتبة مشتركة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL3601A لم يتم ايجاد هوية الرسالة .**

**الشرح:** النظام لا يستطيع عرض الرسالة لأنه غير قادر على العثور على هوية الرسالة .

### المكونات: Java أو C++ APIs .

**التصرف:** اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

**DGL3602A جاري استخدام الخاصية المميزة .**

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل خاصية مميزة مستخدمة بواسطة نوع المكون الآخر .

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن الخاصية المميزة التي ترغب في تعديلها أو حذفها لا تنتمي إلى أي نوع مكون.

**DGL3603A حدث خطأ أثناء تكوين كشف بقيم الخواص المميزة .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين كشف بقيم الخواص المميزة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3605A حدث خطأ داخلي أثناء تكوين سلاسل البيانات .**

**الشرح:** تم مقابلة خطأ أثناء تكوين البند CLOB.

---

#### DGL3609A خطأ غير متوقع في DLL .

الشرح: حدث خطأ غير متوقع في DLL .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3610A يوجد خاصية مميزة بنفس الاسم موجودة بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف خاصية مميزة، ولكن توجد خاصية مميزة بنفس الاسم موجودة بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بادخال قيمة مختلف لاسم الخاصية المميزة. ارجع الى ملف تسجيل الخطأ للحصول على أسماء الخواص المميزة الموجودة .

---

#### DGL3611A يوجد خاصية مميزة بنفس الاسم موجودة بالفعل في هذه اللغة .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف خاصية مميزة، ولكن توجد خاصية مميزة بنفس الاسم موجودة بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بادخال قيمة مختلف لاسم الخاصية المميزة. ارجع الى ملف تسجيل الخطأ للحصول على أسماء الخواص المميزة الموجودة .

---

#### DGL3612A حدث خطأ أثناء محاولة وحدة خدمة المكتبة حل عنوان ذاكرة وظيفة بالنسبة الى DLL تم تحميله .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادةه وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات .IBM

---

#### DGL3613A تم العثور على وصلة مكررة .

الشرح: قد يكون جاري وصل بند بنفسه، أو أن مصدر الوصلة هو نفسه هدفها .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: البند لا يمكن وصله بنفسه. لا تقم بتنفيذ هذه الوصلة بالتحديد أو قم بتغيير أحد البنود التي تكون الوصلة.

---

#### DGL3615A خطأ غير متوقع في الذاكرة الوسيطة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادةه وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات .IBM

---

#### DGL3616A خطأ SQL غير متوقع .

الشرح: حدث خطأ SQL غير متوقع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر DB2 Universal Database Message Reference للحصول على مزيد من المعلومات عن رقم الخطأ المحدد. ارجع أيضا الى ملف تسجيل الخطأ لمزيد من المعلومات .

---

#### DGL3617A يجب ادخال قيمة الخاصية المميزة .

الشرح: يجب ادخال قيمة خاصية مميزة لنوع البند. قيمة الخاصية المميزة لا يمكن أن تكون null .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة قيمة خاصية مميزة صحيحة لنوع البند. ارجع الى ملف تسجيل الخطأ للحصول على قيم الخواص المميزة الموجودة .

---

#### DGL3618A لم يتم العثور على زوج الخاصية المميزة .

الشرح: لم يتم العثور على الخاصية المميزة أو أزواج مجموعة الخواص المميزة في جدول .ICMSTATTRGROUP

المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف كل الخواص المميزة الضرورية لمجموعة الخواص المميزة .

#### DGL3619A خطأ في عد الأزواج من الخواص المميزة .

**الشرح:** تم العثور على الخاصية المميزة أو أزواج مجموعة الخواص المميزة في جدول ICMSTATTRGROUP ، ولكن يوجد خاصية مميزة أو أكثر مفقودين في مجموعة الخواص المميزة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف كل الخواص المميزة الضرورية لمجموعة الخواص المميزة .

#### DGL3620A لم يتم العثور على متغير بيئة تشغيل ICM الأصلي (ICMROOT).

**الشرح:** يجب تعريف متغير ICMROOT على النظام

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف متغير ICMROOT في النظام الخاص بك .

#### DGL3621A حدث خطأ أثناء محاولة وحدة خدمة المكتبة الاتصال بوحدة التحكم في النظام الداخلي و/أو معاملات الموصفات العامة التي تخص Content Manager.

**الشرح:** وحد خدمة المكتبة لا يمكنها الاتصال بمعلومات التوصيف .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد محاولة تنفيذ العملية مرة أخرى. إذا تكرر حدوث المشكلة، قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL3624A البند تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

**الشرح:** البند الذي تحاول الغاء تخصيصه تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** انتظر حتى يتم تخصيص البند قبل الاستمرار

#### DGL3625A حدث خطأ أثناء حذف بند.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف بند .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم إعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3626A لم يتم العثور على هوية البند .

**الشرح:** هذا البند غير موجود في جدول ICMSTITEMSxxxxxxx ، حيث x يمثل رقم مثل 001001 .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم استعلام Content Manager للبحث عن هوية البند أو للبحث عن هوية البند في جداول قاعدة البيانات .

#### DGL3627A حدث خطأ أثناء ادراج بند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة بند جديد .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم إعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3629A البند لم يتم الغاء تخصيصه .

**الشرح:** حاولت تخصيص بند لم يتم الغاء تخصيصه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالغاء تخصيص البند قبل تخصيصه .

#### DGL3632A خطأ في اختيار بند .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL3635A اسم module DLL access غير صحيح.**

الشرح: حدث خطأ داخلي .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL3636A حدث خطأ بسبب اختيار أمر غير صحيح أثناء قيام وحدة خدمة المكتبة بخدمة طلبات الوحدة التابعة .**

الشرح: قد يكون قد تم استخدام اختيارات الأمر بواسطة مكون غير صحيح (مثل نوع البند بدلاً من نوع المكون) أو قد يكون قد حدث خطأ داخلي على وحدة خدمة المكتبة.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3637A نوع خاصية مميزة غير صحيح .**

الشرح: تم استخدام نوع خاصية مميزة غير صحيح .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف نوع خاصية مميزة صحيحة .

**DGL3638A هوية خاصية مميزة غير صحيحة**

الشرح: تم استخدام هوية خاصية مميزة غير صحيحة. الخاصية المميزة قد تكون غير موجودة في قاعدة البيانات.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف هوية خاصية مميزة صحيحة .

**DGL3639A تعريف غير صحيح لخاصية BLOB المميزة .**

الشرح: طول BLOB يجب أن يكون في المدى ١ حرف إلى ٢٤٧ ٤٨٣ ٦٤٧ حرف. أي طول ليس في هذا المدى يعد تعريف BLOB غير صحيح .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بإعادة تعريف طول BLOB ليكون في المدى الصحيح .

**DGL3640A تعريف غير صحيح للخاصية المميزة للحروف .**

الشرح: طول الحرف يجب أن يكون في المدى ١ بايت إلى ٢٥٤ بايت. أي طول ليس في هذا المدى يعد تعريف حرف غير صحيح.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بإعادة تعريف طول الحرف ليكون في المدى الصحيح .

**DGL3641A تعريف غير صحيح لخاصية CLOB المميزة .**

الشرح: طول CLOB يجب أن يكون في المدى ١ حرف إلى ٢٤٧ ٤٨٣ ٦٤٧ حرف. أي طول ليس في هذا المدى يعد تعريف CLOB غير صحيح .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بإعادة تعريف طول CLOB ليكون في المدى الصحيح .

**DGL3642A هوية نوع مكون غير صحيحة .**

الشرح: لا يمكن العثور على هوية نوع المكون من قاعدة البيانات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتكوين هوية نوع مكون جديد.

**DGL3644A تعريف غير صحيح لخاصية DBCLOB المميزة .**

الشرح: طول DBCLOB يجب أن يكون في المدى ١ حرف إلى ١٠٧٣ ٨٢٣ ٧٤١ حرف. أي طول ليس في هذا المدى يعد تعريف DBCLOB غير صحيح .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بإعادة تعريف طول DBCLOB ليكون في المدى الصحيح.

---

### DGL3645A تعريف غير صحيح للخاصية المميزة العشرية .

الشرح: طول الأرقام العشرية يجب أن يكون في المدى ١ بايت الى ٣١ بايت .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باعادة تعريف الأرقام العشرية لتكون في المدى الصحيح .

---

### DGL3650A هوية مجموعة مستخدمين غير صحيحة .

الشرح: تم استخدام هوية مجموعة مستخدمين غير صحيحة. مجموعة المستخدمين قد تكون غير موجودة في قاعدة البيانات.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف هوية مجموعة مستخدمين صحيحة .

---

### DGL3651A الفرع يجب أن يكون لديه فهرس للأصل .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL3652A مؤشر غير صحيح .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعدته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

### DGL3653A كود بند غير صحيح .

الشرح: النظام لا يستطيع ايجاد هوية البند من مخزن البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين كود بند جديد .

---

### DGL3654A كود نوع بند غير صحيح .

الشرح: كل نوع بند لديه اسم وكود هوية مرفقين به. في هذه الحالة، تم العثور على كود هوية غير صحيح. كود الهوية قد

- لا يتطابق مع أيا من أكواد الهويات الموجودة بالنظام .
- لا يكون صحيح بالنسبة للوضع الحالي
- يكون محظور
- يكون غير متاح للمستخدم

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باستخدام نوع بند متاح في النظام .

---

### DGL3655A كود نوع وصلة غير صحيح .

الشرح: كل نوع وصلة تصف العلاقة بين كل مصدر وهدف. كما يمكن وصل بندين في ظل أنواع وصلات مختلفة. أنواع الوصلات هذه يكون مرفق معها اسم وكود هوية. في هذه الحالة، تم العثور على كود هوية غير صحيح. كود الهوية قد

- لا يتطابق مع أيا من أكواد الهويات لنوع الوصلة بالنظام.
- لا يكون صحيح بالنسبة للوضع الحالي
- يكون محظور
- يكون غير متاح للمستخدم

أيضا، يمكن أن يكون قد تم استخدام اسم نوع وصلة غير صحيح، والذي تم تحويله الى كود هوية غير متاح في الوقت الحالي أو لم يتم العثور عليه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين اسم نوع وصلة جديد وكود هوية لنوع الوصلة المرغوب فيها اذا كان غير موجود، أو قم باختيار اسم نوع وصلة مختلفة أو كود .

---

### DGL3656A هوية مستخدم جديدة غير صحيحة .

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين مستخدم جديد موجود بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف هوية مستخدم مختلفة .

---

#### DGL3657A معامل غير صحيح .

الشرح: تم تمرير بيانات غير صحيحة على أنها ادخال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة بيانات صحيحة كادخال .

---

#### DGL3658A هوية نوع مكون أساسي غير صحيحة

الشرح: هوية نوع المكون الأساسي لا يمكن العثور عليها في النظام. قد يكون لم يتم تحديد العلاقة بين نوع المكون الأساسية ونوع المكون الفرعي.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم اسم نوع المكون الأساسي للعثور على بيانات الوحدة الأساسية، ثم قم بتحديد العلاقة بين نوع المكون الأساسي ونوع المكون الفرعي.

---

#### DGL3665A تعريف غير صحيح لخاصية varchar المميزة .

الشرح: قمت بمحاول لتعريف طول خاصية varchar المميزة لتكون اما أعلى من ١٢٥٢ أو أقل من -١. أقصى طول بالنسبة الى خاصية varchar المميزة يجب أن يكون بين ١٢٥٢ وعوية البند. أقل طول بالنسبة الى خاصية varchar المميزة يجب أن يكون بين -١ و٠.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف أدنى طول لخاصية varchar المميزة ليكون بين -١ و٠، وقم بتعريف أقصى طول لخاصية varchar المميزة ليمون بين ١٢٥٢ ورقم هوية البند .

---

#### DGL3673A لا يوجد صلاحيات كافية لتحديد الخواص المميزة للنظام.

الشرح: لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتحديد خاصية مميزة للنظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اذا كان مسموح لك بتحديد هذه الخاصية المميزة للنظام، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

#### DGL3674A لا يوجد صلاحيات كافية لالغاء تخصيص بند .

الشرح: لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتخصيص هذا البند .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اذا كان مسموح لك بالاتصال بهذا البند، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

#### DGL3675A لا يوجد صلاحيات كافية لتعريف خاصية مميزة .

الشرح: لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتعريف هذه خاصية مميزة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اذا كان مسموح لك بتعريف هذه الخاصية المميزة، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

#### DGL3676A لا يوجد امتيازات كافية لتعريف مجموعة مستخدمين .

الشرح: لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتعريف مجموعة المستخدمين هذه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اذا كان مسموح لك بتعريف مجموعة المستخدمين هذه، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

#### DGL3677A لا يوجد صلاحيات كافية لتعريف مستخدم .

الشرح: لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتعريف هذا المستخدم .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اذا كان مسموح لك بتعريف هذا المستخدم، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

#### DGL3678A لا يوجد صلاحيات كافية لحذف بند .

الشرح: لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لحذف هذا البند .

المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بحذف هذا البند، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك

---

**DGL3679A لا يوجد صلاحيات كافية للحصول على خاصية مميزة .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للحصول على هذه خاصية مميزة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك باحضار هذه الخاصية المميزة، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3680A لا يوجد امتيازات كافية للاتصال بمعلومات نوع البند .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاتصال بنوع البند هذا.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بالاتصال بنوع البند هذا، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3681A لا يوجد امتيازات كافية للاتصال بمعلومات البند .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاتصال بهذا البند.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بالاتصال بهذا البند، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3682A لا يوجد صلاحيات كافية لوصول بند .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لوصول بند تم الإشارة اليه في وصلة يتم تكوينها .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بوصول هذا البند، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك

---

**DGL3683A 4 يوجد امتياز □ كافٍ للاستعلام عن**

**مستخدم مجموعة .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن مستخدم المجموعة هذا.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بالاستعلام عن مجموعة المستخدمين هذه، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3684A لا يوجد صلاحيات كافية للاستعلام عن بند .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن هذا البند.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بالاستعلام عن هذا البند، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3685A لا يوجد صلاحيات كافية للاستعلام عن مجموعة مستخدمين .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن مجموعة المستخدمين هذه .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بالاستعلام عن مجموعة المستخدمين هذه، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3686A لا يوجد صلاحيات كافية للاستعلام عن مستخدم في مجموعة .**

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن هذا المستخدم في مجموعة المستخدمين.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** إذا كان مسموح لك بالاستعلام عن هذا المستخدم، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

---

**DGL3687A لا يوجد امتيازات كافية للاستعلام عن مستخدم.**

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان مسموح لك بتحديد تحكمات الاتصال، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن هذا المستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان مسموح لك بالاستعلام عن هذا المستخدم، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**DGL3692A** لا يوجد صلاحيات كافية للاستعلام عن التحكمات في الاتصال .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن تحكمات الاتصال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان مسموح لك بالاستعلام عن تحكمات الاتصال، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتنفيذ هذا التصرف .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى موجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**DGL3693A** لا يوجد صلاحيات كافية لتعديل بند .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتعديل هذا البند .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان مسموح لك بتعديل البنود، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للحصول على هذا البند .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان مسموح لك بالحصول على هذا البند، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**DGL3695A** لا يوجد امتيازات كافية للكتابة فوق بند تم تخصيصه في وحدة خدمة المكتبة .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات الكافية للكتابة فوق تخصيص بند لوحدة خدمة المكتبة .

**DGL3690A** لا يوجد صلاحيات كافية للاستعلام عن فئة المحتويات .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة للاستعلام عن فئة المحتويات هذه .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان مسموح لك بالاستعلام عن فئة المحتويات هذه، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتعديل الامتيازات الخاصة بك .

**DGL3696A** خطأ في Component .cardinality

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

**DGL3691A** لا يوجد صلاحيات كافية لتحديد التحكمات في الاتصال .

**الشرح:** لا يوجد لديك الامتيازات اللازمة لتحديد التحكمات في الاتصال .



---

**DGL3697A** لم يتم العثور على الخواص المميزة للمكون .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

---

**DGL3698A** خطأ في ادراج مكون .

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة مكون جديد .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL3699A** بيانات المكون خارج التسلسل، حدث خطأ أثناء قيام وحدة خدمة المكتبة بتشغيل بيانات داخلية.

الشرح: حدث خطأ أثناء قيام وحدة خدمة المكتبة بتشغيل تسلسل لبيانات مكون .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL3700A** لم يتم العثور على اسم مشاهدة المكون [nnn] .

الشرح: لم يتم العثور على اسم مشاهدة المكون في وحدة خدمة المكتبة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن مشاهدة المكون قد تم تعريفها في وحدة خدمة المكتبة.

---

**DGL3701A** حدث خطأ سجل موجود بالفعل أثناء قيام وحدة خدمة المكتبة بتشغيل المعلومات الداخلية في جدول المكونات .

الشرح: لم يتم العثور على اسم مشاهدة المكون في وحدة خدمة المكتبة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن مشاهدة المكون قد تم تعريفها في وحدة خدمة المكتبة.

---

**DGL3704A** تم العثور على خطأ في الخاصية المميزة لنوع المكون .

الشرح: عدد الخواص المميزة لهوية نوع المكون المحددة تعدت الحدود المسموح بها وهي ٨٠ .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف أقل من ٨٠ خاصية مميزة لنوع المكون هذا .

---

**DGL3705A** حدث خطأ أثناء تكوين نوع المكون.

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين نوع مكون .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL3706A** حدث خطأ أثناء تكوين فهرس لنوع المكون.

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين الفهرس الخاص بنوع المكون .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL3707A** حدث خطأ أثناء تكوين جدول لنوع المكون.

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين الجدول الخاص بنوع المكون .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3708A حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة لنوع المكون.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة خاصة بنوع المكون .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3709A حدث خطأ أثناء تحضير نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تحضير نوع مكون .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3710A حدث خطأ أثناء دمج نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء القيام بدمج نوع مكون.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3711A حدث خطأ أثناء ترجمة نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء القيام بترجمة نوع مكون.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3712A حدث خطأ أثناء وصل نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ وصل نوع مكون .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3713A حدث خطأ أثناء حذف نوع البند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف نوع البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3714A نوع البند موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة نوع بند، ولكن نوع البند هذا موجود بالفعل في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اسم نوع بند مختلف .

---

#### DGL3715A حدث خطأ أثناء ادراج نوع البند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة نوع بند جديد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3716A حدث خطأ أثناء حذف كلمة مرشدة لنوع البند.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف اسم نوع البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3717A حدث خطأ أثناء ادراج كلمة مرشدة لنوع البند.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء ادراج كلمة مرشدة لنوع البند .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL3718A حدث خطأ أثناء تسمية كلمة مرشدة لنوع البند.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تسمية كلمة مرشدة لنوع البند .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL3719A حدث خطأ أثناء تعديل كلمة مرشدة لنوع البند.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل كلمة مرشدة لنوع البند .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL3721A لم يتم العثور على نوع البند [nnn].

**الشرح:** لم يتم العثور تعريف نوع البند على وحدة خدمة المكتبة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن تعريف نوع البند موجود في وحدة خدمة المكتبة .

---

### DGL3722A حدث خطأ أثناء تعديل نوع البند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل نوع بند .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL3723A المستخدم غير موجود في النظام .

**الشرح:** لا يمكن العثور على هذا المستخدم في قاعدة البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باضافة هذا المستخدم الى قاعدة البيانات .

---

### DGL3724A هوية المستخدم موجودة بالفعل في النظام .

**الشرح:** هوية المستخدم هذه موجودة بالفعل في قاعدة البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية المستخدم. قم باختيار هوية مستخدم مختلفة.

---

### DGL3725A هوية مجموعة المستخدم موجودة بالفعل في النظام .

**الشرح:** هوية مجموعة المستخدم هذه موجودة بالفعل في قاعدة البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية مجموعة المستخدم. قم باختيار مجموعة مستخدم مختلفة.

---

### DGL3726A هوية مجموعة المستخدمين غير موجودة في النظام .

**الشرح:** لا يمكن العثور على هوية مجموعة المستخدم هذه في قاعدة البيانات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية مجموعة المستخدم. قم باضافة هوية مجموعة المستخدم الى قاعدة البيانات.

---

### DGL3727A المستخدم لا يستطيع حذف نفسه .

**الشرح:** النظام لن يسمح بحذف هوية المستخدم التي تستخدمها في الوقت الحالي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم ببدا الاتصال كمستخدم مختلف. يمكنك حذف هوية المستخدم طالما لديك الصلاحية للقيام بذلك

ولم تقوم ببداء الاتصال باستخدام هوية المستخدم التي  
ترغب في حذفها.

#### DGL3728A هوية مكون غير صحيحة .

الشرح: لا يمكن العثور على هوية المكون في قاعدة  
البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين هوية مكون جديدة أو ابحث عن  
هوية المكون الموجودة .

#### DGL3729A الخاصية المميزة [nnn] غير موجودة في النظام .

الشرح: لم يتم العثور تعريف الخاصية المميزة على  
وحدة خدمة المكتبة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من وجود تعريف الخاصية المميزة  
على وحدة خدمة المكتبة .

#### DGL3730A خطأ أثناء تكوين خاصية مميزة .

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين خاصية مميزة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3731A حدث خطأ أثناء تكوين نوع البند .

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين نوع بند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3732A حدث خطأ أثناء تكوين بند .

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين بند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3733A حدث خطأ أثناء حذف عنصر .

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف عنصر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3734A حدث خطأ أثناء اضافة المستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة مستخدم الى النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3735A حدث خطأ أثناء تعديل المستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل مستخدم في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3736A حدث خطأ أثناء حذف المستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف مستخدم من النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3737A حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة المستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة مستخدم الى  
النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3742A حدث خطأ أثناء استرجاع كيان entity.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع كيان entity.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3738A حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة المستخدم.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة المستخدم.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3743A حدث خطأ أثناء محاولة وحدة خدمة المكتبة تخصيص ذاكرة لطلبات الوحدة التابعة للخدمة.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تخصيص ذاكرة. قد يكون قد نفذت ذاكرة النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بحذف الملفات غير المرغوب فيها لاختلاء جزء من الذاكرة.

## DGL3739A حدث خطأ أثناء حذف مجموعة المستخدم.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة مستخدم من النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3744A حدث خطأ أثناء اضافة الامتيازات.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة أو تكوين الامتيازات.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3740A حدث خطأ أثناء اضافة المستخدم الى المجموعة.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة مستخدم الى مجموعة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3745A حدث خطأ أثناء حذف الامتيازات.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف أحد الامتيازات.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3741A حدث خطأ أثناء حذف المستخدم من المجموعة.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مستخدم من مجموعة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل أحد الامتيازات.

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3747A حدث خطأ أثناء استرجاع الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع أحد الامتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3748A حدث خطأ أثناء اضافة فئة الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة أو تكوين فئة الامتيازات

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3749A حدث خطأ أثناء حذف فئة الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف فئة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3750A حدث خطأ أثناء تعديل فئة الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل فئة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3751A حدث خطأ أثناء استرجاع فئة الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع فئة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3752A حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3753A حدث خطأ أثناء حذف مجموعة امتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3754A حدث خطأ أثناء تعديل فئة الامتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3755A حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة امتيازات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة امتيازات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3756A حدث خطأ أثناء اضافة كشف التحكم في الاتصال .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة كشف تحكم في الاتصال

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3757A حدث خطأ أثناء حذف كشف تحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3758A حدث خطأ أثناء تعديل كشف تحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل كشف تحكم في الاتصال

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3759A حدث خطأ أثناء استرجاع كشف تحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3760A حدث خطأ أثناء اضافة قاعدة كشف التحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين قاعدة كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3761A حدث خطأ أثناء حذف قاعدة كشف التحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف قاعدة كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3762A حدث خطأ أثناء تعديل قاعدة كشف التحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل قاعدة في كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3763A حدث خطأ أثناء استرجاع قاعدة كشف التحكم في الاتصال .**

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع قاعدة في كشف تحكم في الاتصال .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL3764A الصلاحية موجودة بالفعل في فئة صلاحيات .**

**الشرح:** هذا الامتياز موجود بالفعل في فئة الامتيازات في قاعدة البيانات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات.

---

### DGL3765A الامتياز غير موجود في فئة الامتيازات .

الشرح: هذا الامتياز غير موجود في فئة الامتيازات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة الامتياز الى فئة الامتيازات .

---

### DGL3766A الامتياز موجود بالفعل في مجموعة الامتيازات .

الشرح: هذا الامتياز موجود بالفعل في مجموعة امتيازات في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

---

### DGL3767A الامتياز غير موجود في مجموعة الامتيازات .

الشرح: هذا الامتياز غير موجود في مجموعة الامتيازات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة هذا الامتياز الى مجموعة الامتيازات .

---

### DGL3768A حدث خطأ أثناء عرض الامتيازات .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض الامتيازات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

### DGL3769A حدث خطأ أثناء عرض فئات الامتيازات .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض مجموعة الامتيازات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

### DGL3770A حدث خطأ أثناء عرض مجموعات الامتيازات .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض مجموعات الامتيازات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

### DGL3771A حدث خطأ أثناء عرض كشوف التحكم في الاتصال .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض كشوف التحكم في الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

### DGL3772A حدث خطأ أثناء عرض كلمات NLS المرشدة .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض كلمات NLS المرشدة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL3773A اسم مجموعة المستخدم في كشف التحكم في الاتصال كان عبارة عن null.

الشرح: لا يمكن وجود قيمة NULL لمستخدم أو اسم مجموعة في كشف التحكم في الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف مستخدم أو اسم مجموعة في كشف التحكم في الاتصال .



---

**DGL3774A لا يمكن حذف كشف التحكم في الاتصال المعرف بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن حذف كشف التحكم في الاتصال المعرف بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف كشف التحكم في الاتصال هذا .

---

**DGL3775A لا يمكن تعديل كشف التحكم في الاتصال المعرف بواسطة النظام.**

الشرح: لا يمكن تعديل كشف التحكم في الاتصال المعرف بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل كشف التحكم في الاتصال هذا .

---

**DGL3776A لا يمكن حذف الامتياز المعرف بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن حذف الامتيازات المعرفة بواسطة النظام.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف هذا الامتياز .

---

**DGL3777A لا يمكن تعديل الامتياز المعرف بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن تعديل الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل هذا الامتياز .

---

**DGL3778A لا يمكن حذف فئة الامتياز المعرفة بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن حذف فئة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف فئة الامتيازات هذه .

---

**DGL3779A لا يمكن تعديل فئة الامتياز المعرفة بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن تعديل فئة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل فئة الامتيازات هذه .

---

**DGL3780A لا يمكن حذف مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن حذف مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف مجموعة الامتيازات هذه .

---

**DGL3781A لا يمكن تعديل مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .**

الشرح: لا يمكن تعديل مجموعة الامتيازات المعرفة بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل مجموعة الامتيازات هذه.

---

**DGL3782A هوية الامتياز غير موجودة .**

الشرح: هذا الامتياز يمكن أن لا يكون في قاعدة البيانات

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3783A هوية فئة الامتياز غير موجودة .**

الشرح: فئة الامتياز هذه يمكن أن لا تكون في قاعدة البيانات.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم باضافة فئة الامتياز هذه الى قاعدة البيانات

---

**DGL3784A هوية مجموعة الامتيازات غير موجودة .**

الشرح: مجموعة الامتيازات هذه يمكن أن لا تكون في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة مجموعة الامتيازات هذه الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3785A هوية كشف التحكم في الاتصال غير موجودة .**

الشرح: كشف التحكم في الاتصال هذا يمكن أن لا يكون في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة كشف التحكم في الاتصال هذا الى قاعدة البيانات.

---

**DGL3786A الامتياز غير موجود .**

الشرح: هذا الامتياز ليس في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3787A فئة الامتياز غير موجودة .**

الشرح: فئة الامتياز هذه ليست في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة فئة الامتياز هذه الى قاعدة البيانات

---

**DGL3788A مجموعة الامتيازات غير موجودة .**

الشرح: مجموعة الامتيازات هذه ليست في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة مجموعة الامتيازات هذه الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3789A كشف التحكم في الاتصال غير موجودة .**

الشرح: كشف التحكم في الاتصال هذا غير موجود في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة كشف التحكم في الاتصال هذا الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3790A الامتياز موجود بالفعل .**

الشرح: هذا الامتياز في قاعدة البيانات بالفعل.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3791A فئة الامتياز موجودة بالفعل .**

الشرح: فئة الامتياز هذه في قاعدة البيانات بالفعل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باضافة هذا الامتياز الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3792A مجموعة الامتيازات موجودة بالفعل .**

الشرح: مجموعة الامتياز هذه في قاعدة البيانات بالفعل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باضافة مجموعة الامتيازات هذه الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3793A كشف التحكم في الاتصال موجود بالفعل .**

الشرح: كشف التحكم في الاتصال هذا موجود بالفعل في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم باضافة كشف التحكم في الاتصال هذا الى قاعدة البيانات .

---

**DGL3794A قاعدة كشف التحكم في الاتصال موجودة بالفعل .**

**الشرح:** قاعدة كشف التحكم في الاتصال هذه موجودة بالفعل في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة هذه القاعدة الى كشف التحكم في الاتصال هذا في قاعدة البيانات .

#### DGL3795A جاري استخدام الامتياز .

**الشرح:** هذا الامتياز موجود بالفعل في فئة امتيازات معينة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بحذف هذا الامتياز من قاعدة البيانات.

#### DGL3796A الخاصية المميزة موجودة بالفعل في مجموعة الخواص المميزة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة خاصية مميزة الى مجموعة خاصية مميزة، ولكن هذه الخاصية المميزة موجودة بالفعل في مجموعة الخواص المميزة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اسم خاصية مميزة مختلفة .

#### DGL3797A لا يوجد خاصية مميزة معرفة في مجموعة الخواص المميزة هذه .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتكوين مجموعة خواص مميزة، ولكن لا يوجد خواص مميزة في تلك المجموعة. مجموعة الخواص المميزة يجب أن تحتوي على خاصية مميزة واحدة على الأقل.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف مجموعة خواص مميزة تحتوي على خاصية مميزة واحدة على الأقل .

#### DGL3798A مجموعة الخواص المميزة هذه غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل أو حذف مجموعة خواص مميزة، ولكن مجموعة الخواص المميزة هذه غير موجودة في النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من مجموعات الخواص المميزة المتاحة من النظام .

#### DGL3799A مجموعة الخواص المميزة موجودة بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة مجموعة خواص مميزة، ولكن مجموعة الخواص المميزة هذه موجودة في النظام بالفعل.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اسم مختلف لمجموعة الخواص المميزة هذه .

#### DGL3800A لا يمكن حذف مجموعة الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مجموعة الخواص المميزة غير مسموح بها بواسطة وحدة خدمة المكتبة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتغيير مجموعات الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام. لتحديد ما اذا كانت مجموعة الخواص المميزة مجموعة معرفة بواسطة المستخدم، قم بالتحقق من الهوية. هويات مجموعة الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام تكون أقل من ١٠٠٠ .

#### DGL3801A حدث خطأ أثناء عرض مجموعات الخواص المميزة.

**الشرح:** حدث خطأ عند محاولة عرض مجموعات الخواص المميزة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3802A حدث خطأ أثناء إضافة مجموعة مستخدمين الى access control list (ACL)؛ حدث الخطأ لأن مجموعة المستخدمين موجودة بالفعل في ACL .

**الشرح:** هذا المستخدم أو المجموعة موجودة بالفعل في كشف التحكم في الاتصال هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بإضافة هذا المستخدم أو المجموعة إلى كشف التحكم في الاتصال.

## DGL3807A حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة مستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة المستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL3808A حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة مستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة المستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL3809A المستخدم موجود بالفعل في المجموعة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة مستخدم إلى مجموعة، ولكن هذا المستخدم موجود بالفعل في هذه المجموعة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL3810A المستخدم غير موجود في المجموعة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل أو حذف مستخدم من مجموعة الخواص، ولكن هذا المستخدم غير موجود في هذه المجموعة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL3811A حدث خطأ أثناء عرض المستخدمين .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة عرض كشف المستخدمين .

## DGL3803A حدث خطأ أثناء إزالة مجموعة

مستخدمين من access control  
(ACL) list؛ حدث الخطأ لأن  
مجموعة المستخدمين غير موجودة  
في ACL .

**الشرح:** هذا المستخدم أو المجموعة غير موجودة في كشف التحكم في الاتصال هذا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإضافة هذا المستخدم أو المجموعة إلى كشف التحكم في الاتصال .

## DGL3804A حدث خطأ أثناء تعديل المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل المستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL3805A حدث خطأ أثناء إضافة مجموعة المستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء إضافة مجموعة المستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL3806A حدث خطأ أثناء حذف مجموعة مستخدم .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة المستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم إعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL3812A حدث خطأ أثناء عرض مجموعات مستخدمين .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة عرض مجموعات المستخدمين .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL3813A لا يمكن حذف المستخدم المعرف بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مستخدم معرف بواسطة المستخدم. بعض المستخدمين (مثل، ICM admin) يتم تعريفهم بواسطة النظام ولا يمكنك حذف مستخدم معرف بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف المستخدمين المعرفين بواسطة النظام .

### DGL3814A لا يمكن تعديل المستخدم المعرف بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل مستخدم معرف بواسطة المستخدم. بعض المستخدمين (مثل، ICM admin) يتم تعريفهم بواسطة النظام ولا يمكنك حذف مستخدم معرف بواسطة النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل مجموعات المستخدمين المعرفة بواسطة النظام .

### DGL3815A لا يمكن حذف مجموعة المستخدم المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مجموعة مستخدم معرف بواسطة المستخدم. بعض مجموعات المستخدمين تم تعريفها بواسطة النظام ولا يمكنك حذف مجموعة مستخدم معرفة بواسطة النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف مجموعات المستخدمين المعرفة بواسطة النظام .

### DGL3816A لا يمكن تعديل مجموعة المستخدم المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل مجموعة مستخدم معرف بواسطة المستخدم. بعض مجموعات المستخدمين تم تعريفها بواسطة النظام ولا يمكنك حذف مجموعة مستخدم معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتغيير مجموعات المستخدمين المعرفة بواسطة النظام .

### DGL3817A هوية المستخدم غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مستخدم، ولكن المستخدم غير موجود في النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا شيء. يمكنك فقط حذف أو تعديل مستخدم موجود في النظام .

### DGL3818A هوية مجموعة المستخدمين غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مجموعة مستخدمين، ولكن مجموعة المستخدمين غير موجودة في النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا شيء. يمكنك فقط حذف أو تعديل مجموعة مستخدمين موجودة في النظام .

### DGL3819A المستخدم غير موجود .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مستخدم، ولكن المستخدم غير موجود في النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا شيء. يمكنك فقط حذف أو تعديل مستخدم موجود في النظام .

---

## DGL3820A مجموعة المستخدمين غير موجودة .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مجموعة مستخدمين، ولكن مجموعة المستخدمين غير موجودة في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا شيء. يمكنك فقط حذف أو تعديل مجموعة مستخدمين موجودة في النظام .

---

## DGL3821A المستخدم موجود بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لإضافة مستخدم جديد، ولكن هذا المستخدم موجود بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير اسم المستخدم الجديد الذي حاولت اضافته.

---

## DGL3822A مجموعة المستخدمين موجودة بالفعل

الشرح: قمت بمحاولة لإضافة مجموعة مستخدمين جديدة، ولكن مجموعة المستخدمين هذه موجودة بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير اسم مجموعة المستخدمين التي حاولت اضافتها.

---

## DGL3823A جاري استخدام المستخدم .

الشرح: المستخدم الذي قمت بطلبه جاري استخدامه في مجموعة أخرى أو بواسطة عنصر آخر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن المستخدم الذي تم طلبه غير مستخدم في مجموعة أخرى أو بواسطة عنصر آخر .

---

## DGL3824A حدث خطأ أثناء إضافة مستخدم.

الشرح: حدث خطأ أثناء إضافة مستخدم جديد .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

## DGL3825A حدث خطأ أثناء حذف مستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف مستخدم .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

## DGL3826A حدث خطأ أثناء استرجاع مستخدم .

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع مستخدم.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

## DGL3827A حدث خطأ أثناء عرض الخواص المميزة .

الشرح: حدث خطأ عند محاولة عرض خواص مميزة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

## DGL3828A خطأ أثناء إضافة لغة NLS.

الشرح: حدث خطأ أثناء إضافة لغة NLS .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

## DGL3829A حدث خطأ أثناء تعديل لغة NLS .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل لغة NLS .

المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL3830A حدث خطأ أثناء حذف لغة NLS .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف لغة NLS .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3831A حدث خطأ أثناء عرض لغة NLS .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض لغات NLS .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3832A حدث خطأ أثناء استرجاع لغة NLS .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع لغة NLS .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3833A ليست لغة NLS المدعومة .

**الشرح:** هذه ليست لغة مدعومة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3834A خطأ أثناء اضافة كلمة NLS المرشدة

**الشرح:** حدث خطأ عند محاولة اضافة كلمة NLS المرشدة.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3835A خطأ أثناء تعديل كلمة NLS المرشدة .

**الشرح:** حدث خطأ عند محاولة تعديل كلمة NLS المرشدة.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3836A حدث خطأ أثناء حذف كلمة NLS المرشدة .

**الشرح:** حدث خطأ عند محاولة حذف كلمة NLS المرشدة.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3837A حدث خطأ أثناء عرض كلمات NLS المرشدة .

**الشرح:** حدث خطأ عند محاولة عرض كلمات NLS المرشدة.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3838A حدث خطأ أثناء عرض اللغة المفترضة .

**الشرح:** حدث خطأ عند محاولة عرض لغة NLS المفترضة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL3839A الخاصية المميزة موجودة بالفعل في الكيان.** الكيان entity يمكن أن يكون اما نوع البند أو نوع المكون.

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة خاصية مميزة جديدة الى الكيان، ولكن هذه الخاصية المميزة موجودة بالفعل في الكيان .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير اسم الخاصية المميزة التي ترغب في اضافتها .

---

**DGL3840A مجموعة الخاصية المميزة موجودة بالفعل في الكيان.**

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة مجموعة خواص مميزة جديدة، ولكن مجموعة الخواص المميزة هذه موجودة في النظام بالفعل .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير اسم مجموعة الخواص المميزة التي ترغب في اضافتها .

---

**DGL3841A الخاصية المميزة غير موجودة في الكيان .**

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل خاصية مميزة، ولكن الخاصية المميزة غير موجودة في النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة حذف أو تعديل خاصية مميزة غير موجودة في النظام .

---

**DGL3842A مجموعة الخواص المميزة غير موجودة في الكيان .**

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل مجموعة خواص مميزة، ولكن مجموعة الخواص المميزة غير موجودة في النظام.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة حذف أو تعديل مجموعة خواص مميزة غير موجودة في النظام .

---

**DGL3843A الكيان الفرعي (نوع مكون فرعي) موجود بالفعل في نوع البند هذا.**

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة نوع مكون فرعي جديد، ولكن نوع المكون هذا موجود بالفعل في النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير اسم نوع المكون الفرعي هذا الذي ترغب في اضافته .

---

**DGL3844A الكيان الفرعي غير موجود في هذا الكيان .**

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل نوع مكون فرعي، ولكن نوع المكون غير موجودة في النظام.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة حذف أو تعديل نوع مكون فرعي غير موجود في النظام .

---

**DGL3845A اسم المكون الأصلي [nnn] المحدد في كشف التوجيه لا يتطابق مع اسم المكون الأصلي المقابل [nnn] المعروض في الاسم المحدد بطريقة جزئية .**

**الشرح:** اسم المكون الأصلي المحدد في كشف التوجيه لا يتطابق مع اسم المكون الأصلي المعروض في الاسم المحدد بطريقة جزئية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قمت بتحديد مكون أصلي لا يتطابق مع المكون الأصلي في وحدة خدمة المكتبة. تأكد من استخدام المكون الفرعي الصحيح.

---

**DGL3846A لم يتم العثور على اسم نوع الوصلة الصحيحة .**

**الشرح:** كل نوع وصلة تصف تصف العلاقة بين كل مصدر وهدف. كما يمكن وصل بندين في ظل أنواع وصلات مختلفة. أنواع الوصلات هذه يكون مرفق معها اسم وكود هوية. في هذه الحالة، تم العثور على كود هوية غير صحيح. كود الهوية قد

- لا يتطابق مع أي من أكواد الهويات لنوع الوصلة بالنظام .
- لا يكون صحيح بالنسبة للوضع الحالي
- يكون محظور
- يكون غير متاح للمستخدم



أيضا، يمكن أن يكون قد تم استخدام اسم نوع وصلة غير صحيح، والذي تم تحويله إلى كود هوية غير متاح في الوقت الحالي أو لم يتم العثور عليه.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتكوين اسم نوع وصلة جديد وكود هوية لنوع الوصلة المرغوب فيها إذا كان غير موجود، أو قم باختيار اسم نوع وصلة مختلفة أو كود .

#### DGL3849A نوع الوصلة المحددة غير صحيحة مع نوع DDO للدلالة الفظية .

**الشرح:** كل نوع وصلة تصف نصف العلاقة بين كل مصدر وهدف. نوع الوصلة المحددة المستخدمة غير صحيحة أو غير مسموح باستخدامها مع بنود أحد أنواع الدلالات اللفظية لئلا يتم الإشارة إليه في الوصلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم نوع وصلة مختلفة تعد صحيحة مع تحديد أنواع الدلالات اللفظية لبنود المشار إليها في الوصلة. أو، يمكنك استبدال أو تغيير البند الذي يحتوي على نوع دلالة لفظية متعارض بنوع دلالة لفظية آخر .

#### DGL3851A اتجاه وصلة غير صحيح .

**الشرح:** الوصلات يمكن أن تعتبر inbound أو outbound في مرجع لبند محدد. إذا كان المصدر A يتصل بالهدف B، تعتبر أن وصلة B -> A هي وصلة خارجية outbound، بينما B تعتبر نفس الوصلة لتكون داخلية inbound. في هذه الحالة، تم الإشارة إلى وجهة وصلة غير موجودة حالياً أو غير صحيحة أو تم استخدامها وهي غير مسموح بها لهذه المرحلة المعينة للوصلة أو المجموعة أو امتيازات حالة محددة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** حاول استخدام الاتجاه الآخر إن أمكن أو طريقة أخرى للاتصال بوجهة الوصلة هذه .

#### DGL3852A لا يوجد مجموعة وصلات في DDO

**الشرح:** DDO لا يحتوي على مجموعة الوصلات المطلوبة. DDO إما أنه لا يحتوي على مجموعة وصلة، أو تم استرجاع DDO من مخزن البيانات المستمر بدون تحديد اختيار وصلات الاسترجاع. مجموعات الوصلة لا يمكن أن تظل مستمرة إذا كانت خالية. إذا تم إضافة مجموعة الوصلة إلى بند، فلا يمكن أن يتم استمرار تخزينها إذا لم يتم إضافة وصلات وإضافة أو تعديل DDO.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** إذا كان DDO يحتوي على مجموعات وصلة غير خالية، قم باسترجاع DDO عن طريق تحديد اختيارات استرجاع الوصلة. إذا كانت مجموعة الوصلة خالية، فيجب إضافتها مرة أخرى .

#### DGL3853A فشل في استرجاع الوصلة .

**الشرح:** فشل استرجاع الوصلات بند محدد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3854A حدث خطأ داخلي .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### DGL3855A فشل في إضافة أو حذف الوصلات .

**الشرح:** فشل إضافة أو إزالة الوصلات لبند محدد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL3856A لم يتم تحديد PID في DDO.

**الشرح:** لم يتم تحديد هوية استمرار (PID) في DDO. هذا الخطأ قد يكون بسبب تنفيذ عملية تتطلب استخدام معلومات PID.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد معلومات PID قبل استخدام هذه العملية .

#### DGL3857A لا يمكن حذف الكلمة المرشدة المعرف بواسطة النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تحاول تغيير أي معلومات لهذه الكلمة المرشدة، والتي يتم استخدامها بواسطة مكون آخر .

#### DGL3862A حدث خطأ أثناء إضافة نوع وصلة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء إضافة نوع وصلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL3863A حدث خطأ أثناء حذف نوع الوصلة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف نوع وصلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL3864A حدث خطأ أثناء تعديل وصلة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل نوع وصلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL3865A حدث خطأ أثناء إضافة نوع الدلالة اللفظية .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء إضافة نوع دلالة لفظية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL3866A حدث خطأ أثناء حذف نوع الدلالة اللفظية .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف نوع دلالة لفظية .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف كلمة مرشدة معرف بواسطة المستخدم. بعض الكلمات المرشدة تم تعريفها بواسطة النظام (عادة كود الكلمات المرشدة يكون أقل من ١٠٠٠) ولا يمكنك حذف الكلمات المرشدة المعرفة بواسطة النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف الكلمات المرشدة المعرفة بواسطة النظام .

#### DGL3858A لا يمكن تعديل الكلمة المرشدة المعرف بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل كلمة مرشدة معرف بواسطة المستخدم. بعض الكلمات المرشدة تم تعريفها بواسطة النظام، (كود الكلمات المرشدة المعرفة بواسطة النظام تكون أقل من ١٠٠٠) ولا يمكنك تعديل الكلمات المرشدة المعرفة بواسطة النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف الكلمات المرشدة المعرفة بواسطة النظام .

#### DGL3859A الكلمة المرشدة غير موجود في النظام

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف أو تعديل كلمة مرشدة، ولكن هذه الكلمة المرشدة غير موجودة في النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف أو تعديل كلمة مرشدة غير موجودة في النظام .

#### DGL3860A الكلمة المرشدة موجودة بالفعل في النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإضافة كلمة مرشدة جديدة، ولكن هذه الكلمة المرشدة موجود بالفعل في النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير الاسم للكلمة المرشدة التي ترغب في اضافتها .

#### DGL3861A جاري استخدام الكلمة المرشدة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل أو حذف كلمة مرشدة مستخدمة بالفعل بواسطة مكون آخر.

## المكونات: Java أو C++ APIs

### DGL3871A لا يمكن تعديل نوع الدلالة اللفظية المعرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن تعديل نوع دلالة لفظية معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بتعديل أنواع الدلالات اللفظية المعرفة بواسطة النظام .

### DGL3872A هوية الوصلة غير موجودة .

الشرح: كل نوع وصلة تصف العلاقة بين كل مصدر وهدف. كما يمكن وصل بندين في ظل أنواع وصلات مختلفة. أنواع الوصلات هذه يكون مرفق معها اسم وكود هوية. في هذه الحالة، تم العثور على كود هوية غير صحيح. كود الهوية قد

- لا يتطابق مع أي من أكواد الهويات لنوع الوصلة بالنظام .
- لا يكون صحيح بالنسبة للوضع الحالي
- يكون محظور
- يكون غير متاح للمستخدم

أيضا، يمكن أن يكون قد تم استخدام اسم نوع وصلة غير صحيح، والذي تم تحويله الى كود هوية غير متاح في الوقت الحالي أو لم يتم العثور عليه.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين اسم نوع وصلة جديد وكود هوية لنوع الوصلة المرغوب فيها إذا كان غير موجود، أو قم باختيار اسم نوع وصلة مختلفة أو كود .

### DGL3873A هوية اللفظ غير موجودة .

الشرح: كل دلالة لفظية تحتوي على نوع لفظ يصف التصنيف الأساسي لنوع البند. أنواع الدلائل اللفظية هذه تحتوي على اسم أو كود هوية مرفق معها. في هذه الحالة، تم العثور على كود هوية نوع دلالة لفظية غير صحيح.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدام كود هوية نوع الدلالة اللفظية الموجود.

### DGL3874A حدث خطأ أثناء إضافة خاصية مميزة .

الشرح: حدث خطأ أثناء إضافة خاصية مميزة .

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

### DGL3867A حدث خطأ أثناء تعديل نوع الدلالة اللفظية .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل نوع دلالة لفظية .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

### DGL3868A لا يمكن حذف نوع وصلة معرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن حذف نوع وصلة معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بحذف أنواع الوصلة المعرفة بواسطة النظام .

### DGL3869A لا يمكن تعديل نوع وصلة معرفة بواسطة النظام.

الشرح: لا يمكن تعديل نوع وصلة معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بتعديل أنواع الوصلة المعرفة بواسطة النظام .

### DGL3870A لا يمكن حذف نوع الدلالة اللفظية المعرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن حذف نوع دلالة لفظية معرفة بواسطة النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بحذف أنواع الدلالات اللفظية المعرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL3875A حدث خطأ أثناء حذف خاصية مميزة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف خاصية مميزة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL3876A حدث خطأ أثناء تعديل خاصية مميزة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل خاصية مميزة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL3877A حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة خواص مميزة.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة خواص مميزة

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL3878A حدث خطأ أثناء حذف مجموعة خواص مميزة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة خواص مميزة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL3879A حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة خواص مميزة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة خواص مميزة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL3880A لا يمكن حذف الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف خاصية مميزة معرفة بواسطة المستخدم. بعض الخواص المميزة يتم تعريفها بواسطة النظام ولا يمكنك حذف خاصية مميزة معرفة بواسطة النظام.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف خاصية مميزة معرفة بواسطة النظام .

### DGL3881A لا يمكن تعديل الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام.

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل خاصية مميزة معرفة بواسطة المستخدم. بعض الخواص المميزة يتم تعريفها بواسطة النظام ولا يمكنك تعديل خاصية مميزة معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل خاصية مميزة معرفة بواسطة النظام.

### DGL3882A لا يمكن حذف مجموعة الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مجموعة خواص مميزة معرفة بواسطة المستخدم. بعض مجموعات الخواص المميزة يتم تعريفها بواسطة النظام ولا يمكنك حذف مجموعة خواص مميزة معرفة بواسطة النظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل مجموعة خواص مميزة معرفة بواسطة النظام .

### DGL3883A لا يمكن تعديل مجموعة الخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكنك تعديل مجموعة الخواص المميزة لأنها معرفة بواسطة النظام. إذا كانت مجموعة الخواص المميزة معرفة بواسطة النظام، فإن كود مجموعة الخواص المميزة الخاص بها يكون أقل من أو يساوي ١٠٠٠. إذا كانت مجموعة الخواص المميزة معرفة بواسطة المستخدم، فإن كود مجموعة الخواص المميزة الخاص بها يكون أكبر من ١٠٠٠.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل مجموعة خواص مميزة معرفة بواسطة النظام.

#### DGL3884A هوية الخاصية المميزة غير موجودة .

**الشرح:** جاري البحث عن هوية خاصية مميزة غير موجودة في النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كود الخاصية المميزة الذي يتم البحث عنه موجود. استخدم اسم الخاصية المميزة والفئة لاسترجاع رقم الخاصية المميزة. إذا كان رقم الخاصية المميزة يساوي ١-، فإن كود الخاصية المميزة غير موجود في النظام.

#### DGL3885A هوية مجموعة الخواص المميزة غير موجودة .

**الشرح:** جاري البحث عن هوية مجموعة خواص مميزة غير موجودة في النظام.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كود مجموعة الخواص المميزة الذي يتم البحث عنه موجود. استخدم اسم مجموعة الخواص المميزة والفئة لاسترجاع رقم مجموعة الخواص المميزة. إذا كان رقم مجموعة الخواص المميزة يساوي ١-، فإن كود مجموعة الخواص المميزة غير موجود في النظام.

#### DGL3886A نوع البند غير موجودة .

**الشرح:** كود نوع البند غير موجود في جدول الكلمات المرشدة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كود نوع البند موجود في جدول الكلمات المرشدة .

#### DGL3887A حدث خطأ أثناء إضافة نوع بند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة إضافة نوع بند إلى وحدة خدمة المكتبة. في هذه الحالة، يقوم النظام بإعادة كود عودة ايجابي إلى ملف تسجيل الخطأ.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3888A حدث خطأ أثناء حذف نوع البند.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة حذف نوع بند من وحدة خدمة المكتبة. في هذه الحالة، يقوم النظام بإعادة كود عودة ايجابي إلى ملف تسجيل الخطأ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3889A حدث خطأ أثناء تعديل نوع البند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة تعديل نوع بند في وحدة خدمة المكتبة. في هذه الحالة، يقوم النظام بإعادة كود عودة ايجابي إلى ملف تسجيل الخطأ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3890A لا يمكن حذف نوع بند معرف بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكنك حذف نوع البند لأنه معرف بواسطة النظام. إذا كان نوع البند معرف بواسطة النظام، فإن كود نوع البند الخاص به يكون أصغر من أو يساوي ١٠٠٠. إذا كان نوع البند معرف بواسطة المستخدم، فإن هوية مجموعة الخواص المميزة الخاصة به تكون أكبر من ١٠٠٠ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف نوع بند معرف بواسطة النظام .

---

### DGL3891A لا يمكن تعديل نوع بند معرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكنك تعديل نوع البند لأنه معرف بواسطة النظام. اذا كان نوع البند معرف بواسطة النظام، فان كود نوع المكون الخاص به يكون أصغر من أو يساوي ١٠٠٠. اذا كان نوع البند معرف بواسطة المستخدم، فان كود نوع البند الخاص به يكون أكبر من ١٠٠٠ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل نوع بند معرف بواسطة النظام .

---

### DGL3892A حدث خطأ أثناء اضافة نوع مكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة اضافة نوع مكون الى وحدة خدمة المكتبة. في هذه الحالة، يقوم النظام باعادة كود عودة ايجابي الى ملف تسجيل الخطأ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

### DGL3893A حدث خطأ أثناء حذف نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة حذف نوع مكون من وحدة خدمة المكتبة. في هذه الحالة، يقوم النظام باعادة كود عودة ايجابي الى ملف تسجيل الخطأ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

### DGL3894A حدث خطأ أثناء تعديل نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة تعديل نوع مكون من وحدة خدمة المكتبة. في هذه الحالة، يقوم النظام باعادة كود عودة ايجابي الى ملف تسجيل الخطأ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

### DGL3895A لا يمكن حذف نوع مكون معرف بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكنك حذف نوع المكون لأنه معرف بواسطة النظام. اذا كان نوع المكون معرف بواسطة النظام، فان هوية نوع المكون الخاص به تكون أصغر من أو يساوي ١٠٠٠. اذا كان نوع المكون معرف بواسطة المستخدم، فان هوية نوع المكون الخاص به يكون أكبر من ١٠٠٠ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف نوع مكون معرف بواسطة النظام .

---

### DGL3896A لا يمكن تعديل نوع مكون معرفة بواسطة النظام .

**الشرح:** لا يمكنك تعديل نوع المكون لأنه معرف بواسطة النظام. اذا كان نوع المكون معرف بواسطة النظام، فان هوية نوع المكون الخاص به تكون أصغر من أو يساوي ١٠٠٠. اذا كان نوع المكون معرف بواسطة المستخدم، فان هوية نوع المكون الخاص به يكون أكبر من ١٠٠٠ .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل نوع مكون معرف بواسطة النظام .

---

### DGL3897A كود نوع البند غير موجودة .

**الشرح:** كود نوع المكون غير موجود في وحدة خدمة المكتبة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن هوية نوع البند موجود في وحدة خدمة المكتبة .

---

### DGL3898A كود نوع المكون غير موجودة .

**الشرح:** كود نوع المكون غير موجود في وحدة خدمة المكتبة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كود نوع المكون موجود في وحدة خدمة المكتبة .

---

### DGL3900A وحدة ادارة المصدر موجودة بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعريف وحدة ادارة المصدر ولكن يوجد وحدة لادارة المصدر بنفس الاسم بالفعل في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باتاحة اسم مختلف لوحدة ادارة المصادر .

#### DGL3901A وحدة ادارة المصدر غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل وحدة ادارة المصادر ، ولكنها غير موجودة في قاعدة البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا شيء. يمكنك فقط تعديل وحدة ادارة المصدر الموجودة بقاعدة البيانات .

#### DGL3902A وحدة ادارة المصدر المطلوبة جاري استخدامها في الوقت الحالي.

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل أو حذف وحدة ادارة مصدر ، ولكنها مستخدمة في الوقت الحالي بواسطة عنصر آخر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا شيء. تأكد من عدم استخدام وحدة ادارة المصدر بواسطة عنصر آخر قبل محاولة التعديل أو الحذف .

#### DGL3903A خطأ أثناء اضافة وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة اضافة وحدة ادارة مصدر. في هذه الحالة، يكون كود العودة في سجل الخطأ ايجابي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL3904A خطأ أثناء تعديل وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة تعديل وحدة ادارة مصدر. في هذه الحالة، يكون كود العودة في سجل الخطأ ايجابي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL3905A حدث خطأ أثناء عرض كشف بوحدات ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض وحدة ادارة مصادر جديدة لوحدة خدمة المكتبة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL3906A حدث خطأ أثناء استرجاع وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة استرجاع وحدة ادارة مصدر من النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL3907A حدث خطأ أثناء حذف وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة حذف وحدة ادارة مصدر من النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

#### DGL3910A مجموعة وحدة ادارة المصادر موجودة بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعريف مجموعة وحدة خدمة ادارة المصدر الى وحدة خدمة المكتبة، ولكن مجموعة ادارة المصادر هذه تم تعريفها بالفعل في وحدة خدمة المكتبة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف مجموعة ادارة مصادر مختلفة لوحدة خدمة المكتبة هذه.

#### DGL3911A مجموعة ادارة المصادر غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعريف مجموعة ادارة المصدر الى وحدة خدمة المكتبة، ولكن مجموعة ادارة المصادر لم يتم تعريفها بعد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تعريف مجموعة ادارة المصادر في وحدة خدمة المكتبة. اذا كان ذلك غير صحيح، استخدم الوحدة التابعة لادارة النظام لتعريف مجموعة ادارة المصادر.

#### DGL3912A مجموعة ادارة المصدر المطلوبة جاري استخدامها في الوقت الحالي .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف مجموعة ادارة المصادر من وحدة خدمة هذه المكتبة ولكنها مستخدمة في الوقت الحالي.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** رجاء التأكد من مجموعة ادارة المصادر غير مستخدمة في الوقت الحالي .

#### DGL3913A خطأ أثناء اضافة مجموعة وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعريف وحدة ادارة المصادر الجديدة لوحدة خدمة المكتبة هذه.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3914A خطأ أثناء تعديل مجموعة وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل وحدة ادارة المصادر لوحدة خدمة المكتبة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3915A حدث خطأ أثناء عرض مجموعة وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض وحدة ادارة مصادر جديدة لوحدة خدمة المكتبة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3916A خطأ أثناء استرجاع مجموعة وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة وحدة ادارة مصادر جديدة لوحدة خدمة المكتبة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3917A خطأ أثناء حذف مجموعة وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف مجموعة وحدة ادارة مصادر جديدة من وحدة خدمة المكتبة هذه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3918A لا يمكن استخدام طريقة الاحضار عندما تكون الذاكرة الوسيطة غير فعالة .

**الشرح:** الذاكرة الوسيطة غير فعالة، لذلك يمكنك استخدام طريقة الاحضار. الذاكرة الوسيطة عبارة عن شارة يمكن أن تكون فعالة أو غير فعالة عند تعريف مخزن بيانات. عندما تكون الذاكرة الوسيطة فعالة، فيمكن احضار العناصر من مخزن البيانات وتخزينهم في الذاكرة الوسيطة بصورة مؤقتة؛ اما عندما تكون الذاكرة الوسيطة غير فعالة، فيجب استرجاع العناصر مباشرة من مخزن البيانات.

#### المكونات: Java أو C++ APIs



**التصرف:** استخدم طريقة الاسترجاع بدلاً من طريقة الاحضار.

#### DGL3919A خطأ أثناء عرض معاملات التحكم لوحدة خدمة المكتبة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة عرض معاملات التحكم في مخزن البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3920A خطأ أثناء تعديل معاملات التحكم لوحدة خدمة المكتبة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة تعديل معاملات التحكم في مخزن البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل كود العودة من ملف تسجيل الأخطاء. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

#### DGL3921A نوع المكون هذا يجب أن يكون نوع مكون أصلي، وليس نوع مكون فرعي

**الشرح:** المكون الذي حاولت تمريره عبر استدعاء وظيفة يجب أن يكون مكون أصلي root component. لتحديد ما إذا كان المكون أصلي root component أم لا، قم بمراجعة كود الأصل parent ID الخاص بالمكون. الكود الأصلي parent ID لمكون root component هو 0 .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتمرير مكون أصلي root component بدلاً من مكون فرعي child component.

#### DGL3922A لهذا المكون لا يمكن أن يكون من نوع مكون أصلي root component.

**الشرح:** المكون الذي حاولت تمريره عبر استدعاء وظيفة يجب أن يكون مكون فرعي child component. لتحديد ما إذا كان المكون فرعي child component أم لا، قم بمراجعة كود الأصل parent ID الخاص بالمكون. الكود الأصلي parent ID لمكون root component يجب أن لا يكون 0 .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتمرير مكون فرعي child component بدلاً من مكون أصلي root component.

#### DGL3923A لا يمكن العثور على عنصر في الذاكرة الوسيطة .

**الشرح:** قمت باستخدام طريقة الاحضار ولكن النظام لا يستطيع العثور على أي عناصر من الذاكرة الوسيطة. في هذه الحالة، الذاكرة الوسيطة يمكن أن تكون غير فعالة أو أنك قد قمت بتحديد مسار خاطيء.

الذاكرة الوسيطة عبارة عن شارة يمكن أن تكون فعالة أو غير فعالة عند تعريف مخزن بيانات. عندما تكون الذاكرة الوسيطة فعالة، فيمكن احضار العناصر من مخزن البيانات وتخزينهم في الذاكرة الوسيطة بصورة مؤقتة؛ اما عندما تكون الذاكرة الوسيطة غير فعالة، فيجب استرجاع العناصر مباشرة من مخزن البيانات.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم طريقة الاسترجاع بدلاً من طريقة الاحضار.

#### DGL3924A لا يمكن استخدام طريقة الاحضار عندما تكون الذاكرة الوسيطة خالية .

**الشرح:** الذاكرة الوسيطة خالية، لذلك لا يمكن استخدام طريقة الاحضار. الذاكرة الوسيطة عبارة عن شارة يمكن أن تكون فعالة أو غير فعالة عند تعريف مخزن بيانات. عندما تكون الذاكرة الوسيطة فعالة، فيمكن احضار العناصر من مخزن البيانات وتخزينهم في الذاكرة الوسيطة بصورة مؤقتة؛ اما عندما تكون الذاكرة الوسيطة غير فعالة أو خالية، فيجب استرجاع العناصر مباشرة من مخزن البيانات.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم طريقة الاسترجاع بدلاً من طريقة الاحضار.

#### DGL3925A حدث خطأ أثناء اضافة تصنيف XDO.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة تصنيف XDO .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3926A حدث خطأ أثناء حذف تصنيف XDO.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف تصنيف XDO.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3927A حدث خطأ أثناء تعديل تصنيف XDO

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل تصنيف XDO .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3928A لا يمكن حذف تصنيف XDO المعرف بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لحذف تصنيف XDO معرف بواسطة النظام.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لحذف تصنيف XDO معرف بواسطة النظام .

---

#### DGL3929A لا يمكن تعديل تصنيف XDO المعرف بواسطة النظام .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل تصنيف XDO معرف بواسطة النظام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بمحاولة لتعديل تصنيف XDO معرف بواسطة النظام .

---

#### DGL3930A هوية تصنيف [nnn] XDO غير موجودة .

**الشرح:** قمت بمحاولة للعثور على هوية مجموعة خواص مميزة غير موجودة بالنظام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتكوين اسم مجموعة خواص مميزة جديد وكود هوية لمجموعة الخواص المميزة التي ترغب فيها اذا كانت غير موجودة، أو قم باختيار اسم وكود مختلف لمجموعة الخواص المميزة .

---

#### DGL3931A حدث خطأ أثناء اضافة فهرس نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء اضافة فهرس لنوع مكون .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3932A حدث خطأ أثناء حذف فهرس نوع المكون .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف فهرس لنوع مكون .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

#### DGL3933A نوع بند المصدر غير متاح لعملية الوصل الآلية .

**الشرح:** نوع بند المصدر هذا غير متاح بالنسبة لعملية الوصل الآلي .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم باتاحة نوع بند المصدر للوصل الآلي .

---

#### DGL3934A خطأ في وصلة دائرة الوصل الآلي Auto-link. على سبيل المثال، يتم وصل المصدر الى الهدف والهدف يتم وصله الى المصدر .

**الشرح:** يتم وصل بند المصدر الخاص بك الى بند الهدف وبند الهدف يتم وصله الى بند المصدر، ويؤدي ذلك الى وصلة recursive.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك بتغيير الوصلات بين بند المصدر وبند الهدف .

### DGL3935A خطأ وصلة آلية auto-linking غير معروف .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تنفيذ عملية وصل-آلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بمراجعة البرمجة .

### DGL3936A انتهاك الاتصال .

**الشرح:** المستخدم ليس لديه امتيازات فئة الامتيازات الخاصة/بها لتنفيذ هذا التصرف. لتنفيذ هذا التصرف، المستخدم يجب أن يكون لديه امتياز حيث privSetCode هو SYSTEM\_ADMIN\_PRIVSET أو ALL\_PRIV\_SET في فئة الامتيازات الخاصة به .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بتنفيذ هذا التصرف .

### DGL3937A لا يمكن إتاحة نوع بند ليس-مصدر الى بحث النص .

**الشرح:** قمت بمحاولة لإتاحة نوع بند لبحث النص، ولكن يمكن فقط إتاحة أنواع بند مصدر النص الى بحث النص . على سبيل المثال، نوع بند video لا يمكن إتاحته لبحث النص .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير نوع البند ليكون نوع بند لمصدر نص. أنظر *Workstation Application Programming Guide* أو مرجع *API* الموجود على النظام للحصول على معلومات عن تكوين نوع بند.

**DGL3938A هيكل مشاهدة نوع المكون هذا (مثلا علاقات المكون-الأصلي/الفرعي) لا تلائم الهيكل الهرمي الذي تم تحديده لنوع البند. حيث أن علاقة مشاهدة المكون هذه بالمشاهدة الأصلية الخاصة بها لا يمكن تحديدها من المستوى الأساسي لهذا المكون .**

**الشرح:** المكون الفرعي الذي تم تحديده في الاستعلام ليس مكون فرعي صحيح للأصل parent. على سبيل المثال، اذا كان book\_author هو مكون فرعي من book ، و journal\_author هو مكون فرعي من journal ، فسيتم الحصول على رسالة الخطأ هذه اذا تم احالة الاستعلام "journal/book\_author".

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باعادة صياغة الاستعلام وتأكد من تحديد مكون فرعي صحيح .

### DGL3939A مشاهدة نوع المكون [nnn] ليست مشاهدة نوع مكون أصلي .

**الشرح:** قمت بمحاولة تنفيذ تصرف على مكون فرعي 'child component' ولكن التصرف يكون صحيح فقط بالنسبة الى مكون أصلي 'root component' .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باعادة صياغة الاستعلام وقم بتنفيذ التصرف على مكون أصلي 'root component' .

### DGL3940A طول الاسم لا يمكن أن يتعدى ١٥ حرف .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتحديد خاصية مميزة أو مكون أو مشاهدة باستخدام اسم أطول من ١٥ حرف. وحدة خدمة المكتبة لا تدعم أسماء خواص مميزة أو مكونات أو مشاهدات يكون طولها أكبر من ١٥ حرف .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم الخاصية المميزة أو المكون أو المشاهدة بحيث لا يتعدى ١٥ حرف. استخدم فقط الحروف الأبجدية والأرقام من ٠ - ٩ وعلامة ( ) في الاسم .

### DGL3941A يجب تحديد الرقم المسلسل للخاصية المميزة.

**الشرح:** يجب تحديد الرقم المسلسل للخاصية المميزة عند اضافتها الى نوع المكون .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد الرقم المسلسل الخاص بالخاصية المميزة .

## DGL3942A حدث خطأ أثناء عرض تصنيف XDO.

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض تصنيف XDO.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

## DGL3943A حدث خطأ أثناء تخزين محتويات من مصدر محتويات كطرف ثالث؛ لم يتم تحديد اسم النظام الرئيسي لمصدر المحتويات.

الشرح: لم يتم تحديد اسم النظام الرئيسي الخاص بوحدة خدمة ftp (مصدر محتويات الطرف الثالث).

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم النظام الرئيسي لوحدة خدمة ftp.

## DGL3944A حدث خطأ أثناء تخزين محتويات من مصدر محتويات كطرف ثالث؛ لم يتم تحديد هوية المستخدم للاتصال بمصدر المحتويات.

الشرح: لم يتم تحديد هوية المستخدم المراد استخدامها مع وحدة خدمة ftp (مصدر محتويات الطرف الثالث).

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية المستخدم للنظام الرئيسي لوحدة خدمة ftp.

## DGL3945A حدث خطأ أثناء تخزين محتويات من مصدر محتويات كطرف ثالث؛ لم يتم تحديد كلمة السرية للاتصال بمصدر المحتويات.

الشرح: لم يتم تحديد كلمة السرية المراد استخدامها مع وحدة خدمة ftp (مصدر محتويات الطرف الثالث).

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد كلمة السرية لوحدة خدمة ftp.

## DGL3946A حدث خطأ أثناء تخزين محتويات من مصدر محتويات كطرف ثالث؛ لم يتم تحديد اسم الملف للاتصال بمصدر المحتويات.

الشرح: لم يتم تحديد اسم ملف المصادر المراد تخزينه من وحدة خدمة ftp.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم ملف المصادر الذي سيتم تخزينه من وحدة خدمة ftp (مصدر محتويات الطرف الثالث).

## DGL3947A حدث خطأ أثناء تخزين محتويات من مصدر محتويات كطرف ثالث؛ لم يتم تحديد رقم المنفذ للاتصال بمصدر المحتويات.

الشرح: لم يتم تحديد المنفذ الخاص بوحدة خدمة ftp (مصدر محتويات الطرف الثالث).

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد المنفذ لوحدة خدمة ftp. وكقيمة مفترضة هذا المنفذ هو ٢١.

## DGL3948A حدث خطأ أثناء تخزين محتويات من مصدر محتويات كطرف ثالث؛ البروتوكول المحدد للاتصال بمصدر المحتويات غير معروف.

الشرح: لم يتم تحديد البروتوكول المراد استخدامه مع وحدة خدمة ftp (مصدر محتويات الطرف الثالث).

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد البروتوكول على أنه ftp أو http.

## DGL3949A حدث خطأ أثناء محاولة الإشارة الى هذه الخاصية المميزة كمرجع (كمفتاح خارجي) لمفتاح أساسي في شروط المفتاح-الأساس/الخارجي؛ حدث خطأ لأنه يوجد بالفعل شروط لمفتاح-أساسي/خارجي تم تحديدها بالفعل لهذه الخاصية المميزة.

الشرح: قمت بمحاولة للإشارة الى هذه الخاصية المميزة كمفتاح خارجي لمفتاح أساسي في شروط المفتاح-الأساس/الخارجي عندما كان يوجد بالفعل شروط

لمفتاح-اساسي/خارجي تم تحديدها بالفعل لهذه الخاصية المميزة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**DGL3951A** حدث خطأ لأن الخاصية المميزة للمصدر (كمفتاح خارجي) لا تعد جزء من شروط مفتاح-أساسي/خارجي .

الشرح: الخاصية المميزة للمصدر التي تم تحديدها لا تعد جزء من شروط مفتاح-أساسي/خارجي.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد خاصية مميزة للمصدر تعد جزء من شروط مفتاح-أساسي/خارجي .

**DGL3952A** حدث خطأ لأن الخاصية المميزة للهدف (كمفتاح خارجي) لا تعد جزء من شروط مفتاح-أساسي/خارجي .

الشرح: الخاصية المميزة للهدف التي تم تحديدها لا تعد جزء من شروط مفتاح-أساسي/خارجي.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد خاصية مميزة للهدف تعد جزء من شروط مفتاح-أساسي/خارجي .

**DGL3953A** حدث خطأ أثناء إزالة شروط المفتاح-الأساسي/الخارجي لأنه لم يتم العثور على شروط المفتاح-الأساسي/الخارجي في نوع البند.

الشرح: قمت بمحاولة لإزالة شروط المفتاح الأساسي والمفتاح الخارجي التي لم يتم العثور عليها في نوع البند

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**DGL3954A** حدث خطأ أثناء إضافة شروط المفتاح-الأساسي/الخارجي لأن شروط المفتاح-الأساسي/الخارجي موجودة بالفعل في نوع البند.

الشرح: قمت بمحاولة لإضافة شروط المفتاح الأساسي والمفتاح الخارجي موجودة بالفعل في نوع البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**DGL3955A** مشاهدة نوع البند غير موجود .

الشرح: النظام لم يستطع التعرف على عنصر مشاهدة نوع البند من مخزن البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL3956A** حدث خطأ أثناء إضافة مشاهدة نوع بند .

الشرح: حدث خطأ أثناء إضافة مشاهدة نوع البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL3957A** حدث خطأ أثناء حذف مشاهدة نوع بند

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف مشاهدة نوع البند.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL3958A** حدث خطأ أثناء تعديل مشاهدة نوع بند .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل مشاهدة نوع البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL3959A** لا يمكن حذف مشاهدة نوع بند معرفة بواسطة النظام .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف مشاهدة نوع بند معرفة بواسطة النظام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف مشاهدة نوع بند معرفة بواسطة النظام.

DGL3960A لا يمكن تعديل مشاهدة نوع بند معرفة بواسطة النظام.

الشرح: قمت بمحاولة لتعديل مشاهدة نوع بند معرفة بواسطة النظام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قمت بمحاولة لتعديل مشاهدة نوع البند المعرفة بواسطة النظام.

DGL3961A هوية مشاهدة نوع البند غير موجودة.

الشرح: لا يستطيع النظام ايجاد هوية مشاهدة نوع البند هذا. مشاهدة نوع البند قد تكون غير موجودة في قاعدة البيانات.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف هوية لمشاهدة نوع البند هذه.

DGL3962A مشاهدة نوع المكون غير موجودة.

الشرح: النظام لا يستطيع العثور على مشاهدة نوع المكون هذه.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف مشاهدة نوع مكون جديدة.

DGL3963A حدث خطأ أثناء اضافة مشاهدة نوع مكون.

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة مشاهدة نوع مكون.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

DGL3964A حدث خطأ أثناء حذف مشاهدة نوع مكون.

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف مشاهدة نوع مكون.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

DGL3965A حدث خطأ أثناء تعديل مشاهدة نوع مكون.

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل مشاهدة نوع مكون.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

DGL3966A لا يمكن حذف مشاهدة نوع مكون معرفة بواسطة النظام.

الشرح: قمت بمحاولة لحذف مشاهدة نوع مكون معرف بواسطة النظام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف مشاهدة نوع مكون معرف بواسطة النظام.

DGL3967A لا يمكن تعديل مشاهدة نوع مكون معرفة بواسطة النظام.

الشرح: قمت بمحاولة لتعديل مشاهدة نوع مكون معرف بواسطة النظام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل مشاهدة نوع مكون معرف بواسطة النظام.

DGL3968A كود مشاهدة نوع المكون غير موجود.

الشرح: النظام لا يستطيع العثور على كود مشاهدة نوع المكون هذه. مشاهدة نوع المكون قد تكون غير موجودة في قاعدة البيانات.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف هوية لمشاهدة نوع المكون هذه .

### DGL3969A حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة نوع المكون .

الشرح: حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة نوع مكون .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

### DGL3970A مشاهدة نوع المكون هذه يجب أن تكون مشاهدة نوع مكون أصلي .

الشرح: مشاهدة نوع المكون الأصلي مطلوبة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم مشاهدة نوع المكون الأصلي .

### DGL3971 الطول المعرف غير صحيح .

الشرح: لا يمكن تعريف طول الحرف بأكثر من ٢٥٤ بايت .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: يجب تعريف طول الحروف بما لا يزيد عن ٢٥٤ بايت .

### DGL3972A حدث خطأ أثناء تعديل/حذف العنصر؛ حدث الخطأ بسبب لأن عملية التعديل/الحذف تعدت شروط البيانات التي تم تحديدها بواسطة وحدة خدمة المكتبة.

الشرح: لا يمكنك حذف هذا العنصر لأنه يخالف قواعد الحذف .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد قاعدة الحذف بقيمة مختلفة .

### DGL3973A قيم المفتاح الأساسي أو المتفرد لا يمكن أن تكون null .

الشرح: المفتاح الأساسي أو المتفرد يجب أن يكون بقيمة محددة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد قيمة للمفتاح الأساسي أو المتفرد .

### DGL3974A Content Manager غير صحيح .

الشرح: Content Manager (ICM) PID يتكون من هوية مكون لهوية بند ورقم نسخة ونوع عنصر. اذا كانت أيا من أجزاء PID هذه عبارة عن NULL أو كان الطول هو صفر، فان PID يكون غير صحيح.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف ICM PID صحيح .

### DGL3975A فشل صلاحية بعض أو كل الوصلات. تم الغاء العملية. نوع المصدر لا يمكنه الاتصال بهذا النوع المستهدف باستخدام نوع الوصلة المحددة. فيما يلي شرح مختصر عن الوصلات التي حدث بها فشل:

الشرح: تم العثور على واحد أو أكثر من الوصلات غير الصحيحة. فشلت عملية التحقق على واحد أو أكثر من الوصلات .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

### DGL3976A لم يتم تحديد طول المحتويات المراد استرجاعها من مصادر البيانات .

الشرح: لم يتم تحديد الطول الاجمالي لملف (ملفات) المصادر المراد تخزينها من مصدر محتويات كطرف ثالث .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد الطول الاجمالي لملف (ملفات) المصادر ليتم تخزينها من مصدر محتويات كطرف ثالث .

### DGL3977A لم يتم تحديد معامل مطلوب .

الشرح: لم يتم تحديد معامل مطلوب لهذه العملية .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر مرجع API الموجود على النظام للحصول على معلومات عن المعاملات المطلوبة. قم بتصحيح البرنامج الخاص بك عن طريق تحديد كل المعاملات المطلوبة.

DGL3980A Resource manager قام بإعادة رد غير صحيح .

الشرح: الوصلات مع وحدة إدارة المصدر قامت بإعادة رد غير معروف .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من مواصفات وحدة إدارة المصدر.

DGL3981A حدث خطأ أثناء عرض فهرس نوع المكون .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض فهرس نوع المكون .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

DGL3982A مصدر DDO الخاص بعنصر

DKLink لم يتم اضافته الى أو استرجاعه من المخزن المستمر.  
مصدر DDO (الذي يخص DKLink) يجب أن يكون عنصر مستمر قبل امكانية تنفيذ عمليات وصل عليه .

الشرح: لم يتم اضافة أو استرجاع مصدر DDO الموجود في عنصر DKLink.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: مصدر DDO الخاص بالوصلة يجب اضافته أو استرجاعه أولاً .

DGL3983A هدف DDO الخاص بعنصر DKLink لم يتم اضافته الى أو استرجاعه من المخزن المستمر. هدف DDO (الذي يخص DKLink) يجب أن يكون عنصر مستمر قبل امكانية تنفيذ عمليات وصل عليه .

الشرح: لم يتم اضافة أو استرجاع هدف DDO الموجود في عنصر DKLink.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: هدف DDO الخاص بالوصلة يجب اضافته أو استرجاعه أولاً .

DGL3984A لم يتم اضافة أو استرجاع DDO LinkItem في عنصر DKLink. يجب اضافته أو استرجاعه أولاً .

الشرح: لم يتم اضافة أو استرجاع بند وصلة DDO الموجود في عنصر DKLink.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: بند وصلة DDO الخاص بالوصلة يجب اضافته أو استرجاعه أولاً .

DGL3986A حدث خطأ أثناء اضافة مشاهدة نوع حدث .

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة نوع حدث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

DGL3987A حدث خطأ أثناء حذف مشاهدة نوع حدث .

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف نوع حدث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.



---

### DGL3988A حدث خطأ أثناء تعديل مشاهدة نوع حدث .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل نوع حدث .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### DGL3989A لا يمكن حذف مشاهدة نوع الحدث معرفة بواسطة النظام .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف نوع حدث معرف بواسطة النظام .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لحذف نوع حدث معرف بواسطة النظام .

---

### DGL3990A لا يمكن تعديل مشاهدة نوع الحدث معرفة بواسطة النظام .

الشرح: قمت بمحاولة لتعديل نوع حدث معرف بواسطة النظام .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتعديل نوع حدث معرف بواسطة النظام .

---

### DGL3991A كود نوع الحدث غير موجودة .

الشرح: قمت بمحاولة للعثور على هوية نوع حدث غير موجودة بالنظام.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين اسم نوع حدث جديد وكود هوية لنوع الحدث المرغوب فيه إذا كان غير موجود، أو قم باختيار اسم نوع حدث مختلف أو كود .

---

### DGL3992A لا يمكن تعدي الحد الأقصى للقيمة القصيرة .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف القيمة القصوى لنوع البيانات القصيرة التي تعدت الحدود العليا .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف قيمة في المدى المسموح به لنوع البيانات هذا .

---

### DGL3993A لا يمكن تعدي الحد الأقصى لقيمة الرقم الصحيح .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف القيمة القصوى لنوع بيانات رقم صحيح التي تعدت الحدود العليا المسموح بها لنوع البيانات هذا.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف قيمة في المدى المسموح به لنوع البيانات هذا .

---

### DGL3994A لا يمكن تحديد قيمة أقل من الحد الأدنى للقيمة القصيرة .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف القيمة الدنيا لنوع البيانات القصيرة التي تعدت الحدود الدنيا المسموح بها لنوع البيانات هذا.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف قيمة في المدى المسموح به لنوع البيانات هذا .

---

### DGL3995A لا يمكن تحديد قيمة أقل من الحد الأدنى لقيمة الرقم الصحيح .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف القيمة الدنيا لنوع بيانات رقم صحيح تعدت الحدود الدنيا المسموح بها لنوع البيانات هذا.

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف قيمة في المدى المسموح به لنوع البيانات هذا .

---

### DGL3996A قيمة الحد الأقصى المحددة لا يمكن أن تكون أقل من أدنى قيمة .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف القيمة القصوى للخاصية المميزة لنوع بيانات رقمية ولكنها أقل من القيمة الدنيا للخاصية المميزة هذه .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف قيمة كبيرة للقيمة القصوى .

---

### **DGL3997A مجموعة الامتيازات مستخدمة ولا يمكن حذفها .**

الشرح: مجموعة الامتيازات هذه جاري استخدامها في حزمة امتيازات معينة.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بحذف مجموعة الامتيازات هذه من النظام .

---

### **DGL3998A حدث خطأ أثناء عرض أنواع MIME.**

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض كشف بأنواع المحتويات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

### **DGL3999A حدث خطأ أثناء اضافة نوع MIME**

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة نوع المحتويات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

## الفصل ٦. رسائل API ، DGL5386 - DGL4000

يمكنك الحصول على أيًا من الرسائل التالية من Enterprise Information Portal APIs . بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A . لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

### DGL4000A حدث خطأ أثناء تعديل نوع MIME .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل نوع MIME .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL4001A حدث خطأ أثناء حذف نوع MIME .

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف نوع MIME.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL4002A كود حدث غير صحيح .

الشرح: قمت بمحاولة للعثور على كود حدث غير موجود بالنظام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار كود حدث مختلف .

### DGL4003A حدث خطأ أثناء كتابة الحدث .

الشرح: حدث خطأ أثناء كتابة حدث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL4004A حدث خطأ أثناء عرض الأحداث .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض كشف بالحدث .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL4005A حدث خطأ أثناء عرض كشف بعلاقات نوع البند .

الشرح: حدث خطأ أثناء عرض كشف بعلاقات نوع البند .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL4006A حدث خطأ أثناء اضافة علاقة نوع البند .

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة علاقة نوع البند .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

### DGL4007A حدث خطأ أثناء تعديل علاقة نوع البند

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل علاقة نوع البند .

المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL4008A حدث خطأ أثناء حذف علاقة نوع البند

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف علاقة نوع البند .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

#### DGL4009A توصيف مجموعة الخواص المميزة مطلوب .

**الشرح:** يجب اتاحة توصيف مجموعة الخواص المميزة هذه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باتاحة توصيف مجموعة الخواص المميزة

---

#### DGL4010A يوجد خاصية مميزة بنفس الاسم (ونفس حجم الحروف) موجودة بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لاضافة خاصية مميزة موجودة بالفعل أو خاصية لها نفس الاسم، ولكن بأحجام حروف مختلفة.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اسم مختلف للخاصية المميزة .

---

#### DGL4011A نوع المكون موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعريف نوع بند جديد لوحدة خدمة المكتبة، ولكن نوع البند هذا تم تعريفه بالفعل في وحدة الخدمة هذه.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اسم مختلف لنوع البند .

---

#### DGL4012A نوع البند موجود بالفعل .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعريف نوع مكون جديد لوحدة خدمة المكتبة هذه، ولكن نوع المكون هذا تم تعريفه بالفعل في وحدة الخدمة هذه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اسم مختلف لنوع المكون .

---

#### DGL4013A العنصر غير موجود .

**الشرح:** قمت بمحاولة للعثور على عنصر غير موجود بوحدة خدمة المكتبة هذه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالبحث عن عنصر مختلف .

---

#### DGL4015A للأنواع العشرية، عدد الأماكن الاجمالية يجب أن يكون أكبر من الدقة (عدد الأرقام العشرية غير السالبة المسبوقه بنقطة).

**الشرح:** في النوع العشري، قمت بمحاولة لتعريف العدد الاجمالي للأماكن أقل من الدقة. على سبيل المثال، في النوع البيانات العشرية ، BBBB . AAAA ، العدد الاجمالي للأماكن هو ٨ والدقة هي ٣ .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف العدد الاجمالي للأماكن بقيمة كبيرة .

---

#### DGL4016A علاقة نوع البند غير موجودة في الكيان entity .

**الشرح:** قمت بمحاولة للعثور على علاقة نوع بند غير موجودة بوحدة خدمة المكتبة هذه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالبحث عن علاقة نوع بند مختلفة .

---

#### DGL4017A علاقة نوع البند موجودة بالفعل في الكيان entity .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعريف علاقة نوع بند جديد لوحدة خدمة المكتبة، ولكن علاقة نوع البند هذه تم تعريفها بالفعل في وحدة الخدمة هذه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم علاقة نوع بند مختلفة .

#### DGL4018A هوية المكونات غير محددة في PID.

الشرح: هذه العملية تتطلب أن يتم تحديد هوية مكون في PID.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية المكون في PID ثم حاول تنفيذ العملية مرة أخرى .

#### DGL4019A هوية نوع المكون لم يتم تحديدها في PID.

الشرح: هذه العملية تتطلب أن يتم تحديد هوية نوع المكون في PID.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد هوية نوع المكون في PID ثم حاول تنفيذ العملية مرة أخرى .

#### DGL4020A المصدر أو الوجهة ليست نوع بند أساسي .

الشرح: عملية نقل العنصر يمكنها فقط نقل نوع بند أساسي، وليس مشاهدة.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد نوع بند أساسي ثم حاول مرة أخرى

#### DGL4021A المصدر أو الوجهة لا يعدا أصل لبند .

الشرح: عملية نقل العنصر تمكن فقط من نقل مكون أساسي لبند.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مكون أصلي لبند ثم حاول مرة أخرى .

#### DGL4022A لا يوجد خواص مميزة ليتم نقلها الى نوع البند المستهدف من نوع بند المصدر .

الشرح: بند المصدر لا يحتوي على خاصية مميزة ليتم نقلها .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالبحث في البرنامج الخاص بك عن ادخال بند المصدر ثم حاول مرة أخرى .

#### DGL4023A تصنيف نوع البند الخاص ببند المصدر يجب أن يكون خاص بنموذج وثيقة التصنيف .

الشرح: نوع بند نموذج الوثيقة فقط هو الذي يمكن تعريفه على أنه مصدر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن تصنيف نوع بند المصدر تم تحديده لنموذج الوثيقة.

#### DGL4024A تصنيف نوع البند للبند المستهدف يجب أن يكون من الجزء الخاص بوثيقة التصنيف .

الشرح: يمكن فقط تعريف نوع بند الجزء على أنه هدف

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن التصنيف الخاص بالبند المستهدف تم تحديده لنوع الجزء .

#### DGL4025A نوع البند المستهدف يجب أن يكون قد تم تحديده من قبل بواسطة النظام. أنواع البنود المعرفة بواسطة المستخدم غير مدعومة في هذا الاصدار

الشرح: يمكن فقط استخدام نوع البنود المعرفة مسبقا بواسطة النظام كهدف بالنسبة الى نوع بند نموذج الوثيقة

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تحاول تكوين نوع بند مستهدف معرف بواسطة المستخدم .

#### DGL4026A لا يمكن تحريك البند الى تصنيف مختلف .

الشرح: نوع بند المصدر والهدف بتصنيفات مختلفة. واحد منهم عبارة عن بند وثيقة والثاني بند مصدر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح الادخال الخاص بك وحاول مرة أخرى.

---

**DGL4027A** حدود الوظيفة: لا يمكن ازالة بند  
مصدر وتكوين نسخة جديد .

الشرح: لا يمكنك ازالة بند مصدر له نسخة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**DGL4031A** لا يمكن تحريك بند الى نفس نوع البند

الشرح: نوع بند المصدر لا يمكن أن يكون هو نفسه  
نوع بند الهدف.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح البرنامج الخاص بك ثم حاول  
مرة أخرى .

---

**DGL4032A** طول التوصيف لا يمكن أن يتعدى  
٢٥٤ حرف .

الشرح: أقصى طول مسموح به للتوصيف هو ٢٥٤ .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف التوصيف في ٢٥٤ حرف أو أقل.

---

**DGL4050A** غير قادر على بدء عملية توجيه مسار  
وثيقة .

الشرح: حدث خطأ أثناء بدء عملية توجيه مسار وثيقة  
Content Manager.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL4051A** غير قادر على ايقاف عملية توجيه  
مسار وثيقة .

الشرح: حدث خطأ أثناء انتهاء عملية توجيه مسار وثيقة  
Content Manager.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL4052A** غير قادر على اتمام عملية توجيه  
مسار وثيقة .

الشرح: حدث خطأ أثناء اتمام عملية توجيه وثيقة  
Content Manager.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL4053A** غير قادر على تعديل مجموعة عمل .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل مجموعة عمل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL4054A** غير قادر على تعليق عملية توجيه  
مسار وثيقة .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعليق عملية توجيه مسار وثيقة  
Content Manager.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

**DGL4055A** غير قادر على استئناف عملية توجيه  
مسار وثيقة .

الشرح: حدث خطأ أثناء استئناف عملية توجيه مسار  
وثيقة Content Manager .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة  
بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة  
الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

## DGL4056A غير قادر على الحصول على مجموعة عمل .

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة عمل .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

## DGL4057A غير قادر على الحصول على كشف العمل .

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع كشف عمل .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

## DGL4058A غير قادر على الحصول على مجموعات العمل التي تشير الى نفس الوثيقة أو الحافظة التي يتم توجيه مسارها .

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع مجموعة عمل .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

## DGL4059A هذه عقدة عمل عادية. لا يمكن تحديد كشف استئناف .

الشرح: هذه ليست مرحلة تجميع، ولذلك لا يمكنك تحديد كشف الاستئناف على عقدة العمل هذه .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بتحديد كشف استئناف لعقدة العمل هذه

---

## DGL4100A غير قادر على تحديد مكان عملية توجيه مسار وثيقة بالاسم المحدد .

الشرح: عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager غير موجودة في قاعدة البيانات .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة عملية توجيه مسار وثيقة الى قاعدة البيانات .

---

## DGL4101A لا يمكن ايجاد عقدة بدء العمل في عملية توجيه مسار الوثيقة المحددة .

الشرح: عقدة بدء العمل غير موجودة في عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager هذه .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

## DGL4102A لا يمكن العثور على عقدة العمل المطلوبة .

الشرح: عقدة العمل المطلوبة غير موجودة في عملية توجيه الوثيقة .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

## DGL4103A لا يمكن العثور على مجموعة العمل المطلوبة .

الشرح: مجموعة العمل المطلوبة غير موجودة في قاعدة البيانات .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

---

## DGL4104A حدث فشل عند محاولة تعديل عقدة العمل .

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل عقدة عمل .

### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL4105A** لا يمكن تحديد وقت الاستئناف للبند الذي سيتم تعليقه .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تحديد وقت الاستئناف للبند الذي سيتم تعليقه في عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4106A** كود التصرف المحدد غير صحيح .

**الشرح:** تم تحديد كود تصرف غير صحيح في عملية توجيه الوثيقة هذه.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4107A** حدث خطأ أثناء الاستمرار في عملية توجيه مسار وثيقة لأن بند قائمة تصرفات التوجيه أو عقد العمل غير صحيحة .

**الشرح:** تم تحديد اختيار غير صحيح لبند تصرفات قائمة توجيه مسار الوثيقة أو عقد العمل .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4108A** حدث خطأ أثناء تعديل بيانات لبند (وثيقة أو حافظة) معلق في الوقت الحالي .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تخصيص بند تم تعليقه في عملية توجيه مسار وثيقة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4109A** حدث خطأ أثناء الحصول على بيانات عملية توجيه مسار وثيقة لأن كود البند (الوثيقة) لا يمكن ايجاده في وحدة الخدمة .

**الشرح:** ولأن كود البند كان غير موجود في قاعدة البيانات، فالنظام كان غير قادر على الحصول على بيانات عن عملية توجيه مسار الوثيقة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4110A** حدث خطأ أثناء الحصول على بيانات عملية توجيه مسار وثيقة لأن كود البند (الوثيقة) لا يمكن ايجاده في وحدة الخدمة . لا يمكن تحديد مكان كود البند (الوثيقة) المستهدف الذي تم طلبه.

**الشرح:** ولأن كود نوع البند كان غير موجود في قاعدة البيانات، فالنظام كان غير قادر على الحصول على بيانات عن عملية توجيه مسار الوثيقة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4111A** لا يمكن العثور على كشف العمل المطلوب .

**الشرح:** كشف العمل المطلوب غير موجود .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4112A** آخر وقت تم تغييره في مجموعة العمل لا يتلائم مع الذي تم تسجيله في جدول عملية توجيه مسار الوثيقة .

**الشرح:** آخر وقت تم تغييره في مجموعة العمل وجدول عملية توجيه مسار الوثيقة لا يتطابقان .

**المكونات:** Java أو C++ APIs



**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4113A حدث خطأ أثناء محاولة حذف الإدخالات في جدول كشف الاستئناف.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف ادخال كشف استئناف لعملية توجيه مسار وثيقة . Content Manager

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4114A حدث خطأ أثناء محاولة استئناف بند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء استئناف بند في عملية توجيه مسار وثيقة . Content Manager

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4115A حدث خطأ أثناء محاولة تغيير أولوية بند عمل .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل أولوية مجموعة عمل في عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4116A حدث خطأ أثناء محاولة تعليق بند .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعليق بند في عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4117A حدث خطأ لأنه يوجد مسار توجيه للعودة مرة أخرى الى مرحلة تجميع تم وصلها من قبل من خلالها في عملية توجيه مسار وثيقة .

**الشرح:** حدث خطأ لأن مرحلة التجميع تشير للعودة مرة أخرى إليها، وبذلك يتم تكوين دائرة مفرغة.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بقطع الدائرة المفرغة في مرحلة التجميع .

#### DGL4118A عملية التعليق بواسطة بند يمكن تنفيذها فقط على بند من النوع حافظة .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعليق بند بنوع خلاف حافظة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4119A عقدة المصدر وعقدة الوجهة لا يمكن أن يكونا نفس العقدة .

**الشرح:** لا يمكنك تعريف عقدة مفردة لتكون كلا من عقدة المصدر وعقدة الوجهة في عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم عقد مختلفة للمصدر والوجهة .

#### DGL4120A كشف مسار التوجيه يحتوي على ادخالات مكررة .

**الشرح:** لديك ادخالات مكررة في كشف مسار التوجيه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإزالة الادخالات المكرر في كشف مسار التوجيه .

#### DGL4121A مسار التوجيه غير متصل من كلا الطرفين بعقد عمل لعملية توجيه مسار الوثيقة .

**الشرح:** يتم إيقاف ادخال مسار التوجيه هذا من باقي كشف ادخالات مسار التوجيه .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بوصل هذا المسار في عملية توجيه مسار وثيقة.

DGL4122A لا يمكن وجود أكثر من عقدة بدء في عملية توجيه مسار وثيقة .

الشرح: عملية توجيه مسار وثيقة الخاصة بك تحتوي على عقدتي بدء. يجب وجود عقدة بدء واحدة فقط .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بازالة أحد عقد البدء .

DGL4123A جدول مسار التوجيه لا يمكن أن يكون خالي .

الشرح: لديك كشف توجيه مسار خالي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة ادخال أو أكثر في كشف مسار التوجيه لهذه لعملية توجيه مسار الوثيقة .

DGL4124A لا يوجد عقدة انتهاء في جدول مسار التوجيه هذا .

الشرح: ليس لديك عقدة انتهاء في عملية توجيه مسار الوثيقة الخاصة بك .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة عقدة انتهاء الى كشف مسار توجيه هذه العملية .

DGL4125A اسم الاختيار هذا موجود بالفعل .

الشرح: اسم الاختيار هذا موجود بالفعل في عملية توجيه مسار الوثيقة هذه .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم اختيار مختلف .

DGL4126A أحد أسماء العقد خالي .

الشرح: أحد عقد العمل ليس له اسم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة اسم لعقدة العمل هذه .

DGL4127A أحد أسماء الاختيار خالي .

الشرح: أحد الاختيارات ليس له اسم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة اسم لهذا الاختيار .

DGL4128A مرحلة التجميع يجب أن يكون لديها مخرج واحد فقط في عملية توجيه مسار وثيقة .

الشرح: مرحلة التجميع يجب أن يكون لديها مخرج واحد فقط في عملية توجيه مسار وثيقة Content Manager.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مخرج واحد لمرحلة التجميع .

DGL4129A يوجد عقد عمل متدليه في عملية توجيه مسار وثيقة .

الشرح: عملية توجيه مسار وثيقة الخاصة بك تحتوي على عقدة متدلية، والتي لا تتصل بأي عقدة أخرى في العملية .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بوصل هذه العقدة بباقي كشف مسار التوجيه .

DGL4130A مرحلة التجميع لا يمكن أن تلتف وتعود مرة أخرى الى نفسها .

الشرح: حدث خطأ لأن مرحلة التجميع تشير للعودة مرة أخرى إليها، وبذلك يتم تكوين دائرة مفرغة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بقطع الدائرة المفرغة في مرحلة التجميع.

DGL4131A لا يوجد عقدة مرحلية بين عقدة البدء وعقدة النهاية .

الشرح: لا يوجد لديك عقد وسيطة بين عقد البدء والانتهاء .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة عقدة وسيطة واحدة على الأقل .

## DGL4132A اسم العقدة لا يمكن أن يستخدم كلمة محجوزة.

الشرح: لا يمكنك استخدام START أو END لتسمية هذه العقدة؛ هذه الكلمات محجوزة للنظام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة اسم مختلف لهذه العقدة .

## DGL4133A جاري استخدام العملية .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف عملية تحتوي على مجموعات عمل. لا يمكنك حذف عملية تحتوي على مجموعات عمل.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بحذف هذه العملية .

## DGL4134A جاري استخدام عقدة العمل .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف عقدة عمل مستخدمة بواسطة مجموعات عمل، أو خطوات لتوجيه مسار أو كشف عمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا تقوم بحذف عقدة العمل هذه.

## DGL4135A قم بإخلاء كشف العمل .

الشرح: كشف العمل هذا لا يحتوي على عقد عمل .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإضافة عقد الى كشف العمل هذا .

## DGL4150A يوجد حروف غير صحيحة في الاسم

الشرح: الاسم يمكن أن يحتوي فقط على a - z أو A - Z أو ٠ - ٩ أو \_ أو @ أو # أو \$.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة حروف صحيحة لهذا الاسم .

## DGL4151A يجب تحديد كود نوع البند أو الاسم .

الشرح: يجب ادخال كود نوع البند أو اسم لهذه الفئة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف هوية نوع بند أو اسم .

## DGL4152A يجب تحديد كود نوع المكونات أو الاسم .

الشرح: يجب ادخال كود نوع المكونات أو اسم لهذه الفئة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف كود نوع المكونات أو الاسم .

## DGL4153A الكود يجب أن يبدأ بحرف .

الشرح: الاسم لا يمكن أن يبدأ باستخدام ٠ - ٩، أو حرف التسطير ( \_ ).

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة الحروف صحيحة لهذا الاسم .

## DGL4154A بالنسبة لنوع البيانات العشرية، قيمة الدقة تكون مطلوبة .

الشرح: بالنسبة لنوع البيانات العشرية، يجب تحديد قيمة الدقة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم طرق setPrecision لتعريف قيمة للدقة .

## DGL4160A نوع المكون يجب أن يكون متفرد في مشاهدة نوع البند .

الشرح: مشاهدة نوع المكون المرفقة مع نوع المكون موجودة بالفعل في مشاهدة نوع البند. كل مشاهدة لنوع المكون تكون مرفقة مع نوع مكون في مشاهدة نوع البند ونوع المكون يجب أن يكون متفرد.

## المكونات: Java أو C++ APIs

```
/home/<DB2INSTANCE>/sql/lib/prof  
ile.env : تتضمن  
DB2ENVLIST='LIBPATH ICMROOT  
ICMDLL ICMCOMP CMCOMMON'  
db2start و db2stop
```

**DGL4165A** أنواع بند جزء الوثيقة لا يمكن أن يكون لها مكون فرعي .

الشرح: لا يمكنك تعريف مكونات فرعية لأنواع بند الجزء .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن أنواع بند الجزء مع تحديد التصنيف لجزء الوثيقة لا تحتوي على مكونات فرعية.

**DGL4169A** اسم Domain غير موجود .

الشرح: اسم domain هذا غير موجود بقاعدة البيانات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بإضافة اسم domain الى قاعدة البيانات .

**DGL4170A** فشل في اضافة مجموعات امتيازات domain

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة مجموعة الامتيازات الى domain هذا .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4171A** فشل في ازالة مجموعات امتيازات domain.

الشرح: حدث خطأ أثناء ازالة مجموعات الامتيازات بالنسبة الى domain هذا.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

**DGL4172A** فشل في اضافة كشوف التحكم في اتصال domain.

التصرف: تأكد من أن نوع المكون متفرد في مشاهدة نوع البند .

**DGL4161A** نوع المكون المعروف بواسطة النظام أو المحجوز يتم استخدامه لاسم نوع المكون الفرعي .

الشرح: لا يمكنك استخدام اسم نوع المكون المعروف بواسطة النظام أو المحجوز لاسم نوع المكون الفرعي.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: استخدم اسم مختلف لنوع المكون الفرعي هذا

**DGL4162A** يتم استخدام خاصية مميزة معرفة بواسطة النظام أو محجوزة في نوع المكون .

الشرح: لا يمكنك استخدام اسم الخاصة المميزة المعرفة بواسطة النظام أو المحجوزة.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: استخدم اسم مختلف للخاصية المميزة هذه .

**DGL4163A** لا يمكنك حذف مشاهدات أساسية .

الشرح: لا يمكنك حذف مشاهدات أساسية، والتي تم تعريفها بواسطة النظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: يمكنك فقط حذف نوع مكون أصلي أو فرعي معرف بواسطة المستخدم، ولكن ليس مشاهدات أساسية.

**DGL4164A** يجب تعريف متغير ICMROOT على النظام .

الشرح: بعد تركيب وحدة خدمة المكتبة، سوف تحتاج الى تعريف المتغير ICMROOT على النظام للتأكد من أن DB2 يقوم بتجميع كل المتغيرات . ICMROOT أيضا يصبح اسم الدليل الذي يحتوي على ملفات وحدة خدمة المكتبة. كقيمة مفترضة،

```
C:\Program = ICMROOT  
Files\IBM\CM8
```

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: على Windows NT، قم بتعريف ICMROOT في متغير بيئة التشغيل؛ على AIX، قم بتحرير

الشرح: حدث خطأ أثناء اضافة كشف التحكم في الاتصال الى domain هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4173A فشل في ازالة كشوف التحكم في اتصال domain.

الشرح: حدث خطأ أثناء ازالة كشوف التحكم في الاتصال بالنسبة الى domain هذا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

#### DGL4174A لا يمكن ارفاق مستخدم مميز مع مجموعة امتيازات مميزة .

الشرح: مجموعة الامتيازات التي تحتوي على الامتياز DomainSuperDomainAdmin يمكن فقط ارفاقها مع مستخدم يملك الامتياز DomainSuperDomainAdmin في مجموعة الامتيازات الخاصة به، والتي تكون قاعدة كشف التحكم في الاتصال.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بازالة هذه القاعدة كشف التحكم في الاتصال .

#### DGL5000A الفرز بواسطة الصيغة يجب تقييمه بقيمة واحدة .

الشرح: الصيغة SORTBY الموجودة في الاستعلام الخاص بك لا تقييم بقيمة مفردة. على سبيل المثال، نموذج الاستعلام هذا، " / Journal SORTBY (Journal\_Article/@Title) "، بعد غير صحيح لأنه يمكن أن يكون هناك أكثر من مقالة واحدة للجريدة المحددة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باعادة كتابة الاستعلام الخاص بك باستخدام الصيغة SORTBY الصحيحة. على سبيل المثال، ( @Title) SORTBY / Journal .

#### DGL5001A نتيجة الاستعلام يجب أن تكون مكون .

الشرح: العنصر الأخير في مسار سلسلة حروف الاستعلام يجب أن يكون عبارة عن مكون. على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
/Journal/Journal\_Article/@Title  
بعد غير صحيح لأن Title هو عبارة عن خاصية مميزة وتؤدي الى ايقاف مسار الاستعلام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باعادة كتابة سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال، "Journal/Journal\_Article"

#### DGL5002A خطأ في عملية داخلية .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل كود الخطأ من ملف تسجيل الأخطاء، واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

#### DGL5003A يجب أن تكون صيغة منطقية أو محددة .

الشرح: هيكل سلسلة حروف الاستعلام غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر CM/EIP دليل Workstation Application Programming لمعرفة الاستخدام الصحيح للصيغ المنطقية والمحددة.

#### DGL5004A استخدام غير صحيح لمعاملات التحديد EXCEPT أو INTERSECT في سلسلة حروف الاستعلام .

الشرح: النتائج الوسيطة التي تم الحصول عليها بواسطة EXCEPT أو INTERSECT لا يمكن ربطها مع عملية حسابية (unary أو binary ) أو معاملات المقارنة. يمكن دمجهن بواسطة معاملات التحديد (UNION/ INTERSECT/ EXCEPT) أو يتم عرضهم منفردين .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باعادة كتابة سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[(Journal\_Editor/@Last  
Name INTERSECT

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال،  
"/Journal[@NumPages + 2) = 5]"

**DGL5008A** القيمة المتنبىء بها لا يمكن أن تتبع استدعاء حرفي أو وظيفي في سلسلة حروف استعلام.

**الشرح:** على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[@NumPages = 5[@Title  
\XML\"]] = يحدد غير صحيح لأن الشرط الذي يخص Title يأتي مباشرة بعد الحرف 5.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال،  
"/Journal[@NumPages = 5 AND @Title = \XML\"]"

**DGL5009A** يمكن فقط استخدام مشاهدة نوع المكون على أنها سياق ليتم الاستعلام عنها في سلسلة حروف الاستعلام.

**الشرح:** الخواص المميزة، أو الموضوعيات أو أي قيم أساسية أخرى لا يمكن استخدامها على أنه سياق. على سبيل المثال، الاستعلام  
"/Journal[@Title/@Classification = \Technology\"]" حيث أن الخاصية المميزة "Title" تم استخدامها على أنها سياق لخواص "التصنيف" المميزة. ومثله، فإن الاستعلام "Journal\_Article" (١) يحدد غير صحيح لأن لحرف "1" جاري استخدامه على أنه سياق بالنسبة إلى "Journal\_Article".

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال،  
"/Journal[Journal\_Article/@Classification = 5]"

**DGL5010A** مشاهدة نوع المكون الأصلي لا تحتوي على مشاهدة نوع المكون الأساسي.

**الشرح:** على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal/.. = يحدد غير صحيح حيث لا الاستعلام يحاول استرجاع أساس سجل تعاملات مشاهدة نوع المكون الأصلي.

.//Journal\_Author?@LastName) =  
Davis\]" يحدد غير صحيح لأن نتيجة معامل INTERSECT تم دمجها باستخدام معامل مقارنة (=). مثال على الاستخدام الصحيح لهذه المعاملات هو  
"/Journal[Journal\_Article[Journal\_Section/@Title INTERSECT  
./Journal\_Figure/@Caption]/@Title = \Content Management\"]"  
هذا الاستعلام يحدد صحيح لأن نتيجة INTERSECT يتم دمجها باستخدام أي معامل.

**DGL5005A** كل جزء من سلسلة حروف الاستعلام تم وصله بواسطة معامل تحديد (مثال، UNION) يجب أن يكون عبارة عن صيغة تحديد.

**الشرح:** على سبيل المثال، سلسلة حروف الاستعلام  
"/Journal UNION  
Book/@NumPages = 5)" تعد غير صحيحة لأن الجزء اليميني من الاستعلام عبارة عن مقارنة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال،  
"/Journal UNION  
Book[@NumPages = 5]"

**DGL5006A** لا يمكنك تحديد أكثر من مجموعة في عملية حسابية في سلسلة حروف الاستعلام.

**الشرح:** على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[(@NumPages + [7,9]) = 5] يحدد غير صحيح لأن كلا من الخاصية المميزة NumPages والمجموعة [٧، ٩] تقيّم بأكثر من قيمة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير الصيغة الحسابية في الاستعلام. على سبيل المثال،  
Journal[(@NumPages / (+ 7)) = 5]

**DGL5007A** العملية الحسابية لا يمكن تطبيقها على معامل (معاملات) غير حسابية في سلسلة حروف استعلام.

**الشرح:** على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[(@NumPages + (@Title \XML\)) = 5]" يحدد غير صحيح لأن الخاصية المميزة NumPages يتم اضافتها باستخدام شرط.

## المكونات: Java أو C++ APIs

الشرح: لغة الاستعلام تدعم معامل dereference ( $\Rightarrow$ )، فن الخواص المميزة للوصلات، و الخواص المميزة للمراجع، و خواص reverse reference traversal المميزة فقط هي التي يمكن أن تكون dereferenced.

التصرف: قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام للاستخدام الصحيح لمعامل (..) . على سبيل المثال ،  
"/Journal\_Article/.."

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن الاستعلام يستخدم الخاصية المميزة التي يمكن أن تكون dereferenced.

الشرح: حدث خطأ خارج Enterprise Information Portal API.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل كود الخطأ واتصل بممثل خدمة IBM.

**DGL5015A** حدث خطأ في تحويل تركيب الجملة لسلسلة حروف بحث النص التي تم تمريرها الى Text Information Extender (TIE).

الشرح: تركيب الجملة لسلسلة حروف بحث النص تعد غير صحيحة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر Workstation Application Programming Guide ووثائق TIE الصحيحة .

**DGL5016A** برهان سلسلة الحروف المتوقع في سلسلة حروف الاستعلام .

الشرح: على سبيل المثال، الاستعلام  
"/Journal[contains-text(@Title,  
"=1]=5)" يعد غير صحيح حيث أن وظيفة بحث النص تتوقع أن يكون البرهان الثاني عبارة عن سلسلة حروف.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال-"/Journal[contains-text(@Title, \" '5' \")=1]"

**DGL5017A** القيمة المتنبئ بها لا يمكن أن تكون صيغة حسابية في سلسلة حروف الاستعلام .

الشرح: على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[7 + 5]" يعد غير صحيح لأن الشرط الموجود داخل الأقواس متوقع، ولكن بدلا منه تم ادخال عملية جمع حسابية .

## المكونات: Java أو C++ APIs

## DGL5011A خطأ داخلي .

الشرح: حدث خطأ خارج Enterprise Information Portal API.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتسجيل كود الخطأ واتصل بممثل خدمة IBM.

**DGL5012A** لا يمكن الإشارة الى مشاهدة نوع مكون أو خاصية مميزة بدون استخدام سياق (مثال، "/" أو "/").

الشرح: سلسلة حروف الاستعلام يجب أن تستخدم السياق الصحيح (على سبيل المثال، / بالنسبة الى علاقة الفرع المباشرة، أو // للعلاقات المتتالية) قبل الإشارة الى مشاهدة نوع مكون. على سبيل المثال، السجل الزمني للاستعلام التالي غير صحيح.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باضافة سياق الى سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال، "/" "Journal" أو  
"/Journal\_Article"

**DGL5013A** الخاصية المميزة يجب أن تظهر في سياق مشاهدة نوع المكون .

الشرح: على سبيل المثال، هذا الاستعلام "@Title" يعد غير صحيح حيث أن الاستعلام لا يحدد مشاهدة نوع المكون الذي تنتمي اليه الخاصية المميزة Title.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باعادة كتابة سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال ="/Journal[@Title = \"IBM\\\" \"/\*[@Title = \"IBM\\\" \"]"

**DGL5014A** لا يمكن استخدام الخاصية المميزة [nmn]مع معامل dereference في سلسلة حروف الاستعلام .

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال، "/Journal[@NumPages= 5]"

**DGL5018A** مقارنة المكونات غير مسموح بها في سلسلة حروف الاستعلام.

**الشرح:** على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[Journal\_Article =  
Journal\_Editor]" يعد غير صحيح لأن  
Journal\_Article و Journal\_Editor هما مشاهدات  
لأنواع المكونات .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال،

"/Journal[Journal\_Article/@Title = @Title]"

**DGL5019A** حروف حجب الخواص المميزة غير مسموح بها في سلسلة حروف الاستعلام .

**الشرح:** على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[\* = 5]" يعد غير صحيح حيث  
يتم استخدام حرف الحجب (\*) بدلاً من اسم خاصية  
مميزة محددة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال، "/Journal[@NumPages= 5]"

**DGL5020A** تم مصادفة رمز مميز [nnn] غير قانوني في سلسلة حروف الاستعلام .

**الشرح:** هذا الرمز المميز غير صحيح في موضعه  
الحالي في سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال،  
في سلسلة حروف الاستعلام "/"  
"[Journal[@NumPages IS NOT 5]"  
حرف الرقم 5 يعد صحيح بواسطة نفسه، ولكن يمكن  
فقط استخدام NULL للتتبع IS NOT.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بإعادة كتابة سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال، "Journal[@NumPages != 5]" .

**DGL5021A** المقبض المطلوب غير مدعّم من خلال هذا العنصر .

**الشرح:** قمت بطلب مقبض ولكنك قمت بتمرير نوع مقبض غير صحيح .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتمرير نوع مقبض صحيح .

**DGL5022A** حدث خطأ أثناء استرجاع كشف بأكواد كشف التحكم في الاتصال التي تم ترجمتها بالنسبة لمستخدم محدد .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة استرجاع كشف بكشوف التحكم في الاتصال بالنسبة لمستخدم معين .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادةتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

**DGL5023A** طلب تعديل جزء يتطلب تعديل مكونات الجزء .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتعديل جزء بدون تغيير المحتويات الخاصة به .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير مجتويات الجزء قبل تعديل الجزء .

**DGL5024A** حدث فشل في ترجمة رد XML.

**الشرح:** لا يوجد رد XML، أو يوجد رد XML غير صحيح من وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** أعد محاولة تنفيذ العملية مرة أخرى. إذا تكررت حدوث المشكلة، قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بموجه النظام الخاص بك أو بممثل خدمات IBM .

**DGL5025A** فشل تخزين المحتويات على وحدة ادارة المصادر.

**الشرح:** النظام لم يستطيع تخزين البيانات على وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**



**التصرف:** قم بمراجعة المواصفات العامة الخاص بوحدة خدمة شبكة Web وأعد الطلب مرة أخرى. إذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

---

#### DGL5026A رد HTTP غير صحيح .

**الشرح:** طلب غير صحيح لوحدة الخدمة عن بعد . كود رد http من وحدة خدمة عن بعد .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل الخطأ لمزيد من المعلومات .

---

#### DGL5027A خطأ في بروتوكول LDAP .

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP لا تميز بروتوكول الاتصالات الذي يتم استخدامه .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** البروتوكول المستخدم مع اتصالات LDAP هو بروتوكول LDAP القياسي. تأكد من أن وحدة خدمة LDAP الخاصة بك قد تم توصيفها لتستخدم LDAP النسخة 3 .

---

#### DGL5028A تم تخطي حدود وقت LDAP.

**الشرح:** الاتصال المتوقع مع وحدة خدمة LDAP تخطى فاصل الوقت المحدد .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قد تحصل على بعض التأجيل في شبكة الاتصال. قم بزيادة قيمة انقضاء الوقت بالنسبة الى وحدة خدمة LDAP، اذا أمكن .

---

#### DGL5029A تم تخطي حدود حجم LDAP.

**الشرح:** النتيجة تعدت حدود الحجم . على سبيل المثال، النتيجة تحتوي على مزيد من العناصر عن ما تم طلبه بواسطة المستخدم .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير العملية لتؤدي الى استبعاد هذا الاستثناء .

---

#### DGL5030A حق التفويض المحدد غير مدعم .

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP لا تقبل أسلوب التفويض المحدد.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من تحديد أسلوب التفويض الصحيح وتأكد من أن وحدة خدمة LDAP تدعمه .

---

#### DGL5031A أسلوب التوثيق الحالي ليس نوع التوثيق الذي يتوقعه LDAP.

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP تتطلب أسلوب توثيق أكثر قوة عن ما تم تحديده .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بمراجعة مواصفات وحدة خدمة LDAP وتأكد من أن أسلوب التفويض المعرف مدعم .

---

#### DGL5032A تم تحديد اسم خاصية مميزة غير صحيح .

**الشرح:** الخاصية المميزة المحددة لهوية المستخدم غير صحيحة .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من الخاصية المميزة المستخدم لهوية المستخدم في وحدة خدمة LDAP للتأكد من تطابقها مع ما تم تحديده في مواصفات LDAP. على سبيل المثال، اذا كانت هوية مستخدم LDAP هي cn=bob، فان الخاصية المميزة هي cn. بالنسبة الى هوية مستخدم LDAP uid=bob، فان الخاصية المميزة هي uid .

---

#### DGL5033A تركيب جملة غير صحيح .

**الشرح:** الاستعلام الذي تم ارساله الى وحدة خدمة LDAP كان يحتوي على تركيب جملة غير معروف .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من كل معاملات مواصفات LDAP التي تم تحديدها عند توصيف LDAP.

---

#### DGL5034A هذا العنصر غير موجود. من المحتمل أنه قد تم تحديد اسم متميز غير صحيح.

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP لا يمكنها تحديد موضع العنصر، عادة تكون متعلقة بالمستخدم الذي يتم توثيقه .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من الاسم المتميز (DN) الأساسي المحدد في مواصفات وحدة خدمة LDAP ومعاملات وحدة خدمة LDAP الأخرى .

---

**DGL5035A تركيب جملة الاسم المتميز غير صحيح .**

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP لا تميز الاسم المتميز (DN) الخاص بالمستخدم .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من الاسم المتميز (DN) الأساسي المحدد في مواصفات وحدة خدمة LDAP .

---

**DGL5036A توثيق غير صحيح.**

**الشرح:** لم يتم العثور على البيانات المطلوبة المتعلقة بأسلوب التوثيق المحدد .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من مواصفات وحدة خدمة LDAP.

---

**DGL5037A قيم اعتمادية غير صحيحة. تحقق من اسم المستخدم وكلمة السرية .**

**الشرح:** اسم المستخدم أو كلمة السرية لا تطابق ما تم تحديده في وحدة خدمة LDAP.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم المستخدم وكلمة السرية .

---

**DGL5038A هوية المستخدم ليس لديها الامتيازات الكافية لوحدة خدمة LDAP.**

**الشرح:** هوية المستخدم ليس لديها الحقوق الكافية في وحدة خدمة LDAP.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من بيانات التحكم في الاتصال في وحدة خدمة LDAP بالنسبة لهوية المستخدم المحددة .

---

**DGL5039A وحدة خدمة LDAP مشغولة .**

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP لا تستطيع خدمة الطلب في الوقت الحالي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من حدود وحدة خدمة LDAP.

---

**DGL5040A وحدة خدمة LDAP غير متاحة .**

**الشرح:** لا يمكن الاتصال بوحدة خدمة LDAP.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن وحدة خدمة LDAP تعمل وفعالة

---

**DGL5041A وحدة خدمة LDAP غير فعالة .**

**الشرح:** لا يمكن الاتصال بوحدة خدمة LDAP.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن وحدة خدمة LDAP تعمل وفعالة

---

**DGL5042A طريقة توثيق غير معروفة .**

**الشرح:** وحدة خدمة LDAP لم تميز طريقة أو أسلوب التوثيق المحددة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من طريقة التوثيق المحددة في خواص مواصفات وحدة خدمة LDAP. أيضا تحقق من أن وحدة خدمة LDAP تدعم طريقة التوثيق هذه.

---

**DGL5043A هذا النوع أو القيمة موجودة بالفعل .**

**الشرح:** المعلومات التي يتم اضافتها الى وحدة خدمة LDAP هي تكرار لقيمة موجودة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من المعلومات لاحتمال تكرار القيم.

---

**DGL5044A خطأ LDAP غير معروف .**

**الشرح:** حدث خطأ غير متوقع عند الالتزام بوحدة خدمة LDAP.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ابحث في نص رسالة الخطأ عن معلومات متعلقة بهذا الخطأ .

**DGL5045A LDAP:** خطأ نظام رئيسي غير معروف .

**الشرح:** اسم النظام الرئيسي لوحدة خدمة LDAP المحددة لا يمكن الاتصال به.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من أن اسم النظام الرئيسي لوحدة خدمة LDAP المحدد صحيح ويمكن الاتصال به .

**DGL5046A Content Manager** نموذج وثيقة  
لا تدعم الاختيار المحدد (مثل  
DK\_CM\_DOCUMENT  
أو DK\_CM\_FOLDER)

**الشرح:** قمت باستخدام نوع بند يحتوي على تصنيف لنموذج وثيقة، ولكن الاختيار المحدد لا يعد اختيار صحيح عند استخدامه مع تصنيف نوع البند هذا. الاختيارات الصحيحة لهذا التصنيف يمكن أن تتضمن  
DKConstant.DK\_CM\_DOCUMENT  
و DK\_CM\_FOLDER

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم اختيار يعد صحيح عند استخدامه مع تصنيف نوع البند هذا، مثل  
DKConstant.DK\_CM\_DOCUMENT  
أو DK\_CM\_FOLDER

**DGL5047A** الحافظة ليست حافظة صحيحة  
بالنسبة الى نموذج وثيقة Content  
Manager. لا يمكن العثور على  
الخاصية المميزة  
CM\_DK\_Folder من المحتمل  
أن يكون ذلك بسبب تحديد غير صحيح  
لحافظة نموذج الوثيقة عند تكوين  
DDO.

**الشرح:** لا يمكن العثور على الخاصية المميزة  
DK\_CM\_DKFolder في DDO.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتكوين حافظة صحيحة تحتوي على الخاصية المميزة DK\_CM\_DKFolder ، والتي تحتوي على مجموعة DKFolder.

**DGL5048A** العملية التي حاولت القيام بها غير مسموح بها في المعاملات. أعد التصرف مرة أخرى بعد الالتزام بالمعامل أو العودة الى الخلف .

**الشرح:** حاولت القيام بعملية غير مسموح بها في المعاملات .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد التصرف مرة أخرى بعد الالتزام بالمعامل أو العودة الى الخلف .

**DGL5050A** خطأ SQL أثناء تنفيذ استعلام.  
الاستعلام XQPE: [nnn]. كود  
العودة: [nnn]. كود السبب: [nnn].  
كود العودة الموسع: [nnn]. كود  
السبب الموسع: [nnn].

**الشرح:** تم استخدام سلسلة حروف غير صحيحة في الاستعلام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من تركيب سلسلة حروف الاستعلام وقم بتصحيح التركيب. اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك، أو أنظر كتاب قاعدة البيانات الصحيح للحصول على معلومات على أكواد العودة .

**DGL5051A** كشف تحكم في الاتصال غير صحيح  
لتجميع جدول التحكم في النظام.  
الاستعلام XQPE: [nnn]. كود  
العودة: [nnn]. كود السبب: [nnn].  
كود العودة الموسع: [nnn]. كود  
السبب الموسع: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ داخلي أثناء دمج كشف التحكم في الاتصال بجدول التحكم في النظام .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

**DGL5052A** نوع المعامل غير متطابق في سلسلة حروف الاستعلام. قمت بمحاولة تنفيذ عملية بين اثنين من المعاملات من أنواع غير متوافقة. الاستعلام :  
كود العودة :

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. على سبيل المثال-contains"/Journal["  
قم text(@Title, \" 'XML' \")=1]\"  
بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك.

### DGL5055A قمت بمحاول لبحث نص، ولكن لم يتم

بدء خدمة بحث النص(TIE) .  
الاستعلام[nnn]: XQPE. كود  
العودة: [nnn]. كود السبب: [nnn].  
كود العودة الموسع: [nnn]. كود  
السبب الموسع: [nnn].

الشرح: فهارس النص مطلوبة بواسطة النظام للتحضير الى وتنفيذ عمليات بحث للنص عن خواص مميزة وأنواع مكونات. يجب بدء DB2 Text Information Extender (TIE) لتنفيذ عمليات بحث نص .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: يمكنك بدء TIE من سطر الأمر عن طريق ادخال db2text start . قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك .

### DGL5056A قمت بمحاولة لبحث نص في قاعدة

بيانات لم يتم اتاحتها لبحث نص.  
الاستعلام[nnn]: XQPE. كود  
العودة: [nnn]. كود السبب: [nnn].  
كود العودة الموسع: [nnn]. كود  
السبب الموسع: [nnn].

الشرح: يجب اتاحة قاعدة البيانات لبحث النص .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: يمكنك اتاحة قاعدة البيانات بالنسبة الى TIE من خلال سطر الأمر عن طريق ادخال db2text enable database for text  
قم connect to [database name].  
بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك .

### DGL5057A قمت بمحاولة لبحث نص على خاصية

مميزة أو نوع بند غير متاح لعملية بحث نص. الاستعلام XQPE:  
[nnn]. كود العودة: [nnn]. كود  
السبب: [nnn]. كود العودة الموسع :  
[nnn]. كود السبب الموسع: [nnn]

[nnn]. كود السبب: [nnn]. كود  
العودة الموسع: [nnn]. كود السبب  
الموسع: [nnn].

الشرح: على سبيل المثال، هذا الاستعلام  
"/Journal[@Title = 5]"  
يعد غير صحيح  
لأن Title هو خاصية مميزة لسلسلة حروف يتم  
مقارنتها بقيمة رقمية .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام ليتم استخدام معاملات النوع الصحيح. على سبيل المثال ،  
"/Journal[@Title = \"5\"]\"  
بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك .

### DGL5053A تم إعادة كود غير متوقع من وحدة

الخدمة. الاستعلام[nnn]: XQPE.  
كود العودة: [nnn]. كود السبب :  
[nnn]. كود العودة الموسع: [nnn].  
كود السبب الموسع: [nnn].

الشرح: حدث خطأ غير متوقع أثناء تشغيل سلسلة حروف استعلام .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بمارجعة تركيب الاستعلام وقم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

### DGL5054A خطأ في معاملات الوظيفة في سلسلة

حروف الاستعلام. اما أن يكون قد تم  
تم تمرير عدد غير صحيح من  
البراهين أو نوع غير صحيح من  
البراهين الى وظيفة مثل contains-  
text() أو contains-text-basic  
( ) أو أحد وظائف SQL. الاستعلام  
XQPE: [nnn]. كود العودة :  
[nnn]. كود السبب: [nnn]. كود  
العودة الموسع: [nnn]. كود السبب  
الموسع: [nnn].

الشرح: على سبيل المثال، الاستعلام  
"/Journal[contains-text(5, \"  
XML' \")=1]"  
يعد غير صحيح لأن البرهان  
الأول لوظيفة بحث النص يجب أن يكون خاصية مميزة،  
وليس حرف .

الشرح: هذه الخاصية المميزة أو نوع البند غير متاح لعملية بحث نص .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: إما أن تقوم باتاحة الخاصية المميزة أو نوع البند لبحث النص أو قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام. قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك.

#### DGL5058A غير قادر اعادة تكوين نموذج الاتصال

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين نوع بند جديد ولكن حدث خطأ أثناء تكوين كود الاتصال والمكتبة المشتركة لدعم نوع البند هذا. الملفات التي يوجد بها اللاقيات TX1 و TX2 و TX3 في %DL\%DBNAME\ICMROOT تحتوي على أخطاء من محاولة تكوين نموذج الاتصال .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: بالنسبة الى Windows، تأكد من أن متغيرات بيئة التشغيل PATH و LIBPATH و INCLUDE الخاصة بالترجمة قد تم تحديدها بطريقة صحيحة. بالنسبة الى AIX أو Solaris، تأكد من أن متغيرات بيئة التشغيل هذه قد تم تحديدها لمرحلة DB2 التي تعمل في ظلها .

#### DGL5059A لم يتم العثور على بند بهوية البند المحددة على وحدة الخدمة .

الشرح: النظام لا يستطيع ايجاد بند باستخدام هوية البند هذه.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حاول استخدام وحدة خدمة مختلفة أو تأكد من تحديد هوية البند الصحيحة .

#### DGL5060A لم يتم العثور على بند بهوية النسخة المحددة على وحدة الخدمة .

الشرح: النظام لا يستطيع ايجاد بند باستخدام هوية النسخة هذه.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: حاول استخدام وحدة خدمة مختلفة أو تأكد من تحديد هوية النسخة الصحيحة .

**DGL5061A حدث خطأ أثناء تعديل بند بهوية بند [nnnn] وهوية نسخة [nnnn] ونوع بند [nnnn].** وحدة خدمة المكتبة قامت باعادة كود العودة [nnnn] وكود الموسع [nnnn] والسبب [nnnn].

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل هذا البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم امكانية كود عودة Content Manager للحصول على مزيد من المعلومات على أكواد العودة من وحدة خدمة المكتبة. قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك.

**DGL5062A حدث خطأ أثناء استرجاع بند بهوية بند [nnnn] وهوية نسخة [nnnn] ونوع بند [nnnn].** وحدة خدمة المكتبة قامت باعادة كود العودة [nnnn] وكود السبب [nnnn] وكود الموسع [nnnn].

الشرح: حدث خطأ أثناء استرجاع هذا البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم امكانية كود عودة Content Manager للحصول على مزيد من المعلومات على أكواد العودة من وحدة خدمة المكتبة. قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك .

**DGL5063A حدث خطأ أثناء حذف بند بهوية بند [nnnn] وهوية نسخة [nnnn] ونوع بند [nnnn].** وحدة خدمة المكتبة قامت باعادة كود العودة [nnnn] وكود السبب [nnnn] وكود الموسع [nnnn].

الشرح: حدث خطأ أثناء حذف هذا البند .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم امكانية كود عودة Content Manager للحصول على مزيد من المعلومات على أكواد العودة من وحدة خدمة المكتبة. قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك .

---

**DGL5064A** حدث خطأ أثناء محاولة تكوين بند على وحدة الخدمة. وحدة خدمة المكتبة قامت بإعادة كود العودة `[nnn]` وكود العودة الموسع `[nnn]` وكود السبب `[nnn]` الموسع `[nnn]`.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم إمكانية كود عودة Content Manager للحصول على مزيد من المعلومات على أكواد العودة من وحدة خدمة المكتبة. قم بتسجيل أكواد العودة واتصل بممثل خدمة شركة IBM الخاص بك.

---

**DGL5065A** حدث خطأ أثناء تعديل بند بهوية بند `[nnn]` وهوية `[nnn]` نسخة `[nnn]` ونوع بند `[nnn]`. وحدة خدمة المكتبة قامت بإعادة كود العودة `[nnn]` وكود السبب `[nnn]` وكود العودة الموسع `[nnn]` وكود السبب الموسع `[nnn]`.

الشرح: نوع بيانات الخاصية المميزة التي تم تعريفها خلال تكوين الخاصية المميزة لم يطابق النوع الموجود في DDO .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير نوع بيانات الخاصية المميزة ليكون من نفس النوع الموجود في التعريف وحاول تنفيذ العملية مرة أخرى.

---

**DGL5100A** مستخدم تدفق العمل هذا غير موجود .

الشرح: مستخدم تدفق العمل هذا غير موجود بقاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإضافة مستخدم تدفق العمل هذا إلى قاعدة البيانات .

---

**DGL5101A** مستخدم تدفق العمل هذا موجود بالفعل .

الشرح: حدث خطأ لأن مستخدم تدفق العمل هذا موجود بالفعل في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

---

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL5102A** دور تدفق العمل هذا غير موجود .

الشرح: وظيفة تدفق العمل هذه غير موجودة في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإضافة وظيفة تدفق العمل هذه إلى قاعدة البيانات .

---

**DGL5103A** مستخدم تدفق العمل هذا موجود بالفعل .

الشرح: حدث خطأ لأن وظيفة تدفق العمل هذه موجودة بالفعل في قاعدة البيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL5104A** خدمة تدفق العمل غير متاحة .

الشرح: حدث خطأ لأن خدمة تدفق العمل هذه غير متاحة.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL5105A** خدمة تدفق العمل غير متصلة .

الشرح: حدث خطأ لأن خدمة تدفق العمل هذه متصلة.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن وحدة خدمة تدفق العمل تعمل وأنها فعالة، واتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك .

---

**DGL5106A** البند في حالة إيقاف مؤقت للتحميل ولا يمكن تنفيذ أي تصرف أخرى على هذا البند .

**الشرح:** النظام لم يقوم باتمام تحميل بند المصدر هذا. لا يمكن القيام بمزيد من التصرفات على بند المصدر هذا حتى يقوم النظام باتمام تحميل البند.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** انتظر اتمام تحميل البند، ثم أعد محاولة تنفيذ العملية.

#### DGL5107A فشل اقامة وصلة لوحدة ادارة المصدر

**الشرح:** لا يمكن الاتصال بوحدة ادارة المصدر.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من دقة مواصفات وحدة ادارة المصادر، وأن وحدة ادارة المصدر تعمل وفعالة.

#### DGL5110A قمت بمحاولة لتعديل ملكية نوع بند لا يمكن تعديلها.

**الشرح:** هذا النظام لا يسمح بتعديل ملكية نوع البند هذه. قد لا يكون لديك الامتيازات الكافية للقيام بذلك.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تحاول تعديل ملكية نوع البند هذه، أو اتصل بموجه النظام الخاص بك لتغيير الامتيازات الخاصة بك.

#### DGL5111A قمت بمحاولة لتعديل ملكية خاصية مميزة لا يمكن تعديلها.

**الشرح:** هذا النظام لا يسمح بتعديل ملكية الخاصية المميزة هذه. قد لا يكون لديك الامتيازات الكافية للقيام بذلك.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تحاول تعديل ملكية الخاصية المميزة هذه، أو اتصل بموجه النظام الخاص بك لتغيير الامتيازات الخاصة بك.

**DGL5115A** لا يوجد خواص مميزة أو مجموعات خواص مميزة معرفة في مشاهدة نوع المكون. مشاهدة نوع المكون ليست صحيحة. تعريف مشاهدة نوع المكون يجب أن يحتوي على معلومات عن خواص مميزة أو مجموعات خواص مميزة.

**الشرح:** مشاهدة نوع المكون هذا لا تحتوي على خواص مميزة أو مجموعات خواص مميزة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف خواص مميزة أو مجموعات خواص مميزة لمشاهدة نوع المكون هذا.

#### DGL5120A نوع البيانات المتحركة غير مدعم في وحدة خدمة المكتبة.

**الشرح:** وحدة خدمة مكتبة Content Manager لا تدعم نوع البيانات المتحركة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تستخدم نوع بيانات متحركة.

#### DGL5121A البيانات أو نوع الخاصية المميزة التي تم تعريفها غير مدعمة بواسطة وحد خدمة المكتبة.

**الشرح:** قمت بتعريف بيانات أو نوع بيانات غير مدعم بواسطة وحدة خدمة مكتبة Content Manager.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف نوع بيانات صحيح؛ أنواع البيانات الصحيحة تتضمن:

- حرف
- حرف متغير
- رقم قصير
- رقم طويل
- نقطة عشرية
- مزدوج
- تاريخ
- وقت
- خاتم وقت
- BLOB
- CLOB

#### DGL5123A حدث خطأ أثناء عرض مجموعات مستخدمين لمستخدم معين.

**الشرح:** حدث خطأ أثناء عرض مجموعات مستخدمين لمستخدم معين.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

---

**DGL5124A** جاري استخدام مجموعة المستخدم .

**الشرح:** جاري استخدام مجموعة المستخدم هذه بواسطة عنصر آخر .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن مجموعة المستخدمين غير مستخدمة بواسطة عنصر آخر .

---

**DGL5130A** لا يمكن توجيه الخواص المميزة للمكون [nnn] لأن المكون الأصلي لا يحتوي على خواص مميزة موجهة .

**الشرح:** حاولت تنفيذ عملية استرجاع باستخدام محولات projections. عند توجيه مكون فرعي، يجب التوجيه الخواص المميزة للأصل لأعلى حتى الوصول إلى مستوى استرجاع المكون .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من أن المكون الفرعي لديه مكون أساسي أعلاه وأن هذه المكونات قامت بتوجيه الخواص المميزة حتى مستوى استرجاع المكون .

---

**DGL5131A** الخواص المميزة الموجهة [nnn] غير موجود في المكون [nnn].

**الشرح:** حاولت توجيه خاصية مميزة غير موجودة في هذا المكون .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من وجود الخاصية المميزة في تعريف المكون في وحدة خدمة المكتبة .

---

**DGL5132A** فشل اضافة أو حذف وصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت باكتشاف معامل غير صحيح في عملية الوصل.

**الشرح:** وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات، لأنه تم العثور على معامل غير صحيح في عملية الوصل .

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة.

---

**DGL5133A** فشل اضافة أو حذف وصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت باكتشاف خطأ SQL غير متوقع .

**الشرح:** وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات لأنه تم العثور على خطأ SQL غير متوقع.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة. ارجع الى الكتاب الصحيح لقاعدة البيانات للحصول على المعلومات عن اكود العودة.

---

**DGL5134A** فشل اضافة أو حذف وصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت باكتشاف كود نوع وصلة غير صحيح. هذا يمكن أن يكون نتيجة اسم نوع وصلة غير صحيح .

**الشرح:** وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات لأنه تم العثور على كود نوع وصلة غير صحيح. هذا يمكن أن يكون نتيجة اسم نوع وصلة غير صحيح.

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة .

---

**DGL5135A** فشل اضافة أو حذف وصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت باكتشاف تصرف غير صحيح (وصل، الغاء وصل، إلخ).

**الشرح:** وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات لأنه تم اكتشاف تصرف غير صحيح (وصل، الغاء وصل، إلخ).

**المكونات:** Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة



الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة .

**DGL5136A فشل في استرجاع الوصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت باكتشاف معامل غير صحيح في عملية الاسترجاع .**

الشرح: وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات، لأنه تم العثور على معامل غير صحيح في عملية استرجاع الوصلة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة.

**DGL5137A فشل في استرجاع الوصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت بتسجيل خطأ تخصيص ذاكرة .**

الشرح: وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات لأنه تم العثور على خطأ تخصيص .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة.

**DGL5138A فشل في استرجاع الوصلات. وحدة خدمة المكتبة قامت باكتشاف خطأ SQL غير متوقع .**

الشرح: وحدة خدمة المكتبة فشلت في تنفيذ عملية اضافة أو حذف وصلات لأنه تم العثور على خطأ SQL غير متوقع.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الاضافية التي يتم اعاتتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ. تأكد من استخدام وصلات صحيحة. ارجع الى الكتاب الصحيح لقاعدة البيانات للحصول على المعلومات عن أكواد العودة.

**DGL5139A وصلة مصدر DDO لا تعد مكون أصلي. يمكن تواجـد الوصلات فقط بين مكونات أصلية .**

الشرح: وصلة مصدر DDO لا تعد مكون أصلي. يمكن تواجـد الوصلات فقط بين مكونات أصلية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتغيير مؤشر DDO الخاص بالوصلة للإشارة الى مكون أصلي.

**DGL5140A وصلة هدف DDO لا تعد مكون أصلي. يمكن تواجـد الوصلات فقط بين مكونات أصلية .**

الشرح: وصلة هدف DDO لا تعد مكون أصلي. يمكن تواجـد الوصلات فقط بين مكونات أصلية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتغيير DDO المستهدف الخاص بالوصلة للإشارة الى مكون أصلي.

**DGL5141A لم يتم تحديد وصلة مصدر DDO. القيمة هي NULL. يجب تحديد مصدر DDO صحيح .**

الشرح: القيمة في وصلة مصدر DDO هي NULL.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد وصلة مصدر DDO صحيحة .

**DGL5142A لم يتم تحديد وصلة هدف DDO. القيمة هي NULL. يجب تحديد مصدر DDO صحيح .**

الشرح: القيمة في وصلة هدف DDO هي NULL.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد وصلة هدف DDO صحيحة .

**DGL5143A وصلة المصدر والهدف هما نفس البند. البند لا يمكن أن يكون موصول بنفسه والحافـظة لا يمكن أن تحتوي على نفسها.**

الشرح: وصلة المصدر والهدف هما نفس البند. البند لا يمكن أن يكون موصول بنفسه والحافـظة لا يمكن أن تحتوي على نفسها .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير مصدر أو هدف DDO للإشارة إلى بنود مختلفة .

**DGL5144A** لم يتم تحديد اسم نوع وصلة. القيمة كانت عبارة عن NULL أو سلسلة حروف خالية.

**الشرح:** لم يتم تحديد اسم نوع وصلة. القيمة كانت عبارة عن NULL أو سلسلة حروف خالية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد اسم نوع وصلة .

**DGL5145A** العنصر الذي يحتوي على الخاصية المميزة DKFolder يجب أن يكون حافظه ذات دلالة لفظية. تم العثور على نوع الوصلة 'DKFolder' ولكن المصدر لم يكن حافظه ذات دلالة لفظية. مع Semantic الخاصية المميزة DKFolder ونوع الوصلة، المصدر يجب أن يكون حافظه .

**الشرح:** العنصر الذي يحتوي على الخاصية المميزة DKFolder يجب أن يكون حافظه من النوع دلالة لفظية. تم العثور على نوع الوصلة DKFolder ولكن المصدر لم يكن حافظه من النوع دلالة لفظية مع Semantic الخاصية المميزة DKFolder ونوع الوصلة، المصدر يجب أن يكون حافظه .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** عند استخدام الخاصية المميزة DKFolder أو نوع الوصلة، فإن المصدر يجب أن يكون حافظه ذات دلالة لفظية semantic. اما أن تقوم بتحويل المصدر إلى حافظه ذات دلالة لفظية أو لا تقوم باستخدام بند مصدر ليس حافظه عند استخدام الخاصية المميزة DKFolder أو نوع الوصلة .

**DGL5160A** فشل إقامة وصلة لوحدة ادارة المصدر

**الشرح:** العملية لا تستطيع إقامة وصلة https إلى وحدة ادارة المصادر. قد يكون لم يتم تحديد بيئة وقت التشغيل للوحدة التابعة بطريقة صحيحة لإقامة جلسة https.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من أن بيئة تشغيل وقت عمل Java Security الخاصة بالوحدة التابعة تحقق المتطلبات الخاصة بنسخة Enterprise Information Portal التي تعمل في الوقت الحالي .

**DGL5161A** فشل في الحصول على سلسلة المخرجات لإقامة وصلة بوحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** اسم النظام الرئيسي أو عنوان IP لوحدة ادارة المصادر قد يكون لم يتم تحديدها بالطريقة الصحيحة أو أن وحدة ادارة المصادر لا تعمل أو غير فعالة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من أنه قد تم تحديد اسم النظام الرئيسي أو عنوان IP لوحدة ادارة المصادر المستهدفة بالطريقة الصحيحة، وأن وحدة ادارة المصادر تعمل وفعالة .

**DGL5162A** فشل في طلب System Managed Storage (SMS) بالنسبة إلى وحدة ادارة المصادر: [nnn] .

**الشرح:** فشل في طلب SMS لوحدة ادارة المصدر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتصحيح أي أخطاء تم الإشارة إليها في الرسالة وأعد المحاولة مرة أخرى .

**DGL5163A** فشل في الحصول على كود الرد من الجلسة التي تم الاتصال بها .

**الشرح:** تم ارسال طلب SMS إلى وحدة ادارة مصادر، ولكن لا يمكن استرجاع كود الرد للرسالة التي تم اعادتها من وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل الخطأ لوحدة خدمة http لتحديد كود العودة الذي تم ارساله إلى الوحدة التابعة بواسطة وحدة ادارة المصادر. قم بتصحيح أي أخطاء قد تكون السبب في المشكلة، ثم أعد ارسال الطلب. إذا تكرر حدوث المشكلة، ارجع إلى موجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM .

**DGL5164A** رد من وحدة ادارة المصادر بالخطا(الأخطاء): [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ بعد ارسال طلب إلى وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتسجيل البيانات من الرسالة لتصحيح أي أخطاء محتملة قد تسبب في حدوث فشل. تأكد من أن كلا من وحدة ادارة المصادر تعمل وفعالة .

#### DGL5165A مطلوب بدء الاتصال كموجه لادارة المصادر أو تجديد معتمد .credential

**الشرح:** فشل بدء اتصال سابق بوحدة ادارة المصادر، أو تم انتهاء صلاحية الاعتماد من بدء الاتصال السابق.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اذا كان لم يتم تحديد بدء اتصال سابق، فيجب بدء الاتصال بوحدة ادارة المصادر للحصول على جلسة SMS. اذا كان ذلك ليس هو الموقف الحالي، فيجب بدء الاتصال مرة أخرى بوحدة ادارة المصادر لاستلام اعتماد جديد من أجل الاحتفاظ بجلسة SMS.

#### DGL5166A تم تحديد نوع وحدة خدمة [nnn] غير صحيح .

**الشرح:** سلسلة الحروف التي تم تحديدها لنوع وحدة الخدمة تعد غير صحيحة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك عن طريق استخدام أنواع وحدة الخدمة مع مجموعة حروف سابقة مثل SMS\_SERVER\_TYPE . أنظر مرجع API الموجود على النظام للحصول على معلومات عن كيفية استخدام هذه الأنواع. حاول تنفيذ العملية مرة أخرى.

#### DGL5167A تم تحديد نوع وسط [nnn] غير صحيح .

**الشرح:** سلسلة الحروف المحددة لنوع الوسط الخاص بنظام التخزين تعد غير صحيحة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرامج الخاص بك عن طريق استخدام أنواع الوسط مع حروف سابقة مثل SMS\_MEDIA\_TYPE . أنظر مرجع API الموجود على النظام للحصول على معلومات عن كيفية استخدام هذه الأنواع. حاول تنفيذ العملية مرة أخرى.

#### DGL5168A تم تحديد بروتوكول وحدة خدمة [nnn] غير صحيح .

**الشرح:** سلسلة الحروف التي تم تحديدها لبروتوكول الاتصال تعد غير صحيحة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك عن طريق استخدام بروتوكولات اتصال مع مجموعة حروف سابقة مثل SMS\_SERVER\_PROTOCOL . أنظر مرجع API الموجود على النظام للحصول على معلومات عن كيفية استخدام هذه الأنواع. حاول تنفيذ العملية مرة أخرى.

#### DGL5175A يجب تحديد اسم لعنصر SMS قبل ارسال الطلب الى وحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** يجب إتاحة اسم للطلبات مثل التكوين والاسترجاع والتعديل والحذف الى وحدة ادارة المصادر لعنصر SMS محدد أو وحدة entity.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإتاحة اسم صحيح لعنصر SMS المستهدف أو وحدة entity التي ترغب في الاتصال بها

#### DGL5176A قيمة (قيم) الوقت أو اليوم خارج المدى .

**الشرح:** القيمة (القيم) المحددة للوقت أو اليوم في محددات الجدول أو الدورة لوحدة ادارة المصادر قد تكون خارج المدى المتوقع .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** القيم الصحيحة هي

- الساعة: ٠ - ٢٤
- الدقائق: ٠ - ٥٩
- اليوم: ٠ - ٧

#### DGL5177A لم يتم تحديد بيانات اتصال لوحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** من أجل تعريف وحدة ادارة مصادر جديدة في وحدة خدمة المكتبة، فيجب تحديد بيانات الاتصال لوحدة ادارة المصادر. في هذه الحالة، بيانات الاتصال تعني مسار servlet الذي تم تعريفه في وحدة ادارة المصادر لبدء عمليات SMS .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد بيانات اتصال صحيحة وأعد المحاولة مرة أخرى .

---

**DGL5178A لا يوجد هدف أو تمت تحديد عنصر وحدة**  
ادارة مصادر غير صحيح .

**الشرح:** اما أن يكون لم يتم تحديد وحدة ادارة مصدر أو أن العنصر المحدد غير صحيح. لا يمكن الاستمرار في عملية بدء الاتصال .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من أن الاسم المحدد لوحدة ادارة المصدر المستهدف صحيح ومعرف في وحدة خدمة المكتبة. أعد محاولة بدء الاتصال .

---

**DGL5179A لم يتم تحديد هوية مستخدم لبدء**  
الاتصال بوحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** لبدء الاتصال بوحدة ارادة المصادر ، يجب اتاحة هوية مستخدم صحيحة.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد هوية مستخدم صحيحة قبل بدء الاتصال بوحدة ادارة المصادر .

---

**DGL5180A لم يتم تحديد كلمة سرية لبدء الاتصال**  
بوحدة ادارة المصدر .

**الشرح:** لبدء الاتصال بوحدة ارادة المصادر ، يجب اتاحة كلمة سرية صحيحة لهوية مستخدم المحددة.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد كلمة سرية صحيحة لهوية المستخدم قبل بدء الاتصال بوحدة خدمة ادارة المصادر .

---

**DGL5191A لا يمكن حذف مجموعة الخواص**  
المميزة .

**الشرح:** لا يمكنك حذف مجموعة الخواص المميزة هذه لأنها مرفقة مع عناصر أخرى ،مثل نوع مكون .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بازالة مراجع مجموعة الخواص المميزة هذه، ثم قم بحذف مجموعة الخواص المميزة .

---

**DGL5192A لا يمكن تعديل الخاصية المميزة .**

**الشرح:** لا يمكنك تعديل هذه الخاصية المميزة لأنها مرفقة مع عناصر أخرى .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا تقوم بتعديل هذه الخاصية المميزة .

---

**DGL5193A لا يمكن حذف الخاصية المميزة .**

**الشرح:** لا يمكنك حذف هذه الخاصية المميزة لأنها مرفقة مع عناصر أخرى .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** لا تقوم بحذف هذه الخاصية المميزة .

---

**DGL5194A طريقة الاحضار ليست طريقة مدعومة.**  
قم باستخدام طريقة الاسترجاع بدلا منها.

**الشرح:** الذاكرة الوسيطة غير فعالة، لذلك لا يمكن استخدام طريقة الاحضار. الذاكرة الوسيطة عبارة عن شارة يمكن أن تكون فعالة أو غير فعالة عند تعريف مخزن بيانات. عندما تكون الذاكرة الوسيطة فعالة، فيمكن احضار العناصر من مخزن البيانات وتخزينهم في الذاكرة الوسيطة بصورة مؤقتة؛ اما عندما تكون الذاكرة الوسيطة غير فعالة، فيجب استرجاع العناصر مباشرة من مخزن البيانات.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم باستخدام طريقة الاسترجاع .

---

**DGL5195A تم تخطي أقصى عدد من الصفوف**  
وأحجام السجلات بالنسبة الى جدول .

**الشرح:** طول الصف في الجدول في قاعدة البيانات كبير جدا .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** استخدم أطوال صفوف لمسافات الجداول التالية في قاعدة البيانات :

- حجم صفحة 4005 K:بايت
- حجم صفحة 8101 K:بايت
- حجم صفحة 16293 K:بايت
- حجم صفحة 3267732 K:بايت

يتم حساب طول الصف عن طريق اضافة الطول الداخلي للأعمدة .

---

**DGL5196A يمكن فقط تعريف نوع بيانات سلسلة**  
الحروف على أنها نص قابل للبحث .

**الشرح:** يمكنك فقط تعريف نوع بيانات سلسلة الحروف على أنه نص قابل للبحث. نوع بيانات سلسلة الحروف هو نوع بيانات الخاصة المميزة char أو varchar <

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم فقط بتعريف نوع بيانات الخاصة المميزة char أو varchar على أنه نص قابل للبحث .

#### DGL5200A خطأ في تعريف أو تغيير فهرس النص في نوع المكون [nnn] . كود عودة [nnn] TIE

**الشرح:** إما أن نوع المكون نفسه أو خاصية مميزة به، قد تم اتاحتها لبحث النص، وذلك يتطلب أن يتم تعريف أو تعديل فهرس النص.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى كتب DB2 Text Information Extender (TIE) الصحيحة لمزيد من المعلومات عن كود العودة أو اتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك .

#### DGL5201A لم يتم تحديد كلمة السرية لهوية المستخدم المستخدمة لإدارة فهرس النص .

**الشرح:** بالنسبة لهوية المستخدم هذه، فقد قمت بادخال كلمة سرية لم يتم تحديدها .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد كلمة السرية بالنسبة الى هوية المستخدم الذي ترغب في استخدامه لإدارة فهرس النص باستخدام DB2 Text Information Extender (TIE).

#### DGL5202A تم انتهاء صلاحية كلمة سرية هوية المستخدم المستخدمة لإدارة فهرس النص .

**الشرح:** تم انتهاء صلاحية كلمة السرية لهوية هذا المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بإعادة تحديد كلمة السرية بالنسبة لهوية المستخدم الذي ترغب في استخدامه لإدارة فهرس النص باستخدام DB2 Text Information Extender (TIE).

#### DGL5203A كلمة السرية غير صحيحة بالنسبة لهوية المستخدم المستخدمة لإدارة فهرس النص .

**الشرح:** قمت بادخال كلمة سرية غير صحيحة لهوية هذا المستخدم.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الهجاء وشكل الحروف في كلمة السرية. إذا تطلب الأمر، قم بإعادة تحديد كلمة السرية بالنسبة لهوية المستخدم التي ترغب في استخدامها لإدارة فهرس النص باستخدام DB2 Text Information Extender (TIE).

#### DGL5204A خطأ: تم تحديد هوية نوع مكون [nnn] غير صحيحة بالنسبة لعملية فهرس النص .

**الشرح:** فهرس النص مطلوبة بواسطة النظام للتحضير الى وتنفيذ عمليات بحث للنص على خواص مميزة وأنواع مكونات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من وجود نوع المكون المحدد على النظام .

#### DGL5205A خطأ في تنفيذ عملية فهرس النص في نوع المكون [nnn] . وحدة خدمة المكتبة قامت بإعادة كود العودة [nnn]؛ وكود العودة الموسع [nnn]

**الشرح:** فهرس النص مطلوبة بواسطة النظام للتحضير الى وتنفيذ عمليات بحث للنص على خواص مميزة وأنواع مكونات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى كتب DB2 Text Information Extender (TIE) الصحيحة لمزيد من المعلومات عن كود العودة أو اتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك .

#### DGL5217A خاتم الوقت لا يمكن أن يكون عبارة عن لاشيء .

**الشرح:** تم تحديد قيمة خاتم وقت عبارة عن NULL.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف قيمة صحيحة لخاتم الوقت.

---

**DGL5218A** بيانات الخاصية المميزة عبارة عن  
لاشيء والخاصية المميزة لا يجب أن  
تكون عبارة عن لاشيء .

الشرح: لم يتم تحديد قيمة لخاصية مميزة، ولكن تعريف  
هذه الخاصية المميزة يتطلب تحديد قيمة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد قيمة للخاصية المميزة.

---

**DGL5219A** بيانات الخاصية المميزة ليست من  
النوع رقم صحيح .

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع رقم صحيح،  
ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليس عنصر  
رقم صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر رقم صحيح لهذه الخاصية  
المميزة .

---

**DGL5220A** بيانات الخاصية المميزة ليست من  
النوع القصير .

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع قصير، ولكن  
القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر قصير  
صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر قصير صحيح لهذه  
الخاصية المميزة .

---

**DGL5221A** بيانات الخاصية المميزة ليست من  
النوع المتحرك .

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع متحرك،  
ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر  
متحرك صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر متحرك صحيح لهذه  
الخاصية المميزة .

---

**DGL5222A** بيانات الخاصية المميزة ليست من  
النوع العشري .

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع عشري،  
ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر  
عشري صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر عشري صحيح لهذه  
الخاصية المميزة .

---

**DGL5223A** بيانات الخاصية المميزة ليست من  
النوع المزدوج.

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع مزدوج،  
ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر  
مزدوج صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر مزدوج صحيح لهذه  
الخاصية المميزة .

---

**DGL5224A** بيانات الخاصية المميزة ليست نوع  
البيانات الصحيح.

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع تاريخ، ولكن  
القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر تاريخ  
صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر بيانات صحيح لهذه  
الخاصية المميزة .

---

**DGL5225A** بيانات الخاصية المميزة ليست نوع  
الوقت الصحيح.

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع وقت، ولكن  
القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر وقت  
صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتعريف عنصر وقت صحيح لهذه  
الخاصية المميزة .

---

**DGL5226A** بيانات الخاصية المميزة ليست نوع  
خاتم الوقت الصحيح.

الشرح: الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع خاتم وقت،  
ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر  
خاتم وقت صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف عنصر خاتم وقت صحيح لهذه الخاصية المميزة .

## DGL5227A بيانات الخاصية المميزة ليست من النوع المدمج .

**الشرح:** الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع ثنائي، ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر ثنائي صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف عنصر ثنائي صحيح لهذه الخاصية المميزة .

## DGL5228A بيانات الخاصية المميزة من النوع سلسلة حروف .

**الشرح:** الخاصية المميزة تم تعريفها كنوع سلسلة حروف، ولكن القيمة أو البيانات للخاصية المميزة ليست عنصر سلسلة حروف صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف عنصر سلسلة حروف صحيح لهذه الخاصية المميزة .

## DGL5229A المكون [nnn] ليس في DKChildCollection الخاص بالمكون [nnn].

**الشرح:** المجموعة الفرعية تساوي null أو ليست من النوع DKChildCollection.

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن المجموعة الفرعية ليست عبارة عن null ومن النوع DKChildCollection .

## DGL5230A القيمة الأساسية للمكونات الفرعية تعدت المدى المحدد بالقيمة الدنيا أو القصوى المقبولة للمكونات الفرعية.

**الشرح:** عدد المكونات الفرعية إما أنه أصغر من أدنى عدد للمكونات الفرعية الذي تم تحديده أو أكبر من أقصى عدد للمكونات الفرعية الذي تم تحديده .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد عدد من المكونات الفرعية يكون في المدى بين العدد الأدنى والأقصى للمكونات الفرعية التي تم تحديدها.

## DGL5231A القيمة الأساسية وعدد هويات المكون لا تتلائم في المجموعة الفرعية .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل الكود الذي يتم اعادته وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM.

## DGL5232A اسم العنصر [nnn] في DDO لا يتطابق مع اسم العنصر [nnn] في نوع البند .

**الشرح:** DDO الموجود في المجموعة الفرعية له اسم عنصر مختلف عن DDOs الأخرى في المجموعة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كل DDOs من نفس النوع.

## DGL5233A اسم العنصر [nnn] هو اسم نوع مكون، ولكن تم قبول اسم نوع بند .

**الشرح:** اسم العنصر يجب أن يكون اسم نوع البند بدلا من اسم نوع المكون .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم نوع بند لهذا العنصر .

## DGL5234A اسم العنصر [nnn] ليس بند صحيح ولا اسم نوع مكون. المتوقع كان اسم نوع بند صحيح .

**الشرح:** اسم العنصر يجب أن يكون اسم نوع بند صحيح

## المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم نوع بند للعنصر .

## DGL5235A المكون [nnn] الذي يتم استرجاعه غير مدون في كشف التوجيه .projection

**الشرح:** قمت بمحاولة لاسترجاع مكون باستخدام  
موجهات projections ، ولكن فشلت محاولة تضمين  
المكون الذي يتم استرجاعه في كشف التوجيه  
projection.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بالتحقق من أن كشف التوجيه  
projection يحتوي على المكون الذي يتم استرجاعه  
بجانب كل المكونات الأخرى الضرورية.

#### DGL5236A كشف التوجيه Projection يحتوي على مسارين مختلفين للمكون [nnn].

**الشرح:** تم تمرير كشف توجيه projection حيث  
المكون يحتوي على عدة خواص مميزة موجهة. يوجد  
اثنين من موجهات الخواص المميزة لنفس المكون؛ هذه  
الموجهات تحتوي على مسارات مختلفة من الأصل إلى  
المكون المحدد (على سبيل المثال، "  
Article/Section/Title"  
"Journal/Section/Address،  
Journal != Article")

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من كل سلاسل حروف التوجيه .

#### DGL5237A حجم الخاصية المميزة [nnn] المحدد [nnn] أكبر من الحجم المحدد [nnn] في تعريف نوع البند .

**الشرح:** في وقت تكوين نوع البند، قمت بتعريف حجم  
للخاصية المميزة، ولكن تم تخطي الحجم خلال تكوين  
المرحلة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتقليل الحجم الخاصية المميزة وأعد العملية  
مرة أخرى .

#### DGL5238A هويات المكون للبنود في المجموعة لا يمكن استرجاعها حيث أن حجم المجموعة عبارة عن صفر .

**الشرح:** قمت بمحاولة لاسترجاع هويات المكونات في  
مجموعة لا يوجد بها بنود .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** يجب وجود بند واحد على الأقل في  
المجموعة .

#### DGL5239A كحد أدنى، يجب تحديد أما اختيار sysAttrs أو userAttrs .

**الشرح:** لم يتم تحديد أيًا من اختيار الخواص المميزة  
للنظام أو الخواص المميزة للمستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اختيار الخواص المميزة للنظام  
أو الخواص المميزة للنظام .

#### DGL5240A لا يمكن تنفيذ عمليات الاسترجاع على NULL DDO.

**الشرح:** DDO كان عبارة عن NULL، لذلك فشلت  
عملية الاسترجاع .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح البرنامج الخاص بك لاسترجاع  
DDO صحيح .

#### DGL5241A نوع العنصر لم يتم تحديده في PID.

**الشرح:** هوية الاستمرار الصحيحة يجب أن تحتوي  
على اسم نوع عنصر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد نوع العنصر في PID ثم أعد تنفيذ  
العملية .

#### DGL5242A حدث خطأ داخلي. خلال التعديل، قامت وحدة خدمة المكتبة بتسجيل أنه يجب تخزين DDO بهوية نوع المكون [nnn] في وحدة خدمة المكتبة. ولكن، هوية نوع المكون التي تخص DDO والمرسلة إلى وحدة خدمة المكتبة لعملية التعديل هذه كانت [nnn]، وليس [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل المعلومات الموجودة في ملف  
تسجيل الأخطاء واتصل بممثل خدمات IBM الخاص  
بك .



---

**DGL5243A** هوية المكون لا يمكن استرجاعها في DDO هذا حيث أنها عبارة عن NULL.

الشرح: هوية المكون في DDO عبارة عن NULL ولا يمكن استرجاعها .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتصحيح هوية المكون في البرنامج الخاص بك .

---

**DGL5244A** اسم الامتياز لا يمكن أن يكون عبارة عن NULL.

الشرح: اسم الامتياز لا يمكن أن يكون عبارة عن NULL.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف اسم امتياز .

---

**DGL5245A** كود الخاصية عبارة عن NULL .

الشرح: اسم الخاصية لا يمكن أن يكون عبارة عن NULL.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف كود خاصية .

---

**DGL5246A** اسم عنصر AttrGroup لا يمكن أن يكون عبارة عن NULL.

الشرح: اسم عنصر مجموعة الخواص المميزة لا يمكن أن يكون NULL.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتعريف اسم عنصر مجموعة خواص مميزة .

---

**DGL5247A** القيمة الأساسية للتجميع الفرعي ليس بين الحد الأدنى والأقصى للقيم الأساسية المحددة في تعريف نوع المكون .

الشرح: عدد المكونات الفرعية إما أنه أصغر من أدنى عدد للمكونات الفرعية الذي تم تحديده أو أكبر من أقصى عدد للمكونات الفرعية الذي تم تحديده.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد عدد من المكونات الفرعية يكون في المدى بين العدد الأدنى والأقصى للمكونات الفرعية التي تم تحديدها.

---

**DGL5248A** التحفظات الأولية/للمفتاح خارجي الموجودة يوجد لها مرجع بالفعل لجدول خارجي مستهدف. لا يمكن إضافة جدول خارجي مستهدف جديد (على أنه المفتاح الأساسي) إلى هذه التحفظات الأولية/للمفتاح-الخارجي المحددة .

الشرح: كل مفتاح خارجي يمكن أن يكون لديه جدول خارجي مستهدف واحد، ولكنك حاولت إضافة جدول خارجي مستهدف آخر إلى هذا المفتاح الخارجي.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بإضافة جدول خارجي مستهدف آخر إلى هذا المفتاح الخارجي foreign key.

---

**DGL5249A** التحفظات الأولية/للمفتاح خارجي الموجودة يوجد لها مرجع بالفعل لنوع المكون المستهدف. لا يمكن إضافة نوع مكون مستهدف جديد (على أنه المفتاح الأساسي) إلى هذه التحفظات الأولية/للمفتاح-الخارجي المحددة.

الشرح: كل مفتاح خارجي يمكن أن يكون لديه نوع مكون مستهدف واحد، ولكنك حاولت إضافة نوع مكون مستهدف آخر إلى هذا المفتاح الخارجي.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: لا تقوم بإضافة نوع مكون مستهدف آخر إلى هذا المفتاح الخارجي foreign key .

---

**DGL5250A** ليس مجموعة SMS صحيحة .

الشرح: هذه المجموعة غير موجودة في وحدة خدمة المكتبة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بتحديد المجموعة الصحيحة الموجودة في وحدة خدمة المكتبة.

---

**DGL5252A** خطأ I/O .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### DGL5253A سلسل حروف البحث خالية .

الشرح: تم ادخال سلسلة حروف خالية لاستعلام لغرض البحث عن نص .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة واحد أو أكثر من بنود البحث في سلسلة حروف بحث النص .

DGL5254A لا يمكن حذف domain هذا لأنه يحتوي على عنصر واحد على الأقل. قم بنقل العنصر(العناصر) الى domain(s) آخر .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف domain مع وجود عنصر واحد على الأقل به. يمكنك فقط حذف domain عندما لا يحتوي على أي عناصر.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بنقل العنصر(العناصر) الى domain(s) آخر وأعد العملية مرة أخرى .

#### DGL5255A لم يتم تحديد اسم مستخدم .

الشرح: يجب تحديد اسم مستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد اسم مستخدم.

#### DGL5256A استرجاع الوصلة

PLinkCRUDICM بالنسبة لبند الوصلة يجب أن يكون عثر على DDO خارجي في الاستعلام لوحدة خدمة المكتبة بالنسبة لكل وصلة. عدد نتائج البحث [nnn] . عدد بنود الوصلات التي تم الاستعلام عنها [nnn].

الشرح: استرجاع الوصلات مع بنود الوصلة عثر على رقم غير متسق من البنود تستخدم استعلام مقارنتا بالرقم الذي تم اعادته بواسطة وحدة خدمة المكتبة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ.

#### DGL5257A فشل تعديل الوصلات-الآلية:[nnn].

الشرح: النظام فشل في تعديل الوصلات- الآلية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد مصدر المشكلة عن طريق ملاحظة بيانات الخطأ الإضافية التي يتم اعادتها، مثل رسالة الخطأ وحالة الخطأ وكود الخطأ .

DGL5259A هوية المستخدم [nnn] المستخدمة للاتصال بقاعدة بيانات وحدة الخدمة غير مصرح لها بتنفيذ عملية قاعدة البيانات المحددة .

الشرح: هوية المستخدم المستخدمة للاتصال بقاعدة البيانات غير مصرح لها باتمام العملية. لأنه لم يتم توصيفها بالطريقة الصحيحة لهذا التصرف .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك للتأكد من أن هوية المستخدم المستخدمة للاتصال بقاعدة البيانات قد تم توصيفها بالطريقة الصحيحة. هذا الخطأ قد يكون أيضا بسبب ملف cmbicmenv.ini تالف. ارجع الى سجل تتبع وحدة الخدمة للحصول على تفاصيل .

DGL5260A الرمز المميز الخاص بالمستخدم [nnn] الذي تم ارساله الى وحدة الخدمة كان غير صحيح .

الشرح: الرمز المميز للمستخدم الذي تم تكوينه خلال بدء الاتصال كان تالف .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: ارجع الى سجل الأخطاء للحصول على بيانات الخطأ والتتبع، وقم بتسجيل كود العودة، واتصل بموجه النظام الخاص بك.

DGL5261A يجب تركيب DB2 Text Information Extender (TIE) لتنفيذ عمليات البحث عن نص .

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين فهرس نص، ولكن لم يتم تركيب TIE على وحدة الخدمة TIE. مطلوب للقيام بالبحث عن نص .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتركيب TIE على وحدة خدمة المكتبة. أنظر *Planning and Installing Enterprise Information Portal* للحصول على بيانات عن كيفية تركيب TIE على وحدة خدمة المكتبة .

**DGL5262A** قم بتصريف غير قانوني في سلسلة عمليات `callbackExecute()` لا يسمح باستدعاءات API OO من سلسلة عمليات `callbackExecute`

الشرح: قمت بمحاولة لاستدعاء طريقة مخزن بيانات باستخدام طريقة `dataCallback()` في عنصر `callback`. استدعاءات مخزن البيانات غير مسموح بها من عنصر `callback` .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير كود التطبيق الذي يتعامل مع عنصر `callback` بحيث لا يقوم باستدعاءات لمخزن البيانات.

**DGL5263A** تركيب غير صحيح لسلسلة حروف الاستعلام `[nnn]`.

الشرح: تركيب سلسلة حروف الاستعلام المحددة لا تتناسب مع المحددات المدعومة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر *Workstation Application Programming Guide* النسخة ٨ / الإصدار ١ بالنسبة إلى النحو، والتركيب اللغوي، والاستخدام الصحيح وأمثلة على لغات الاستعلام.

**DGL5264A** حدث خطأ أثناء ترجمة سلسلة حروف الاستعلام `[nnn]`.

الشرح: عملية تشغيل سلسلة حروف الاستعلام المحددة كانت غير ناجحة، أغلب الظن أن تركيب سلسلة حروف الاستعلام غير صحيح.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر *Workstation Application Programming Guide* النسخة ٨ / الإصدار ١

بالنسبة إلى نحو، والتركيب اللغوي، والاستخدام الصحيح للاستعلام وأمثلة على لغات الاستعلام.

**DGL5265A** سلسلة حروف الاستعلام لا يمكن أن تكون خالية أو عبارة عن `NULL`.

الشرح: استخدام سلسلة حروف استعلام خالية أو عبارة عن `NULL` يعد غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن سلسلة حروف الاستعلام الذي تحاول تنفيذه صحيحة. على سبيل المثال ، `"/Journal[@NumPages > 50]"`

**DGL5266A** فقرة `%1 ESCAPE` غير صحيحة مع معامل `%٢` .

الشرح: صيغة الهروب يمكن تحديدها فقط مع معامل `LIKE` .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. أنظر *Workstation Application Programming Guide* النسخة ٨ / الإصدار ١ بالنسبة إلى النحو، والتركيب اللغوي، والاستخدام الصحيح للاستعلام وأمثلة.

**DGL5267A** القيمة `%١` المحددة لفقرة `ESCAPE` غير صحيحة .

الشرح: فقرة `escape` يجب أن تكون حرف مفرد لا يزيد عن اثنين بايت في الطول، ويمكن فقط استخدامه في سلسلة حروف النموذج إذا كان متبوع بنفسه، أو علامة النسبة المئوية أو علامة التسطير.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح سلسلة حروف الاستعلام. أنظر *Workstation Application Programming Guide* النسخة ٨ / الإصدار ١ بالنسبة إلى النحو، والتركيب اللغوي، والاستخدام الصحيح للاستعلام وأمثلة.

**DGL5268A** صيغة استعلام `DKQExpr` المدمج عبارة عن `NULL` .

الشرح: لم يتم تحديد صيغة الاستعلام المدمج الكامل المستخدم مع الاستعلامات المفردة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من أن صيغة الاستعلام المدمج قد تم توكيدها وتميرها بالطريقة الصحيحة .

**DGL5269A** DKQTerm غير صحيح: قيمة  
بحث النص عبارة عن NULL في  
صيغة بحث النص.

الشرح: لا يمكن تنفيذ البحث إذا كانت القيمة المراد  
البحث عنها عبارة عن NULL.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد بند سلسلة الحروف ليحتوي على  
شرط بحث نص لبند الاستعلام هذا .

**DGL5270A** خطأ داخلي متعلق بتشغيل  
backward traversal of  
references في الاستعلام .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل  
خدمات IBM .

**DGL5271A** استخدام غير سليم بالنسبة الى  
backward traversal of  
references في الاستعلام .

الشرح: على سبيل المثال ،

"Book/REFERENCEDBY/@REFERENCER  
Conference\_Note"> يعد مثال صحيح  
لايجاد كل مذكرات المؤتمر التي تحتوي على خواص  
مميزة مرجعية تشير الى كتب .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر *Workstation Application Programming Guide* النسخة ٨ / الاصدار ١  
بالنسبة الى النحو، والتركيب اللغوي، والاستخدام  
الصحيح للاستعلام وأمثلة.

**DGL5272A** خطأ داخلي متعلق بتشغيل  
forward traversal of references  
في الاستعلام .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل  
خدمات IBM .

**DGL5273A** استخدام غير سليم بالنسبة الى  
forward traversal of  
references في الاستعلام .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أنظر *Workstation Application Programming Guide* النسخة ٨ / الاصدار ١  
بالنسبة الى النحو، والتركيب اللغوي، والاستخدام  
الصحيح للاستعلام وأمثلة.

**DGL5300A** استدعاء النظام الذي تم تحديده تم  
قطعه بواسطة استدعاء windows  
socket  
WSACancelBlockingCall .

الشرح: استدعاء النظام قام بقطع الاتصال .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أعد محاولة الاتصال .

**DGL5301A** موصف ملف غير صحيح. موصف  
الملف لم يعد صحيح .

الشرح: قمت باستخدام موصف ملف غير صحيح.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتصحيح موصف الملف ليصبح صحيح.  
قم بالتحقق من حالة الاتصال .

**DGL5302A** قمت بمحاولة لاستخدام عنوان  
الاذاعة، ولكن لم يتم اتاحة  
SO\_BROADCAST. يجب  
تكوين المقبس عند اتاحة  
SO\_BROADCAST

الشرح: قمت بمحاولة للاذاعة باستخدام مقبس بدون  
اتاحة معامل SO\_BROADCAST.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين المقيس عند إتاحة معامل  
SO\_BROADCAST

DGL5303A عنوان غير صحيح .

الشرح: العنوان عن بعد غير قابل للاستخدام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من صحة عنوان (inetaddr) .

DGL5304A برهان غير صحيح .

الشرح: البرهان المتاح لاستدعاء المقيس غير صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من صحة المحددات الخاصة بك .

DGL5305A لا توجد المزيد من مواصفات المقاييس المتاحة. النظام وصل الى الحد الأقصى المسموح به، لا يمكن طلب المزيد من المقاييس. قم بغلق المقاييس والخدمات غير المستخدمة.

الشرح: المقاييس المتاحة نفذت من النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بغلق أي مقاييس غير مستخدمة لاتاحة المزيد من المقاييس .

DGL5306A لا يمكن اتمام عملية تغيير المقيس من غير قابل للحجب الى قابل للحجب في الحال.

الشرح: لا يمكنك اتمام الاتصال الخاص بك لأنه يوجد مقيس آخر أدى الى حجب محاولة الاتصال الخاصة بك .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: انتظر حتى يتم اتمام العملية الحالية وأعد العملية مرة أخرى .

DGL5307A جاري تشغيل وظيفة حجب مقيس .

الشرح: لا يمكنك اتمام الاتصال الخاص بك لأن المقب يحجبه.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أعد محاولة تنفيذ العملية مرة أخرى .

DGL5308A جاري تشغيل العملية .

الشرح: قمت بمحاولة القيام بعملية على مقيس تم الالتزام به .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: انتظر حتى يتم اتمام العملية الحالية وأعد العملية مرة أخرى.

DGL5309A مقيس غير صحيح .

الشرح: قمت بمحاول اتخاذ تصرف على مقيس غير صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من صحة الوصلة وأعد التصرف مرة أخرى .

DGL5310A عنوان جهة النقل مطلوب .

الشرح: لم يتم تحديد عنوان نظام رئيسي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتحديد عنوان اسم النظام الرئيسي المستهدف .

DGL5311A الرسالة كبيرة جدا .

الشرح: احتياطي المقيس صغير جدا بحيث لا يستطيع الاحتفاظ بالمعلومات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بزيادة المساحة الاحتياطية

DGL5312A البروتوكول غير صحيح بالنسبة لنوع socket هذا.

الشرح: ليس كل البروتوكولات مدعومة لكل أنواع المقاييس .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باستخدام نوع المقيس الصحيح .

---

### DGL5313A البروتوكول غير صحيح على هذا النظام .

الشرح: هذا البروتوكول غير متاح على النظام الفرعي لشبكة الاتصال.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم بروتوكول صحيح .

---

### DGL5314A البروتوكول غير مدعم .

الشرح: هذا البروتوكول غير مدعم بواسطة النظام الفرعي لشبكة الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من البروتوكولات المدعومة للنظام الفرعي لشبكة الاتصال الخاصة بك.

---

### DGL5315A نوع المقبس Socket غير مدعم .

الشرح: هذا المقبس غير مدعم بواسطة النظام الفرعي لشبكة الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم نوع مقبس بديل .

---

### DGL5316A العملية غير مدعمة على المقبس .socket

الشرح: لا يمكنك تنفيذ العملية المحددة على هذا النوع من المقابس.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم مقبس يدعم هذه العملية .

---

### DGL5317A عائلة البروتوكول غير مدعمة .

الشرح: عائلة البروتوكول هذه غير مدعمة بواسطة النظام الفرعي لشبكة الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من البروتوكولات المدعومة بواسطة النظام الفرعي لشبكة الاتصال الخاصة بك.

---

### DGL5318A عائلة العنوان غير مدعمة بواسطة عائلة البروتوكول .

الشرح: قمت باستخدام دمج غير صحيح للعائلة والعنوان .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من أزواج العائلات والعناوين المدعومة بواسطة النظام الفرعي لشبكة الاتصال الخاصة بك.

---

### DGL5319A العنوان المحلي مستخدم بالفعل .

الشرح: العنوان مستخدم ولا يمكن استخدامه في الوقت الحالي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من عدم استخدام المنفذ بواسطة شخص آخر وأعد تجربة الوصلة .

---

### DGL5320A العنوان أو المنفذ عن بعد غير متاح.

الشرح: لا يوجد مستمع في العنوان والمنفذ المحددين .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن النظام الرئيسي فعال .

---

### DGL5321A فشل في النظام الفرعي TCP/IP .

الشرح: غير قادر على الاتصال بالنظام الفرعي TCP/IP.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من بدء النظام الفرعي وأنه فعال.

---

### DGL5322A لا يمكن الوصول الى شبكة الاتصال. لم يتم العثور على مسار لشبكة الاتصال .

الشرح: لم يتم العثور على مسار لشبكة الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من وصلات شبكة الاتصال الخاصة بك

---

### DGL5323A تم فقد الوصلة عند الارجاع.

الشرح: تم غلق المقيس بسبب عملية ارجاع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتكوين وصلة جديدة .

DGL5324A تم انتهاء الجلسة بواسطة العنوان المحلي بسبب فشل عملية الارسال .

الشرح: تم انتهاء الجلسة بدون أي مقدمات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أعد محاولة الاتصال.

DGL5325A تم غلق الجلسة بواسطة النظام الرئيسي عن بعد .

الشرح: النظام الرئيسي قام بغلق الوصلة في وقت سابق للوقت المتوقع. قد يكون قد تم إيقاف وحدة الخدمة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أعد محاولة الاتصال .

DGL5326A العنوان عن بعد قام برفض طلب الاتصال. لا يوجد مستمع على المنفذ.

الشرح: لم يوجد مستمع متاح على المنفذ .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن النظام الرئيسي يقوم بالاستماع عند المنفذ المحدد .

DGL5327A يوجد مزيد من المساحة الاحتياطية متاحة .

الشرح: تم ملء المساحة الاحتياطية للمقيس.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بزيادة المساحة الاحتياطية

DGL5328A المقيس socket متصل بالفعل .

الشرح: المقيس socket متصل بالفعل .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

DGL5329A المقيس socket غير متصل .

الشرح: قمت بمحاولة لاستخدام مقيس غير متصل.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بوصل المقيس قبل استخدامه .

DGL5330A لا يمكن ارسال بيانات بعد غلق المقيس. socket.

الشرح: تم القيام باستدعاء غلق للمقيس. socket. لم يتم ارسال بيانات .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أعد محاولة ارسال البيانات بعد عودة النظام الرئيسي لشبكة الاتصال .

DGL5331A يوجد كثير من الوصلات المباشرة في المسار من عقدة المصدر الى عقدة الوجهة؛ لا يمكن الاستمرار .

الشرح: يجد كثير من المراجع لعنصر kernel.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باتاحة مزيد من المصادر للتعامل مع المراجع.

DGL5332A تم انقضاء وقت الوصلة أو تم اغلاق الوصلة بسبب فشل عن بعد .

الشرح: لم يتم الحصول على رد من وحدة الخدمة في ظل الفترة المحددة لانقضاء الوقت .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بزيادة قيمة انقضاء الوقت، أو تأكد من أن النظام الرئيسي فعال. أعد محاولة الاتصال.

DGL5333A يوجد كثير من المستويات في الوصلات المباشرة لشبكة الاتصال (الوصلات الرمزية لشبكة الاتصال) لمسار شبكة الاتصال هذا. لا يمكن الاستمرار .

**الشرح:** النظام لا يمكنه ترجمة اسم مسار شبكة الاتصال لأن اسم المسار يحتوي على العديد من الوصلات الرمزية لشبكة الاتصال.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتعريف مسار يحتوي على عدد أقل من الوصلات الرمزية لشبكة الاتصال.

#### DGL5334A اسم الملف طويل جدا .

**الشرح:** النظام لا يستطيع استخدام اسم ملف طويل جدا .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باستخدام اسم ملف أقصر .

#### DGL5335A النظام غير فعال .

**الشرح:** النظام الرئيسي لا يستجيب .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من اسم النظام الرئيسي وأعد تجربة الوصلة في وقت آخر .

#### DGL5336A لا يوجد مسار توجيه لشبكة الاتصال للنظام الرئيسي .

**الشرح:** النظام الرئيسي موجود على شبكة اتصال منفصلة ولا يمكن العثور على مسار.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الاتصال الخاص بشبكة اتصال النظام الرئيسي .

#### DGL5337A تم إيقاف تشغيل الجلسة .

**الشرح:** تم إيقاف تشغيل المقبس بنجاح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

#### DGL5338A النظام الرئيسي (key) لم يتم العثور عليه. لا يوجد نظام رئيسي معروف بهذا الاسم .

**الشرح:** لا يوجد نظام رئيسي معروف بهذا الاسم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بمحاولة استخدام عنوان inetaddr بدلا من اسم النظام الرئيسي .

**DGL5339A** لم يتم العثور على النظام الرئيسي غير المرخص له، الخدمة المحددة قد لا تكون فعالة. هذا عادة ما يكون خطأ مؤقت خلال عملية توضيح اسم النظام الرئيسي وتعني أن وحدة الخدمة المحلية لم تستلم رد من وحدة الخدمة المرخص لها .

**الشرح:** وحدة الخدمة المحلية لم تستلم رد من وحدة الخدمة المرخص لها.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من فاعلية Domain Name Server (DNS) وأن اسم النظام الرئيسي صحيح .

#### DGL5340A خطأ غير قابل للاستعادة؛ الخدمة المحددة قد لا تكون فعالة .

**الشرح:** حدث خطأ غير قابل للاستعادة خلال عملية توضيح الاسم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن Domain Name System (DNS) يعمل بالطريقة الصحيحة .

**DGL5341A** عندما ترغب الوحدة التابعة في استشارة وحدة خدمة Domain Name System (DNS) لمعرفة عنوان IP الخاص بالنظام الرئيسي، تقوم وحدة خدمة DNS بالرد بأنه تم العثور على اسم النظام الرئيسي في قاعدة البيانات الخاصة به؛ ولكن، لا يوجد عنوان IP صحيح مرفق مع النظام الرئيسي ليتم العثور عليه.

**الشرح:** بيانات metadata في Domain Name System (DNS) غير صحيحة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** استخدم عنوان dot notated .



---

#### DGL5348A فشل في WSASStartup

(Windows socket)؛ النظام الفرعي لشبكة الاتصال غير قابل للاستخدام .

الشرح: حدث خطأ لا يمكن تصحيحه عند محاولة بدء نظام فرعي لشبكة الاتصال .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من تركيب النظام الفرعي لشبكة الاتصال بالطريقة الصحيحة .

---

#### DGL5349A فشل في WSASStartup مقبس

(Windows socket)؛ نسخة المقبس غير مدعومة .

الشرح: نسخة برنامج Windows Socket الخاصة بك غير مدعومة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: يجب تحديث نسخة برنامج Windows Socket.

---

#### DGL5350A لم يتم استدعاء WSASStartup

مقبس (Windows) بنجاح .

الشرح: تم مقاطعة عملية بدء مقابس وحدة الخدمة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من مستوى برنامج Windows Socket.

---

#### DGL5351A تم رفض الاتصال .

الشرح: النظام لا يستطيع الاتصال بهذا العنصر. العنصر هنا قد يكون ملف أو جهاز .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: أعد العملية وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

#### DGL5352A لا يمكن تكوين ملف عندما يكون

موجود بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين ملف موجود بالفعل في النظام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير شارات تكوين الملف .

---

#### DGL5353A اسم الجهاز المحدد غير صحيح.

الشرح: الاسم المتاح للجهاز غير صحيح .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من اسم الجهاز

---

#### DGL5354A النظام لا يستطيع العثور على الجهاز المحدد .

الشرح: الجهاز غير متاح أو لا يعمل بالطريقة الصحيحة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من حالة الجهاز.

---

#### DGL5355A اسم الملف طويل جدا .

الشرح: النظام لا يستطيع استخدام اسم ملف طويل جدا .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتقصير اسم الملف .

---

#### DGL5356A جاري استخدام المصدر المطلوب .

الشرح: جاري استخدام الملف أو المصدر .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من حالة المصدر وتأكد من أنه قد تم غلق المصدر بالطريقة الصحيحة.

---

#### DGL5357A لا يمكن تكوين الدليل أو الملف .

الشرح: القرص قد يكون ممتلئ أو قد لا يكون لديك تصريح للقرص .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من استخدام القرص للتأكد من أن القرص غير ممتلئ؛ تحقق من أن لديك تصريح لهذا القرص.

---

**DGL5358A** الملف لا يمكن الاتصال به بواسطة النظام .

الشرح: جاري استخدام المصدر المطلوب .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن الملف غير تالف .

---

**DGL5359A** اسم الدليل غير صحيح .

الشرح: لا يمكن العثور على اسم الدليل المحدد.

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: تأكد من وجود الدليل .

---

**DGL5360A** لا توجد مساحة كافية على القرص .

الشرح: الملف أكبر من المساحة المتاحة .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بإخلاء بعض من المساحات غير المستخدمة أو قم باتاحة مساحة تخزين اضافية .

---

**DGL5361A** الملف أو الدليل تالف ولا يمكن الوصول اليه .

الشرح: تم وقوع حدث أدى الى اتلاف الملف أو الدليل وأصبح غير قابل للاستخدام .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**DGL5362A** الملف موجود بالفعل .

الشرح: تم العثور على ملف بنفس الاسم .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بتغيير شارات تكوين الملف أو قم بحفظ الملف باسم مختلف .

---

**DGL5363A** تم تغيير الخواص المميزة للملف (مثل الحجم والتاريخ) بطريقة غير معروفة بواسطة طرف ثالث أو برنامج .

الشرح: الملف غير صحيح، لأنه تم تغيير الخواص المميزة الخاصة به .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: تأكد من حجم الملف .

---

**DGL5364A** النظام لا يستطيع العثور على الملف المحدد .

الشرح: قد يكون المسار أو اسم الملف أو اسم الملف بالكامل غير صحيح .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بالتحقق من مسار الدليل واسم الملف .

---

**DGL5365A** اسم الملف أو اللاحقة طويلة جدا.

الشرح: النظام لا يستطيع استخدام اسم ملف أو لاحقة طويلة جدا .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بتقليل اسم الملف أو اللاحقة .

---

**DGL5366A** القرص ممتلئ .

الشرح: الملف أكبر من المساحة المتاحة .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بإخلاء بعض من المساحات غير المستخدمة أو قم باتاحة مساحة تخزين اضافية.

---

**DGL5367A** تم الوصول الى نهاية الملف .

الشرح: تم الوصول الى نهاية الملف (EOF) قبل الوقت المتوقع .

المكونات: **Java** أو **C++ APIs**

التصرف: قم بالتأكد من تكوين الملف والتحقق من تكوينه بالطريقة الصحيحة.

---

**DGL5368A** النظام لا يستطيع ايجاد وحدة التشغيل المحددة .

الشرح: قرص التشغيل قد يكون غير فعال أو غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن قرص التشغيل يعمل بالطريقة الصحيحة .

#### DGL5369A فشل الطلب بسبب خطأ في جهاز I/O

الشرح: الجهاز لا يعمل بالطريقة الصحيحة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الوسط .

#### DGL5370A اتصال بالذاكرة غير صحيح .

الشرح: المرجع الخاص بعنصر موجود بالذاكرة غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن العنصر قد تم تركيبه بالطريقة الصحيحة .

#### DGL5371A القرص المحدد لا يمكن الاتصال به.

الشرح: قرص التشغيل قد يكون تالف أو غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من قرص التشغيل، وتحقق من المسار المحدد .

#### DGL5372A لا يوجد مساحة تخزين كافية متاحة لتشغيل هذا الأمر .

الشرح: نفذت ذاكرة النظام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإخلاء الذاكرة غير المستخدمة

#### DGL5373A الجهاز غير جاهز .

الشرح: الجهاز فعال، ولكنه غير مستعد للتصرف المحدد .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من الوسط الذي يحاول تنفيذ عملية القراءة، أو قم بالانتظار حتى يتم اتمام العملية الحالية .

#### DGL5374A النظام لا يستطيع فتح الجهاز أو الملف المحدد .

الشرح: جاري استخدام الجهاز أو الملف بواسطة عملية أخرى .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: انتظر حتى يتم اتمام العملية الحالية .

#### DGL5376A مصادر نظام غير كافية .

الشرح: العملية تتطلب مزيد من المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإتاحة المزيد من المصادر أو قم بإخلاء المصادر الموجودة .

#### DGL5377A النظام لا يستطيع العثور على المسار المحدد .

الشرح: المسار غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من المسار .

#### DGL5378A النظام لا يستطيع القراءة من الجهاز المحدد .

الشرح: الجهاز لا يعمل بالطريقة الصحيحة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من الجهاز مستعد .

#### DGL5379A قرص التشغيل لا يستطيع العثور على المسار الموجود على القرص .

الشرح: القرص قد يكون تالف .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الوسط .

#### DGL5380A لا يمكن ضبط مؤشر الملف الى الجهاز أو الملف المحدد .

الشرح: الجهاز أو الملف غير صحيح .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من حالة الجهاز .

التصرف: استخدم اسم ملف أو جهاز جديد .

**DGL5381A** تم دفع الكثير من التعليمات على الرصة تسبب في زيادة تدفق البيانات .

الشرح: تم تمرير العديد من الاستدعاءات على الرصة، أو تم حجزها في دائرة مفرغة.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بزيادة حجم الرصة .

**DGL5382A** خطأ أثناء تنفيذ عملية في الصفحة .

الشرح: فشل القيام بعملية داخل الصفحة. قد تكون ذاكرة النظام منخفضة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بزيادة حجم ذاكرة النظام.

**DGL5383A** النظام لا يستطيع فتح المزيد من الملفات .

الشرح: لا يوجد المزيد من مؤشرات الملفات متاحة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بزيادة حجم ذاكرة النظام .

**DGL5384A** عملية غير صحيحة على ملف به قسم تخطيط خاص بالمستخدم مفتوح .

الشرح: يوجد ملف تم تنظيحه بواسطة المستخدم مفتوح ولا يمكن استخدامه .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بغلق الملف أو تغيير شارات المشاركة .

**DGL5385A** النظام لا يستطيع الكتابة للجهاز المحدد .

الشرح: الجهاز غير متاح أو لا يعمل بالطريقة الصحيحة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

**DGL5386A** الوسط تم حمايته ضد الكتابة .

الشرح: الجهاز تم اقفاله للكتابة .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير مستوى الحماية للوسط .

**DGL5387A** الخاصية المميزة بالاسم '١%' تحتوي على القيمة '٢%' والتي تتعدى القيمة القصوى '٣%' المحددة في تعريف الخاصية المميزة .

الشرح: هذه الخاصية المميزة تم تحديد قيمة قصوى لها في تعريف الخاصية المميزة لنوع البند المحدد أو نوع المكون. اذا تم تحديد أيا من القيم الدنيا أو القصوى، فيجب الالتزام بتلك القيم. القيمة التي لا يتم تحديدها يتم تخصيص القيمة المفترضة لها. في هذه الحالة، تم تخطي القيمة القصوى.

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار قيمة مختلفة تكون في المدى المسموح به كما هو محدد في تعريف الخاصية المميزة في نوع البند أو نوع المكون. والبديل لذلك هو القيام بتغيير القيمة القصوى في تعريف الخاصية المميزة لتكون مساوية الى أو أكبر من القيمة المحددة .

**DGL5388A** الخاصية المميزة بالاسم '١%' تحتوي على القيمة '٢%' والتي تخطت القيمة الدنيا '٣%' المحددة في تعريف الخاصية المميزة .

الشرح: هذه الخاصية المميزة تم تحديد قيمة دنيا لها حيث تم تحديدها في تعريف الخاصية المميزة لنوع البند المحدد أو نوع المكون. اذا تم تحديد أيا من القيم الدنيا أو القصوى، فيجب الالتزام بتلك القيم. القيمة التي لا يتم تحديدها يتم تخصيص القيمة المفترضة لها. في هذه الحالة، تم تخطي القيمة الدنيا .

## المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باختيار قيمة مختلفة تكون في المدى المسموح به كما هو محدد في تعريف الخاصية المميزة في نوع البند أو نوع المكون. والبديل لذلك هو القيام بتغيير القيمة الدنيا في تعريف الخاصية المميزة لتكون مساوية الى أو أقل من القيمة المحددة .

**DGL5389A** الخاصية المميزة بالاسم '١%'

تحتوي على سلسلة حروف بالطول  
'٢%' والتي تتعدى القيمة القصوى  
للطول '٣%' المحددة في تعريف  
الخاصية المميزة.

**الشرح:** هذه الخاصية المميزة تم تحديد حد أقصى  
للطول لها في تعريف الخاصية المميزة لنوع البند  
المحدد أو نوع المكون. إذا تم تحديد أي من الحد الأدنى  
أو الأقصى للطول، فيجب الالتزام بتلك القيم. الطول  
الذي لا يتم تحديده يتم تخصيص القيمة المفترضة له. في  
هذه الحالة، تم تخطي الحد الأقصى للطول. لاحظ أن  
المسافات البيضاء للبداية والنهاية قد تكون متضمنة في  
طول سلسلة الحروف إلا إذا تم تجنبها صراحة بواسطة  
تطبيق المستخدم.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باختيار سلسلة حروف أقصر لهذه  
الخاصية لتلائم في المدى المسموح به كما هو محدد في  
تعريف الخاصية المميزة في نوع البند أو نوع المكون.  
والبديل لذلك هو القيام بتغيير الحد الأقصى للطول في  
تعريف الخاصية المميزة ليكون مساوي إلى أو أكبر من  
طول سلسلة الحروف المحددة. إذا تم إزالة المسافة  
البيضاء للبداية والنهاية أو أحدهما يمكن أن يساعد ذلك  
على تقليل حجم سلسلة الحروف إذا لم يتم از التهم  
بطريقة واضحة بواسطة تطبيق المستخدم.

**DGL5390A الخاصية المميزة بالاسم '١%'**  
تحتوي على سلسلة حروف بالطول  
'٢%' والتي تتعدى القيمة الدنيا  
للطول '٣%' المحددة في تعريف  
الخاصية المميزة.

**الشرح:** هذه الخاصية المميزة تم تحديد حد أدنى للطول  
لها في تعريف الخاصية المميزة لنوع البند المحدد أو  
نوع المكون. إذا تم تحديد أي من القيم الدنيا أو القصوى ،  
فيجب الالتزام بتلك القيم. الطول الذي لا يتم تحديده يتم  
تخصيص القيمة المفترضة له. في هذه الحالة، تم تخطي  
الحد الأدنى للطول. لاحظ أن المسافات البيضاء للبداية  
والنهاية قد تكون متضمنة في طول سلسلة الحروف إلا  
إذا تم تجنبها صراحة بواسطة تطبيق المستخدم .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باختيار سلسلة حروف أطول لهذه الخاصية  
تلائم في المدى المسموح به كما هو محدد في تعريف  
الخاصية المميزة في نوع البند أو نوع المكون. والبديل  
لذلك هو القيام بتغيير الحد الأدنى للطول في تعريف  
الخاصية المميزة ليكون مساوي إلى أو أقل من طول  
سلسلة الحروف المحددة. البدء بمسافات بيضاء يمكن أن  
يكون مفيد إذا لم يتم صراحة إزالتها بواسطة تطبيق  
المستخدم .

**DGL5400A** تم تحديد مدى محتويات غير صحيح  
لبند المصدر المراد استرجاعه .

**الشرح:** مدى المحتويات هو عبارة عن مقطع أو مدى  
لبند مصدر في هيئة سلسلة من البايت. يتم حسابه من  
ثلاث معاملات: الازاحة offset (موضع البدء للمدى  
في سلسلة بايت المصدر)، والطول length (طول  
سلسلة البايت الجزئية المراد استرجاعها)، وطول  
المصدر resource len (الطول الكامل لسلسلة البايت  
الخاصة ببند المصدر). هذا الخطأ حدث لأنه ما أن فئة  
الطول المراد استرجاعها عبارة عن صفر، أو أن  
الازاحة offset (موضع البدء) تم تحديده ليكون في  
نهاية سلسلة بايت المصدر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بمراجعة معاملات الإدخال لعمليات  
استرجاع المصدر .

**DGL5410A** وحدة ادارة المصادر لا تجيب. تأكد من  
أن وحدة ادارة المصادر تعمل وفعالة.

**الشرح:** تم تحديد الوصلة الى وحدة خدمة Web على  
سبيل المثال، وحدة خدمة (IBM HTTP ولكن وحدة  
ادارة المصدر لا تستجيب. يوجد احتمال واحد هو أن  
وحدة خدمة تطبيق Web على سبيل المثال ،  
WebSphere قد تم بدءها ولكن تطبيق Web وحدة  
خدمة المصدر) لم يتم بدءه. هذا الخطأ يمكن أيضا أن  
يكون قد نتج عن خطأ داخلي في عقدة وحدة خدمة  
تطبيق Web.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بمراجعة الحالات والسجلات الخاصة  
بوحددة خدمة web، ووحدة خدمة التطبيق ووحدة ادارة  
المصدر .



## الفصل ٧. رسائل API ، DGL7087 - DGL7188

يمكنك الحصول على أيًا من الرسائل التالية من Enterprise Information Portal APIs بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A. لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

**التصرف:** تحقق من هجاء اسم الخاصية المميزة أو تحقق من ان اسم الخاصية المميزة الذي يتم الاشارة اليه موجود بالنظام .

**DGL7091A هوية خاصية مميزة مرجعية [nnn] غير معروفة .**

**الشرح:** هوية الخاصية المميزة التي يتم الاشارة اليها غير معروفة للنظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تأكد من وجود هوية الخاصية المميزة على النظام .

**DGL7092A لا يمكن ربط مشاهدة نوع المكون بالهوية [nnn] مع مشاهدة نوع المكون بالهوية [nnn].**

**الشرح:** حدث خطأ داخلي

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7093A لا يمكن أن تكون أيًا من مشاهدات نوع مكون الاستعلام المعرفة داخليا في BEFORE\_REFERENCE\_STATUS بالنسبة الى forward reference traversal. كود اليسار هو [nnn]، وكود اليمين [nnn].**

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7087A اسم مشاهدة نوع مكون [nnn] غير معروف .**

**الشرح:** النظام لا يميز اسم مشاهدة نوع المكون هذا .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تحقق من هجاء اسم مشاهدة نوع المكون أو تحقق من وجود مشاهدة نوع المكون هذه في النظام.

**DGL7088A هوية مشاهدة نوع مكون [nnn] غير معروف .**

**الشرح:** هوية مشاهدة نوع المكون هذه غير معروفة للنظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تحقق من أن هوية مشاهدة نوع المكون هذه موجودة في النظام.

**DGL7089A اسم خاصية مميزة [nnn] غير معروف .**

**الشرح:** اسم الخاصية المميزة هذا غير معروف للنظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تحقق من هجاء اسم الخاصية المميزة أو تحقق من وجود هذه الخاصية المميزة في النظام .

**DGL7090A اسم خاصية مميزة مرجعية [nnn] غير معروف .**

**الشرح:** اسم الخاصية المميزة الذي يتم الاشارة اليه غير معروف للنظام .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**DGL7094A** مشاهدة نوع المكون اليسار يمكن  
تعريفها داخلياً في AFTER\_  
REFERENCE\_STATUS  
بالنسبة الى forward reference  
traversal. كود اليسار هو [nnn].

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7095A** مشاهدة نوع مكون استعلام يمين غير  
صحيح مع الهوية [nnn] بالنسبة الى  
forward traversal الخاصة  
بالمراجع .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

**DGL7096A** خاصية مميزة غير صحيحة مع  
الهوية [nnn] لا يمكن أن تظهر بعد  
مشاهدة نوع المكون  
REFERENCEDBY.

الشرح: يمكن فقط ظهور الخاصية المميزة  
REFERENCEDBY في الربط بين  
reverse traversals ومكون الوجهة بالنسبة الى  
الخاصة بالمراجع.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: راجع الاستعلام الخاص بك لتعديل الاستخدام  
غير الصحيح للخواص المميزة .

**DGL7097A** مشاهدة نوع مكون استعلام داخلي  
يمين غير صحيح مع الهوية [nnn]  
بالنسبة الى backward  
traversal الخاصة بالمراجع .

الشرح: المراجعة الخلفية للمراجع يسمح بها فقط لكل  
المكونات (\*), أو الى مكون أصلي، أو الى مكون  
فرعي.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: راجع الاستعلام الخاص بك لتعديل الاستخدام  
غير الصحيح للمراجع .

**DGL7098A** لا يمكنك تحويل هوية الخاصية  
المميزة للاستعلام الداخلي [nnn] الى  
هوية النظام المعرفة في قاعدة  
البيانات.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7099A** مشاهدة نوع مكون الاستعلام [nnn]  
لا يمكن أن تكون السياق المرفق مع  
forward traversal الخاص  
بالمراجع .

الشرح: على سبيل المثال، الاستعلام  
"/Conference/OUTBOUNDLINK/@SYSR  
EFERENCEATTRS => Book"  
لأنه لا يمكن استخدام مشاهدة نوع مكون الاستعلام  
الداخلي OUTBOUNDLINK مع خاصية مميزة للمرجع  
بالنسبة الى forward reference traversal.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام لتستخدم  
مشاهدة نوع المكون الصحيحة على أنها مصدر  
forward traversal للمراجع. على سبيل المثال، "  
Conference/Conference\_Note/@SYS  
REFERENCEATTRS => Book"

**DGL7100A** مشاهدة نوع مكون الاستعلام الداخلي  
[nnn] لا يمكن أن تكون المستهدفة  
من dereference بالنسبة الى  
forward traversal الخاص  
بالمراجع. يمكن فقط استخدام مشاهدة  
نوع المكون \* أو المعرفة بواسطة  
المستخدم .

الشرح: على سبيل المثال، الاستعلام  
"/Conference/Conference\_Note/@S  
YSREFERENCEATTRS => .."  
صحيح لأن (..) لا يمكن أن يكون الهدف الخاص  
بالمراجع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام لتستخدم  
مشاهدة نوع المكون الصحيحة على أنها مصدر  
forward traversal للمراجع. على سبيل المثال ،  
"/Conference/Conference\_Note/@S  
YSREFERENCEATTRS => Book"



---

**DGL7101A** لا يمكن الحصول على أي مشاهدة لنوع مكون الاستعلام الداخلي خلاف [nnn]. تم العثور على مشاهدة نوع مكون استعلام داخلي بالهوية [nnn].

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL7102A** مشاهدة نوع مكون الاستعلام الداخلي [nnn] لا يمكن أن تكون المستهدفة من dereference بالنسبة الى backward traversal الخاص بالمراجع .

الشرح: على سبيل المثال، الاستعلام

"/Book/REFERENCEDBY/@REFERENCER  
OUTBOUNDLINK >= يبعد غير صحيح حيث  
OUTBOUNDLINK لا يمكن أن تكون مصدر  
reference traversal.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام لتستخدم مشاهدة نوع المكون الصحيحة على أنها مصدر  
refrence traversal. على سبيل المثال، "  
Book/REFERENCEDBY/@REFERENCER  
.\*" <=

---

**DGL7103A** الخاصية المميزة لا يمكن أن تظهر في سياق مشاهدة نوع المكون الذي يكون في BEFORE  
REFERENCE STATUS  
(هوية الخاصية المميزة: [nnn]؛  
هوية مشاهدة نوع المكون [nnn]).

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL7104A** خاصية المرجع المميزة لا يمكن أن تكون الخاصية المميزة PID هوية الخاصية المميزة: [nnn].

الشرح: حدث خطأ داخلي. أمثلة عن الخواص المميزة للمراجع هي SYSREFERENCEATTRS المعرفة بواسطة النظام أو PublicationRef المعرفة

بواسطة المستخدم. أمثلة للخاصية المميزة لهوية الاستمرار (PID) هي ITEMID أو COMPONENTID أو VERSIONID .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL7105A** خاصية مميزة PID غير معروفة مع الهوية [nnn].

الشرح: حدث خطأ داخلي. أمثلة للخاصية المميزة لهوية الاستمرار (PID) هي ITEMID و COMPONENTID و VERSIONID .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**DGL7106A** مشاهدة نوع المكون [nnn] ليست وثيقة تصنيف لنوع بند، لذلك لا يمكن أن تكون أصل ICMPARTS .

الشرح: على سبيل المثال، الاستعلام

"/Journal[contains-text(../ICMPARTS/@TIERef, \"XML'=1\")=1]\"  
تعريف Journal مع تصنيف الوثيقة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: بالنسبة الى هذا المثال، اما أن تقوم بتعريف Journal ليكون من تصنيف Document أو قم باعادة كتابة الاستعلام ليكون في مشاهدة نوع بند Document  
<على سبيل المثال، \"Doc[contains-text(../ICMPARTS/@TIERef, \"XML'=1\")=1]\"

---

**DGL7107A** مشاهدة نوع المكون [nnn] لوثيقة التصنيف لا تحتوي على فرع يمثل ICMPARTS

الشرح: حدثت مشكلة أثناء تكوين التعريفات لنوع بند الخاص بتصنيف الوثيقة .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم باعادة تكوين نوع بند الوثيقة هذا أو اتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك .

---

### DGL7108A صيغة DKQExpr عبارة عن .NULL

الشرح: لم يتم تحديد أحد صيغ الاستعلام في عنصر الاستعلام المدمج .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من هيكل عنصر الاستعلام .

---

DGL7109A DKQExpr غير صحيح: أحد الصيغ الفرعية مطلوبة، ولكن تم تحديده بالقيمة NULL بالنسبة للمعامل [nnn].

الشرح: على سبيل المثال، إذا تم الربط بين اثنين من صيغ الاستعلام بالمعامل OR، أيًا من هذه الصيغ لا يمكن أن يكون عبارة عن NULL.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من هيكل عنصر الاستعلام .

---

DGL7110A معاميل غير صحيح [nnn] بين صيغ DKQExpr. يسمح فقط باستخدام AND و OR.

الشرح: المعاملات المعروضة هي فقط التي يمكن استخدامها للربط بين صيغ الاستعلام في عنصر الاستعلام.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: استخدم أحد المعاملات المدعومة، AND أو OR.

---

DGL7111A صيغة DKQExpr يجب أن تكون عبارة عن بند leaf .

الشرح: أثناء تشغيل عنصر استعلام مدمج، تم اكتشاف أن إحدى صيغ الاستعلام كانت تحتوي على صيغ أخرى متضمنة بها.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من هيكل عنصر الاستعلام .

---

DGL7112A لم يتم تحديد صيغة فرعية أو أكثر من صيغة فرعية للاستعلام .

الشرح: صيغة فرعية واحدة تكون مدعومة لصيغة الاستعلام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير عنصر الاستعلام الخاص بك بحيث لا توجد صيغ استعلام تحتوي على أكثر من صيغة فرعية .

---

DGL7113A الصيغة الفرعية للاستعلام هي .NULL

الشرح: لم يتم تحديد الصيغة الفرعية لصيغة الاستعلام .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير عنصر الاستعلام الخاص بك بحيث أن صيغ استعلام الخاصة به تحتوي على الصيغ فرعية الصحيحة.

---

DGL7114A لم يتم العثور على اسم الكيان Entity في صيغة الاستعلام DKQExpr.

الشرح: إما أن يكون لم يتم تحديد اسم الكيان أو لا يوجد تنظيم مناسب بالنسبة له .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن كل صيغة استعلام في عنصر الاستعلام قد تم تحديد اسم الكيان لها أنه يوجد تنظيم لكل اسم كيان، إذا تطلب الأمر .

---

DGL7115A بند الاستعلام DKQTerm لصيغة بحث النص عبارة عن NULL .

الشرح: بند صيغة الاستعلام لبحث النص لم يتم تحديده بالطريقة الصحيحة.

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تحقق من الهيكل الصحيح لعنصر الاستعلام .

---

DGL7116A بند الاستعلام يجب أن يكون بند ورقة leaf بالنسبة لبحث النص .

الشرح: يتم دعم بند استعلام لبحث النص العادي، وليس ذو التسلسل الهرمي .

المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتغيير عنصر الاستعلام الخاص بك ليحتوي على بند بحث نص بسيط.

**DGL7117A DKQTerm غير صحيح: اسم الخاصية المميزة لا يجب أن يكون عبارة عن NULL في بند leaf مع المعامل [nnn].**

**الشرح:** هذا المعامل يتطلب اسم خاصية مميزة، ولكن أما أنه لم يتم تحديد اسم الخاصية المميزة أو لا يوجد تنظيم مناسب لهذه الخاصية المميزة.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** تحقق من أن اسم الخاصية المميزة الخاص بصيغة الاستعلام الصحيح في عنصر الاستعلام قد تم تحديده وأنه يوجد تنظيم لكل اسم خاصية مميزة، إذا تطلب الأمر .

**DGL7118A DKQTerm غير صحيح: لم يتم تحديد قيم الخاصية المميزة.**

**الشرح:** بند الاستعلام هذا يتطلب تحديد واحد أو أكثر من قيم الخاصية المميزة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير عنصر الاستعلام عن طريق إضافة العدد الصحيح من القيم بالنسبة للخواص المميزة لبند الاستعلام

**DGL7119A DKQTerm غير صحيح: كشف قيم خاصية مميزة غير صحيح للمعامل متعدد القيم [nnn].**

**الشرح:** المعاملات متعددة القيم (على سبيل المثال ، BETWEEN، IN) تتطلب تحديد اثنين أو أكثر من قيم الخواص المميزة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد العدد الصحيح من قيم الخواص المميزة لهذا المعامل.

**DGL7120A DKQTerm غير صحيح: اسم الخاصية المميزة أو القيم لا يمكن أن يكون عبارة عن NULL في بند يحتوي على فروع children.**

**الشرح:** هيكل بند الاستعلام هذا غير صحيح. إذا كان البند يحتوي على بنود أخرى فرعية، فلا يجب تحديد

اسم خاصية مميزة أو قيم خواص مميزة له. لا يمكنك تعريف بند لديه كلا من (١) فئة فروع و (٢) اما اسم خاصية مميزة أو فئة لقيم خاصية مميزة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير بند الاستعلام اما ليمثل أصل بالنسبة للبنود الأخرى أو بند فرعي يحتوي على شرط خاصية مميزة .

**DGL7121A DKQTerm غير صحيح: أحد الصيغ الفرعية مطلوبة، ولكن تم تحديده بالقيمة NULL بالنسبة للمعامل [nnn] .**

**الشرح:** هذا المعامل (على سبيل المثال، OR، AND ) يتطلب تحديد كلا من بنود الاستعلام الفرعي .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد كلا من البنود الفرعية في بند الاستعلام هذا أو قم باختيار معامل مختلف .

**DGL7122A DKQTerm غير صحيح: كلا من البنود الفرعية لا يمكن أن تكون non-NULL بالنسبة للمعامل [nnn].**

**الشرح:** بالنسبة لمعامل مثل NOT، فيمكن تحديد واحد فقط من بنود الاستعلام الفرعية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد بند فرعي واحد فقط في بند الاستعلام هذا أو استخدم معامل مختلف .

**DGL7123A DKQTerm غير صحيح: كلا من البنود الفرعية لا يمكن أن تكون NULL بالنسبة للمعامل [nnn] .**

**الشرح:** بالنسبة لمعامل مثل NOT، فيمكن تحديد واحد من بنود الاستعلام الفرعية .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد بند فرعي واحد فقط في بند الاستعلام هذا أو استخدم معامل مختلف .

forward traversal للمراجع. على سبيل المثال ،  
"/Conference/Conference\_Note/@S  
YSREFERENCEATTRS => Book"

**DGL7128A** معامل DOTDOT لا يمكن أن يتبع  
المرجع المستهدف بالنسبة الى  
forward traversal الخاص  
بالمراجع لأنه لا يمكن أن يكون أعلى  
من المكون الأصلي. على سبيل المثال،  
Journal/Journal\_Article/"  
@SYSREFERENCEATTRS  
."./=> Book

الشرح: لا يمكنك استخدام (..) dotdot ليتبع هدف  
dereference بالنسبة الى forward traversal  
الخاص بالمراجع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإزالة (..) من سلسلة حروف الاستعلام .

**DGL7129A** مشاهدات نوع مكون الاستعلام  
[nnn] لا يمكن استخدامها  
كمشاهدات نوع مكون أصلي .

الشرح: تم استخدام أحد مشاهدات نوع المكون  
المعروضة بطريقة غير صحيحة على أنها مشاهدة لنوع  
مكون أصلي. على سبيل المثال، في سلسلة الاستعلام  
"/REFERENCEDBY/@REFERENCER =>  
Conference\_Note"، REFERENCEDBY  
لا يحتوي على مشاهدة نوع مكون أصلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإضافة مشاهدة نوع مكون أصلي الى  
الاستعلام. على سبيل المثال ،  
"Book/REFERENCEDBY/@REFERENCER  
=> Conference\_Note"

**DGL7130A** وظيفة النسخة الحالية غير مدعومة.  
استخدم وظيفة أحدث نسخة بدلاً منها .

الشرح: لغة الاستعلام تميز فقط وظيفة-latest  
version لاسترجاع أحدث نسخة من المكون .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: الاستعلام مثل "/"  
Journal[@VERSIONID = current-  
version] (.) " يجب كتابته الى "/"  
Journal[@VERSIONID = latest-  
version] (.) "

**DGL7124A** مشاهدة نوع المكون الناتجة [nnn]  
لا يمكن أن تكون في in  
BEFORE\_  
REFERENCE\_STATUS

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7125A** لا يمكن تحديد referenceStatus  
غير صحيح [nnn] بالنسبة الى  
ComponentTableAlias

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7126A** لا يمكن تحديد referenceAttrID  
[nnn]=غير صحيح بالنسبة الى  
ComponentTableAlias

الشرح: حدث خطأ داخلي .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7127A** معامل DOTDOT لا يمكن أن يظهر  
على أنه المرجع المستهدف بالنسبة الى  
forward traversal الخاص  
بالمراجع. على سبيل المثال، الاستعلام  
"/Conference/Conference\_  
Note/  
@SYSREFERENCEATTRS

">..>عبد غير صحيح لأن " " لا  
يمكن أن يكون الهدف الخاص بالمرجع.  
يمكن استخدام "\*" أو مشاهدة نوع  
مكون معرفة بواسطة المستخدم فقط .

الشرح: لا يمكنك استخدام معامل (..) على أنه هدف  
dereference بالنسبة الى forward traversal  
الخاص بالمراجع .

المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام لتستخدم  
مشاهدة نوع المكون الصحيحة على أنها مصدر

**DGL7131A** أحدث وظيفة للنسخة تدعم فقط معامل DOT مع عدم وجود قيم متنبئ بها .

الشرح: مثال على الاستخدام الصحيح لوظيفة latest-version

```
"/Journal[@VERSIONID = latest-version(.)].النقطة (.) كمعامل وظيفي تشير الى مشاهدة نوع مكون في السياق الحالي ( Journal في هذا المثال).
```

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: أعد كتابة الاستعلام الخاص بك ليستخدم النقطة (.) على أنها معامل وظيفية latest-version.

**DGL7132A** أحدث وظيفة للنسخة يمكن فقط استخدامها مع السياق المقابل لها.

الشرح: مثال للاستخدام الصحيح لوظيفة latest-version هو  
"/Journal[@VERSIONID = latest-version(.)]"

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بإعادة كتابة الاستعلام عن طريق التأكد من تطبيق الوظيفة في السياق الخاص بواحد أو أكثر من مشاهدات نوع المكون.

**DGL7133A** أحدث وظيفة للنسخة لا يمكن استخدامها مع سياق في BEFORE\_REFERENCE STATUS

الشرح: حدث خطأ داخلي .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**DGL7134A** نوع البند [nnn] المرفق مع كشف التوجيه هذا لا يعد نوع بند صحيح في وحدة خدمة المكتبة.

الشرح: نوع البند هذا المرفق مع كشف التوجيه هذا لا يمكن العثور عليه في وحدة خدمة المكتبة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تحقق من تعريف نوع البند في وحدة خدمة المكتبة وقم بتغيير كشف التوجيه بناء عليه .

**DGL7135A** في اختيارات DKNVPair الخاصة بالاسترجاع، DK\_CM\_PARM\_RETRIEVE يتم تنظيمه بقيمة من النوع رقم صحيح

الشرح: قمت بتمرير قيمة اختيار استرجاع ليست قيمة رقم صحيح. في اختيارات DKNVPair الخاصة بالاسترجاع DK\_CM\_PARM\_RETRIEVE، لا يتم تنظيمه بقيمة من النوع رقم صحيح .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن قيمة اختيار الاسترجاع من النوع رقم صحيح .

**DGL7136A** المكون الذي يتم استرجاعه هو نوع البند [nnn] والذي لا يماثل نوع البند [nnn] المرفق مع كشف التوجيه المتاح .

الشرح: قمت بمحاولة لاسترجاع مكون باستخدام موجّهات projections، ولكن كشف التوجيه لا يحتوي على نفس نوع بند المكون.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تأكد من أنه يتم تمرير كشف التوجيه الصحيح لعملية الاسترجاع هذه .

**DGL7137A** أثناء تشغيل كشف التوجيه لكل نوع بند، تم العثور على DKNVPair تحتوي على اسم لنوع بند [nnn] . قيمة DKNVPair يجب أن تكون من النوع dkCollection . dkCollection من المفترض أن يكون كشف التوجيه لنوع البند هذا .

الشرح: قمت بتكوين كشف توجيه لنوع البند هذا لا يتم تنظيمه بقيمة من dkCollection .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: تأكد من أن القيمة من النوع dkCollection

**DGL7138A** في اختيارات DKNVPair الخاصة بالاسترجاع، تم تحديد DK\_CM\_PARM\_RETRIEVE ولكن لم يتم إتاحة أي قيم رقمية صحيحة للاسترجاع .

الشرح: قمت بتحديد اختيار استرجاع ولكن لم يتم إتاحة قيمة رقم صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من إتاحة اختيار استرجاع لرقم صحيح.

---

**DGL7139A** في اختيارات [DKNVPair]  
الخاصة بالاسترجاع، تم تحديد  
DK\_CM\_PARM\_  
PROJECTION\_LIST ولكن  
لم يتم إتاحة كشف توجيه من النوع  
[DKNVPair].

الشرح: قمت بتحديد تمرير كشف توجيه، ولكن لم يتم إتاحة قيمة كشف توجيه .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من إتاحة كشف توجيه من النوع  
[DKNVPair].

---

**DGL7140A** في اختيارات [DKNVPair]  
الخاصة بالاسترجاع، لا يتم تنظيم  
DK\_CM\_PARM\_  
PROJECTION\_LIST بقيمة  
من النوع [DKNVPair] .

الشرح: تم تمرير كشف توجيه projection بقيمة  
ليست من النوع [DKNVPair] .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: تأكد من أن قيمة كشف التوجيه من النوع  
[DKNVPair].

---

**DGL7141A** المكون الأساسي من [nnn] لا يمكن  
العثور عليه في وحدة خدمة المكتبة .

الشرح: أثناء التحقق من علاقات مكون الفرع-الأصل  
في كشف التوجيه، لم يتم العثور على المكون الأصلي  
لهذا الفرع في وحدة خدمة المكتبة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بالتحقق من أصل هذا المكون الفرعي وقم  
بتغيير كشف توجيه طبقا لذلك .

---

**DGL7142A** تسلسل عملية هروب غير قانونية في  
سلسلة حروف الاستعلام .

الشرح: أمثلة لتسلسلات هروب هي t \ أو n \ ، لكن  
23\مثال غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام عن طريق  
تغيير أو إزالة الاستخدام غير القانوني لتسلسل الهروب .

---

**DGL7143A** سلسلة حروف لم يتم إيقافها في نهاية  
السطر داخل سلسلة حروف الاستعلام .

الشرح: سلسلة حروف الاستعلام الخاص بك قد تحتوي  
على line feed أو newline.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير سلسلة حروف الاستعلام للتأكد  
وجودهم جميعا على نفس السطر .

---

**DGL7144A** حرف غير قانوني [nnn] في سلسلة  
حروف الاستعلام .

الشرح: هذا الحرف غير مدعم بواسطة لغة الاستعلام .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بتغيير أو إزالة الحرف غير الصحيح من  
سلسلة حروف الاستعلام.

---

**DGL7145A** البرهان [nnn] لا يعد برهان صحيح  
للوظيفّة [nnn] لأن هذه الوظيفة لا  
تدعم عقدة (مثل، مشاهدة نوع مكون)  
على أنها معامل .

الشرح: على سبيل المثال، في سلسلة الاستعلام  
"/Journal[contains-  
text(Journal\_Article, \" 'XML'  
\" )=1] \" ، فان وظيفة بحث النص تتطلب خاصية  
مميزة على أنها البرهان الأول .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

التصرف: قم بإعادة كتابة سلسلة حروف الاستعلام. على  
سبيل المثال  
"/Journal[contains-  
text(Journal\_Article/@Title, \"  
\" )=1] \" . 'XML' \" )] \"

---

**DGL7150A** الأنواع المرتبطة بالموضوع يمكن  
فقط تحديدها الى الأجزاء .

**الشرح:** حاولت تحديد الأنواع المرتبطة ببند المصادر، والتي يتم فقط أرفاقها مع أجزاء .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد الأنواع المرتبطة بالموضوع للأجزاء .

#### DGL7151A نوع مرتبط غير صحيح .

**الشرح:** النوع المرتبط يمكن فقط أن يكون أحد الأنواع المرتبطة المعرفة مسبقاً والتي تم تعريفها في DKConstant.java. فيما يلي كشف بالأنواع المرتبطة المعرفة مسبقاً:

```
public final static int      •
    DK_CM_ANNOTATION = 8;
public final static int      •
    DK_CM_HISTORY = 16;
public final static int      •
DK_CM_EVENT = 16; // same
                        as history
public final static int      •
    DK_CM_NOTE = 64;
public final static int      •
    DK_CM_BASE = 128; //
                        normal object
public final static int      •
    DK_CM_MGDS = 2048;
```

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** لا تقوم بتعريف نوع مرتبط جديد. استخدم الأنواع المرتبطة المعرفة مسبقاً والتي تم تعريفها في DKConstant.java.

#### DGL7154A محتويات هذا البند لم يتم تحديدها في وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** لم يتم تحديد المحتويات لهذا البند. لذلك قم فقط باسترجاع metadata.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد المحتويات للبند والتعديل. وقم باستدعاء الاسترجاع باستخدام DK\_CM\_CONTENT\_ONLY أو DK\_CM\_CONTENT\_YES.

**DGL7157A برنامج المستخدم يحتوي على اسم DLL ولكن ليس اسم وظيفة، أو يحتوي على اسم وظيفة وليس اسم DLL.**

**الشرح:** برنامج المستخدم يجب أن يحتوي على كل أو لاشيء من من اسم DLL واسم الوظيفة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتصحيح برنامج المستخدم لينتضمن اسم DLL واسم الوظيفة .

**DGL7158A لا يمكن العثور على حاوية ICM لتدفق العمل لأن مواصفات تدفق العمل بالنسبة الى ICM غير صحيحة .**

**الشرح:** بيانات حاوية ICM لتدفق العمل غير صحيحة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باحضار بيانات الحاوية الصحيحة الى النظام .

**DGL7159A قمت بتمرير سلسلة حروف توجيه غير صحيحة [nnn] والتي يجب أن تكون [nnn] ليتم توجيه مكون [nnn] مع الخاصية المميزة [nnn].**

**الشرح:** كشف التوجيه الذي تم تمريره يحتوي على سلسلة حروف غير صحيحة لتوجيه الخاصية المميزة [nnn]. كشف التوجيه هو عبارة عن مجموعة من سلسلة حروف عبارة عن أسماء محددة بالكامل .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تحقق من الأسماء المعرفة بالكامل المتضمنة في مجموعة سلسلة الحروف التي يتم تمريرها على أنها كشف التوجيه.

#### DGL7160A فشل في استبدال البيانات على وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** النظام فشل في استبدال المحتويات أو البيانات على وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7161A فشل في استرجاع البيانات من وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** فشل في استرجاع محتويات أو بيانات من وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7162A فشل في تخزين المحتويات لجزء من وثيقة على وحدة ادارة المصادر.

**الشرح:** فشل في تخزين المحتويات لجزء من وثيقة على وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7163A فشل في استبدال المحتويات لجزء من وثيقة على وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** فشل في استبدال المحتويات لجزء من وثيقة على وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7164A فشل في استرجاع المحتويات لجزء من وثيقة على وحدة ادارة المصادر.

**الشرح:** فشل في استرجاع المحتويات لجزء من وثيقة على وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7165A فشل وضع الملف [nnn] في كتالوج باستخدام المسار [nnn] في وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** فشل في وضع الملف المحدد في كتالوج على وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7166A فشل في تغيير تخزين العنصر من مجموعة SMS [nnn] الى [nnn] على وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** فشل في تغيير تخزين عنصر محدد من مجموعة الى أخرى .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7167A فشل في الاستعلام عن معلومات التخزين الخاصة بالعنصر من مجموعة SMS [nnn].

**الشرح:** فشل في الاستعلام عن التخزين الخاص بالعنصر المحدد من وحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد العملية وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### DGL7168A المعاملات المتاحة للاسترجاع الجزئي الخاص بالعنصر غير صحيحة.

**الشرح:** المعاملات المتاحة لاسترجاع العنصر بطريقة جزئية تعد غير صحيحة .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** ارجع الى مرجع API الموجود على النظام لمعرفة المعاملات الصحيحة وأعد تنفيذ الطلب باستخدام معاملات صحيحة.

#### DGL7169A فشل في الاسترجاع من ذاكرة LAN الوسيطة لوحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** فشل في استرجاع بيانات من ذاكرة LAN الوسيطة الخاصة بوحدة ادارة المصادر .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .



---

**DGL7170A فشل في احضار محتويات URL لاسترجاع المحتويات من وحدة ادارة المصادر .**

**الشرح:** فشل في احضار محتويات URL لاسترجاع المحتويات من وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

**DGL7171A فشل في احضار محتويات URL لتخزين المحتويات الى وحدة ادارة المصادر .**

**الشرح:** فشل في احضار محتويات URL لتخزين المحتويات الى وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

**DGL7172A فشل في احضار عنصر InputStream لاسترجاع المحتويات من وحدة ادارة المصادر .**

**الشرح:** فشل في احضار عنصر InputStream لاسترجاع المحتويات من وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

**DGL7173A فشل الاتصال بوحدة ادارة المصادر .**

**الشرح:** النظام لا يستطيع تحديد وصلة مع وحدة ادارة المصادر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** أعد تنفيذ الطلب مرة أخرى وإذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

**DGL7174A اسم مجموعة SMS غير صحيح لتغيير طلب التخزين .**

**الشرح:** عنصر اللاحقة

DKStorageManageInfoICM الذي تم اضافته الى DKLOBICM هذا لا يحتوي على اسم مجموعة صحيح. اسم المجموعة قد يكون غير موجود على وحدة الخدمة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتحديد مجموعة صحيحة لعنصر اللاحقة DKStorageManageInfoICM وأعد تنفيذ العملية

---

**DGL7175A يمكن تغيير كلمة السرية لهذا المستخدم بالطريقة اليدوية فقط، لأن هوية المستخدم هي عبارة عن هوية المستخدم للنظام وهوية المستخدم لنظام Content Manager.**

**الشرح:** يمكن تغيير كلمة السرية لهذا المستخدم بالطريقة اليدوية فقط، لأن هوية المستخدم هي عبارة عن هوية المستخدم للنظام وهوية المستخدم لنظام Content Manager.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** قم بتغيير كلمة السرية بطريق يدوية بالنسبة لهوية مستخدم قاعدة البيانات هذه (على سبيل المثال ، User Manager على Windows أو SMIT على AIX).

---

**DGL7176A تم تحديد اختيار الاسترجاع DK\_CMCONTENT CHILDREN ولكن لا يوجد أي من DDOs الموجودة في المجموعة تحتوي على فروع مراد استرجاعها .**

**الشرح:** تم تحديد الاختيار DK\_CM\_CONTENT\_CHILDREN ، والذي يؤدي الى استرجاع فروع المستوى الحالي في DDOs، ولكن لا يوجد أي فروع في DDOs الموجودة في المجموعة ليتم استرجاعها.

**المكونات: Java أو C++ APIs**

**التصرف:** هذا الاختيار غير صحيح لهذه المجموعة من DDOs. حاول تنفيذ الاختيار مرة أخرى مع استخدام مجموعة DDO تحتوي على فروع .

---

**DGL7177A نوع MIME المحدد %الم يتم العثور عليه في مخزن بيانات وحدة ادارة المحتويات.**

**الشرح:** نوع MIME المحدد غير مسجل في مخزن بيانات ادارة المحتويات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتسجيل نوع MIME في مخزن البيانات أو اتصل بموجه النظام الخاص بك .

---

**DGL7178A** اسم برنامج التعامل القابل للتنفيذ غير صحيح. برنامج التعامل القابل للتنفيذ يمكن أ، يكون أي تطبيق أو ملف .exe

**الشرح:** اسم برنامج التعامل القابل للتنفيذ اما أ، يكون لم يتم تحديده أو غير صحيح .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد اسم برنامج التعامل القابل للتنفيذ الصحيح ثم أعد الطلب مرة أخرى.

---

**DGL7179A** لا يمكن العثور على اسم برنامج التعامل القابل للتنفيذ % ١ .

**الشرح:** لا يمكن العثور على اسم برنامج التعامل القابل للتنفيذ في بيئة التشغيل الحالية .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم بتحديد برنامج التعامل القابل للتنفيذ مع المسار المطلق وأعد المحاولة مرة أخرى.

---

**DGL7180A** العملية التالية غير مدعومة في سياق الجزء. لا يمكن اضافة الجزء مباشرة الى مخزن البيانات .

**الشرح:** لا يمكن اضافة جزء مباشرة الى مخزن البيانات. يتم اضافة الأجزاء الى الوثيقة، ويتم اضافة الوثيقة الى مخزن البيانات .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باضافة الجزء الى وثيقة، ثم قم باضافة أو تعديل الوثيقة الى مخزن البيانات .

---

**DGL7181A** العملية التالية غير مدعومة في سياق الجزء. لا يمكن تعديل جزء مباشرة في مخزن بيانات .

**الشرح:** لا يمكن تعديل جزء مباشرة في مخزن بيانات. يتم اضافة الأجزاء التي تم تعديلها الى الوثيقة، ويتم تعديل الوثيقة في مخزن البيانات.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** قم باضافة الجزء الى وثيقة، ثم قم باضافة أو تعديل الوثيقة الى مخزن البيانات .

---

**DGL7182A** تم اعادة وحدة ادارة المصدر مع RC 1% = الرسالة ٢%

**الشرح:** هذه الرسالة تسجل أكواد العودة الخاصة بوحدة ادارة المصدر والرسالة.

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

**DGL7183A** لا يمكن اضافة المجموعة الى CM أو EIP بسبب وجود خطأ في وحدة خدمة MQSWF .

**الشرح:** لا يمكن اضافة المجموعة الى Content Manager أو Enterprise Information Portal بسبب وجود خطأ في وحدة خدمة تدفق عمل MQSeries .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كل المستخدمين في المجموعة هم مستخدمي تدفق العمل MQSeries.

---

**DGL7184A** تجميعات ادارة المصدر sms/في قواعد التحديث replica يجب أن تكون في نفس النطاق .

**الشرح:** تجميعات ادارة المصدر أو النظام الفرعي لادارة التخزين (SMS) في قواعد التحديث replica يجب أن تكون في نفس النطاق .

#### المكونات: Java أو C++ APIs

**التصرف:** تأكد من أن كل تجميعات ادارة المصدر أو SMS في قواعد التحديث replica موجودة كلها في نفس النطاق.

---

**DGL7185A الوحدة التابعة Content**  
**Manager 8.1 تستخدم وحدة خدمة**  
**Content Manager 8.2 مع**  
**اتاحة التحديث .**

الشرح: التحديث غير مدعم بالنسبة الى وحدات  
Content Manager التابعة للنسخة ٨,١ .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم بالغاء اتاحة التحديث على وحدة خدمة  
Content Manager 8.2، أو استخدم وحدة تابعة  
Content Manager 8.2.

---

**DGL7186A وحدة ادارة المصدر [١%] غير**  
**متصلة و/أو متاحة .**

الشرح: وحدة ادارة المصدر غير متاحة أو متصلة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك، أو قم بتحديد  
وحدة ادارة مصدر مختلف متاحة ومتصلة.

---

**DGL7187A حدث خطأ أثناء تعديل قواعد التحديث**  
**.replica**

الشرح: حدث خطأ أثناء تعديل قواعد التحديث الموجودة  
من مجموعة ادارة المصدر .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: قم باستخدام أي معلومات خطأ اضافية يتم  
اعادتها، مثل رسائل الخطأ، وحالات الخطأ، وأكواد  
الخطأ، والمقترنة بسجل وحدة خدمة المكتبة، للمساعدة  
في تحديد أصل المشكلة.

---

**DGL7188A وحدات ادارة المصدر [١%، ٢%]**  
**غير متصلة و/أو متاحة .**

الشرح: وحدة ادارة المصدر المفترضة أو أفضل وحدة  
لادارة مصادر التحديث غير متاحة أو متصلة .

**المكونات: Java أو C++ APIs**

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك، أو قم بتحديد  
وحدة ادارة مصدر مختلف متاحة ومتصلة .



## الفصل ٨. رسائل مكون تدفق العمل EIP ، EHLE081 - EHLE045

سيتم عرض هذه الرسائل عند استخدام Enterprise Information Portal لمكون تدفق العمل الخاص بالوحدة التابعة لإدارة النظام. بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A. لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

### EHLE045A الشكل التوضيحي يحتوي على أكثر من عقدة بدء .

الشرح: الشكل التوضيحي يمكن أن يحتوي على عقدة بدء واحدة فقط. من المحتمل أن يكون ملف بيانات التشغيل البياني تالف .

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: قم بحذف عقد البدء الزائدة من الشكل التوضيحي الخاص بك.

### EHLE046A الشكل التوضيحي لا يحتوي على عقدة .

الشرح: يجب أن يكون لديك عقدة بدء وعقدة إيقاف للحصول على شكل توضيحي لتشغيل تدفق البيانات .

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: يمكنك تصحيح المشكلة عن طريق اضافة عقدة بدء أو عقدة انتهاء.

### EHLE047A لم يتم العثور على مسار من العقدة [nnn] إلى العقدة [nnn].

الشرح: يوجد جزء مفقود بين العقد المحددة .

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. قم بوصل وحدة وصل إلى العقدة المحددة بحيث يتم ربطها بباقي الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل.

### EHLE048A لا يوجد موصلات خارجية للعقدة [nnn].

الشرح: تم العثور على العقدة التي لا تحتوي على موصل خارجي. عقدة الايقاف هي الهقة الوحيدة التي لا تتطلب موصل خارجي. كل العقد الأخرى يجب أن يكون لها موصل خارجي .

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. قم بوصل موصل خارجي الى العقدة المعرفة .

### EHLE049A لا يوجد موصلات داخلية للعقدة [nnn].

الشرح: تم العثور على العقدة التي لا تحتوي على موصل داخلي. عقدة البدء وعقدة العمل والعقد المعرفة بواسطة المستخدم هي العقد الوحيدة التي لا تتطلب موصل داخلي. عقدة الايقاف يجب أن يكون لها موصل داخلي.

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. قم بوصل موصل داخلي الى العقدة المعرفة.

### EHLE051A لم يتم العثور على مسار معين من العقدة [nnn] إلى العقدة [nnn].

الشرح: كل العقد يجب أن تكون متصلة، اما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع عقدة الايقاف. تم العثور على عقدة غير متصلة بأي طريقة بعقدة الايقاف، أو أن المسار الذي يؤدي الى عقدة الايقاف كان جزء من حلقة مفرغة.

مكونات :مكون تدفق العمل

**الشرح:** تم الإشارة الى كشف تصرفات تم تعديله يجب تخصيصه في وحدة خدمة Enterprise Information Portal.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** قم بتخصيص كشف التصرفات الذي تم تعديله. من نافذة تعريف تدفق العمل، قم باختيار **كشوف التصرف**. قم بتحديد موضع كشف التصرفات الذي تم تعديله المستخدم بواسطة عقدة العمل هذه وقم بتخصيصه في وحدة خدمة Enterprise Information Portal.

**EHLE077A** لم يتم تحديد كشف التصرفات لصف التعاملات المستخدم في العقدة [nnn].

**الشرح:** تم تعريف عقدة عمل لا تحتوي على كشف تصرفات مخصص لها. من المحتمل أن يكون ملف بيانات التشغيل البياني تالف.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة أو قم بادخال الادخال الصحيح في جدول الملخص. يتم عرض نافذة (Work Node window)، حيث يمكنك اختيار كشف تصرفات صحيح.

**EHLE077E** التنفيذ بواسطة القيمة لم يعد صحيح.

**الشرح:** هوية المستخدم أو المجموعة لم تعد متاحة.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة وقم باختيار هوية مستخدم أو مجموعة جديدة.

**EHLE078E** اعلام مستخدم بواسطة قيمة لم يعد صحيح.

**الشرح:** هوية المستخدم لم تعد متاحة.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة وقم باختيار هوية مستخدم جديدة.

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. قم بوصول وحدة وصل الى العقدة المحددة بحيث يتم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الحصول على مسار لعقدة الايقاف.

**EHLE052A** لم يتم تحديد اسم للعقدة [nnn].

**الشرح:** يجب استخدام اسم للعقدة المعرفة. يجب تحديد اسم لها.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة أو قم بادخال الادخال الصحيح في جدول الملخص. سيتم عرض نافذة الخواص للعقدة، حيث يمكنك تحديد اسم وتوصيف للعقدة.

**EHLE057A** كشف التصرف المرفق مع العقدة [nnn] غير موجود في الوقت الحالي

**الشرح:** تم حذف كشف التصرف المرفق مع عقدة العمل

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة أو قم بادخال الادخال الصحيح في جدول الملخص. يتم عرض نافذة Work Node، حيث يمكنك اختيار كشف تصرف صحيح.

**EHLE063W** يوجد كشف تصرف جديد مرفق مع العقدة [nnn] يجب تخصيصه في النظام الرئيسي.

**الشرح:** تم الإشارة الى كشف تصرفات جديد يجب تخصيصه في وحدة خدمة Enterprise Information Portal

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** قم بتخصيص كشف التصرفات الجديد. من نافذة تعريف تدفق العمل، قم باختيار **كشوف التصرف**. قم بتحديد موضع كشف الترفات الجديد المستخدم بواسطة عقدة العمل هذه. قم بتخصيصه الى النظام الرئيسي.

**EHLE065W** تم تعديل كشف تصرف مرفق مع العقدة [nnn] ويجب تخصيصه في النظام الرئيسي.

---

**EHLE079E البرنامج الخاص بالمستخدم غير صحيح أو غير موجود في دليل DLL.**

**الشرح:** هذا الخطأ بسبب اعلام غير صحيح بعد قيمة .

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة الموجودة بها الخطأ تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة وأدخل الاعلام الصحيح بعد القيمة. أمثلة على القيم الصحيحة هي ٥ أيام أو ١ أسبوع أو ٢ ساعة أو ٥ ثواني.

---

**EHLE079W تم استخدام نفس العقدة بطريقة متتابة .**

**الشرح:** تم العثور على عقدتي عمل متاليتين متطابقتين في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل. يمكنك تغيير البيانات المحددة في أحد العقد، أو يمكنك حذف عقدة العمل الاضافية.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة المشار اليها تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة أو قم بادخال الادخال الصحيح في جدول الملخص لتغيير خواص العقدة. كما يمكنك حذف أحد العقد المكررة. **ملحوظة:** لا يجب عليك تصحيح هذه المشكلة للقيام بتحقيق صحيح للشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل.

---

**EHLE082E تم مشاهدة واحدة أو أكثر من عقد تدفقات العمل الفرعية. يجب تحرير كل عقدة تدفق عمل فرعية للتحقق من البيانات قبل التحقق من النموذج.**

**الشرح:** حدث الخطأ عن اسقاط عقدة تدفق عمل فرعية على palette ، و القيام بوصلها بتدفق العمل، وتشغيل التحقق بدون فتح العقدة واختيار تدفق عمل فرعي .

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** قبل التحقق من الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل، يجب فتح كل عقد تدفق العمل الفرعية واختيار تدفق عمل فرعي على الجدولة الثانية.

---

**EHLE084A تم العثور على موصل خارجي على نفس العقدة .**

**الشرح:** عقد الايقاف لا يمكن أن تحتوي على موصلات خارجية. من المحتمل أن يكون ملف بيانات التشغيل البياني تالف .

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** الموصل الموجود به الخطأ تم تعليمه في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. قم بحذف هذا الموصل .

---

**EHLE085W العقدة [nnn] قد تكون جزء من دائرة مغلقة لانتهائية .**

**الشرح:** كل العقد يجب أن تكون متصلة، اما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع عقدة الايقاف. تم العثور على عقدة متفرعة قد تكون جزء من الدائرة المفرغة المستمرة.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** العقدة المشار اليها تم تعليمها في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. قم بفحص الموصلات الخارجية بعناية من خلال هذه العقدة للتأكد من أنه يوجد دائماً مسار الى عقدة الايقاف. **ملحوظة:** لا يجب عليك تصحيح هذه المشكلة للقيام بتحقيق صحيح للشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل.

---

**EHLE086A لم يتم تحديد توصيف للعقدة .**

**الشرح:** تم العثور على مرحلة تجميع لا تحتوي على توصيف.

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** يجب تحديد توصيف لموصل الذي تم تعريفه. الموصل الموجود به الخطأ تم تعليمه في الشكل التوضيحي لعملية تدفق العمل وفي جدول الملخص. اضغط مرتين على العقدة أو قم بادخال الادخال الصحيح في جدول الملخص. سيتم عرض نافذة كشف أحداث مرحلة التجميع، حيث يمكنك تحديد التوصيف.

---

**EHLE080W اسم التطبيق يجب أن يكون من النوع .EXE أو .DLL .**

**الشرح:** هذا الخطأ بسبب اسم تطبيق ليس من النوع .exe أو .dll .

**مكونات:** مكون تدفق العمل

**التصرف:** أدخل اسم تطبيق من النوع .exe أو .dll .

---

**EHLE081W** لم يتم تحديد نقطة ادخال بالنسبة الى  
**.DLL**

الشرح: في الوحدة التابعة لإدارة النظام EIP ، تم تعليم  
المربع PC DLL box ولكن لم يتم تحديد اسم نقطة  
الادخال .

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: يجب تحديد اسم نقطة ادخال اذا كان قد تم  
تعليم مربع PC DLL.

---

**EHLE080E** لم يتم مشاهدة واحدة أو أكثر من عقد  
القيم. يجب تحرير كل عقدة قيمة  
للتحقق من البيانات قبل التحقق من  
النموذج.

الشرح: تم وضع عقدة قيمة على بالة الرسم ولم يتم  
تحرير العقدة .

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: قم بتحرير كل عقدة قيمة تم وضعها على  
البالة palette وقم بالتحقق من أن البيانات المعرفة  
للعقدة صحيحة.

---

**EHLE081E** الحروف التالية قد لا يتم استخدامها  
في مجالات التحرير لجدولة قيمة  
تدفق العمل: الأقواس اليمين واليسار،  
التنصيب المزدوج، التلدة، التنصيب  
المفرد. رجاء تعديل جدولة قيم تدفق  
العمل وإزالة الحروف غير الصحيحة .

الشرح: تعريف متغيرات المستخدم في عقدة القيمة  
تحتوي على حروف غير صحيحة. الحروف غير  
الصحيحة تتضمن الأقواس اليمين واليسار ( [ ] )،  
التنصيب المزدوج (")، التلدة (~)، التنصيب المفرد  
(.)

مكونات :مكون تدفق العمل

التصرف: قم بإزالة أي حروف غير صحيحة من  
مجالات قيم تدفق العمل .



## الفصل ٩. رسائل معالجة معلومات EIP، 9976- 9001

سيتم عرض هذه الرسائل عند استخدام مكون معالجة بيانات Enterprise Information Portal. بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A، يجب ادخال DGL1234A. لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم .

### 9001 عنصر وثيقة النص ليس له اسم .

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب وجود اسم لعنصر وثيقة النص.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد اسم باستخدام طريقة setName لعنصر وثيقة النص .

### 9002 عنصر وثيقة النص [nnn] لا يحتوي على لغة .

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب وجود لغة لعنصر وثيقة النص .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد لغة باستخدام طريقة setLanguage لعنصر وثيقة النص .

### 9003 وثيقة النص المحددة لديها نفس الاسم مثل وثيقة تم تحليلها من قبل [nnn].

الشرح: الوثائق المتعددة لا يمكن أن تشترك في الاسم .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد اسم آخر باستخدام طريقة setName الخاصة بعنصر وثيقة النص.

### 9004 لم يتم تحديد فئة لوثيقة التدريب [nnn].

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب فئة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد فئة واحدة على الأقل .

### 9005 المفتاح المحدد [nnn] غير موجود في هذه الخطة .

الشرح: تم استخدام طريقة التخطيط مع مفتاح غير موجود.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة keySet الخاصة بعنصر التخطيط للحصول مشاهدة محددة للمفاتيح المتضمنة في الخطة .

### 9006 نوع المفتاح المحدد [nnn] ليس java.lang.String كما هو متوقع ولكن [nnn].

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب مفتاح يكون نوعه المرفق هو java.lang.String.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم الطرق keySet و getType الخاصة بعنصر التخطيط لتحديد الأنواع المرفقة .

### 9007 المفتاح المحدد [nnn] غير موجود في هذا السجل [nnn].

الشرح: تم استخدام طريقة التسجيل مع مفتاح غير موجود .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة keySet الخاصة بعنصر التسجيل للحصول مشاهدة محددة للمفاتيح المتضمنة في السجل .

### 9008 لم يتم تحديد فئة للسجل [nnn].

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب فئة .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد فئة واحدة على الأقل .

9009 التصنيف لا يحتوي على الفئة [nnn].

الشرح: تلك الفئة غير موجودة في التصنيف .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: استخدم أحدث تصنيف تم تكوينه واستخدم طرق categoryExists الخاصة بعنصر التصنيف للتحقق من الفئة .

9010 [nnn] ليس كود لغة صحيح .

الشرح: كود اللغة المحدد غير صحيح .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد كود لغة صحيح (على سبيل المثال ، en\_US أو fr\_CA ) .

9011 لم يتم تسمية أي تصنيف في مواصفات البحث على الرغم من استخدام فئة في الاستعلام .

الشرح: يجب تحديد تصنيف في مواصفات البحث إذا كان الاستعلام يحتوي على جزء خاص بالفئة.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة setTaxonomy الخاصة بمواصفات البحث لتحديد عنصر التصنيف taxonomy

9100 الكتالوج [nnn] غير موجود .

الشرح: تصرف الكتالوج المطلوب لا يمكن تنفيذه لأن الكتالوج المرغوب فيه غير موجود في المكتبة .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة catalogExist الخاصة بعنصر المكتبة للتحقق من وجود الكتالوج .

9101 اسم الكتالوج المحدد [nnn] موجود بالفعل .

الشرح: أسماء الكتالوجات يجب أن تكون متفردة في المكتبة .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة catalogExists الخاصة بعنصر المكتبة للتحقق من اسم الكتالوج.

9102 الفئة لديها بالفعل فئة تنتمي إليها تسمى [nnn].

الشرح: الفئات التي تنتمي إلى نفس الفئة الأساسية يجب أن يكون لديها أسماء متفردة .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة getChildren الخاصة بعنصر الفئة الأساسية للحصول على كل الفئات الفرعية الموجودة. قم بتحديد اسم فئة جديدة.

9103 الفئة المحددة [nnn] غير موجودة .

الشرح: الفئة المحددة غير موجودة في الكتالوج .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: تأكد من أنك تستخدم أحدث عنصر للتصنيف واستخدم طريقة categoryExists للتحقق من الفئة.

9104 الفئة المحددة [nnn] ليست خالية، لأنها ما زالت تحتوي على سجلات، وثنائق التدريب أو الفئات الفرعية .

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب فئة خالية (ليس سجلات أو وثنائق تدريب أو الفئات الفرعية).

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بإزالة كل السجلات وثنائق التدريب، و قم بحذف كل الفئات الفرعية للفئة الصحيحة.

9105 وثيقة النص المحددة لها نفس الاسم [nnn] كوثيقة تدريب تم تكوينها فيما سبق .

الشرح: أسماء وثنائق التدريب يجب أن تكون متفردة في الكتالوج .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة trainingDocumentExists الخاصة بعنصر الكتالوج للتحقق من اسم وثيقة التدريب. قم بتحديد اسم جديد أو تعديل الوثيقة الموجودة .

## 9106 وثيقة التدريب [nnn] غير موجودة .

الشرح: تم تحديد وثيقة تدريب غير معروفة في الكتالوج

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة

trainingDocumentExists الخاصة بعنصر الكتالوج للتحقق من اسم الوثيقة .

## 9107 الكتالوج [nnn] لم يتم تدريبه .

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب أن يتم تدريب الكتالوج .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بدء تدريب الكتالوج .

## 9108 مجموعة التدريب الخاصة بالكتالوج [nnn] لم يتم تقييمها.

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب أن يتم تقييم مجموعة التدريب الخاصة بالكتالوج .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم ببدء تقييم مجموعة التدريب .

## 9109 السجل المحدد لديه نفس PID مثل السجل الذي تم تكوينه من قبل [nnn].

الشرح: هوية الاستمرار يجب أن تكون متفردة في الكتالوج.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة recordExists الخاصة بعنصر الكتالوج للتحقق من سجل PID . قم بتحديد PID جديد أو قم بتعديل السجل الموجود .

## 9110 لا يوجد سجل مع PID [nnn] .

الشرح: لا يوجد سجل يحتوي على هوية الاستمرار المحددة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة recordExists الخاصة بعنصر الكتالوج للتحقق من PID .

## 9111 يوجد قيمة واحدة على الأقل من قيم السجل المحددة من نوع غير صحيح .

الشرح: قيمة مفتاح السجل يجب أن تكون من النوع المرفق مع هذا المفتاح في خطة الكتالوج .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة getType الخاصة بعنصر الخطة لتحديد النوع المتوقع للمفتاح .

## 9112 اللغة غير المدعمة: [nnn] .

الشرح: الوظيفة المطلوبة غير متاحة للغة المحددة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار لغة أخرى. ارجع الى المساعدة المتاحة من خلال الشاشة لإدارة نظام Enterprise Information Portal للحصول على كشف باللغات المدعمة .

## 9113 لم يتم تحديد مهمة وحدة الخدمة للخدمة .

الشرح: التصرف المطلوب يتطلب أن يتم تحديد عنصر مهمة وحدة الخدمة للخدمة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: استخدم طريقة setServerTask الخاصة بعنصر الخدمة لتحديد عنصر مهمة وحدة الخدمة .

## 9114 أحد القيم المحددة تتخطى حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: أحد القيم المحددة على الأقل لا يمكن تخزينها لأنها تتخطى حدود الحجم .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

## 9115 اسم الكتالوج المحدد تتخطى حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: قيمة اسم الكتالوج لا يمكن تخزينها لأنها تعدت حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9116 توصيف الكتالوج المحدد تخطى حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: توصيف الكتالوج لا يمكن تخزينه لأنه تعدى حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9117 اسم الكتالوج المحدد تخطى حدود حجم عمود قاعدة البيانات.

الشرح: اسم الكتالوج لا يمكن تخزينه لأنه تعدى حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9118 محتويات وثيقة التدريب المحددة تخطت حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: لا يمكن تخزين محتويات الوثيقة لأنها تعدت حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9119 لغة وثيقة التدريب المحددة تخطت حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: لا يمكن تخزين لغة الوثيقة لأنها تعدت حدود الحجم.

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9120 نتائج التدريب تتخطى حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: لا يمكن تخزين عنصر نتيجة التدريب لأنه تعدى حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9121 نتائج تقييم مجموعة التدريب تتخطى حدود حجم عمود قاعدة البيانات .

الشرح: لا يمكن تخزين عنصر نتيجة التقييم لأنه تعدى حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر خطة الكتالوج الصحيحة، وارجع الى موجه النظام الخاص بك.

#### 9122 الخطة تتخطى حدود حجم صف قاعدة البيانات .

الشرح: لا يمكن تخزين عنصر الخطة لأنه تعدى حدود الحجم .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

#### 9201 ملف (ملفات) الادخال لم يتم تعريفها أو تكوينها .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أعد عملية التجميع مرة أخرى. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

#### 9202 تم قطع تنفيذ الطريقة() أثناء انتظار ايقاف وحدة التجميع .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أعد عملية التجميع مرة أخرى. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

---

### 9203 تم إيقاف تنفيذ وحدة التجميع مع كود العودة [nnn].

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أعد عملية التجميع مرة أخرى. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

### 9204 ملف نتائج وحدة التجميع غير موجود .

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أعد عملية التجميع مرة أخرى. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

---

### 9205 ملف عنوان وحدة التجميع غير موجود.

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أعد عملية التجميع مرة أخرى. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك .

---

### 9206 لم يتم تحديد الخاصية [nnn].

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: تأكد من أن الخاصية المحددة ( Java system ) قد تم تحديدها في Java Virtual Machine.

---

### 9207 غير قادر على تكوين دليل العمل [nnn] في الدليل المؤقت للنظام [nnn].

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: تأكد من أن عملية Java لديها حق التفويض، أو حقوق الاتصال، لتكوين دليل في الدليل المؤقت للنظام المحدد وأنه يوجد مساحة كافية على نظام الحفظ المقابل.

---

### 9208 تم حدوث انتهاء غير متوقع للملف في أحد ملفات نتائج وحدة التجميع .

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أعد عملية التجميع مرة أخرى. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

### 9218 التجميع تم بنجاح .

---

الشرح: تم تشغيل عملية التجميع بنجاح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

### 9219 تم مقابلة خطأ غير معروف خلال عملية التجميع: [ ] .

---

الشرح: حدث خطأ داخلي أثناء عملية تجميع.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

### 9220 تم مقابلة مشكلة رقمية خلال عملية التجميع [nnn].

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

### 9221 تم مقابلة مشكلة رقمية خلال عملية التجميع [nnn].

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

### 9222 تم مقابلة مشكلة رقمية خلال عملية التجميع [nnn].

---

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9223 تم مقابلة مشكلة رقمية خلال عملية التجميع  
[nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9224 فشل تخصيص الذاكرة [nnn].

الشرح: قد يكون قد نفذت الذاكرة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9230 حدث خطأ تجميع داخلي [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9225 مشكلة ملف I/O [nnn] .

الشرح: قد يكون قد نفذت المساحة المؤقتة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9231 حدث خطأ تجميع داخلي [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9226 مشكلة ملف I/O [nnn] .

الشرح: قد يكون قد نفذت المساحة المؤقتة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9232 حدث خطأ تجميع داخلي [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9227 حدث خطأ تجميع داخلي [nnn]

الشرح: ملف بيانات غير متسق؛ كثير من القيم غير -  
الصفريية .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9233 حدث خطأ تجميع داخلي [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9228 العدد الأقصى من التجميعات يجب أن يكون أكبر  
من ٠ .

9234 حدث خطأ تجميع داخلي [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

#### 9235 حدث خطأ تجميع داخلي. [nnn]

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

#### 9236 العدد الأدنى من التجميعات يجب أن يكون أقل من أو يساوي العدد الأقصى من التجميعات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

#### 9241 عدد العناوين يجب أن يكون أكبر من أو يساوي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

#### 9250 كود لغة غير صحيح. [nnn] :

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد كود لغة Java على سبيل المثال ،  
en\_US أو fr\_CA .

---

#### 9251 الاسم المكرر لوثيقة التدريب: [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد اسم متفرد لكل وثيقة تدريب .

---

#### 9252 خطأ TAF داخلي: [nnn] .

الشرح: حدث خطأ تحليل نص داخلي .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

#### 9253 لم يتم تحديد اللغة للوثيقة .

الشرح: بيانات اللغة مطلوبة للتشغيل الصحيح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد لغة صحيحة للوثيقة .

---

#### 9254 اللغة غير المدعومة: [nnn] .

الشرح: الوظيفة المطلوبة غير متاحة للغة المحددة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

#### 9255 الوثيقة بالاسم [nnn] لا يمكن تشغيلها (خطأ تحليل نص داخلي: [nnn]) .

الشرح: اذا ظهرت هذه الرسالة مع كود خطأ TAF عبارة عن ٣٧، هذا يعني أنك قمت بمحاولة لتشغيل وثيقة تحتوي على ترتيب تحكم غير مصرح به، مثل Unicode codepoints 0001. هذه الوثيقة في الأغلب هي ملف ثنائي، مثل JPG أو ZIP. هذه الوثائق لا يمكن تشغيلها بواسطة معالجة المعلومات information mining.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا تقوم بتشغيل وثيقة تحتوي على ترتيب تحكم غير مصرح به في معالجة المعلومات information mining.

---

#### 9500 غير متصل .

الشرح: الوصلة الخاصة بوحدة الخدمة غير متاحة أو تم فقدها .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: تم من تحديد وحدة الخدمة بالطريقة الصحيحة وحاول مرة أخرى .

---

## 9501 لا يمكن تكوين الأرشيف .

الشرح: لا يمكن تكوين الدليل الذي يحتفظ بالوثائق البطيئة.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بالتحقق من تصريحات الاتصال ومساحة القرص المتاحة .

---

## 9502 [nnn]ليس دليل .

الشرح: الدليل الموجود به الوثائق البطيئة غير متاح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بالتحقق من دليل WebSpace و RootDirectory.

---

## 9503 لا يمكن تكوين الدليل: [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9504 ليس دليل صحيح .

الشرح: الدليل الموجود به الوثائق البطيئة غير متاح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بالتحقق من دليل WebSpace و RootDirectory.

---

## 9505 لا يمكن اعادة تسمية ملف .

الشرح: لا يمكن اعادة تسمية دليل WebSpace الى الأرشيف .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: تحقق من وجود أرشيف لا يمكن حذف .

---

## 9506 غير مصرح بالاتصال . [nnn] :

الشرح: لتشغيل وثيقة، فان خدمات معالجة المعلومات يجب أن يكون لديها الامتيازات CMB\_PRIV\_VIEW\_CONTENT .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بالتحقق من وتعديل محددات الامتياز .

---

## 9507 لا يوجد ما يتم تجميعه .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

---

## 9520 جاري بدء Servlet [nnn] ...

الشرح: جاري بدء تشغيل servlet المحددة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9521 تم بدء تشغيل Servlet [nnn] بنجاح .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9522 لم يتم العثور على مفتاح للرسالة [nnn] في مجموعة المصادر .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

## 9523 لا يوجد اسم لتصرف في وثائق التدريب تم العثور عليه لمفتاح [nnn] في مجموعة المصادر .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .



---

**9524** لم يتم العثور على صفحات HTML للقيمة المحلية المفترضة [nnn]. كان من المتوقع أن تكون أسفل [nnn].

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات. من المحتمل أن يكون قد تم حذف بعض ملفات تطبيق شبكة Web.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: أعد محاولة استخدام تطبيق Web.

---

**9525** المعامل [nnn] مفقود من ملف الموصفات web.xml.

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بمقارنة الملف web.xml بما تم العثور عليه في ملف IST.war الذي يعد جزء من تركيب Enterprise Information Portal.

---

**9526** معامل الموصفات [nnn]: الدليل [nnn] غير موجود.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بالتحقق من الملف web.xml الخاص بتطبيق Web. قم بتحديد دليل موجود.

---

**9527** معامل الموصفات [nnn]: الدليل [nnn] لا يمكن الكتابة اليه.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بمراجعة الملف web.xml الخاص بتطبيق Web. قم بتغيير التصريحات الخاصة بالدليل.

---

**9528** معامل الموصفات [nnn]: [nnn] ليس قيمة طويلة.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتغيير القيمة المحددة في ملف web.xml الخاص بتطبيق Web.

---

**9529** معامل الموصفات [nnn]: [nnn] ليس قيمة رقم صحيح.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتغيير القيمة المحددة في ملف web.xml الخاص بتطبيق Web.

---

**9530** لم يتم العثور على مجموعة مصادر أو صفحات HTML للقيم المحلية المحددة في [nnn]. استخدم القيم المحلية المفترضة للوحدة التابعة [nnn] بدلاً منها

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

---

**9531** لم يتم العثور على مجموعة مصادر أو صفحات HTML لمجموعة مصادر الوحدة التابعة المفترضة [nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتغيير القيمة المحددة في ملف web.xml الخاص بتطبيق Web.

---

**9532** تم فقد مجموعة المصادر الخاصة بمجموعة القيم المفترضة للوحدة التابعة.

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك.

---

**9533** خطأ داخلي: قمت بمحاولة لتنفيذ أمر [nnn] على الرغم من عدم تحقيق الشروط المسبقة.

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9550 المتوقع عنصر من النوع أمر، ولكن تم استرجاع عنصر فئة [nnn] .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9551 فشل مرحلة جديدة .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9552 لا يمكن إيجاد الملف commands.jar at [nnn] .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات. من المحتمل أن يكون قد تم حذف بعض ملفات تطبيق شبكة web.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: أعد محاولة استخدام تطبيق web.

9553 حدث استثناء أثناء تفقد commands.jar .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9554 لم يتمكن من العثور على فئة IKF

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9555 لم يتم العثور على الفئة [nnn] الخاصة بالعنصر الذي تم استلامه على وحدة الخدمة .

الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

9556 تنفيذ الأمر [nnn] تسبب في خطأ مع مفتاح الرسالة [nnn] والرسالة التالية: [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9602 لا يمكن حذف وثيقة التدريب [nnn] عند الغاء التحميل لأعلى. السبب: [nnn]، [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9610 servlet: [nnn] دليل الحفظ هو [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9611 servlet: [nnn] حجم بيانات POST الأقصى هو [nnn] بايت .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9612 servlet: [nnn]: الملف الذي تم تحميله [nnn] لا يمكن حذفه .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بحذف الملف بطريقة يدوية .

9613 servlet: [nnn]: تم استلام نموذج خالي .

9652 تم حذف الكتالوج أثناء تشغيل التدريب .	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.
التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9614 servlet: [nnn]لم يتم استرجاع ملفات لوثيقة التدريب [nnn] .
9653 تم حذف الكتالوج أثناء تشغيل التقييم .	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9615 servlet: [nnn]حدث استثناء خلال تحميل الملف لأعلى . [nnn]. تتبع . Stack: [nnn]
9654 تم حذف وثيقة التدريب أثناء تشغيل التدريب .	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9616 servlet: [nnn]الملف [nnn] كان خالي بعد تفكيح النسق ولم يتم اضافته الى المكتبة .
9655 تم حذف وثيقة التدريب أثناء تشغيل التقييم.	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9650 تم حذف الكتالوج أثناء تشغيل التدريب .
9656 تم مقابلة وثيقة تدريب لا يمكن تشغيلها خلال عملية التدريب .	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9651 تم حذف الكتالوج أثناء تشغيل التقييم .
9657 تم مقابلة وثيقة تدريب لا يمكن تشغيلها خلال عملية التقييم .	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	

---

## 9600 الفئة [nnn] غير موجودة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9601 الكتالوج [nnn] غير موجود. لم يعد في الامكان اضافة ملفات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9700 حدث خطأ داخلي. لم يتم تنفيذ تصرف .

قم بمراجعة ملفات سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

اتصل بموجه النظام الخاص بك .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتسجيل معلومات الخطأ من ملفات سجل الخطأ، واتصل بموجه النظام الخاص بك .

---

## 9701 لا يوجد لديك جلسة IST ، أو انتهت صلاحية الجلسة الخاصة بك.

قم ببداية الاتصال مع IST مرة أخرى .

الشرح: تم اعادة بدء وحدة خدمة Web أثناء تعامل المستخدم مع Information Mining Structuring Tool (IST)، أو أن المستخدم كان غير فعال لفترة طويلة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتوجيه وحدة التصفح الخاصة بك الى صفحة بدء اتصال IST. اتصل بموجه النظام الخاص بك لتغيير وقت انقضاء المحددات بالنسبة الى IST.

---

## 9702 لا يوجد لديك جلسة IST ، أو انتهت صلاحية الجلسة الخاصة بك. سيتم اعادة توجيهك الى صفحة بدء الاتصال .

الشرح: تم اعادة بدء وحدة خدمة Web أثناء تعامل المستخدم مع Information Mining Structuring Tool (IST)، أو أن المستخدم كان غير فعال لفترة طويلة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتوجيه وحدة التصفح الخاصة بك الى صفحة بدء اتصال IST . اتصل بموجه النظام الخاص بك لتغيير وقت انقضاء المحددات بالنسبة الى IST .

---

## 9703 لم تقوم بتحديد قيمة معامل مطلوبة. قم باتاحة القيمة وأعد المحاولة.

الشرح: لم تقوم باتاحة معامل مطلوب .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باتاحة المعامل المطلوب ثم أعد العملية .

---

## 9710 لا يستطيع بدء المستخدم [nnn] .

تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم المستخدم وكلمة السرية ثم حاول مرة أخرى.

الشرح: قمت بادخال هوية مستخدم وكلمة سرية غير صحيحة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: تحقق من الهجاء وشكل حروف هوية المستخدم وكلمة السرية .

---

## 9711 من المحتمل أن تكون الوصلة مع وحدة الخدمة قد تم قطعها (حاولت انتهاء الاتصال قبل بدء الاتصال).

قم بالغلق واعادة بدء وحدة التصفح وأعد المحاولة .

الشرح: فشل اقامة وصلة مع وحدة الخدمة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بغلق وحدة التصفح وأعد محاولة الاتصال .

---

## 9712 المستخدم [nnn] متصل بالفعل .

الشرح: يوجد مستخدم بنفس الاسم لديه جلسة Information Mining Structuring Tool (IST) صحيحة بالفعل .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتسجيل معلومات الخطأ من ملفات سجل الخطأ، واتصل بموجه النظام الخاص بك.

التصرف: تأكد من عدم وجود مستخدم آخر يقوم بالتعامل مع IST بنفس الاسم، والا سيؤدي ذلك الى عدم عمل أسلوب اقفال الكتالوج بالطريقة المتوقعة .

#### 9730 اسم الكتالوج تعدى حدود الحجم .

قم باختيار اسم مختلف.

الشرح: اسم الكتالوج طويل جدا .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم آخر .

#### 9731 اما أن اسم الكتالوج أو اسم الفئة أو التوصيف قد تخطى حدود الحجم .

قم باختيار اسم أو توصيف مختلف، على التوالي .

الشرح: اسم الكتالوج أو اسم الفئة أو التوصيف كان طويلا جدا.

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم مختلف للكتالوج، أو الفئة، أو التوصيف .

#### 9732 قمت بمحاولة لتكوين كتالوج [nnn] موجود بالفعل .

قم باختيار اسم مختلف .

الشرح: يوجد كتالوج بهذا الاسم موجود بالفعل .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم مختلف للكتالوج.

#### 9733 فشلت عملية تكوين كتالوج بسبب وجود خطأ داخلي .

اضغط على المكتبة لتجديد كشف الكتالوجات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

#### مكونات :معالجة المعلومات

#### 9734 قمت بمحاولة لاعادة تسمية الكتالوج [nnn] الى .[nnn] هذا الاسم موجود بالفعل .

قم باختيار اسم مختلف .

الشرح: يوجد كتالوج بهذا الاسم موجود بالفعل .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم مختلف .

#### 9735 قمت بمحاولة لتكوين كتالوج .[nnn] اسم الكتالوج لا يجب أن يحتوي على علامات تنصيص.

قم باختيار اسم مختلف .

الشرح: اسم الكتالوج لا يمكن أن يحتوي على علامات تنصيص .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم آخر .

#### 9736 قمت بمحاولة لاعادة تسمية الكتالوج [nnn] الى .[nnn] اسم الكتالوج لا يمكن أن يحتوي على علامات تنصيص.

قم باختيار اسم مختلف .

الشرح: اسم الكتالوج لا يمكن أن يحتوي على علامات تنصيص .

#### مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم مختلف .

#### 9737 الكتالوج المحدد لم يعد موجود .

تم اعادة تسميته أو حذفه بواسطة مستخدم آخر

اضغط على المكتبة لتجديد المشاهدة المتشعبة.

الشرح: قمت باختيار كتالوج غير موجود .

#### مكونات :معالجة المعلومات

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة نظام معالجة المعلومات، قم بتجديد كشف الكتالوجات وقم باختيار كتالوج آخر .

#### 9738 الكتالوج المحدد لم يعد موجود .

تم إعادة تسميته أو حذفه بواسطة مستخدم آخر.

تم تعديل المشاهدة المتشعبة .

**الشرح:** تم اختيار كتالوج غير متاح .

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**9739** قمت بمحاولة لتعديل كتالوج [nnn]، ولكن تم إقفاله بواسطة مستخدم آخر [nnn] .

لم يتم تطبيق أي تغييرات .

**الشرح:** يوجد مستخدم آخر يستخدم هذا الكتالوج.

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** أطلب من المستخدم إلغاء اقفال الكتالوج ثم أعد المحاولة .

**9740** قمت بمحاولة لتعديل كتالوج [nnn] ، يتم تدريبه في الوقت الحالي .

لم يتم تطبيق أي تغييرات .

**الشرح:** لا يمكن تغيير كتالوج يتم تدريبه .

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** قم باختيار عقدة الكتالوج من الشجرة وقم بإلغاء التدريب، وانتظر حتى يتم الانتهاء منه. حاول تغيير الكتالوج مرة أخرى .

**9741** قمت بمحاولة لإلغاء اقفال كتالوج [nnn] ، غير مقفل في الوقت الحالي. لم يتم تنفيذ تصرف .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**9742** توصيف الكتالوج تعدى حدود الحجم .

قم باختيار توصيف مختلف .

**الشرح:** توصيف الكتالوج طويل جدا .

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** قم باختيار توصيف مختلف .

**9743** الكتالوج تعدى حدود الحجم. التدريب غير محتمل.

**الشرح:** الكتالوج طويل جدا بحيث لا يمكن أو يتم تدريبه

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** قم بحذف السجلات أو وثائق التدريب أو الفئات في هذا الكتالوج وأعد المحاولة .

**9744** الكتالوج تعدى حدود الحجم. التقييم غير محتمل

**الشرح:** الكتالوج كبير جدا .

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** قم بحذف السجلات أو وثائق التدريب أو الفئات في هذا الكتالوج، وأعد المحاولة .

**9760** قمت بمحاولة لتكوين فئة [nnn] موجودة بالفعل .

قم باختيار اسم آخر .

**الشرح:** هذه الفئة موجودة بالفعل .

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** قم باختيار اسم مختلف .

**9761** قمت بمحاولة لإعادة تسمية كتالوج [nnn] الى [nnn]. هذا الاسم موجود بالفعل .

قم باختيار اسم آخر .

**الشرح:** اسم الفئة هذا موجود بالفعل .

**مكونات:** معالجة المعلومات

**التصرف:** قم باختيار اسم مختلف .

9762 قمت بمحاولة لتكوين فئة [nnn] ليست اسم صحيح .

الأسماء لا يجب أن تحتوي على سلسلة الحروف التالية: [nnn]

قم باختيار اسم صحيح وأعد المحاولة .

الشرح: قمت باستخدام اسم غير صحيح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم صحيح .

9763 قمت بمحاولة لاعادة تسمية فئة [nnn] الى [nnn] وهو اسم غير صحيح .

الأسماء لا يجب أن تحتوي على سلسلة الحروف التالية: [nnn]

قم باختيار اسم صحيح وأعد المحاولة .

الشرح: قمت باستخدام اسم غير صحيح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم صحيح .

9764 قمت بمحاولة لتكوين فئة [nnn] تحتوي على فاصل التصنيف [nnn].

هذا ليس اسم صحيح. قم باختيار اسم صحيح وأعد المحاولة .

الشرح: قمت باستخدام اسم غير صحيح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم صحيح .

9765 قمت بمحاولة لاعادة تسمية الفئة [nnn] الى [nnn] والتي تحتوي على فاصل التصنيف [nnn].

هذا ليس اسم صحيح. قم باختيار اسم صحيح وأعد المحاولة.

الشرح: قمت باستخدام اسم غير صحيح .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم صحيح .

9766 اسم الفئة تعدى حدود الحجم .

قم باختيار اسم مختلف .

الشرح: اسم الفئة طويل جدا .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اسم مختلف .

9767 الفئة المحددة لم تعد موجودة .

تم اعادة تسمية أو حذف الفئة (أو فئة أساسية) بواسطة مستخدم آخر .

اضغط على فئة أخرى لتجديد المشاهدة المتشعبة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9768 الفئة المحددة لم تعد موجودة .

تم اعادة تسمية أو حذف الفئة (أو فئة أساسية) بواسطة مستخدم آخر .

تم تعديل المشاهدة المتشعبة .

الشرح: قمت باختيار فئة غير موجودة .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9769 الفئة التي تم تحديدها كفئة أساسية غير موجودة في هذا الكتالوج. قم باختيار فئة أخرى.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

9770 قمت بمحاولة لحذف الفئة الأساسية لكتالوج .

يمكن اعادة تسمية الفئات الأساسية فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

9775 قمت بمحاولة لاييقاف عملية التدريب على  
الكتالوج [nnn] .

هذا الكتالوج لا يتم تدريبه في الوقت الحالي أو  
تم الانتهاء من التدريب بالفعل .

لم يتم تنفيذ تصرف .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

9776 قمت بمحاولة لبدء تدريب كتالوج [nnn]  
والذي لم يتم تعديل مجموعة الوثيقة الخاصة به  
منذ آخر مرة تم التدريب .

التدريب لن يؤثر .

لم يتم تنفيذ تصرف .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

9780 قمت بمحاولة لمشاهدة وثيقة تدريب [nnn]  
غير موجودة في الوقت الحالي .

تم حذفه بواسطة مستخدم آخر .

قم بتجديد كشف وثائق التدريب .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: اعادة تحميل الاطار الذي يحتوي على كشف  
الوثائق، أو قم بالتغيير الى جدول أخرى والعودة.

9781 قمت بمحاولة لحذف وثيقة تدريب [nnn] غير  
موجودة في الوقت الحالي .

تم حذفه بواسطة مستخدم آخر .

تم تعديل كشف الوثائق .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

9782 قمت بمحاولة لحذف وثيقة تدريب بدون تحديد  
اسم .

حدد اسم ثم أعد المحاولة مرة أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

9783 وثيقة التدريب [nnn] تعدت حدود الحجم. لا  
يمكن اضافتها .

الشرح: وثيقة التدريب كبيرة جدا .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتقسيم الوثيقة الى عدة أجزاء وقم بتحميل  
الأجزاء التي تحتوي على المحتويات التي تلائم هذه  
الفئة .

---

9784 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة [nnn] الى الفئة  
[nnn].

يوجد وثيقة تدريب بهذا الاسم بالفعل في الفئة  
[nnn].

إذا كانوا نفس الوثيقة، قم بنسخ الوثيقة من  
هذه الفئة .

خلاف ذلك، قم باختيار اسم آخر وأعد المحاولة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .



مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9788 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة [nnn].

اسم وثيقة التدريب لا يجب أن يحتوي على علامات تنصيص .

9785 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة [nnn] الى الفئة [nnn].

يوجد وثيقة تدريب بهذا الاسم بالفعل في الفئات [nnn].

قم باختيار اسم مختلف وأعد المحاولة.

إذا كانوا نفس الوثيقة، قم بنسخ الوثيقة من احدى تلك الفئات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

خلاف ذلك، قم باختيار اسم مختلف وأعد المحاولة .

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9789 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة [nnn] .

اسم وثيقة التدريب لا يجب أن يحتوي على [nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

قم باختيار اسم مختلف وأعد المحاولة .

9786 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة [nnn] الى الفئة [nnn].

يوجد وثيقة تدريب بهذا الاسم بالفعل في الفئة [nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

تم النسخ الى [nnn] . إذا كانت الوثائق مختلفة، قم بحذف الوثيقة من [nnn] وتحميل [nnn] مرة أخرى باسم مختلف .

9790 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة تدريب بدون تحديد اسم .

حدد اسم .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9787 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة [nnn] الى الفئة [nnn].

يوجد وثيقة تدريب بهذا الاسم بالفعل في الفئات [nnn].

9791 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة تدريب بدون تحديد موقعها.

حدد الموقع .

تم النسخ الى [nnn] . إذا كانت الوثائق مختلفة، قم بحذف الوثيقة من [nnn] وتحميل [nnn] مرة أخرى باسم مختلف .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

---

## 9792 لغة غير صحيحة [nnn] لوثيقة التريب [nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

---

## 9793 قمت بمحاولة لاضافة وثيقة ليس بها محتويات. لم يتم اضافة الوثيقة الى الفئة .

إذا حاولت تحميل وثيقة مباشرة من URL ، قم أولاً بحفظها الى القرص وقم باضافتها باستخدام موضع القرص .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9794 فشل ترجمة محتويات الوثيقة بسبب عدم تواجد وحدة تنقيح لنوع الملف هذا. اتصل بموجه النظام الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .

---

## 9795 فشل عملية تحميل الملف.

تأكد من أن الملف لم يتخطى حدود الحجم الحالية [nnn] بايت .

إذا حاولت تحميل ملف XML ، قم بإزالة كل المراجع التي تخص DTD الخارجية وقم بتحميل الملف مرة أخرى .

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات في ملفات Server Log .

اتصل بموجه النظام الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

**التصرف:** إذا كان الملف كبير جداً، اتصل بموجه النظام الخاص بك لتغيير حدود الحجم. اختيار آخر هو تقسيم الوثيقة الى عدة أجزاء وتحميل الأجزاء التي تحتوي على المكونات التي تلائم هذه الفئة. قم بتسجيل معلومات الخطأ من ملفات سجل الخطأ، واتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

## 9796 تم تغيير فاصل التصنيف للفئة [nnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9797 تم الغاء عملية التحميل .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9800 الملف [nnn] لم يحتوي على أي محتويات بعد التنقيح .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

## 9801 حجم وثيقة التدريب هو [nnn] بايت. هذا يتخطى الحجم الأقصى المكون من [nnn] بايت

اتصل بموجه النظام الخاص بك إذا كنت ترغب في تغيير الحجم الأقصى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

**التصرف:** إذا كنت لا ترغب في تقسيم حدود الحجم، قم بتقسيم الوثيقة الى عدة أجزاء وتحميل الأجزاء التي تحتوي على المحتويات التي تلائم الفئة. قم بتسجيل معلومات الخطأ من ملفات سجل الخطأ، واتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

**9802 حجم وثيقة التدريب [nnn] تخطى الحجم الأقصى وهو [nnn] بايت .**

اتصل بموجه النظام الخاص بك إذا كنت ترغب في تغيير الحجم الأقصى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: إذا كنت لا ترغب في تغيير حدود الحجم، قم بتقسيم الوثيقة الى عدة أجزاء وتحميل الأجزاء التي تحتوي على المحتويات التي تلائم الفئة. قم بتسجيل معلومات الخطأ من ملفات سجل الخطأ، واتصل بموجه النظام الخاص بك.

---

**9803 لم يتم اضافة ملفات لأنه جاري تدريب الكتالوج .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بإيقاف التدريب أو انتظر اتمامه، ثم حاول مرة أخرى .

---

**9804 لم يتم اضافة ملفات لأنه جاري تقييم الكتالوج .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بإيقاف التقييم أو انتظر اتمامه، ثم حاول مرة أخرى .

---

**9805 التصرف غير محتمل طالما أنه يتم اضافة وثائق التدريب. قم بإلغاء كل عمليات التحميل وحاول مرة أخرى، أو انتظر حتى الانتهاء من عمليات التحميل .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**9806 لم يتم بدء عمليات تحميل للكتالوج [nnn] في الفئة [nnn] في الوقت المحدد .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

---

**9807 لم يتم اضافة ملفات لأن تم اقفال الكتالوج بواسطة المستخدم [nnn].**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**9808 وثائق التدريب يمكن فقط اضافتها الى الفئات .**

قم باختيار فئة في هذا الكتالوج وأعد المحاولة.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**9810 أحد الفئات المحددة لم يعد موجود. قم بالعودة الى كشف وثائق التدريب وحاول مرة أخرى .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**9811 قم بتحديد فئة أو أكثر سيتم نسخ وثائق التدريب اليها .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**9812 وثيقة (وثائق) التدريب التي تم تحديدها تم حذفها من هذه الفئة. لم يتم تنفيذ تصرف.**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9813 [nnn] من [nnn] وثيقة تدريب تم نسخهم بنجاح. الوثائق أخرى تم حذفها بالفعل من هذه الفئة ولا يمكن نسخها .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9820 قمت بمحاولة لتنفيذ عملية تقييم [nnn] .

أقصى عدد من التكرارات المسموح بها هي [nnn]. قم بتحديد قيمة جديدة وأعد المحاولة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد قيمة جديدة لتكرار التقييم وأعد التقييم.

9821 قمت بمحاولة لإيقاف عملية التقييم لكتالوج [nnn].

هذا الكتالوج لا يتم تقييمه في الوقت الحالي أو تم الانتهاء من تقييمه بالفعل .

لم يتم تنفيذ تصرف .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9822 الغاء إيقاف الكتالوج [nnn] غير محتمل طالما جاري تشغيل التقييم .

قم بإيقاف التقييم وحاول مرة أخرى، أو انتظر حتى الانتهاء من التقييم .

الشرح: لا يمكنك الغاء اقفال كتالوج أثناء تقييمه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بإيقاف عملية التقييم أو انتظر اتمامها .

9823 إيقاف تشغيل الكتالوج [nnn] غير محتمل طالما جاري تشغيل التقييم .

قم بإيقاف التقييم وحاول مرة أخرى، أو انتظر حتى الانتهاء من التقييم .

الشرح: لا يمكنك إيقاف تشغيل الكتالوج أثناء تقييمه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بإيقاف عملية التقييم أو انتظر اتمامها .

9824 إيقاف تشغيل الكتالوجات [nnn] غير محتمل طالما جاري تشغيل التقييم .

قم بإيقاف كل عمليات التقييم وحاول مرة أخرى، أو انتظر حتى الانتهاء من جميع عمليات التقييم .

الشرح: لا يمكنك إيقاف تشغيل الكتالوج أثناء تقييمه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بإيقاف عملية التقييم أو انتظر اتمامها .

9825 قمت بمحاولة لتعديل كتالوج [nnn] ، يتم تقييمه في الوقت الحالي .

قم بإيقاف التقييم وحاول مرة أخرى، أو انتظر حتى الانتهاء من التقييم .

لم يتم تطبيق أي تغييرات .

الشرح: لا يمكنك تغيير الكتالوج أثناء تقييمه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بإيقاف عملية التقييم أو انتظر اتمامها .

9830 لا يمكن اضافة الملف [nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9831 الخطأ التالي حدث أثناء محاولة استرجاع محتويات الملف: [nnn].

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9832 لا يمكن اضافة وثيقة التدريب .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9833 قم بالتحقق من صفحة حالة التحميل للحصو  
على تفاصيل .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9834 الملفات التالية لا يمكن تحميلها الى وحدة  
الخدمة: [nnn]  
لم يتم العثور على بيانات حالة التحميل لهذه  
الفئة.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9840 لم يتم العثور على بيانات حالة التحميل لهذه  
الفئة. يمكن أن يكون قد تم اعادة التسمية أو  
الحذف. قم باختيار كتالوج آخر من خريطة  
الكتالوجات.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9841 لم يتم العثور على بيانات حالة التحميل لهذه  
الفئة. يمكن أن يكون قد تم اعادة التسمية أو  
الحذف. قم باختيار فئة أخرى من خريطة الفئات

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9851 حدث خطأ داخلي. لم يتم تنفيذ تصرف .

ربما كانت وحدة الخدمة مشغولة جدا بحيث لم  
تستطع تنفيذ الطلب الخاص بك .

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات في  
ملفات Server Log.

اتصل بموجه النظام الخاص بك .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتسجيل معلومات الخطأ من ملفات سجل  
الخطأ، واتصل بموجه النظام الخاص بك .

9852 قم بتحديد دليل، أو واحد أو أكثر من الملفات  
للتحميل وحاول مرة أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9853 يمكن اختيار اما الملفات أو الأدلة، وليس  
الاثنين معا .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار اما الملفات أو دليل، ثم أعد العملية  
مرة أخرى.

9854 يمكن اختيار دليل واحد فقط .

الشرح: قم باختيار أكثر من دليل .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم باختيار دليل واحد وأعد العملية .

9855 حدث استثناء أثناء محاولة الحصول على  
الاختيار الخاص بك. حاول مرة أخرى .

التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
مكونات :معالجة المعلومات	التصريف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك .
التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9861 الكتالوج أو الفئة المحددة لم تعد موجودة .
9856 انتظر حتى يتم الانتهاء من كل عمليات التحميل، ثم اضغط OK .	تم اعادة تسميته أو حذفه بواسطة مستخدم آخر.
التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	تم تعديل المشاهدة المتشعبة .
مكونات :معالجة المعلومات	الشرح: قمت باختيار كتالوج أو فئة غير موجودة .
التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
9857 قم باختيار فئة أو أكثر، ثم أعد المحاولة.	التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9862 قم بتحديد اسم للكتالوج أو الفئة .
مكونات :معالجة المعلومات	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
9858 قم بادخال اسم للكتالوج أو الفئة .	التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	9874 يجب استخدام SSL لبدء الاتصال بوظيفة ادارة وحدة ادارة المصادر .
مكونات :معالجة المعلومات	الشرح: قمت باستخدام وصلة غير آمنة لارسال بيانات بدء الاتصال .
التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .	مكونات :معالجة المعلومات
9859 لم تقوم ببدء الاتصال مع IST.	التصريف: قم باعادة ارسال طلب بدء الاتصال باستخدام وصلة secure .
قم ببدء الاتصال بالنسبة الى IST أولا .	9880 لم يتم تحديد متغير البيئة CMBROOT . فشل توصيف IST . قم بتحديد قيمة المتغير الى الدليل الرئيسي EIP الخاص بك ثم حاول مرة أخرى .
مكونات :معالجة المعلومات	الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
التصريف: قم بتوجيه وحدة التصفح الخاصة بك الى شاشة بدء الاتصال .	مكونات :معالجة المعلومات
9860 توجد مشكلة في المحددات: لا يمكن العثور على مفتاح محلي.	التصريف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .
اتصل بموجه النظام الخاص بك .	
الشرح: حدثت مشكلة في وضع المحددات .	

9881 لا يمكن العثور على واحد من أو كل الملفات التالية، applets.jar و clientUpload.jar و clientTree.jar في [nnn]. فشل توصيف IST. قم بتحديد متغيرات بيئة التشغيل CMBROOT بطريقة صحيحة ثم حاول مرة أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9882 لا يمكن العثور على واحد من أو كل الملفات التالية، applets.jar و clientUpload.jar و clientTree.jar في [nnn]. فشل توصيف IST .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9883 لا يمكن العثور على الملفات التالية، [nnn]/applets.jar و clientUpload.jar و clientTree.jar في [nnn]. فشل توصيف IST .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9884 لا يمكن العثور على IST في [nnn]. فشل توصيف IST. تأكد من أنه قد تم نشر IST بالفعل. إذا تم النشر الى دليل مختلف عن [nnn]، قم ببدء تشغيل ISTconfig مرة أخرى كمايلي-IST-Deploy ISTconfig : Dir. IST-Deploy-Dir هو الدليل الذي تم نشر IST به، على سبيل المثال ISTconfig ، d:\WebSphere\AppServer\InstalledApps. الدليل بالاسم 'IST.ear' يجب أن يكون موجود بالدليل .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9885 لا يمكن الكتابة الى [nnn]. فشل توصيف IST. قم بتغيير تصاريح الاتصال وحاول مرة أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9886 لا يمكن نسخ ملف أو كل الملفات التالية ، applets.jar و clientUpload.jar و clientTree.jar من [nnn] الى [nnn]. فشل توصيف IST . قم بحل المشكلة وأعد المحاولة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر رسالة نظام الحفظ/نظام التشغيل السابقة لمعرفة التصرف المطلوب .

9887 لا يمكن نسخ، [nnn] كود العودة [nnn]. فشل توصيف IST . قم بحل المشكلة وأعد المحاولة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: أنظر رسالة نظام الحفظ/نظام التشغيل السابقة لمعرفة التصرف المطلوب .

9950 استخدام [userID] IkfReorg : [password] [database]

الشرح: للاتصال بقاعدة البيانات للبدء، يجب استخدام هوية مستخدم عبارة عن موجه نظام مع كلمة سرية واسم قاعدة البيانات. يجب أيضا تحديد دليل التركيب cmbroot.

مكونات :معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد هوية مستخدم عبارة عن موجه نظام مع كلمة سرية واسم قاعدة البيانات .

9951 لم يتم تحديد بعض المعاملات؛ سيتم استخدام القيم المفترضة التالية: هوية المستخدم = [nnn]، كلمة السرية=[nnn]، قاعدة البيانات .=[nnn]

الشرح: بسبب عدم تحديد معاملات أو بعض المعاملات، سيتم استخدام القيم المفترضة.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد قيم صحيحة إذا كانت القيم المفترضة لا تناسبك.

9952 نموذج معالجة المعلومات لا يمكن بدؤه .

الشرح: النظام فشل في بدء معالجة المعلومات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

9953 هذه العملية ستقوم بحذف كل بيانات معالجة المعلومات من قاعدة البيانات المحددة. لا يمكن التراجع في تنفيذ هذه العملية .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: تأكد من أنك ترغب في حذف هذه المعلومات قبل الاستمرار .

9970 استخدام [IkfReorg [userID] :  
[password] [database]

الشرح: للاتصال بقاعدة البيانات لاعادة التنظيم، يجب استخدام هوية مستخدم عبارة عن موجه نظام مع كلمة سرية واسم قاعدة البيانات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد هوية مستخدم عبارة عن موجه نظام مع كلمة سرية واسم قاعدة البيانات .

9971 لم يتم تحديد بعض المعاملات؛ سيتم استخدام القيم المفترضة التالية: هوية المستخدم=  
[nnnn]، كلمة السرية=[nnn]، قاعدة البيانات  
=[nnnn]

الشرح: بسبب عدم تحديد معاملات، أو بعض المعاملات، سيتم استخدام القيم المفترضة.

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: قم بتحديد قيم صحيحة إذا كانت القيم المفترضة لا تناسبك .

9972 جاري الاتصال بمخزن البيانات ...

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9973 تم الاتصال بمخزن البيانات [nnnn].

الشرح: المعامل تم وصله بنجاح الى وحدة خدمة المحتويات .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9974 تم اعادة تنظيم فهرس النص بالهوية [nnnn]  
والاسم [nnnn] .

الشرح: تم تمييز فهرس النص بنجاح باستخدام هوية المستخدم والاسم المحددين .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9975 لا يمكن الاتصال بفهرس النص بالهوية [nnnn]  
والاسم [nnnn] .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

9976 تم ايقاف تشغيل مخزن البيانات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات: معالجة المعلومات

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .



## الفصل ١٠. أكواد العودة لوحدة خدمة مكتبة Content Manager، ICM8012 - ICM4751

بعض الرسائل من Enterprise Information Portal APIs تتضمن أكواد عودة. بصفة عامة، يتم استخدام أكواد العودة بواسطة ممثل خدمة IBM الخاص بك لتشخيص مشاكل النظام. لا يتوقع منك اتخاذ تصرف من تلقاء نفسك. يتم تسجيل أكواد العودة في سجل وحدة خدمة المكتبة، ICMSERVER.LOG. استخدم رقم كود العودة (على سبيل المثال، ICM4751) أو كود الخطأ لإيجاد كود العودة في ICMSERVER.LOG. بالنسبة لمكان ICMSERVER.LOG على Windows و AIX و Sun Solaris أنظر التسجيل والتتبع.

### ICM7001 الخاصية المميزة التي يتم تغييرها مستخدمة بالفعل في نوع مكون.

الشرح: قمت بمحاولة لتغيير خاصية مميزة، ولكن الخاصية المميزة مستخدمة بالفعل في نوع مكون.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_ATTRDEF\_INUSE

التصرف: لا تقوم بمحاولة لتغيير خاصية مميزة مستخدمة بالفعل.

### ICM7003 هذا يعد خطأ داخلي. اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_COMPILEACL\_ERROR

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

### ICM7004 خطأ داخلي في بناء سلسلة حروف البيانات للاتصال بين الوحدة التابعة ووحدة الخدمة. قم بتحديد

TRACELEVEL في جدول  
ICMSTSYSCONTROL الى -  
٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى،  
قم بحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل  
بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_DATASTREAM\_BUILD\_ERROR

### ICM4751 تحذير: تم الوصول الى الحد الأقصى

المسموح به لعدد المستخدمين. معاملة  
التحكم في النظام MAXUSERS تم  
تحديده في حوار المواصفات العامة  
بواسطة موجه النظام الخاص بك.

الشرح: هذه رسالة تحذيرية فقط. مازال يمكن بدء  
الاتصال.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

### كود الخطأ:

RC\_LOGON\_MAX\_USER\_WARNING

التصرف: قم بزيادة العدد الأقصى للمستخدمين  
المتزامنين واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك  
لشراء تراخيص إضافية. وكبديل لذلك، قم بتحديد  
تصرف النظام للوصول الى الحد الأقصى "للتحذير"،  
وسيتم السماح ببدء الاتصال حتى عند الوصول الى الحد  
الأقصى المسموح به من المستخدمين.

### ICM7000 خطأ في تخصيص الذاكرة. قم بالحصول

على سجل وحدة الخدمة الذي قام  
بالإبلاغ عن الخطأ واتصل بممثل خدمات  
IBM الخاص بك.

الشرح: لا تستطيع وحدة خدمة المكتبة تخصيص ذاكرة  
للمهمة التي تحاول القيام بها.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_ALLOC\_ERROR

التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة للحصول على  
تفاصيل واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ RC\_DLL\_NOT\_READY :

التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة للحصول على أسماء الخاصة ببرامج الاتصال ونوع المكون الذي يجب تكوينه، وتأكد من تكوينهم بالطريقة الصحيحة .

ICM7008 حدث خطأ أثناء تنفيذ "برنامج اتصال".  
قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DLL\_UNEXPECTED\_ERROR

التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة للحصول على أسماء الخاصة ببرامج الاتصال ونوع المكون الذي يجب تكوينه، وتأكد من تكوينهم بالطريقة الصحيحة .

ICM7009 الخاصية المميزة التي يتم تعريفها  
موجودة بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف خاصية مميزة موجودة بالفعل في وحدة خدمة المكتبة .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DUPLICATE\_ATTRDEF

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7010 اسم الخاصية الممسزة التي يتم تعريفها  
موجود بالفعل. هذا يعد خطأ داخلي.  
اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: قمت بمحاولة لتعريف اسم خاصية مميزة موجود بالفعل في وحدة خدمة المكتبة .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DUPLICATE\_NLSKEYWORDDEF

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7005 خطأ داخلي عند ترجمة سلسلة حروف

البيانات للاتصال بين الوحدة التابعة

ووحدة الخدمة. قم بتحديد

TRACELEVEL في جدول

ICMSTSYSCONTROL الى -

٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى،

قم بحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل

بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DATASTREAM\_PARSE\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7006 برنامج الاتصال المطلوب للاتصال

بجدول مكونات لا يمكن تحميله. سجل

وحدة الخدمة يحتوي على اسم برنامج

الاتصال ونوع المكون الذي يجب بناءه.

قم بحذف واعادة تكوين نوع البند

وتحقق من أن برنامج الاتصال قد تم

تكوينه بالطريقة الصحيحة.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DLL\_LOAD\_ERROR

التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة للحصول على أسماء الخاصة ببرامج الاتصال ونوع المكون الذي يجب تكوينه، وتأكد من تكوينهم بالطريقة الصحيحة .

ICM7007 برنامج الاتصال المطلوب للاتصال

بجدول مكونات لم يتم تكوينه بالطريقة

الصحيحة. سجل وحدة الخدمة يحتوي

على اسم برنامج الاتصال ونوع المكون

الذي يجب أن يكون bIhaWhWuilt.

قم بحذف واعادة تكوين نوع البند

وتحقق من أن برنامج الاتصال قد تم

تكوينه بالطريقة الصحيحة.

الشرح: برنامج الاتصال المطلوب للاتصال بجدول

مكونات لم يتم تكوينه بالطريقة الصحيحة. هذا الخطأ

يمكن أن يكون بسبب برنامج اتصال غير صحيح أو

نوع بند غير صحيح.

**التصرف:** أنظر IBM DB2 Universal Database Version 7.1 Message Reference لمزيد من المعلومات .

**ICM7016** تم تحديد طلب لتكوين أو تعديل بند أو سجل مكونات، ولكن لم يتم إتاحة قيمة لخاصية مميزة تم تعريفها على أنها NOT NULL. قم بتعديل التطبيق ليطلب قيمة لأي خاصية مميزة عبارة عن NOT NULL.

**الشرح:** قمت بطلب تكوين أو تعديل بند أو سجل مكونات، ولكن لم تقم بإتاحة قيمة لخاصية مميزة تم تعريفها على أنها NOT NULL .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_ATTRIBUTE\_VALUE\_REQUIRED

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7017** نوع مكون مصدر المرجع يجب أن يتم دائما تنقيحه عند محاولة الحصول على بند .

**الشرح:** نوع مكون مصدر المرجع يجب أن يتم دائما تنقيحه عند محاولة الحصول على بند .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_REF\_RESOURCE\_INPUT\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7019** لم يتم تعريف متغير بيئة التشغيل "ICMROOT".

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_ICMROOT\_VAR\_NOT\_FOUND

**التصرف:** قم بتعريف متغير بيئة التشغيل ICMROOT .

**ICM7011** برنامج الاتصال أو الخروج لا يحتوي على اسم الوظيفة المطلوبة. إذا كان سجل وحدة الخدمة يشير إلى أنه كان جاري تحميل برنامج اتصال، قم بحذف وإعادة تكوين نوع البند ثم حاول مرة أخرى. إذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك. إذا الخطأ في تحميل البرنامج، قم بمراجعة المطبوعات الفنية الخاصة بالبرنامج لتحديد اسم الوظيفة الصحيح والمعاملات.

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_GET\_PROC\_ADDRESS\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7013** SQL Type غير مدعم في AutoFolding. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_UNEXPECTED\_AUTO\_FOLDER\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7015** خلال عملية SQL في وحدة خدمة المكتبة، حدث خطأ غير متوقع. للحصول على تفاصيل عن الخطأ، من خلال مجال أمر DB2 قم بادخال ؟ DB2 SQLnnnn.

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_UNEXPECTED\_SQL\_ERROR

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ RC\_LINKTYPE\_INUSE :

التصرف: قم بتحديد اسم مختلف لنوع الوصلة هذه .

ICM7025 هذا بعد خطأ داخلي. اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DUPLICATE\_PRIVDEFCD

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7027 الاسم الذي يتم تعريفه موجود بالفعل. قم بإدخال اسم آخر، أو قم بتصحيح التطبيق

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DUPLICATE\_NAME

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7028 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_SQL\_PREPARE\_BIND\_ERROR

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7030 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_CHILD\_TYPE\_VALIDATION\_ERR  
OR

ICM7020 حدث خطأ أثناء الاتصال بالجدول

ICMSTSYSCONTROL. ارجع

الى سجل وحدة الخدمة لمزيد من المعلومات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ICMSYSCONTROL\_ACCESS\_ERR  
OR

التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة لمزيد من المعلومات واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7022 لم يتم تكوين دليل. ملف سجل وحدة خدمة المكتبة يعرض اسم الدليل وبيانات اضافية يمكن أن يكون قد تم التقاطها .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_MAKE\_DIR\_ERROR

التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة لمزيد من المعلومات واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7023 الكلمة المرشدة معرفة بالفعل. هذا قد يكون نتيجة عملية تحقق داخلي، ويمكن أن تعني (على سبيل المثال) أن اسم عنصر يتم تعريفه من خلال APIs موجه النظام موجود بالفعل لهذا النوع من العناصر. قم بإدخال اسم مختلف للعنصر، أو قم بتصحيح التطبيق .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_KEYWORD\_INUSE

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7024 عند تكوين نوع وصلة معرفة بواسطة المستخدم، تبين ان الاسم المحدد قد تم استخدامه بالفعل .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**ICM7043 خطأ داخلي - كود AutoLinkSMS**  
غير صحيح .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_GET\_RM\_DEFAULT\_ERROR

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7044** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_RM\_DEFAULT\_VALUE\_NOT\_FOUND

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7046** كود العنصر element ID الذي تم ترجمته لا يتطابق مع نوع العنصر المحدد. قم بتعديل TRACELEVEL في ICMSTSYSCONTROL الى -٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى، وحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PARM\_ELEMENTID\_CONFLICT\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7037** يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPONENT\_STRUCT\_POINTER\_ERROR

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7038** يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEM\_VALIDATION\_FAILED

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7039** يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_CHILDTYPE\_STRUCT\_SIZE

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7040** يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_CHILD\_TYPE\_STRUCT\_POINTER\_ERROR

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7047** نوع البيانات التي تم ترجمتها لا يتطابق مع النوع المحدد. قم بتعديل TRACELEVEL في ICMSTSYSCONTROL الى - ٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى، وحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_PARM\_DATATYPE\_CONFLICT\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7048** نوع البيانات المحدد غير معروف. قم بتعديل TRACELEVEL في ICMSTSYSCONTROL الى - ٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى، وحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_PARM\_UNKNOWN\_TYPE\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7049** طول القيمة التي تم ترجمتها أطول من الطول المحدد للترجمة. parse. قم بتعديل TRACELEVEL في ICMSTSYSCONTROL الى - ٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى، وحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_PARM\_BUFFER\_TOO\_SMALL\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7050** كود العنصر المحدد غير صحيح. قم بتعديل TRACELEVEL في ICMSTSYSCONTROL الى - ٦٣، ثم قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى، وحفظ سجل وحدة الخدمة، واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_PARM\_INVALID\_ELEMENTID\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7051** KeywordClass و Keywordcode التي يتم حذفها معرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن حذف التعريفات المعرفة بواسطة النظام .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_KEYWORD\_DELETE\_ERROR

التصرف: لا تقوم بحذف التعريفات المعرفة بواسطة النظام .

**ICM7052** KeywordClass و Keywordcode التي يتم تعديلها معرفة بواسطة النظام .

الشرح: لا يمكن تعديل التعريفات المعرفة بواسطة النظام .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_KEYWORD\_UPDATE\_ERROR

التصرف: لا تقوم بتعديل التعريفات المعرفة بواسطة النظام .

**ICM7053** حدث خطأ داخلي أثناء تكوين كود فئة التفضيل. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**كود الخطأ :**  
RC\_PARM\_NULL\_INDICATOR\_TYPE  
\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7057** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_INVALID\_ATTRIBUTE\_STRUCT\_  
POINTER

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7058** يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_GET\_COMPTYPE\_INFO\_ERROR

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7059** وحدة ادارة المصدر وكود التجميع المحددين غير معرفين .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_COLLECTION\_NAME\_NOT\_FOU  
ND

**التصرف:** قم بتعريف وحدة ادارة المصدر وكود التجميع

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_DUPLICATE\_PRIVSETCODE

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7054** حدث خطأ داخلي أثناء تكوين كود مجموعة التفضيل. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_DUPLICATE\_PRIVGROUPCODE

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7055** تم تحديد قيمة NULL بدون مؤشر NULL. هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون Basic. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**  
RC\_PARM\_NULL\_INDICATOR\_ERRO  
R

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7056** تم تحديد قيمة NULL لنوع non-NULLable. هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون Basic. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

---

**ICM7064** حدث خطأ غير متوقع عند قيام وحدة خدمة المكتبة بطلب تكوين أو تعديل أو حذف فهرس TIE من Text (TIE) Information Extender. أنظر سجل وحدة خدمة المكتبة لمزيد من التفاصيل. استخدم كود العودة الخارجي من وحدة خدمة المكتبة للتحقق من رسالة خطأ TIE في وثائق DB2 UDB TIE. قم بتصحيح المشكلة وأعد المحاولة مرة أخرى.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_TS\_INDEX\_ERROR

التصرف: انظر وثيقة DB2 UDB Text Information Extender لمزيد من المعلومات.

---

**ICM7065** يستخدم للاختبار الداخلي فقط.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_TRANSACTION\_PENDING

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

---

**ICM7066** كود اللغة الذي يتم تعريفه في جدول لغة NLS موجود بالفعل.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_DUPLICATE\_LANGUAGECODE

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

---

**ICM7067** هوية المستخدم التي يتم اضافتها موجودة بالفعل.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DUPLICATE\_USERID

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

---

**ICM7068** قمت بمحاولة لتغيير خاصية مميزة للنظام لا يمكن تغييرها.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_SYSTEM\_ATTR\_NOT\_CHANGEABLE

التصرف: لا تقوم بتغيير الخاصية المميزة للنظام هذه.

---

**ICM7069** MIMETypeID المحدد غير موجود.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_MIMETYPEID\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بتحديد MIMETypeID موجود في وحدة خدمة المكتبة.

---

**ICM7070** يستخدم للاختبار الداخلي فقط.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_EVENT\_RECORD\_NOT\_FOUND

التصرف: اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

---

**ICM7071** مشاهدة الكون المحددة لا يمكن حذفها لأنه يتم استخدامها في تعريف مشاهدة نوع بند.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات: وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_COMPVIEW\_INUSE

التصرف: لا تقوم بحذف مشاهدة المكون هذه.



**ICM7072** مجموعات العمل يمكن طلبها اما بالأولوية (٠) أو بواسطة آخر وقت للاتصال (١ أو ٢).

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ORDERBY

التصرف: قم بطلب مجموعات العمل اما باستخدام الأولوية أو آخر وقت للاتصال.

**ICM7074** SQL المراد تكوينه أطول من الحد الأقصى للطول المسموح به. قم بتغيير التطبيق أو تبسيط الاستعلام .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_MAX\_SQL\_LEN\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة.

**ICM7075** تم رفض تعديل Domain ID هذا لأن وحدة ادارة المصدر المحددة جاري استخدامها بواسطة مجموعات مرفقة في domain هذا .

الشرح: قمت بمحاولة لتعديل Domain ID هذا، ولكن وحدة ادارة المصدر المحددة جاري استخدامها بواسطة مجموعات مرفقة في domain هذا .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_RM\_INUSE

التصرف: لا تقوم بتعديل Domain ID هذا .

**ICM7076** لا يمكن حذف Domain المحدد لأنه جاري استخدامه بواسطة عناصر أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DOMAIN\_INUSE

التصرف: لا تقوم بحذف domain المحدد .

**ICM7077** لا يمكن حذف ACL المحدد بالنسبة الى Domain لأنه جاري استخدامه بواسطة مستخدمين آخرين أو مجموعات أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DOMAIN\_ACL\_INUSE

التصرف: لا تقوم بحذف كشف التحكم في الاتصال المحدد بالنسبة الى domain.

**ICM7078** لا يمكن حذف فئة التفضيل المحددة بالنسبة الى Domain لأنه جاري استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين أو مجموعات أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DOMAIN\_PRIVSET\_INUSE

التصرف: لا تقوم بحذف فئة التفضيل المحددة بالنسبة الى domain.

**ICM7079** كلمة السرية بالنسبة الى TIE User عبارة عن NULL. رجاء الاتصال بموجه النظام الخاص بك لتعديل كلمة سرية TIE من خلال الوحدة التابعة لادارة النظام .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PASSWORD\_COLUMN\_NULL

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7080** قمت بمحاولة لاصدار أمر SQL على جدول مستخدم في الوقت الحالي بواسطة معاملة أخرى. النتيجة هي الحصول على كود العودة 911- SQL لمزيد من المعلومات، أدخل الأمر التالي في نافذة أمر DB2: DB2 ? SQL0911N

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_LOCKTIMEOUT\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7081 فئة XDO تم تعريفها بالفعل لنوع بند .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_XDO\_CLASS\_IN\_USE

التصرف: لا تقوم بتعريف فئة XDO مرة أخرى .

ICM7082 لم يتم العثور على

ComponentTypeClass من  
ICMSTCOMPDEFS (مرفق مع  
ICMSTCOMPVIEWDEFS).

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPECLASS\_NOT\_FOUND

التصرف: أنظر سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

ICM7084 قمت بتحديد طلب لتكوين أو تعديل أو

حذف فهرس Text Information  
Extender (TIE)، ولكن وحدة خدمة  
المكتبة لا يمكنها الاتصال مع TIE ، لأن  
عمود TIEUSERID في جدول  
ICMSTSYSCONTROL كان  
عبارة عن NULL. ارجع الى الوثائق  
لمعرفة المزيد عن كيفية اتاحة وحدة  
خدمة المكتبة لبحث النص وأعد  
المحاولة مرة أخرى.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_TIEUSERID\_NULL

التصرف: أنظر Content Manager دليل ادارة  
النظام لمزيد من المعلومات.

ICM7085 في تعريف علاقات نوع البند، فإن  
المصدر يجب أن يكون نوع بند عبارة  
عن وثيقة، أو ItemTypeClass=2 .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_SOURCE\_ITEM\_TYPE\_NOT\_DOC

التصرف: اتبع التعليمات في نص الرسالة .

ICM7086 في تعريف علاقات نوع البند، الهدف  
يجب أن يكون نوع بند عبارة عن جزء،  
أو ItemTypeClass=3 .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_TARGET\_ITEM\_TYPE\_NOT\_PAR  
T

التصرف: اتبع التعليمات في نص الرسالة .

ICM7087 المؤشرات المؤقتة تعدت حجم المصفوفة  
(٢٥٠٠).

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_TEMP\_PTRS\_OUT\_OF\_BOUNDAR  
Y

التصرف: المؤشرات المؤقتة لا يجب أن تتعدى حجم  
المصفوفة (٢٥٠٠).

ICM7088 بت TestSearch هو ON بالنسبة  
للخواص المميزة المعرفة بواسطة النظام  
وهذا غير مسموح به.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_SYSATTR\_CANT\_BE\_TXTSRCH

التصرف: قم بإيقاف بت TestSearch .

**ICM7094 هوية المستخدم هذه متصلة بالفعل .**

الشرح: كود العودة هذا متاح فقط للاستخدام بواسطة البرامج Content Manager. لا يرفض بدء الاتصال لهذا السبب .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_ALREADY\_LOGGED\_ON

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM7096 كود البند المحدد غير موجود .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_TARGET\_ITEMID\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بتحديد كود بند صحيح .

**ICM7097 لا يوجد علاقة نوع بند معرفة للوثيقة التي يتم تكوينها .**

الشرح: موجه النظام قام بتعريف نوع بند وثيقة، ولكنه لم يقوم بتحديد أي نوع جزء في جدول Document Management في الوحدة التابعة لإدارة النظام. احتمال آخر هو أن التطبيق الذي قام بتكوين نوع البند لم يقوم بتعريف ItemTypeRelations.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_ITEM\_TYPE\_RELATION\_NOT\_FOUND

التصرف: تأكد من تعريف علاقة نوع بند صحيحة للوثيقة التي يتم تكوينها.

**ICM7098 كلمة السرية الجديدة التي تم إدخالها تم رفضها بواسطة برنامج الاتصال في وحدة الخدمة .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_INVALID\_NEWPASSWORD

التصرف: أنظر في سجل وحدة الخدمة واتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM الخاص بك.

**ICM7099 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_USERINFO

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7100 كود ACL المحدد غير صحيح .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ACTION

التصرف: قم بتحديد كود كشف التحكم في الاتصال صحيح.

**ICM7102 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ACTION

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7103 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_ATTRIBUTETYPE

التصرف: إتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7104 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .**

الشرح: حدث خطأ داخلي.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_ATTRIBUTE\_ID

التصرف: إتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7105 حجم الخاصية المميزة هذه غير صحيح .**

الشرح: هذا يعد خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_BLOB\_ATTRDEF

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7106 حجم الخاصية المميزة هذه غير صحيح .**

الشرح: هذا يعد خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_CHAR\_ATTRDEF

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7107 حجم الخاصية المميزة هذه غير صحيح .**

الشرح: هذا يعد خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ:

RC\_INVALID\_CLOB\_ATTRDEF

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7108 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .**

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_COMP\_TYPE\_ID

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7110 حجم الخاصية المميزة هذه غير صحيح .**

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_DBCLOB\_ATTRDEF

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7111 حجم الخاصية المميزة هذه غير صحيح .**

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_DECIMAL\_ATTRDEF

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

ICM7112 نوع البيانات لقيمة الخاصية المميزة المفترضة غير صحيح .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_DEFAULT\_VALUE

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

ICM7119 كود البند المحدد غير موجود .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ITEMID

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

ICM7120 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ITEM\_TYPE\_ID

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7121 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_LINK\_TYPE\_CODE

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7123 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_PARAMETER

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7124 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_PARENT\_COMP\_TYPE\_ID

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7125 اسم وحدة ادارة المصادر المحدد بالنسبة الى اسم Asynch Recovery غير صحيح .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

#### كود الخطأ: RC\_INVALID\_RMNAME

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

#### ICM7137 كود اللغة المحدد غير معرف .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### ICM7127 هوية المستخدم غير صحيحة أو كلمة السرية غير صحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ : RC\_INVALID\_LANGUAGECODE

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

#### كود الخطأ: RC\_INVALID\_USERID

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7138 نوع الخاصية المميزة لم يتم تحديده بالطريقة الصحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### ICM7130 فئة تفضيل المستخدم الجديدة التي تم اتاحتها يجب أن تكون أقل من أو تساوي فئة تفضيل المستخدم الخاصة بالشخص الذي قام بالتعريف .

الشرح: إذا كانت فئة التفضيل العامة لموجه النظام لا تسمح بعملية (على سبيل المثال، تخزين وثائق)، فإن موجه النظام لن يمكنه تعريف أو تعديل تعريف مستخدم يحتوي على فئة تفضيل تتيج تلك العملية .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ : RC\_INVALID\_SYSTEM\_ATTRIBUTE

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7141 كود الكلمة المرشدة غير محدد بالطريقة الصحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ : RC\_INVALID\_USER\_PRIVSET

التصرف: قم باتاحة فئة تفضيل مستخدم جديدة تكون أقل من أو تساوي فئة تفضيل المستخدم الخاصة بالشخص الذي قام بالتعريف .

#### كود الخطأ: RC\_INVALID\_KEYWORDCODE

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7131 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### ICM7143 فئة الكلمة المرشدة غير محددة لتعديل توصيف الكلمة المرشدة .

الشرح: حدث خطأ داخلي.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ : RC\_INVALID\_VARCHAR\_ATTRDEF

#### كود الخطأ :

RC\_INVALID\_KEYWORDCLASS

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7148 مستوى دمج ACL المتاح غير معرف للنظام .

الشرح: حدث خطأ داخلي.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ACLBINDING

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7151 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_RCSTRUCT

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7152 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_INVALID\_CONNECT\_STRUCTPT  
R

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7153 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_INVALID\_CONNECT\_STRUCT

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7154 يستخدم للاختبار الداخلي فقط.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_INVALID\_SESSION\_STRUCTPT  
R

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7155 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_INVALID\_SESSION\_STRUCT

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7156 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_PRIVCODE

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7158 يستخدم للاختبار الداخلي فقط.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_PRIVSET

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7159 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

<p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ : RC_INVALID_EVENTCODE</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p><b>كود الخطأ :</b> RC_PASSWORD_CHANGE_ERROR</p> <p><b>التصرف:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <hr/> <p><b>ICM7160 تم الوصول الى العدد الأقصى المسموح به للمستخدمين المتزامنين .</b></p>
<p><b>ICM7165 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ :</b> RC_DATABASE_NOT_STARTED</p> <p><b>التصرف:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p>	<p><b>الشرح:</b> تم رفض بدء الاتصال لأنه تم الوصول الى العدد الأقصى للمستخدمين المتزامنين .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ :</b> RC_LOGON_MAX_USER_ERROR</p> <p><b>التصرف:</b> قم بزيادة العدد الأقصى للمستخدمين المتزامنين واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك لشراء تراخيص اضافية. وكبدل لذلك، قم بتحديد تصرف النظام للوصول الى الحد الأقصى " للتحذير"، وسيتم السماح ببدء الاتصال حتى عند الوصول الى الحد الأقصى المسموح به من المستخدمين.</p>
<p><b>ICM7166 طول اسم الخاصية المميزة أكبر من ١٥ .</b></p> <p><b>الشرح:</b> حدث خطأ داخلي .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ :</b> RC_INVALID_ATTRIBUTE_NAME</p> <p><b>التصرف:</b> قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p><b>ICM7161 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ: RC_INVALID_PRIVGP</b></p> <p><b>التصرف:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p>
<p><b>ICM7167 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ: RC_MISSING_INPUT_DATA</b></p> <p><b>التصرف:</b> اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .</p>	<p><b>ICM7162 تم تغيير UserToken الذي تم تكوينه بواسطة ICMLogon .</b></p> <p><b>الشرح:</b> حدث خطأ داخلي.</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ: RC_INVALID_USERTOKEN</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>
<p><b>ICM7168 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</b></p>	<p><b>ICM7164 كود الحدث الذي يتم استخدامه غير معرف .</b></p> <p><b>الشرح:</b> حدث خطأ داخلي.</p>



الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_TRANID\_NOT\_FOUND

التصرف: إتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7169 sLinkOption > 2 أو  
sLinkOption < 0 المحدد .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_LINK\_OPTION

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7170 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_TRANID\_NOT\_PROVIDED

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7171 يجب إتاحة كلمة سرية جديدة عند بدء الاتصال مع Content Manager.

الشرح: كلمة السرية التي تم ادخالها انتهت صلاحيتها .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_PASSWORD\_EXPIRED

التصرف: قم بادخال كلمة سرية جديدة .

ICM7172 كلمة السرية التي تم ادخالها غير صحيحة لهوية المستخدم هذه، أو أنها عبارة عن NULL.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_PASSWORD

التصرف: قم بإتاحة كلمة سرية صحيحة لهوية المستخدم هذه .

ICM7173 تم الوصول الى العدد الأقصى من المحاولات الفاشلة لبدء الاتصال مع Content Manager. ارجع الى موجه النظام الخاص بك للحصول على كلمة سرية جديدة.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_MAX\_LOGON\_PASSWORD\_ENTR  
Y

التصرف: ارجع الى موجه النظام الخاص بك للحصول على كلمة سرية جديدة .

ICM7174 اسم الخاصية المميزة المركب الذي يتم استخدامه غير معرف بالطريقة الصحيحة .

الشرح: طول اسم الخاصية المميزة المركب أطول من ٣٢ حرف، أو أن طول التوصيف أكبر من ٢٥٤ حرف .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_COMPOSITEATTR\_NA  
ME

التصرف: تأكد من أن اسم الخاصية المميزة المركب لا يتعدى ٣٢ حرف وأن التوصيف لا يتعدى ٢٥٤ حرف .

ICM7175 توصيف الخاصية المميزة المركب الذي يتم استخدامه غير معرف بالطريقة الصحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_COMPOSITEATTR\_DES  
C

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

---

#### ICM7176 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_CONNECTION\_CLOSED

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

#### ICM7178 يستخدم للاختبار الداخلي فقط .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_TARGET\_NOT\_AUTOLINK\_ENAB  
LED

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

**ICM7179 عند تعريف وصلات آلية، فإن سلسلة**  
**الحافظات سوف ينتج عنها دائرة عمل أو**  
**دائرة مفرغة. على سبيل المثال، الحافظة**  
**A تحتوي على B تحتوي على C**  
**تحتوي على A.**

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_CYCLIC\_LINK\_ERROR

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد  
مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل  
وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

#### ICM7180 حدث خطأ داخلي .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_INVALID\_INDICATOR\_LISTALL

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد  
مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل  
وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

#### ICM7181 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_LIMIT\_MALLOC\_PTR\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

#### ICM7182 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_LIMIT\_NUM\_INPUT\_IDS

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

#### ICM7183 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_LIMIT\_CHILD\_COMPONENT

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7184** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_LIMIT\_HIERARCH\_LEVEL

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7185** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_LIMIT\_TABLE\_PERLEVEL

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7186** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :** RC\_LIMIT\_COMPONENTIDS

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7187** نوع المكون لا يمكن تعديله .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_UPDATE\_NOT\_ALLOWED

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

**ICM7188** ان التعديلات الخاصة بتصنيف نوع البند وهوية فئة XDO لا يسمح بها اذا قد تم بالفعل تعريف نوع مكون لها .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_COMP\_TYPE\_ALREADY\_DEFINE  
D

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

**ICM7189** الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :** RC\_DIAGRAM\_CHECKOUT

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7190** الشكل التوضيحي لتدفق العمل هذا لم يتم الغاء تخصيصه .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DIAGRAM\_NOT\_CHECKEDOUT

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7191** هوية مستخدم DB2 هذه ليس لديها التفضيل الخاص ببدء الاتصال بهوية مستخدم Content Manager مختلفة

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PRIV\_ALLOWCONNECT\_TOLOGON\_ERROR

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7193** لم يتم تعريف متغير بيئة التشغيل

ICMDLL.متغير بيئة التشغيل

ICMDLL هذا يستخدم لتحديد

DLLs المستخدمة في البرامج أو

الاتصال بجداول المكونات. تأكد من بدء

مرحلة قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة

من جلسة تم ارسال متغير بيئة التشغيل

هذا اليها بالفعل .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ICMDLL\_VAR\_NOT\_FOUND

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7194** لم يتم تعريف متغير بيئة التشغيل

ICMCOMP. يجب تحديده بالمسار

الموجود به وحدة الترجمة. تأكد من بدء

مرحلة قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة

من جلسة تم ارسال متغير بيئة التشغيل

هذا اليها بالفعل.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ICMCOMP\_VAR\_NOT\_FOUND

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7195** القيمة الدنيا للخاصية المميزة غير صحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_MIN\_VALUE\_FOR\_INTEGER

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7196** القيمة الدنيا للخاصية المميزة غير صحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_MIN\_VALUE\_FOR\_SMALLINT

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7198** هوية المستخدم التي تم استخدامها

للاتصال بقاعدة البيانات لا يوجد لديها

التفضيل ببدء الاتصال بدون كلمة سرية .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PRIV\_TRUSTEDLOGON\_ERROR

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7199** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع

ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ

سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة

IBM الخاص بك .

<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>	<p>الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p>
<p>كود الخطأ: RC_PRIV_ITEMTYPE_ERROR</p>	<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>
<p>التصرف: لا تقوم بعرض أنواع البنود هذه .</p>	<p>كود الخطأ : RC_ATTRIBUTE_NOT_FOUND</p>
<p>ICM7211 المستخدم ليس لديه التفضيل للاستعلام عن بنود .</p>	<p>التصرف: إتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .</p>
<p>الشرح: ليس لديك التفضيل للاستعلام عن هذه البنود.</p> <p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>	<p>ICM7200 قيمة XDOClassID في قاعدة البيانات غير صحيحة. القيمة الصحيحة هي من ١ الى ٥ .</p>
<p>كود الخطأ : RC_PRIV_QUERYITEM_ERROR</p>	<p>الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p>
<p>التصرف: لا تقوم بالاستعلام عن هذه البنود .</p>	<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>
<p>ICM7215 المستخدم ليس لديه التفضيل المطلوب لتنفيذ العملية المطلوبة. كود التفضيل متضمن في كود السبب الذي تم اعادته من وحدة خدمة المكتبة .</p>	<p>كود الخطأ: RC_INVALID_XDOCLASSID</p> <p>التصرف: قم بتحديد XDOClassID باستخدام قيمة صحيحة .</p>
<p>الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p>	<p>ICM7201 المستخدم ليس لديه التفضيل لالغاء تخصيص هذه البنود .</p>
<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>	<p>الشرح: لا يوجد لديك التفضيل لالغاء تخصيص هذه البنود .</p>
<p>كود الخطأ: RC_PRIV_GENERAL_ERROR</p>	<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>
<p>التصرف: ارجع الى سجل وحدة الخدمة لمزيد من المعلومات واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p>كود الخطأ : RC_PRIV_CHECKOUTITEM_ERROR</p>
<p>ICM7220 هوية المستخدم المتصلة غير مسموح لها بتعديل البند .</p>	<p>التصرف: لا تقوم بالغاء تخصيص هذه البنود .</p>
<p>الشرح: ليس لديك التفضيل لتعديل هذا البند .</p>	<p>ICM7205 المستخدم ليس لديه التفضيل لحذف بنود</p>
<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>	<p>الشرح: ليس لديك التفضيل لحذف هذه البنود .</p>
<p>كود الخطأ : RC_PRIV_UPDATE_ITEM_ERROR</p>	<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>
<p>التصرف: لا تقوم بتعديل البند .</p>	<p>كود الخطأ : RC_PRIV_DELETEITEM_ERROR</p>
<p>ICM7221 حدث خطأ داخلي .</p>	<p>التصرف: لا تقوم بحذف هذه البنود .</p>
<p>الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p>	<p>ICM7207 المستخدم ليس لديه التفضيل لعرض أنواع البنود .</p>
<p>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</p>	<p>الشرح: ليس لديك التفضيل لعرض أنواع البنود هذه .</p>
<p>كود الخطأ: RC_PRIV_SELECT_ERROR</p>	

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7231 المستخدم ليس لديه التفضيل لتنفيذ العملية المطلوبة على بند .**

**الشرح:** ليس لديك التفضيل لتنفيذ العملية المطلوبة على بند .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_PRIV\_ITEM\_ACL\_ERROR

**التصرف:** لا تقوم بتنفيذ العملية المطلوبة .

**ICM7232 المستخدم ليس لديه التفضيل لتنفيذ العملية المطلوبة على مشاهدة نوع بند .**

**الشرح:** ليس لديك التفضيل لتنفيذ العملية المطلوبة على مشاهدة نوع بند .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_PRIV\_ITEMVIEW\_ERROR

**التصرف:** إما أن لا تقوم بتنفيذ العملية المطلوبة، أو قم بتعريف تفضيل مشاهدة البند في فئة التفضيل المرفقة مع المستخدم في كشف التحكم في الاتصال بالنسبة إلى مشاهدة نوع البند .

**ICM7233 المستخدم ليس لديه التفضيل لتكوين بند .**

**الشرح:** ليس لديك التفضيل لتكوين هذا البند .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:**

**RC\_PRIV\_CREATE\_ITEM\_ERROR**

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM7236 المستخدم ليس لديه التفضيل لحذف وثيقة .**

**الشرح:** ليس لديك التفضيل لحذف هذه الوثيقة .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:**

**RC\_PRIV\_DELETE\_DOC\_ERROR**

**التصرف:** لا تقوم بحذف هذه الوثيقة .

**ICM7250 تم تخطي العدد الأقصى المسموح به لسجلات المكونات لنوع المكون .**

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:**

**RC\_COMPONENT\_CARDINALITY\_ER  
ROR**

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات . قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7251 لا يوجد خواص مميزة مرفقة مع نوع المكون المحدد .**

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:**

**RC\_COMPONENT\_ATTRS\_NOT\_FOU  
ND**

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات . قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7254 هذا بعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.**

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:**

**RC\_COMPONENT\_VIEW\_NAME\_NOT  
\_FOUND**

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7302 حدث خطأ داخلي .**

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_CREATE\_INDEX\_ER  
ROR

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_BIND\_ERROR

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة.

**ICM7307** حدث خطأ أثناء تكوين DLL للاتصال  
بجدول مكونات. قم بمراجعة سجل وحدة  
الخدمة لمعرفة اسم برنامج الاتصال، ثم  
قم بمراجعة ملفات ICMxxxxx.TX  
المقابلة (على سبيل المثال ،  
ICMVxxxx.tx3) للحصول على  
مزيد من التفاصيل .

**ICM7304** حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة خاصة  
بجدول المكون. قم بمراجعة سجل وحدة  
الخدمة لمعرفة الأخطاء DB2. إذا كان  
ذلك ضروريا، اتصل بممثل خدمة IBM  
الخاص بك .

الشرح: حدث خطأ داخلي.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_CREATE\_VIEW\_ERR  
OR

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_COMPILE\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة.

**ICM7308** حدث خطأ أثناء تكوين DLL للاتصال  
بجدول مكونات. قم بمراجعة سجل وحدة  
الخدمة لمعرفة اسم برنامج الاتصال، ثم  
قم بمراجعة ملفات ICMxxxxx.TX  
المقابلة (على سبيل المثال ،  
ICMVxxxx.tx4) للحصول على  
مزيد من التفاصيل .

**ICM7305** حدث خطأ أثناء تكوين DLL للاتصال  
بجدول مكونات. قم بمراجعة سجل وحدة  
الخدمة لمعرفة اسم برنامج الاتصال، ثم  
قم بمراجعة ملفات ICMxxxxx.TX  
المقابلة (على سبيل المثال ،  
ICMVxxxx.tx1) للحصول على  
مزيد من التفاصيل .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_PREP\_ERROR

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_LINK\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7309** حدث خطأ أثناء تكوين DLL للاتصال  
بجدول مكونات. قم بمراجعة سجل وحدة  
الخدمة لمعرفة اسم برنامج الاتصال، ثم  
قم بمراجعة ملفات ICMxxxxx.TX  
المقابلة (على سبيل المثال ،  
ICMVxxxx.tx4) للحصول على  
مزيد من التفاصيل .

**ICM7306** حدث خطأ أثناء تكوين DLL للاتصال  
بجدول مكونات. قم بمراجعة سجل وحدة  
الخدمة لمعرفة اسم برنامج الاتصال، ثم  
قم بمراجعة ملفات ICMxxxxx.TX  
المقابلة (على سبيل المثال ،  
ICMVxxxx.tx2) للحصول على  
مزيد من التفاصيل .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**ICM7314** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DOC\_COMPTYPE\_NOT\_FOUND

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7315** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPONENTTYPEID\_NOT\_FOUND

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7316** القيمة الاجمالية للبيانات لكل الخواص المميزة المحددة تخطت الحد الأقصى. قم بتعديل التطبيق لتحديد بيانات أقل .

الشرح: القيمة الاجمالية للبيانات لكل الخواص المميزة المحددة تخطت الحد الأقصى المسموح به .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_TOO\_MUCH\_DATA\_ERROR

التصرف: قم بتعديل التطبيق لتحديد بيانات أقل .

**ICM7317** غير قادر على الاتصال بالسجل في ICMSTSYSCONTROL

الشرح: حدث خطأ داخلي .

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_SELECT\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7310** تم تحديد خواص مميزة كثيرة جدا لنوع المكون (max 250).

الشرح: لا يمكنك تعريف أكثر من ٢٥٠ خاصية مميزة لنوع المكون هذا .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_TOO\_MANY\_ATTRIBUTES\_ERROR

التصرف: قم بتحديد ٢٥٠ خاصية مميزة أو أقل لنوع المكون هذا .

**ICM7311** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_CURSOR\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7313** حدث خطأ أثناء تكوين DLL للاتصال بجدول مكونات. قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة لمعرفة اسم برنامج الاتصال، ثم قم بمراجعة ملفات ICMxxxx.TX المقابلة للحصول على مزيد من التفاصيل

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_GENERATE\_FILE\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .



مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_SYS\_CONTROL\_DATA\_NOT\_FOUN  
ND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7318 DLLs القديمة لنوع المكون هذا موجودة بالفعل ولا يمكن حذفها .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_COMPTYPE\_DLL\_ALREADY\_EXI  
STS

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7350 لا يمكن حذف نوع بند معرف بواسطة النظام .

الشرح: قمت بمحاولة لحذف نوع بند معرف بواسطة النظام .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEMTYPE\_DELETE\_ERROR

التصرف: لا تقوم بحذف نوع بند معرف بواسطة النظام .

ICM7351 اسم نوع البند موجود بالفعل .

الشرح: قمت بمحاولة لتكوين نوع بند جديد باستخدام اسم موجود بالفعل في وحدة خدمة المكتبة .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEMTYPE\_DUPLICATE\_NAME

التصرف: تأكد من أن اسم البند الجديد متفرد .

ICM7358 لا يمكن تحديد مكان بيانات نوع البند المرفقة مع المكون .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEMTYPE\_UPDATE\_ERROR

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7359 لا يمكن تعديل نوع بند معرف بواسطة النظام .

الشرح: قمت بمحاولة لتعديل نوع بند معرف بواسطة النظام .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEMTYPE\_UPDATE\_ERROR

التصرف: لا تقوم بتعديل نوع بند معرف بواسطة النظام

ICM7360 لم يتم العثور على فئة نوع البند من ICMSTITEMTYPEDEFS

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEMTYPECLASS\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7400 البند المطلوب تم الغاء تخصيصه بالفعل بواسطة مستخدم آخر .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEM\_CHECKEDOUT\_BYOTHER

**التصرف:** تأكد من أن البند لم يتم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر قبل طلبه .

#### ICM7405 تخصيص بند يتطلب الغاء تخصيص البند أولا .

**الشرح:** حاولت تخصيص بند، ولكن هذا البند لم يتم الغاء تخصيصه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_ITEM\_NOT\_CHECKEDOUT

**التصرف:** قم بالغاء تخصيص البند قبل تخصيصه .

**ICM7408** حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة خاصة بجدول المكون. قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة لمعرفة الأخطاء DB2. إذا كان ذلك ضروريا، اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_ITEM\_SELECT\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7409** حدث خطأ أثناء تكوين مشاهدة خاصة بجدول المكون. قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة لمعرفة الأخطاء DB2. إذا كان ذلك ضروريا، اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_ITEM\_UPDATE\_ERROR

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7413** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

#### ICM7401 خطأ في حذف سجل البند .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_ITEM\_DELETE\_ERROR

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7402 كود البند المحدد غير موجود .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_ITEM\_ID\_NOT\_FOUND

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7403 خطأ في تكوين كود بند متفرد .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ:** RC\_ITEM\_INSERT\_ERROR

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7404 لا يمكن حذف البند المحدد لأنه جاري استخدامه بواسطة عناصر أخرى .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_ITEM\_MULTIPLE\_PARENTS

**التصرف:** تأكد من أن البند المحدد غير متصل بعناصر أخرى قبل حذفه .

**ICM7419** لا يمكنك تغيير نوع البند لأنه قد تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتغيير نوع البند، ولكن هذا البند قد تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_SOURCE\_ITEM\_CHECKED\_OUT

**التصرف:** تأكد من أن البند لم يتم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر قبل تغيير نوع البند .

**ICM7420** نوع البند الجديد المطلوب هو نفسه نوع البند الحالي .

**الشرح:** قمت بطلب نوع بند جديد، ولكن نوع البند الجديد، ولكن نوع البند الجديد هذا هو نفسه نوع البند الحالي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_REINDEX\_SAME\_ITEM\_TYPE

**التصرف:** قم بطلب نوع بند مختلف .

**ICM7421** لا يمكنك اعادة الفهرسة من/الى مصدر الى نوع بند غير مصدر .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_REINDEX\_WRONG\_ITEM\_TYPE\_C  
LASS

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات . قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7422** لا يمكنك تغيير نوع البند لجزء .

**الشرح:** لا يمكنك تغيير نوع البند لجزء .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_ITEMID\_NOT\_IN\_COMPTYPEID

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7414** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_LINK\_ITEM\_EXCEEDS\_MAX

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7417** يتم اعادتها من استدعاء ICMgetDOC\_TOC الداخلي اذا ترتيب على عملية بحث عن جدول بنود وثيقة عدم وجود صفوف (لم يتم العثور على وثائق).

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :** RC\_GET\_ITEMID\_FAILED

**التصرف:** قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7418** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_VERSIONID\_NOT\_FOUND

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

#### كود الخطأ :

RC\_REINDX\_FROM\_ITEM\_TYPE\_PA  
RT

التصرف: لا تقوم بتغيير نوع البند لجزء .

ICM7423 لا يمكنك تغيير نوع البند لجزء .

الشرح: لا يمكن تغيير نوع البند لجزء .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_REINDX\_TO\_ITEM\_TYPE\_PART

التصرف: لا تقوم بتغيير نوع البند لجزء .

ICM7500 وحدة خدمة المكتبة لا تستطيع العثور

على اسم عملية التوجيه للوثيقة  
المحددة. اسم العملية قد يكون لم يتم  
تعريفه بعد أو تم حذف بالفعل. قم  
بمراجعة الاسم وحاول مرة أخرى .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_PROCESS\_NAME\_NOT\_FOUN  
D

التصرف: قم بمراجعة اسم عملية توجيه الوثيقة ثم حاول  
مرة أخرى.

ICM7501 وحدة خدمة المكتبة لا تستطيع العثور

عقدة بدء العمل في اسم عملية توجيه  
الوثيقة المحددة. قم بمراجعة اذا كانت  
العملية المحددة صحيحة أم لا .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_START\_WORKNODE\_NOT\_F  
OUND

التصرف: تأكد من أن عملية توجيه الوثيقة المحددة  
صحيحة .

ICM7502 وحدة خدمة المكتبة لا تستطيع العثور

على عقدة العمل المعرفة بواسطة هوية  
بند عقدة العمل المحددة أو عقدة العمل  
التالية من عقدة العمل الحالية. تحقق من  
المدخلات للتأكد من صحتها .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_WORKNODE\_NOT\_FOUND

التصرف: تأكد من أن الإدخال صحيح .

ICM7503 وحدة خدمة المكتبة لا تستطيع العثور

على عقدة العمل المعرفة بواسطة هوية  
مكون عقدة العمل المحددة وهوية بند  
عقدة العمل الخاصة بها. تحقق من  
المدخلات للتأكد من صحتها .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_WORKPACKAGE\_NOT\_FOUN  
D

التصرف: تأكد من أن الإدخال صحيح .

ICM7506 لا يمكن تحديد وقت الاستئناف للبند الذي  
سيتم تعليقه .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_SET\_RESUMETIME\_FAILED

التصرف: لا يمكن تحديد وقت الاستئناف للبند الذي سيتم  
تعليقه.

ICM7507 كود التصرف المحدد غير صحيح .

الشرح: كود التصرف المحدد غير صحيح .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_INVALID\_ACTION\_CODE

التصرف: قم بتحديد كود تصرف صحيح .

**ICM7508 القائمة أو عقدة العمل غير صحيحة .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_INVALID\_MENU\_OR\_WORK  
NODE

التصرف: تأكد من أن القائمة أو عقدة العمل صحيحة .

**ICM7509 فشلت محاولة حذف عقدة عمل .**

الشرح: فشلت المحاولة التي قمت بها لحذف عقدة عمل .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_DELETE\_WORKNODE\_ERRO  
R

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7510 لا يمكن تحديد مكان كود البند (الوثيقة) المستهدف الذي تم طلبه .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_DOCITEMID\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7511 لا يمكن تحديد مكان كود البند (الوثيقة) المستهدف الذي تم طلبه .**

الشرح: لاشيء

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_DOCITEMTYPEID\_NOT\_FOU  
ND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7512 لا يمكن العثور على كشف العمل المطلوب .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_WORKLIST\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7513 آخر وقت تم تغييره في مجموعة العمل لا يتلائم مع الذي تم تسجيله في جدول عملية توجيه مسار الوثيقة .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_NO\_MATCH\_LAST\_CHANGE  
D\_TIME

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7514 حدث فشل أثناء محاولة حذف الإدخالات في جدول كشف الاستئناف .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ :

RC\_DR\_RESUMELIST\_CLEANUP\_FAI  
LED

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7515 حدث فشل أثناء محاولة استئناف بند .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_RESUME\_ITEM\_FAILED

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات .قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7516 تم تحديد وحدة تعليق غير صحيحة ( ١ ) = ساعات، ٢ = أيام).**

الشرح: قمت بتحديد وحدة تعليق غير صحيحة .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_INVALID\_PARM\_SUSPENDU  
NIT

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات .قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7517 تم تحديد فترة تعليق غير صحيحة (يجب أن تكون <= ٠).**

الشرح: قمت بتحديد فترة تعليق غير صحيحة .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_INVALID\_PARM\_SUSPENDTI  
ME

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات .قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7518 المتوقع كان كشف استئناف ولكن struct ID لم يتطابق .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_RESUMELIST\_STRUCTID\_MI  
SMATCH

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات .قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7519 نوع البند المحدد في هيكل كشف الاستئناف خارج المدى .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_RESUMELIST\_INVALID\_ITE  
MTYPE

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات .قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7520 نوع البند المحدد في هيكل كشف الاستئناف لا يمكن العثور عليه .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_RESUMELIST\_ITEMTYPE\_NO  
T\_FOUND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات .قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7521 الكمية المطلوبة لنوع البند في كشف الاستئناف غير صحيحة (يجب أن تكون <= ٠).**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DR\_RESUMELIST\_INVALID\_QUA  
NTITY

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DR\_SUSBYITEM\_REQUIRES\_FOL  
DER

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7526 تم بالفعل ايفاء المتطلبات الخاصة بكشف الاستئناف الخاص بالتعليق بواسطة بند. لم يتم اتخاذ أي تصرف.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DR\_SUSBYITEM\_REQUIREMENT  
S\_MET

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

ICM7600 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_MI\_ERR\_START\_USING\_DB\_FA  
LURE

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7601 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_MI\_ERR\_BINDING

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7602 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7522 حدث فشل أثناء محاولة تغيير أولوية بند عمل .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DR\_CHANGEPRIORITY\_FAILED

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7523 حدث فشل أثناء محاولة تعليق بند .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DR\_SUSPEND\_ITEM\_FAILED

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7524 وحدة خدمة المكتبة عثرت على دائرة مفرغة لمرحلة تجميع بالرجوع لنفسها في عملية توجيه وثيقة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_DR\_CP\_SELF\_LOOP\_ERROR

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

ICM7525 التعليق بواسطة بند يتطلب نوع وثيقة لحافظة .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

<p><b>ICM7701 حدث خطأ داخلي .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p>	<p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ: RC_MI_EXPORTING_TABLE</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>
<p><b>كود الخطأ :</b></p> <p><b>RC_ASYNC_FETCH_TRANSTATUS_ERROR</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p><b>ICM7604 حدث خطأ داخلي .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p>
<p><b>ICM7702 حدث خطأ داخلي .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p>	<p><b>كود الخطأ: RC_ATTR_NOT_SHARED</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>
<p><b>كود الخطأ :</b></p> <p><b>RC_ASYNC_TRANID_NOTINLIST_ERROR</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p><b>ICM7651 المصدر والهدف لقواعد التحديث replication rule في نطاقات مختلفة</b></p> <p><b>الشرح:</b> المصدر والهدف لقواعد التحديث replication rule في نطاقات مختلفة .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p>
<p><b>ICM7703 حدث خطأ داخلي .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p>	<p><b>كود الخطأ :</b></p> <p><b>RC_REPL_INSERT_RULE_WITH_DIFF_DOMAIN_ERROR</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك.</p>
<p><b>كود الخطأ :</b></p> <p><b>RC_ASYNC_GET_EXPIRETIME_FAILED</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p><b>ICM7652 OOAPI 8.1 حاول تكوين أو تعديل بند في ظل نوع البند المتاح للتحديث؛ يجب استخدام ٨,٢ OOAPI وأعلى .</b></p> <p><b>الشرح:</b> OOAPI 8.1 حاول تكوين أو تعديل بند في ظل نوع البند المتاح للتحديث؛ يجب استخدام ٨,٢ OOAPI وأعلى .</p>
<p><b>ICM7704 حدث خطأ داخلي .</b></p> <p><b>الشرح:</b> لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .</p> <p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p>	<p><b>مكونات :وحدة خدمة المكتبة</b></p> <p><b>كود الخطأ :</b></p> <p><b>RC_REPL_REPLICATION_ENABLED_ERROR</b></p>
<p><b>كود الخطأ :</b></p> <p><b>RC_ASYNC_DELETE_TRANS_FAILED</b></p> <p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>	<p><b>التصرف:</b> قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .</p>



---

### ICM7705 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_INVALID\_ACTION\_CO  
DE

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7709 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_DECL\_RMLOCK\_ERRO  
R

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7706 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_RELEASE\_RM\_ROW\_E  
RROR

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7710 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_FREE\_RMLOCK\_ERRO  
R

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7707 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_GET\_RMLOCK\_ERROR

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7711 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_DECL\_TOBEDEL\_ERRO  
R

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7708 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_INVALID\_TXLIST\_SIZE

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

---

### ICM7712 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_OPEN\_TOBEDEL\_ERRO  
R

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

### ICM7713 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ASYNCRC\_EXEC\_CLEANBDBTAB  
\_ERROR

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

### ICM7750 جاري تشغيل عملية تشغيل طويلة. أنظر

ICMSERVER.LOG لمعرفة

هوية المستخدم للمعاملة الجاري

تشغيلها. رجاء التأكد من انتهاء كل

المعاملات قبل بدء أخذ النسخة

الاحتياطية .

الشرح: جاري تشغيل عملية تشغيل طويلة. أنظر  
ICMSERVER.LOG لمعرفة هوية المستخدم  
للمعاملة الجاري تشغيلها. رجاء التأكد من انتهاء كل  
المعاملات قبل بدء أخذ النسخة الاحتياطية .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_QUIESCE\_TRANSACTION\_IN\_PR  
OGRESS

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

### ICM7751 تم الايقاف المؤقت لوحدة الخدمة

للحصول على نسخة احتياطية. رجاء

المحاولة في وقت لاحق.

الشرح: تم الايقاف المؤقت لوحدة الخدمة للحصول على  
نسخة احتياطية. أعد المحاولة في وقت لاحق .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_QUIESCE\_SERVER\_PAUSED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

### ICM7752 المعاملة تخطت الحد الأقصى المسموح

به للوقت وسيتم ايقاف كنتيجة لطلب

ايقاف مؤقت من وحدة الخدمة .

الشرح: المعاملة تخطت الحد الأقصى المسموح به  
ل للوقت وسيتم ايقاف كنتيجة لطلب ايقاف مؤقت من وحدة  
الخدمة.

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_QUIESCE\_TX\_MAXDURATION\_E  
XCEEDED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

### ICM7914 نوع البند الذي يتم تعريفه موجود بالفعل

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_ITEM\_TYPE\_ALREADY\_EXISTS

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد  
مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل  
وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

### ICM7915 حدث خطأ داخلي خلال

updateObjData(). اتصل بممثل

خدمات IBM الخاص بك وقم باتاحة

سجل وحدة الخدمة مع

tracelevel=15

الشرح: حدث خطأ داخلي أثناء استدعاء وظيفة  
updateObjData().

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_TIEREF\_DATA\_NOT\_PROVIDED

التصرف: اتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك وقم  
باتاحة سجل وحدة الخدمة مع مستوى التتبع=15. اذا  
كان مستوى التتبع ليس 15، قم بتحديد لها لتكون 15 وقم  
بتشغيل التطبيق مرة أخرى.

**ICM7916 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_CONSTRAINT\_NAME

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7917 عند قيام تطبيق باستخدام**

**ICMget\_ItemType**، المستخدم قد يقوم بتحديد واحدة أو أكثر من أنواع البنود (أو لا شيء، والذي يعني الكل)، بالإضافة الى واحد أو أكثر من أكواد التفضيل، (أو لا شيء، والذي يعني استخدام القيمة المفترضة من "تفضيل نوع بند الاستعلام"). إذا كان لا يوجد كود **ACL** الذي يصرح للمستخدم بمشاهدة أي من أنواع البنود المطلوبة، كود العودة هذا يتم اعاده ارساله، ولا يتم فتح أي مؤشرات .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_NOT\_AUTH\_FOR\_ANY\_ITEMTYPE

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7918 لا يوجد مكون ROOT بالنسبة الى نوع البند المرفق مع المكون .**

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PARENT\_COMP\_TYPE\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7920 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_PREP\_SEL\_QUERY

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7921 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_OPEN\_CUR\_QUERY

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7922 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**

مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_GET\_ACL\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7932 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_CHILD\_CHK

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7933 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_UNEXP\_SQL\_ROW\_CHK

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7934 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_SEL\_PREP\_CUR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7935 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_COMPNT\_FETCH

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7944 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_COUNT\_ATTRIDS

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7947 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_UNEXP\_SQL\_PREP\_SEL\_ITEMTY  
PES

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7967 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق**  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PARM\_VALIDATION\_FAILURE

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

#### ICM7968 يقوم اجراء

ICMdefine\_CompType المخزن  
بإعادة هذا اذا كان نوع المكون الذي يتم  
حذفه يحتوي على اما صفوف في  
الجدول، أو أقل من ١٠٠٠ (مثال،  
معرف بواسطة النظام).

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_DEL\_NOT\_ALLOWED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM7969 يقوم اجراء

ICMdefine\_CompType المخزن  
بإعادة هذا اذا كان نوع المكون الذي يتم  
حذفه يحتوي على اما صفوف في  
الجدول، أو أقل من ١٠٠٠ (مثال،  
معرف بواسطة النظام).

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_CREATE\_NOT\_ALLOWED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

ICM7971 عدد الخصائص المميزة المحددة أقل من  
الصفء .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_NUM\_COMPONENTS\_LESS\_THAN\_ZERO

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك.

ICM7972 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_PROCESS\_COMPONENT\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7973 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_NUM\_ATTRIBUTES\_LESS\_THAN\_ZERO

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7975 هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق  
مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع  
ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ  
سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة  
IBM الخاص بك.

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_NUM\_CHILD\_TYPES\_LESS\_THAN\_ZERO

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7978** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_GET\_SYS\_CONTROL\_INFO\_ERROR

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7980** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_GET\_COMP\_TYPE\_INFO\_FAILED

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7981** عدد صفوف المكونات الفرعية المتاحة أقل من الحد الأدنى المطلوب في تعريف نوع المكون .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_CARDINALITY\_LESS\_THAN\_MINIMUM

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7986** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_NUM\_ATTRIBUTES\_IS\_ZERO

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7987** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RC\_INVALID\_ACTION\_CODE

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

---

**ICM7988** المستخدم يحاول تكوين بند مكون فرعي، ولكنه قام بتحديد هوية مكون أصلي ليس بالطول الصحيح .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_INVALID\_PARENT\_COMPONENT\_ID

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

---

**ICM7989** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

RC\_NUM\_OF\_COMPATTRS\_IS\_ZERO

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7990** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_UNEXP\_SQL\_COMPTTYPE\_FETC  
H

**التصرف:** اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

**ICM7991** لم يتم العثور على نوع المكون المحدد .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_INVALID\_COMPONENT\_TYPE

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7993** لم يتم العثور على سجل التصرف المحدد

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_ACTION\_RECORD\_NOT\_FOUND

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7994** لم يتم العثور على كود المكون المحدد .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_INVALID\_COMPONENT\_ID

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7995** لم يتم العثور على حدث تدفق العمل المحدد .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_WORKFLOW\_EVENT\_NOT\_FOUN  
D

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7996** معاملات عنصر XDO التي يتم تعريفها موجودة بالفعل .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DUPLICATE\_XDOFACTORY

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7997** عنصر XDO الذي يتم تعريفه موجود بالفعل .

**الشرح:** حدث خطأ داخلي .

**مكونات:** وحدة خدمة المكتبة

**كود الخطأ :**

RC\_DUPLICATE\_XDOOBJECT

**التصرف:** قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM7998** هذا يعد خطأ داخلي. قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى مع تحديد مستوى التتبع ليكون بالتفاصيل والبيانات. قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**الشرح:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ RC\_INVALID\_ATTRIBUTE :

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

ICM7999 خطأ DB2 عند الاتصال بجدول  
ICMSTCOMPATTRSFK  
بالنسبة الى  
CONSTRAINT  
معرفة.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :  
RC\_INVALID\_FK\_CONSTRAINT

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

ICM8000 الاضافات الخاصة بأكواد عودة  
RC\_DEL\_NOT\_ALLOWED  
تشرح أن نوع المكون لا يمكن حذفه لأنه  
يحتوي على نوع مكون فرعي .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ: RSN\_COMPNT\_HAS\_CHILD

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

ICM8001 الاضافات الخاصة بأكواد عودة  
RC\_DEL\_NOT\_ALLOWED  
تشرح أن نوع المكون لا يمكن حذفه لأن  
الجدول يحتوي على صفوف.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :  
RSN\_COMPNT\_TBL\_HAS\_ROWS

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

ICM8002 الاضافات الخاصة بأكواد عودة

RC\_CREATE\_NOT\_ALLOWED  
تشرح أن نوع المكون  
لا يمكن تكوينه لأنه تم تحديد مجموعة  
خواص مميزة له، ولكن لم يتم احضار  
كل الخواص المميزة في المجموعة على  
أنها مدخلات .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :  
RSN\_ATTR\_PAIRS\_COUNT\_ERROR

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

ICM8003 الاضافات الخاصة بأكواد عودة  
RC\_CREATE\_NOT\_ALLOWED  
تشرح أن نوع  
المكون لا يمكن تكوينه لأنه تم تحديد  
مجموعة خواص مميزة له، ولكن أحد  
أزواج هوية الخاصية المميزة/المجموعة  
لم يتم العثور عليه في جدول  
ICMSTATTRGROUP. الاجراء  
المخزن للاستخدام الداخلي فقط.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :  
RSN\_ATTR\_PAIR\_NOT\_FOUND

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل  
خدمة IBM الخاص بك .

ICM8004 الاضافات الخاصة بأكواد عودة  
RC\_INVALID\_PARAMETER  
تشرح أن نوع المكون لا يمكن تكوينه لأنه  
تم تحديد مجموعة خواص مميزة له،  
ولكن أحد أزواج هوية الخاصية  
المميزة/المجموعة لم يتم العثور عليه في  
جدول ICMSTATTRGROUP .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :  
RSN\_INVALID\_COMP\_ATTR\_PAIR



التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM8005 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ: RSN\_USER\_AUTH\_FAILED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM8006 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

#### RSN\_UPDATE\_NOT\_SUPPORTED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM8007 الاضافات الخاصة بأكواد عودة

##### RC\_INVALID\_PARAMETER

تشرح أن نوع المكون لا يمكن تكوينه لأن نوع البند المحدد يحتوي على نوع مكون أصلي بالفعل، أو أن نوع البند للمكون الفرعي هذا لا يتلائم مع المكون الأصلي .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ RSN\_ITEM\_TYPE\_ERROR :

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM8008 أكواد العودة الاضافية منا برنامج

الترجمة العام؛ تشرح أن مصفوفة

هويات نوع البند التي تم تمريرها ال

الاجراء المخزن

ICMget\_ItemType كانت تحتوي

على بيانات غير صحيحة .

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ: RSN\_PARSE\_FAILED

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM8009 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

#### RSN\_NOT\_AUTHOR\_GETITEMTYPE

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

#### ICM8011 الاضافات الخاصة بأكواد عودة

##### RC\_PARM\_VALIDATION

FAILURE. تشير الى حدوث تلف

في الذاكرة في الاجراء المخزن

ICMget\_ItemType. قم بحفظ

سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة

IBM الخاص بك.

الشرح: حدث خطأ داخلي .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

كود الخطأ :

#### RSN\_NUM\_ITEM\_TYPES\_INVALID

التصرف: اتبع التصرف المقترح في نص الرسالة .

#### ICM8012 حدث خطأ داخلي .

الشرح: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

مكونات :وحدة خدمة المكتبة

#### كود الخطأ: RSN\_FOREIGN\_KEY\_ERROR

التصرف: قم بحفظ سجل وحدة الخدمة واتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .



## الفصل ١١. رسائل وحدة ادارة مصدر Content Manager ، ICM9701- ICM9936

قد يتم مشاهدة هذه الرسائل عند اصدارها بواسطة مكون ادارة مصدر Content Manager . بحث Content Management Information Center يقوم بالبحث عن كلمات تامة. يجب ادخال الاسم بالكامل الذي ترغب في ايجاده. عند البحث عن الرسائل، قم بادخال رقم الرسالة بالكامل، بما في ذلك اللاحقة. على سبيل المثال، لايجاد معلومات عن DGL1234A ، يجب ادخال DGL1234A . لايجاد معلومات عن رسالة تحتوي على أرقام فقط، قم بادخال الرقم.

### ICM9701 المجموعة [nnn] غير صحيحة .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

الشرح: المجموعة التي يتم استخدامها غير صحيحة .

التصرف: قم باضافة المعامل الى الطلب الخاص بك ثم قم باعادة احالة الطلب .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم بالتحقق من تعريفات المجموعات الخاصة بك وقم بتصحيحهم، اذا تطلب الأمر .

ICM9705 معامل غير صحيح [nnn]، القيمة كانت: [nnn] .

الشرح: الطلب الوارد احتوى على معامل غير صحيح .

### ICM9702 فشل في بدء الاتصال .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

الشرح: فشل بدء الاتصال بوحدة الخدمة. وحدة الخدمة قد تكون غير فعالة، أو يمكن أن تكون هوية المستخدم أو كلمة السرية غير صحيحة .

التصرف: قم بازالة المعامل غير الصحيح من الطلب الخاص بك .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من أن وحدة الخدمة فعالة وأنك قد قمت باستخدام هوية مستخدم وكلمة سرية صحيحين .

ICM9706 العنصر غير متاح للتعديل. العنصر قد يكون غير موجود .

الشرح: العنصر لا يمكن تعديله في الوقت الحالي. العنصر قد يكون غير موجود، أو يمكن أن يكون مستخدم في الوقت الحالي بواسطة معاملة أخرى .

ICM9703 حدث خطأ [nnn] في ادارة الجهاز [nnn].

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

الشرح: حدث خطأ أثناء استخدام ادارة الجهاز .

التصرف: تأكد من وجود العنصر. انتظر اتمام المعاملات المعلقة .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بالتحقق من اتصال الجهاز واتخذ التصرف الصحيح لاتاحة الجهاز. قم أيضا بالنظر الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

ICM9707 لم يتم العثور على وحدة الخدمة لمساحة تخزين العنصر .

الشرح: لا يمكن العثور على وحدة تابعة لوحدة التخزين في قاعدة البيانات .

ICM9704 لم يتم العثور على المعامل [nnn] المطلوب .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

الشرح: الطلب الوارد لم يحتوي على معامل مطلوب .

التصرف: باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم بالتحقق من تعريف وحدات التخزين ووحدات الخدمة .

---

**ICM9708** لم يتم العثور على العنصر في قاعدة البيانات بالنسبة الى كود البند [nnn] وحدة الخدمة [nnn] النسخة [nnn].

الشرح: لم يتم العثور على البند في قاعدة البيانات .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: تحقق من ادخال الطلب الوارد للتأكد من أنه يتم البحث على عنصر صحيح.

---

**ICM9709** فشل طلب الاسترجاع .

الشرح: فشل في طلب الاسترجاع .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9710** فشل الاسترجاع، تاريخ تعديل غير صحيح .

الشرح: تاريخ التعديل في الطلب الوارد كان غير صحيح. تاريخ التعديل يجب تواجده في الطلب بالنسق الصحيح .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بتصحيح نسق تاريخ التعديل .

---

**ICM9711** فشل في التخزين، خطأ في قاعدة البيانات .

الشرح: حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء معاملة تخزين .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى كتاب قاعدة البيانات الصحيح للحصول عن معلومات عن الخطأ .

---

**ICM9712** فشل في طلب التخزين، خطأ: [nnn] .

الشرح: فشل في تخزين ملف الى قرص ثابت أو فيديو .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء المصدر لمزيد من المعلومات. ارجع الى كتاب قاعدة البيانات الصحيح للحصول عن معلومات عن الخطأ .

---

**ICM9713** فشل ظل بالتخزين، فشل في التتبع .

الشرح: حدث خطأ في ادارة المعاملات في معاملة تخزين .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9714** فشل طلب الحذف .

الشرح: حدث خطأ في معاملة حذف .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9715** فشل طلب التشغيل .

الشرح: حدث خطأ في معاملة تشغيل .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء المصدر لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9716** لم يتم العثور على طلب للتشغيل .

الشرح: ادارة المصدر لا تستطيع العثور على طلب في بيانات المعاملات الواردة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قد يكون هناك مشكلة في الادخال أو وحدة خدمة التطبيق لشبكة Web . ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات.

---

**ICM9717** طلب غير صحيح: [nnn] .

الشرح: ادارة المصدر لا تميز الطلب في المعاملات الواردة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

**ICM9723** لم يتم العثور على هوية المستخدم على وحدة الخدمة [nnn].

**الشرح:** المستخدم لا يمكن العثور عليه في قاعدة البيانات بالنسبة لوحدة الخدمة.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بالتحقق من تعريف وحدات الخدمة والمستخدمين لإدارة المصدر هذه.

**ICM9724** تم طلب Key flush بنجاح.

**الشرح:** تم اتمام طلب التجديد key flush بنجاح. تم الحصول على مفتاح من وحدة خدمة المكتبة.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

**ICM9725** خطأ SQL في طلب تجديد Key flush: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ في قاعدة البيانات أثناء طلب تجديد key flush.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى كتاب قاعدة البيانات الصحيح للحصول عن معلومات عن الخطأ.

**ICM9726** خطأ في طلب Key flush: [nnn].

**الشرح:** حدث استثناء في طلب تجديد key flush.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتسجيل رسالة الاستثناء وأنظر ملف تسجيل خطأ إدارة المصدر لمزيد من المعلومات. ارجع الى كتاب قاعدة البيانات الصحيح للحصول عن معلومات عن الخطأ.

**ICM9727** لم يتم العثور على هوية المستخدم [nnn].

**الشرح:** المستخدم لا يمكن العثور عليه في قاعدة البيانات بالنسبة للهوية المحددة.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم طلب صحيح للمعاملات.

**ICM9718** فشل في طلب Key flush.

**الشرح:** فشل في طلب مفتاح التجديد flush.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات.

**ICM9719** فشل طلب تعديل عنصر.

**الشرح:** فشل في طلب الاستبدال.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل الخطأ لمزيد من المعلومات.

**ICM9720** نوع محتويات غير صحيح، [nnn]، بالنسبة للبيانات متعددة الأجزاء.

**الشرح:** نوع المحتويات في الطلب غير صحيح.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم نوع محتويات صحيح.

**ICM9721** مدى محتويات غير صحيح: [nnn] الى [nnn]

**الشرح:** مدى المحتويات خارج المدى بالنسبة للعنصر.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من حجم العنصر وتأكد من أن مدى المحتويات في هذا الحجم.

**ICM9722** حدث استثناء غير متوقع: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ غير متوقع.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات. ارجع الى الكتاب الصحيح لقاعدة البيانات للحصول على المعلومات عن أخطاء أكواد العودة.

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بالتحقق من تعريف وحدات الخدمة والمستخدمين لإدارة المصدر هذه .

---

#### ICM9728 فشل في الاتصال بوحدة الخدمة [nnn] بالنسبة للمستخدم [nnn] .

**الشرح:** لا يمكن اتمام الاتصال بوحدة الخدمة بالنسبة للمستخدم. وحدة الخدمة قد تكون غير فعالة، أو يمكن أن تكون هوية المستخدم أو كلمة السرية غير صحيحة .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تحقق من فاعلية وحدة الخدمة وأن هوية المستخدم وكلمة السرية صحيحين .

---

#### ICM9729 البروتوكول [nnn] غير مدعم بالنسبة للطلب [nnn] .

**الشرح:** البروتوكول الموجود بالطلب غير مدعم .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم بروتوكول مدعم لهذا الطلب .

---

#### ICM9730 الطريقة [nnn] غير مدعمة لإدارة الجهاز [nnn] .

**الشرح:** قمت بعملية غير مدعمة على جهاز .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات. قم بمراجعة الطلب الذي تحاول تشغيله أو التصرف الذي تحاول تنفيذه، وتأكد من استخدام نوع الجهاز الصحيح.

---

#### ICM9731 تم طلب الكتلوج بنجاح .

**الشرح:** تم اتمام طلب الكتلوج بنجاح. الملف الموجود في إدارة المصدر تم وضعه في كتالوج بنجاح في إدارة المصدر .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

#### ICM9732 لا يمكن ايجاد ملف [nnn].

**الشرح:** لا يمكن العثور على الملف. الملف قد يكون غير موجود .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تحقق من أن الملف موجود. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

#### ICM9733 فشل في طلب الكتلوج .

**الشرح:** طلب الكتلوج فشل .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

#### ICM9734 لم يتم العثور على إدارة الجهاز [nnn] .

**الشرح:** لم يتم العثور على إدارة الجهاز في قاعدة البيانات .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بالتحقق من تعريف وحدات إدارة الجهاز .

---

#### ICM9735 فشل في وصلة قاعدة البيانات .

**الشرح:** لا يمكن تكوين وصلة مع قاعدة البيانات .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من صحة اسم قاعدة البيانات وهوية المستخدم وكلمة السرية في ملف المواصفات. المشكلة يمكن أيضا أن تتواجد مع تشفير كلمة السرية. قد تحتاج أيضا الى ارجاع كلمات السرية الخاصة بك الى نص عادي، في كلا من ملف المواصفات وقاعدة البيانات.

---

#### ICM9736 وحدة خدمة المكتبة [nnn] غير موجودة في قاعدة البيانات .

**الشرح:** لم يتم العثور على وحدة خدمة المكتبة في قاعدة البيانات .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بالتحقق من وحدات الخدمة المعرفة .

---

**ICM9737 لم يتم العثور على وحدة خدمة ادارة  
الجهاز في قاعدة بيانات الخاصة  
بالمجموعة [nnn].**

**الشرح:** لا يمكن العثور على ادارة الجهاز للمجموعة  
في قاعدة البيانات .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم  
بالتحقق من المجموعات ووحدات ادارة الجهاز المعرفة .

---

**ICM9738 لم يتم العثور على مجموعة التخزين في  
قاعدة البيانات للمجموعة [nnn].**

**الشرح:** مجموعة التخزين للمجموعة لا يمكن العثور  
عليها في قاعدة البيانات .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم  
بالتحقق من المجموعات ومجموعات التخزين المعرفة .

---

**ICM9739 لم يتم العثور على فئة الادارة في قاعدة  
البيانات للمجموعة [nnn] .**

**الشرح:** لا يمكن العثور على فئة الادارة للمجموعة في  
قاعدة البيانات .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم  
بالتحقق من المجموعات وفئات الادارة المعرفة .

---

**ICM9740 لم يتم العثور على فئة التخزين في قاعدة  
البيانات للمجموعة [nnn].**

**الشرح:** لا يمكن العثور على فئة التخزين للمجموعة في  
قاعدة البيانات .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم  
بالتحقق من المجموعات وفئات التخزين المعرفة .

---

**ICM9741 المجموعة [nnn] لا تدعم طلب الكتالوج**

**الشرح:** لا يمكن وضع عنصر في كتالوج لمجموعة  
محددة .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** يمكنك فقط وضع عناصر في كتالوج بالنسبة  
الى تلك المجموعات المعرفة على أنها مجموعات  
كتالوج. استخدم الوحدة التابعة لادارة النظام لتعريف  
المجموعات الخاصة بك على أنها مجموعات كتالوج .

---

**ICM9742 فشل بدء اتصال موجه Resource  
manager في طلب SMS-logon .**

**الشرح:** فشل في بدء الاتصال بوظائف الادارة لوحدة  
ادارة المصدر .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** قد يكون اسم المستخدم أو كلمة السرية غير  
صحيحة. تحقق من الهجاء وشكل حروف اسم المستخدم  
وكلمة السرية .

---

**ICM9743 الملفات المتعددة غير مدعومة لطلب  
قرص التشغيل المحدد [nnn].**

**الشرح:** لا يمكنك تخزين ملفات متعددة في نفس الوقت  
لقرص محدد .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** قم بتخزين الملفات بطريقة مفردة الى القرص  
المحدد .

---

**ICM9744 فشل في ادارة المعاملات. لم يتم تعديل  
جدول التتبع .**

**الشرح:** لا يمكن حفظ بيانات التتبع .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر  
لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9745 لا يمكن تخزين ملف [nnn] [nnn] .**

**الشرح:** لا يمكن تخزين الملف .

**مكونات :ادارة المصدر Resource manager**

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر  
لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9746 لا يمكن تعديل حجم العنصر في قاعدة البيانات [nnn]

الشرح: حدث استثناء أثناء محاولة تعديل حجم العنصر في قاعدة البيانات .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9747 لا يمكن كتابة الملف [nnn]

الشرح: لا يمكن كتابة الملف .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9748 لا يمكن ايجاد ملف [nnn]

الشرح: لا يمكن ايجاد الملف المحدد .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من وجود الملف . ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9749 لا يمكن تحويل الملف الى النظام الرئيسي [nnn] باستخدام هوية المستخدم [nnn] .

الشرح: لا يمكن تحويل ملف الى وحدة الخدمة، باستخدام هوية المستخدم المحددة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من صحة هوية المستخدم وكلمة السرية في قاعدة بيانات وحدة الخدمة، وأن وحدة الخدمة تعمل. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9750 تم تغيير كلمة سرية ادارة SMS بنجاح .

الشرح: قمت بتغيير كلمة سرية موجه نظام SMS بنجاح .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

---

### ICM9751 فشل في طلب SMS query-entity .

الشرح: فشلت عملية اتمام طلب Query SMS entity أو لم تقوم باعادة صفوف الى وحدة ادارة المصدر .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. خطأ SQL يتم عرضه عند مستوى الخطأ ويتم عرض عبارة SQL بالكامل عند مستوى حل المشكلات. ثم ارجع الى كتب قواعد البيانات الصحيحة للحصول عن معلومات عن الخطأ .

---

### ICM9752 فشل في ترجمة SMS XML .

الشرح: طلبات SMS تعد وثائق XML. فشل عملية ترجمة الوثيقة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء وحدة ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. التتبع الذي يكون بمستوى حل المشكلات ينتج بيانات ترجمة مفصلة. أحد الأسباب المحتملة لهذا الفشل هو استخدام بيانات ثنائية عندما يكون من المتوقع استخدام بيانات حروف .

---

### ICM9753 مطلوب بدء الاتصال كموجه لإدارة المصادر أو تجديد معتمد credential.

الشرح: يمكن انتهاء صلاحية بدء اتصال موجه نظام بوحدة ادارة المصدر، اذا ظلت غير فعالة لفترة من الوقت .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: باستخدام الوحدة التابعة لموجه النظام، قم باعادة ارسال SMS-Logon XML الى وحدة ادارة المصدر لتجديد اعتماد بدء اتصال موجه النظام هذا .

---

### ICM9754 خطأ SQL ، [nnn] SQL Msg: حالة SQL: [nnn]

الشرح: حدث خطأ في قاعدة بيانات SQL.

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: أنظر IBM DB2 Universal Database Message Reference للحصول على معلومات عن



الخطأ. أيضاً، أنظر الى ملف تسجيل أخطاء وحدة ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

### ICM9755 فشل في انتهاء اتصال موجه Resource manager في طلب SMS-logoff.

الشرح: حدث خطأ في انتهاء اتصال موجه وحدة ادارة المصدر .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: لا شيء. يمكن أن تكون وحدة الخدمة قد قامت بانتهاء اتصالك لعدم الفعالية .

### ICM9756 فشل في تغيير طلب SMS

الشرح: فشل طلب تغيير مجموعة العناصر .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: أعد هذه العملية أو ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

### ICM9757 فشل في طلب SMS create-entity

الشرح: فشل ادراج الصف أو الصفوف المحددة في جداول SMS في قاعدة البيانات .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. خطأ SQL يتم عرضه عند مستوى الخطأ ويتم عرض عبارة SQL بالكامل عند مستوى حل المشكلات. ثم أنظر IBM DB2 Universal Database Message Reference للحصول على معلومات عن الخطأ .

### ICM9758 فشل في طلب SMS delete-entity

الشرح: فشل حذف صف أو صفوف من جداول SMS في قاعدة البيانات. اما أنه لم يتم العثور على الصف، أو إمكانية وجود وحدة entity مرجعية. الوحدة المرجعية يمكن أن تكون صف في جدول آخر. يمكن أن يكون متحكم فيها بواسطة مفتاح مختلف foreign key، أو استعلام سابق أو عبارة تحقق.

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. خطأ SQL يتم عرضه عند

مستوى الخطأ ويتم عرض عبارة SQL بالكامل عند مستوى حل المشكلات. ثم ارجع الى كتب قواعد البيانات الصحيحة للحصول عن معلومات عن الخطأ.

### ICM9760 فشل في طلب SMS update-entity

الشرح: فشل تعديل صف أو صفوف SMS في قاعدة البيانات .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. خطأ SQL يتم عرضه عند مستوى الخطأ ويتم عرض عبارة SQL بالكامل عند مستوى حل المشكلات. ثم ارجع الى كتب قواعد البيانات الصحيحة للحصول عن معلومات عن الخطأ .

### ICM9761 العنصر غير متاح لتغيير بيانات SMS . العنصر قد يكون غير موجود .

الشرح: العنصر غير متاح للتغيير بالنسبة الى بيانات SMS في الوقت الحالي. العنصر قد يكون غير موجود، أو يمكن أن يكون مستخدم في الوقت الحالي بواسطة معاملة أخرى .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من وجود العنصر. انتظر اتمام المعاملات المعلقة .

### ICM9762 العنصر غير متاح للاستعلام عن بيانات SMS. العنصر قد يكون غير موجود .

الشرح: العنصر غير متاح للاستعلام عن بيانات SMS. العنصر قد يكون غير موجود، أو يمكن أن يكون مستخدم في الوقت الحالي بواسطة معاملة أخرى .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من وجود العنصر. انتظر اتمام المعاملات المعلقة .

### ICM9763 التشغيل غير مدعوم بواسطة فئة ادارة الجهاز [nnn].

الشرح: قمت بمحاولة لتشغيل عنصر مخزن على جهاز لا يدعم التشغيل .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من أنك تقوم فقط بتشغيل العناصر المخزنة على جهاز يدعم تشغيل العناصر .

**ICM9764 مساحة التخزين الحرة لا يمكن تعديلها**  
في قاعدة البيانات بالنسبة الى اسم وحدة التخزين [nnn] .

**الشرح:** مساحات التخزين الحرة يتم الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات. اذا كانت وحدة ادارة الجهاز لا يمكنها الحصول على المساحة الحرة للجهاز، أو اذا كان يوجد خطأ في قاعدة البيانات، فلن يتم تعديل المساحة الخالية في قاعدة البيانات.

اذا كانت قاعدة البيانات تحتوي على قيمة مساحة حرة تقل عن المساحة الحرة الحقيقية الموجودة على الجهاز، فقد لا تتمكن من تخزين العنصر.

اذا كانت قاعدة البيانات تحتوي على قيمة كبيرة جدا، فقد تحاول وحدة ادارة المصدر تخزين عنصر عندما يكون غير مصرح لها. لاحظ أن جهاز Tivoli Storage Manager (TSM) يعتبر غير محدود، بحيث أن قيمة المساحة الحرة لوحدة تخزين TSM تكون غير متصلة بالموضوع.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم الوحدة التابعة لموجه النظام للتحقق من المساحات الحرة في وحدات التخزين .

**ICM9765 URL غير صحيح [nnn]**

**الشرح:** يوجد مشكلة اما في VideoCharger أو Media Archiver

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من فاعلية VideoCharger أو Media Archiver.

**ICM9766 تم بدء وحدة النقل .**

**الشرح:** تم بدء وحدة النقل .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9767 تم ايقاف وحدة النقل .**

**الشرح:** وحدة النقل اتمت نقل العناصر .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9768 تم بدء وحدة التنظيف Purger .**

**الشرح:** دائرة التنظيف purger بدأت في اختبار thresholds التي تم توصيفها مقابل الاستخدام الخاص بمساحة الترحيل staging.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9769 تم ايقاف وحدة التنظيف Purger .**

**الشرح:** دائرة التنظيف انتهت من التعامل مع مساحة الترحيل staging area. مساحة الترحيل يجب أن تكون داخل threshold التي تم توصيفها .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9770 تم بدء Stager .**

**الشرح:** دائرة stager بدأت في اختبار thresholds التي تم توصيفها مقابل استخدام VideoCharger .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9771 تم ايقاف Stager .**

**الشرح:** تم انتهاء تشغيل دائرة stager.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9772 فشل في ادراج asset metadata في قاعدة البيانات .**

**الشرح:** البيانات الخاصة بالعنصر لا يمكن تخزينها في قاعدة البيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9773 فشل في ادارة المعاملات. لم يتم تعديل جدول التتبع بالنسبة لتعديل طلب SMS

**الشرح:** لا يمكن حفظ بيانات التتبع لطلب SMS الذي تم تعديله.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قد يكون لم يتم تنفيذ الطلب بالخاص بك بطريقة صحيحة. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9774 حدث استثناء IO . [nnn]

**الشرح:** حدث استثناء في عملية IO .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتسجيل رسالة الاستثناء وأنظر ملف تسجيل خطأ ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9775 لا يمكن حفظ بيانات التتبع لطلب الكتالوج .

**الشرح:** لا يمكن حفظ بيانات التتبع لطلب الكتالوج .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قد يكون لم يتم تنفيذ الطلب بالخاص بك بطريقة صحيحة. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9776 فشل في ادارة المعاملات. لم يتم تعديل جدول التتبع بالنسبة لطلب الاستبدال .

**الشرح:** لا يمكن حفظ بيانات التتبع لطلب الاستبدال .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قد يكون لم يتم تنفيذ الطلب بالخاص بك بطريقة صحيحة. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9777 لا يمكن تعديل حالة العنصر في قاعدة البيانات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة تعديل حالة العنصر في قاعدة البيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9778 فشل في العودة الى الخلف .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة العودة الى الخلف في عملية قاعدة بيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9779 فشل الالتزام .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة الالتزام بعملية قاعدة بيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9780 لا يمكن تعديل مساحة الترحيل في قاعدة البيانات .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة تعديل مساحة الترحيل في قاعدة البيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9781 لا يمكن غلق سلسلة الحروف .

**الشرح:** حدث استثناء أثناء محاولة غلق سلسلة حروف .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتسجيل رسالة الاستثناء وأنظر ملف تسجيل خطأ ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

### ICM9782 طول الملف الذي تم نسخه لا يطابق حجم الملف .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء نسخ ملف. طول الملف الذي يتم نسخه ليس كما تم توقعه .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9783 لا يمكن اتمام عملية نقل العنصر .**

**الشرح:** لا يمكن اتمام عملية نقل عنصر. العنصر قد يكون مستخدم بالفعل أو لا يمكن نقله في الوقت الحالي .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل النقل لمزيد من المعلومات .

**ICM9784 فشل في النقل عن بعد، كود الرد : [nnn].**

**الشرح:** عند محاولة نقل عنصر الى وحدة ادارة مصادر أخرى، حدث خطأ. كود الرد هو عبارة عن كود رد http من وحدة ادارة المصدر عن بعد .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من حالة وحدة الخدمة عن بعد. ارجع الى ملف تسجيل الخطأ الخاص بوحدة ادارة مصادر المصدر والهدف لمزيد من المعلومات .

**ICM9785 فشل ترجمة كود الرد. سلسلة حروف الكود: [nnn] .**

**الشرح:** عند محاولة تحريك عنصر الى وحدة ادارة مصادر أخرى، حدث خطأ. كود الرد هو عبارة عن كود رد http من وحدة ادارة المصدر عن بعد .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من حالة وحدة الخدمة عن بعد. ارجع الى ملفات تسجيل الخطأ الخاصة بوحدة ادارة مصادر المصدر والهدف لمزيد من المعلومات. قم بتسجيل سلسلة حروف الرسالة والكود وقم بالاتصال بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

**ICM9786 لا يمكن غلق socket**

**الشرح:** حدث استثناء أثناء محاولة غلق socket .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتسجيل رسالة الاستثناء وأنظر ملف تسجيل خطأ ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9787 خطأ [nnn]: SQL .**

**الشرح:** حدث خطأ في قاعدة البيانات .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى كتاب رسائل الخطأ الخاصة بقاعدة البيانات للحصول على مزيد من المعلومات عن رقم الخطأ المحدد. قم أيضا بالنظر الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9788 لا يوجد وصلات قاعدة بيانات متاحة .**

**الشرح:** لا يمكن تكوين وصلة مع قاعدة بيانات وحدة ادارة المصادر .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** زيادة الحد الأقصى من عدد الوصلات المسموح بها. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9789 لم يتم العثور على هوية فئة التخزين [nnn] في قاعدة البيانات .**

**الشرح:** لا يمكن العثور على فئة التخزين في قاعدة البيانات .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9790 لم يتم العثور على هوية ادارة الجهاز [nnn] في قاعدة البيانات .**

**الشرح:** لم يتم العثور على ادارة الجهاز في قاعدة البيانات .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9791 تم فقد الوصلة مع قاعدة البيانات .**

**الشرح:** تم فقد الوصلة مع قاعدة البيانات .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: حاول تنفيذ العملية مرة أخرى .

ICM9792 خطأ لاستعلام قاعدة البيانات: [nnn] .

الشرح: حدث خطأ في استعلام قاعدة البيانات المحدد .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة الاستعلام وملف تسجيل أخطاء وحدة إدارة المصدر لمزيد من المعلومات. ارجع الى كتاب رسائل الخطأ الخاصة بقاعدة البيانات للحصول على مزيد من المعلومات عن رقم الخطأ المحدد .

ICM9793 لم يتم العثور على هوية وحدة الخدمة : [nnn] في قاعدة البيانات .

الشرح: لا يمكن العثور على وحدة خدمة في قاعدة البيانات لهوية وحدة الخدمة المحددة.

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: المواصفات العامة لوحدة الخدمة في قاعدة البيانات غير صحيحة أو حدث خطأ تشغيل داخلي . باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بمراجعة وحدات الخدمة المعرفة في قاعدة البيانات. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات .

ICM9794 حجم مجموع عمل غير صحيحة. سيتم استخدام الحجم المقترض .

الشرح: الحجم الدفعي batch المراد استخدامه لهذه العملية غير صحيح. سيتم استخدام الحجم الدفعي المقترض .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: باستخدام الوحدة التابعة لإدارة النظام، قم بتصحيح الحجم الدفعي .

ICM9795 لا يمكن تكوين ملف: [nnn]

الشرح: لا يمكن تكوين الملف .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء وحدة إدارة المصادر لمزيد من المعلومات .

ICM9796 فشل الوصلة، الكود الذي يتم اعادته : [nnn].

الشرح: لا يمكن تكوين وصلة مع قاعدة البيانات .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من صحة اسم قاعدة البيانات وهوية المستخدم وكلمة السرية في ملف المواصفات. المشكلة يمكن أيضا أن تتواجد مع تشفير كلمة السرية. قد تحتاج الى ارجاع كلمات السرية الخاصة بك الى نص عادي، في كلاً من ملف المواصفات وقاعدة البيانات. ارجع الى الكتاب الصحيح لرسائل الخطأ الخاصة بقاعدة البيانات للحصول على مزيد من المعلومات عن أكواد الخطأ المحددة.

ICM9797 فشل الاتصال بوحدة الخدمة [nnn]، المنفذ [nnn] .

الشرح: فشل الاتصال بوحدة الخدمة المحددة والمنفذ .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: حاول تنفيذ العملية مرة أخرى. تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات.

ICM9798 خطأ في استدعاء اجراء المخزن بواسطة وحدة خدمة المكتبة. الكود الذي يتم اعادته: [nnn] كود السبب: [nnn] كود الموسع الذي يتم اعادته: [nnn] كود السبب الموسع: [nnn] .

الشرح: حدث خطأ أثناء استدعاء اجراء مخزن في وحدة خدمة مكتبة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل أخطاء إدارة المصدر لمزيد من المعلومات. ارجع الى الكتاب الصحيح لرسائل الخطأ الخاصة بقاعدة البيانات للحصول على مزيد من المعلومات عن أكواد الخطأ المحددة.

ICM9799 حدثت مشكلة في وحدة الخدمة [nnn]، المنفذ [nnn] ، فشلت عملية التخزين .

الشرح: فشل محاولة القيام بمعاملات تخزين لوحدة الخدمة المحددة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء وحدة ادارة المصادر لمزيد من المعلومات .

**ICM9800 لا يمكن ايجاد الأكواد لوحدة ادارة المصادر [nnn] والمجموعة [nnn] .**

**الشرح:** لا يمكن ايجاد أكواد وحدة ادارة المصادر والمجموعة من وحدة خدمة المكتبة بالنسبة الى وحدة ادارة المصدر والمجموعة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم بتصحيح تعريفات وحدة ادارة المصادر والمجموعة .

**ICM9801 وقت ايقاف أو بدء غير صحيح للتشغيل : [nnn].**

**الشرح:** وقت البدء أو الايقاف غير صحيح بالنسبة الى video asset المراد تشغيله .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من استخدام النسق الصحيح لوقت البدء والايفاف .

**ICM9802 فشل في الاستعادة غير المتزامنة .**

**الشرح:** حدث استثناء غير متوقع عند محاولة تشغيل عملية استعادة غير متزامنة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملفات تسجيل أخطاء ادارة المصادر لمزيد من المعلومات .

**ICM9803 فشل في التخزين، تكرار في قاعدة البيانات: [nnn] .**

**الشرح:** لا يمكن تخزين العنصر لأنه يوجد ادخال بالفعل في قاعدة البيانات له نفس هوية البند و وحدة خدمة المكتبة والنسخة والمجموعة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتخزين العنصر باستخدام هوية بند أو نسخة أو وحدة خدمة مكتبة أو مجموعة مختلفة، أو قم باستبدال العنصر بدلا من تخزينه.

**ICM9804 الرمز المميز للأمن المرفق مع الطلب غير صحيح .**

**الشرح:** الرمز المميز المزود مع الطلب المحدد غير صحيح. الرمز المميز الخاص بك قد يكون غير صحيح، أو قد يتطلب الأمر القيام بعملية key flush.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، استخدم رمز مميز صحيح أو قم بتنفيذ عملية key flush .

**ICM9805 اسم ملف غير صحيح: [nnn] .**

**الشرح:** اسم الملف غير صحيح بالنسبة للمكون المستخدم فيه .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9806 بيانات غير صحيحة تم اعاتها من [nnn] [nnn] [nnn]**

**الشرح:** تم استلام بيانات غير صحيحة من وحدة خدمة المكتبة المحددة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9807 تم تعديل [nnn] صفوف، يجب أن تكون ١ .**

**الشرح:** حدث خطأ تشغيل داخلي أثناء تعديل كلمات السرية .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** اتصل بممثل خدمة IBM الخاص بك .

**ICM9808 حل تشفير غير مدعم: [nnn] .**

**الشرح:** كلمة سرية وحدة خدمة المكتبة غير صحيحة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتعريف كلمة سرية صحيحة .

**التصرف:** تأكد من أن طلب استرجاع الذاكرة الوسيطة يحتوي على بيانات صحيحة عن العنصر الذي يتم طلبه، وارجع الى ملف تسجيل أخطاء وحدة ادارة المصادر للحصول على مزيد من المعلومات.

**ICM9814 لا يمكن استرجاع العنصر من resource manager المالك لها .**

**الشرح:** لم يتم وضع العنصر في الذاكرة الوسيطة المحلية في وقت الطلب، وفشلت عملية استرجاع العنصر من وحدة ادارة المصدر المالك له. بعض الأسباب المحتملة هي: العنصر الذي تم طلبه غير مخزن في وحدة ادارة المصدر المالك له، أو أن وحدة ادارة المصدر المالك كانت غير فعالة وقت الطلب، أو أن الطلب يتضمن رقم نسخة عنصر غير صحيح أو تاريخ تعديل عنصر غير صحيح.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من تشغيل وحدة ادارة المصدر المالكه، وأن طلب الاسترجاع من الذاكرة الوسيطة يحتوي على بيانات صحيحة عن العنصر الذي يتم طلبه .

**ICM9815 بدء تسوية المعاملات .**

**الشرح:** بدء عملية التحقق من المعاملات التي حدث بها فشل أو غير التامة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

**ICM9816 تم انتهاء تسوية المعاملات مع اعادة الكود:[nnn].**

**الشرح:** تم انتهاء اجراء التحقق من المعاملات التي حدث بها فشل أو غير التامة بكود العودة الذي تم تسجيله .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** كود العودة بقيمة خالف الصفر يشير الى التسوية غير محتملة بالنسبة الى أحد المعاملات. قم باعادة تشغيل المعاملة. اذا تكررت حدوث هذه المشكلة، قد يصبح سجل المعاملات في وحدة خدمة المكتبة كبير جدا. قم بتسجيل بيانات تسجيل الخطأ خلال تسوية المعاملات لتحديد تصرف التصحيح. قم بتشغيل امكانية كود العودة لوحدة خدمة المكتبة للحصول على مزيد من المعلومات عن أكواد العودة، وأنظر IBM DB2 Universal Database Message Reference. اذا كان هذا التصرف لا يحل المشكلة، اتصل بمثل خدمة IBM.

**ICM9809 فشل في بدء الاتصال بوحدة خدمة المكتبة. الكود الذي يتم اعادته: [nnn]**  
**كود السبب: [nnn] كود الموسع الذي يتم اعادته: [nnnn] كود السبب الموسع :**  
**[nnn].**

**الشرح:** فشل في بدء الاتصال بوحدة خدمة المكتبة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. قم بتشغيل امكانية كود العودة لوحدة خدمة المكتبة للحصول على مزيد من المعلومات عن أكواد العودة، وارجع الى كتاب قاعدة البيانات الصحيح.

**ICM9810 فشل الاتصال بوحدة خدمة المكتبة لهوية المكتبة [nnn] .**

**الشرح:** وصلة الى وحدة خدمة المكتبة التي تستخدم هوية المكتبة المحددة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من صحة هوية المكتبة. تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة الخدمة المكتبة. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**ICM9811 لم يتم العثور على مجموعة التخزين في قاعدة البيانات بالنسبة الى فئة التخزين [nnn].**

**الشرح:** لا يمكن العثور على مجموعة التخزين في قاعدة البيانات بالنسبة لفئة التخزين المحددة.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم بالتحقق من مجموعات التخزين وفئات التخزين المعرفة

**ICM9813 فشل طلب استرجاع الذاكرة الوسيطة .**

**الشرح:** لا يمكن استرجاع العنصر المطلوب. أحد الأسباب يمكن أن يكون بسبب أن الطلب يحتوي على رقم نسخة عنصر غير صحيح أو تاريخ تعديل عنصر غير صحيح .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

## ICM9817 بدء تسوية الحذف .

الشرح: بدء اجراء التحقق من العناصر التي تم حذفها .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

## ICM9818 انتهاء تسوية الحذف .

الشرح: انتهاء اجراء التحقق من العناصر التي تم حذفها .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

## ICM9819 عدد العناصر التي تم تعليمها للحذف : [nnn].

الشرح: اجراء تسوية الحذف قام عشر على عدد العناصر المشار اليها والتي تقوم قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة بالاشارة الى حذفهم. وحدة ادارة المصادر قامت بتعليم هذه العناصر للحذف. العناصر يتم حذفها بصورة فعلية عند تشغيل عملية لوحدة نقل .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بتشغيل وحدة النقل لحذف العناصر بطريقة فعلية .

## ICM9820 معاملات العودة الى الخلف .

الشرح: اجراء تسوية المعاملات عشر على أحد المعاملات الذي تم قطعه أو تمت العودة فيه الى الخلف في قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة .لتحقيق الاتساق بين وحدة خدمة المكتبة ووحدة ادارة المصادر ، يتم أيضا اعادة المعاملات الى الخلف في وحدة ادارة المصادر .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا شيء. الآن البيانات في وحدة خدمة المكتبة والبيانات في وحدة ادارة المصادر متسقة بالنسبة الى هذه المعاملات.

## ICM9821 معاملات تم الالتزام بها .

الشرح: اجراء تسوية المعاملات عشر على أحد المعاملات التي تم اتمامها في قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة. لتحقيق الاتساق بين وحدة خدمة المكتبة ووحدة

ادارة المصادر ، يتم أيضا اتمام المعاملات في وحدة ادارة المصادر .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا شيء. الآن البيانات في وحدة خدمة المكتبة والبيانات في وحدة ادارة المصادر متسقة بالنسبة الى هذه المعاملات .

## ICM9822 فشل في الالتزام بالمعاملة .

الشرح: اجراء تسوية المعاملات عشر على أحد المعاملات التي تم اتمامها في قاعدة بيانات وحدة خدمة المكتبة. ولكن، فشلت عملية اتمام هذه المعاملة على وحدة ادارة المصادر. البيانات في وحدة خدمة المكتبة والبيانات في وحدة ادارة المصادر قد تكون غير متسقة في الوقت الحالي.

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم باعادة تشغيل المعاملة. اذا تكرر حدوث هذه المشكلة، قد يصبح سجل المعاملات في وحدة خدمة المكتبة كبير جدا. قم بتسجيل بيانات تسجيل الخطأ خلال تسوية المعاملات لتحديد تصرف التصحيح. اذا كان هذا التصرف لا يحل المشكلة، اتصل بمثل خدمة IBM.

## ICM9823 حجم الترحيل [nnn] الذي تم توصيفه : [nnn]نسبة Threshold الدنيا : [nnn]العظمى: [nnn] .

الشرح: هذه بيانات عن مواصفات الترحيل الحالية. هذه القيم يتم استخدامها بواسطة وحدة التنظيف لتحديد الحاجة الى اخلاء مساحة الترحيل .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

## ICM9824 حجم الترحيل [nnn] الخالي: [nnn] : نسبة Threshold : [nnn] .

الشرح: هذه بيانات عن كيفية استخدام مساحة الترحيل. هذه القيم يتم استخدامها لتحديد ما اذا كان هناك حاجة لتنظيف مساحة الترحيل. نسبة threshold الخاصة بالترحيل يجب أن تكون أقل من threshold التي تم توصيفها بعد اتمام دورة وحدة التنظيف .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .



---

**ICM9825 تم الغاء اتاحة وحدة ادارة الجهاز**  
**[nnn]. لا يمكن الاتصال بالعناصر**  
**الموجودة على الجهاز .**

**الشرح:** تم الغاء اتاحة وحدة ادارة الجهاز. لا يمكن الاتصال بالعناصر المخزنة على أجهزة متحكم فيها بواسطة وحدة ادارة الجهاز .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام، قم باتاحة وحدة ادارة الجهاز .

---

**ICM9826 لا يوجد سياق مبدئي:[nnn] .**

**الشرح:** لم يتم العثور على سياق مبدئي .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من تصحيح jndi.jar في CLASSPATH الخاص بك .

---

**ICM9827 استثناء في التسمية:[nnn] .**

**الشرح:** لا يمكن حل الاسم المتميز لوحدة خدمة LDAP.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من صحة قيم LDAP\_ROOT\_DN و LDAP\_SECURITY\_PRINCIPAL

---

**ICM9828 لا يمكن تحميل [nnn]**

**الشرح:** لا يمكن تحميل المكتبة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من وجود الملف في المسار الصحيح وأن الملف يمكن الاتصال به .

---

**ICM9829 لا يمكن نسخ كل البيانات، يوجد [nnn]**  
**بابيت متبقية من عملية النسخ .**

**الشرح:** لم يتم نسخ بعض البيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات. تأكد من أن طول البيانات يتلائم مع طول المحتويات في الطلب .

---

**ICM9830 لا يمكن العثور على وحدة التشغيل**  
**JDBC [nnn].**

**الشرح:** لم يتم العثور على وحدة التشغيل JDBC . لا يمكن تكوين وصلة مع قاعدة البيانات.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة ملف icrm.properties للبحث عن اسم وحدة تشغيل JDBC في معامل DBJDBCdriver ، والتحقق من وجود هذا الملف .

---

**ICM9831 تم غلق وصلة قاعدة البيانات، لا يمكن**  
**تنفيذ الوظيفة:[nnn] .**

**الشرح:** تم غلق وصلة قاعدة البيانات قبل تنفيذ الوظيفة المشار إليها. حدثت مشكلة في وصلات قاعدة بيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9832 خطأ SQL:[nnn]، SQLMsg: [nnn]،**  
**SQLState: [nnn].[nnn]**

**الشرح:** حدث خطأ في قاعدة بيانات SQL.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى كتب قاعدة البيانات الصحيحة للحصول على شرح لكود العودة هذا. أيضا، أنظر الى ملف تسجيل أخطاء وحدة ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

---

**ICM9833 فشل في المعاملات .**

**الشرح:** حدث فشل في المعاملات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات .

**التصرف:** حدد المسار الخاص بك لنسخة JDK التي قامت بتكوين الملف. لا تستخدم نسخة JDK الحالية.

#### ICM9839 خطأ في التشفير: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ خلال تشفير كلمة سرية.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

#### ICM9840 خطأ في فك التشفير: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ خلال فك تشفير كلمة سرية. كلمة السرية المخزنة تم تشفيرها باستخدام مفتاح مختلف.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بإيقاف وحدة الخدمة. قم بتعديل كلمة السرية في ملف icrmr.properties وكل acc\_password في RMACCESS في قاعدة البيانات باستخدام كلمة سرية مكونة من نص صريح. أعد بدء وحدة الخدمة.

#### ICM9841 فشل تكوين مفتاح.

**الشرح:** فشلت عملية تكوين مفتاح.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه.

#### ICM9842 لم يتم العثور على Asset | [nnn] في VideoCharger للتشغيل.

**الشرح:** لا يمكن العثور على asset في VideoCharger للتشغيل.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من وجود الملف. ارجع الى ملف تسجيل أخطاء ادارة المصدر لمزيد من المعلومات.

#### ICM9843 VideoCharger asset [nnn] stageTo: [nnn] فشل.

**الشرح:** لا يمكن ترحيل Asset في VideoCharger الى وحدة خدمة أخرى.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

#### ICM9834 لا يمكن العثور على JCE provider [nnn].

**الشرح:** لا يمكن العثور على cipher provider المحدد.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من تركيب cipher provider.

#### ICM9835 لا يمكن العثور على نوع KeyStore [nnn].

**الشرح:** نوع KeyStore غير متاح بواسطة وحدة الاتاحة.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم نسخة Java Development Kit (JDK) المرسله مع Content Manager.

#### ICM9836 لا يمكن ايجاد اللوغاريتم [nnn] في وحدة الاتاحة [nnn].

**الشرح:** لا يمكن العثور على اللوغاريتم Algorithm.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم نسخة Java Development Kit (JDK) المرسله مع Content Manager.

#### ICM9837 استثناء الحشو padding هذا غير موجود.

**الشرح:** لوغاريتم الحشو padding المستخدم غير مدعم بواسطة وحدة الاتاحة.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم نسخة Java Development Kit (JDK) المرسله مع Content Manager.

#### ICM9838 المفتاح الموجود تم تكوينه باستخدام نسخة مختلفة من JDK.

**الشرح:** المفتاح الموجود تم تكوينه باستخدام نسخة مختلفة من Java Development Kit (JDK) عن تلك المستخدمة في الوقت الحالي.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من تشغيل كلا من وحدات الخدمة .

#### VideoCharger asset [nnn] ICM9844 stageFrom: [nnn] فشل .

**الشرح:** لا يمكن ترحيل asset في VideoCharger من وحدة خدمة أخرى .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من تشغيل كلا من وحدات الخدمة .

#### ICM9848 فشل في الحصول على بيانات وحدة خدمة VideoCharger أو Media Archiver ftp

**الشرح:** فشل في محاولة الحصول على بيانات من وحدة خدمة ftp بالنسبة الى VideoCharger أو Media Archiver.

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من أنه جاري تشغيل وحدة خدمة ftp بالنسبة الى VideoCharger، أو Media Archiver

#### ICM9850 فشل dsmInit ، كود العودة: [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء الاتصال بوحدة خدمة Tivoli Storage Manager. أحد الأسباب المحتملة أنه يوجد تطبيق لا يستطيع العثور على ملف الاختيارات المطلوب .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من وجود ملف الاختيارات المحدد بواسطة DSMI\_CONFIG في icmrm.properties. إذا كان ملف الاختيارات لا يعمل، قم بمراجعة كود العودة في Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

#### ICM9851 نسخة API غير متوافقة مع نسخة TSM

**الشرح:** نسخة API غير متوافقة مع نسخة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتعديل نسخة TSM API أو نسخة TSM.

#### ICM9852 فشل في dsmTerminate .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة إنهاء جلسة باستخدام وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM) .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب اتخاذه .

#### ICM9853 فشل dsmRegisterFS لمساحة الملف: [nnn] ، كود العودة: [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تسجيل مساحة ملف في وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM) .

**مكونات:** وحدة ادارة المصدر

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

#### ICM9854 فشل dsmBindMC ، كود العودة : [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء دمج فئة ادارة في وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM) .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

#### ICM9855 فشل ، dsmBeginTxn كود العودة : [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء بدء احدى التعاملات في وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM) .

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

*Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9860 فشل dsmUpdateFS لمساحة الملف :**  
[nnn]، كود العودة: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تعديل مساحة ملف في وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*، وقم بالتصرف المقترح في *Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9861 فشل dsmBeginGetData ، كود العودة:** [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء الحصول على بيانات من وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*، وقم بالتصرف المقترح في *Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9862 فشل dsmGetObj، كود العودة :**  
[nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء الحصول على عنصر من وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*، وقم بالتصرف المقترح في *Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9863 فشل dsmEndGetObj، كود العودة :**  
[nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة إدارة المصدر إيقاف عملية احضار عنصر من وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**ICM9856 فشل dsmSendObj، كود العودة :**  
[nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء ارسال عنصر الى وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*، وقم بالتصرف المقترح في *Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9857 فشل dsmsendData، كود العودة :**  
[nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء ارسال بيانات الى وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*، وقم بالتصرف المقترح في *Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9858 فشل dsmEndSendObj، كود العودة:** [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة إدارة المصدر إيقاف ارسال عنصر الى وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*، وقم بالتصرف المقترح في *Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل.

**ICM9859 فشل dsmEndTxn، كود العودة :**  
[nnn]، كود السبب: [nnn].

**الشرح:** حدث خطأ أثناء انتهاء احدى التعاملات في وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** إدارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application*

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

#### ICM9864 فشل dsmEndGetData، كود العودة: [nnn] .

**الشرح:** حدث خطأ أثناء محاولة ادارة المصدر انتهاء عملية احضار بيانات من وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

#### ICM9865 فشل dsmDeleteObj، كود العودة: [nnn]

**الشرح:** حدث خطأ أثناء حذف عنصر من وحدة خدمة Tivoli Storage Manager (TSM).

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة كود العودة في *Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface*، وقم بالتصرف المقترح في القسم الخاص بتصرف المستخدم لكود العودة المقابل .

#### ICM9866 وحدة ادارة مصدر الذاكرة الوسيطة ووحدة ادارة المصدر المالك لا يمكن أن يكونا نفس الشيء.

**الشرح:** تم رفض طلب استرجاع الذاكرة الوسيطة لأن الطلب يشير إلى أن وحدة ادارة مصدر الذاكرة الوسيطة هو أيضا وحدة ادارة المصدر المالك .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من أن طلب استرجاع الذاكرة الوسيطة يحتوي على اسم وحدة ادارة المصدر المالك الصحيح، أو استخدم طلب استرجاع عادي لاسترجاع العنصر .

#### ICM9867 متغير بيئة تشغيل WAS\_HOME مطلوب. رجاء تحديد متغير بيئة التشغيل الى الدليل الرئيسي الذي يخص WebSphere.

**الشرح:** متغير بيئة التشغيل WAS\_HOME يكون مطلوب عن تشغيل بعد امكانيات وحدة ادارة المصدر. متغير بيئة التشغيل هذا غير محدد في الوقت الحالي .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتعديل اما خواص النظام أو ملفات المواصفات لتحديد متغير بيئة التشغيل الى الدليل الرئيسي الذي يخص WebSphere .

#### ICM9868 رجاء التحقق من متغيرات بيئة التشغيل \$WAS\_HOME و\$rmwebpath

**الشرح:** متغير بيئة التشغيل WAS\_HOME لا يشير الى الموقع الصحيح أو أن متغير بيئة التشغيل rmwebpath غير صحيح .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من تحديد هذه المتغيرات بطريقة صحيحة في نص /etc/rc.cmrproc / المنسق .

#### ICM9869 رجاء التحقق من أن التطبيق الخاص بك قد تم نشره بالطريقة الصحيحة .

**الشرح:** تطبيق Web لوحدة ادارة العناصر قد يكون قد تم نشره بطريقة غير صحيحة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من تطبيق Web لوحدة ادارة المصدر الذي تم نشره والذي يعمل في ظل WebSphere وقم بمراجعة اذا كان قد تم حدوث خطأ أثناء عملية النشر. اذا كان قد حدث خطأ، فانه يجب اعادة نشر التطبيق .

#### ICM9870 دليل

\$WAS\_HOME/installedApps/  
rmwebpath.ear/icrmr.war/  
WEB-INF/classes غير موجود.  
جاري تواجده ..

**الشرح:** تطبيق Web لوحدة ادارة المصدر اما أن يكون لم يتم نشره أو لم يتم نشره بالطريقة الصحيحة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من تطبيق Web لوحدة ادارة المصدر الذي تم نشره والذي يعمل في ظل WebSphere وقم بمراجعة اذا كان قد تم حدوث خطأ أثناء عملية النشر. اذا كان قد حدث خطأ، فانه يجب اعادة نشر التطبيق .

**ICM9873** اما أن يكون DB2INSTANCE  
المتاح غير صحيح أو أنه غير موجود .

**الشرح:** مكونات وحدة ادارة المصدر لا يمكنها الاتصال  
بقاعدة البيانات لأن قاعدة البيانات غير موجودة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تأكد من وجود قاعدة بيانات وحدة ادارة  
المصدر وأن متغير بيئة التشغيل DB2 INSTANCE في  
etc/rc.cmrproc يشير الى مرحلة DB2  
الصحيحة.

**ICM9874** يجب استخدام SSL لبدء الاتصال  
بوظيفة ادارة وحدة ادارة المصادر .

**الشرح:** قمت باستخدام وصلة غير آمنة لارسال بيانات  
بدء الاتصال .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بإعادة ارسال طلب بدء الاتصال باستخدام  
وصلة SSL .

**ICM9875** لا توجد مساحة تخزين كافية على وحدة  
التخزين .

**الشرح:** لا يمكن حفظ عنصر نتيجة نقص مساحة  
التخزين .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم وحدة تخزين مختلفة أو قم بزيادة  
مساحة التخزين .

**ICM9876** حدث خطأ في النظام الفرعي لادارة  
التخزين {0}. SMSMsg. (SMS)

**الشرح:** حدث خطأ أثناء تكوين عبارة (عبارات) SQL  
التي سيتم تطبيقها على قاعدة البيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة SMSMsg للحصول على  
تفاصيل عن الخطأ. قد تكتشف نقص بعض المعاملات  
الضرورية أو أنه لا يمكن العثور على القيم باستخدام  
المدخلات المحددة. ارجع الى سجل وحدة ادارة المصدر  
للحصول على معلومات اضافية.

**ICM9877** تم بنجاح بدء اتصال موجه لنظام  
الفرعي الخاص بإدارة التخزين  
(SMS)، ولكن طلب تغيير كلمة السرية  
على وحدة خدمة LDAP غير مدعم .

**الشرح:** وظيفة تغيير كلمة السرية على وحدة خدمة  
LDAP غير مدعومة في هذا الاصدار .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** استخدم الشاشة الرئيسية لادارة وحدة خدمة  
LDAP لتغيير كلمة السرية .

**ICM9878** {0} عملية جاري بالفعل تشغيلها لقاعدة  
البيانات {1}.

**الشرح:** قمت بمحاول لبدء عملية، ولكن العملية جاري  
تشغيلها بالفعل.

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** لا يوجد تصرف مطلوب. هذه رسالة اخبارية.  
غير مسموح بعمليات البدء المتعددة لنفس العملية .

**ICM9879** انتهاء تشغيل المعاملات لا يمكن تنفيذه  
لهوية المعاملة {0} ID .

**الشرح:** تم الحصول على انتهاء لطلب المعاملة، أو أنه  
جاري تشغيل استعادة غير متزامنة لهوية المعاملة  
المحددة؛ ولكن، لا يمكن اتمام هذه المعاملة .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** حاول تنفيذ عملية الاستعادة غير المتزامنة  
مرة أخرى. اذا تكرر حدوث هذه المشكلة، ارجع الى  
سجلات وحدة الخدمة لمزيد من المعلومات وقم  
بالاتصال بممثل خدمة IBM الخاص بك.

**ICM9900** نسق تاريخ غير صحيح: {0}. نسق  
التاريخ الصحيح هو-YYYY-MM  
DD-hh.mm.ss (2002-12-31-  
00.00.00).

**الشرح:** التاريخ بالطريقة التي تم ادخاله بها بعد تاريخ  
غير معروف. النسق يجب أن يكون-YYYY-MM  
DD:HH.MM.SS

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بتغيير بيانات التاريخ ثم أعد الاحالة .

#### ICM9901 معامِل الإدخال {٠} غير صحيح .

الشرح: معامِل الإدخال غير معروف .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بتغيير المعامِل ثم أعد عملية الاحالة .

#### ICM9902 مسار المخرجات يعد معامِل مطلوب .

الشرح: مسار المخرجات المطلوب لم يتم ادخاله .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: بقم باعادة احالة الطلب مع ادخال مسار المخرجات .

#### ICM9903 مسار المخرجات يعد معامِل مطلوب .

الشرح: مسار المخرجات المطلوب غير صحيح .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: بقم باعادة احالة الطلب مع ادخال مسار مخرجات صحيح .

#### ICM9904 لا يمكن الكتابة الى مسار المخرجات {٠}

الشرح: النظام لا يمكنه الكتابة الى مسار المخرجات .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: بقم باعادة احالة الطلب مع ادخال مسار مخرجات صحيح .

#### ICM9905 معامِلات الإدخال -h help | -f path

[-b begin-date] [-e end-date]

[-v volume]. نسق التاريخ الصحيح

هو YYYY-MM-DD-hh.mm.ss

.(2002-12-31-00.00.00)

الشرح: نسق استخدام RMVolValidation هو :

Usage: icrmvolval -h

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لاستخدام الأمر، اتبع النسق المحدد .

#### ICM9906 خطأ لا يمكن تصحيحه أثناء محاولة

كتابة تقرير. تم إنهاء التحقق. كود

العودة {٠}

الشرح: امكانية التحقق لا يمكنها الكتابة الى التقرير .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى سجل الخطأ لمزيد من المعلومات. اذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بممثل خدمات IBM الخاص بك.

#### ICM9907 تم اتمام عملية التحقق من ادارة

المصادر مع عدم وجود أخطاء أو

تعارضات لنوع التقرير {٠}

الشرح: تم اتمام امكانية التحقق مع عدم العثور على اي مشاكل .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب .

#### ICM9908 عملية التحقق من ادارة المصادر قامت

بالعثور على {٠} مشكلة من النوع

المتزامن .

الشرح: امكانية التحقق قامت بالعثور على مشاكل متزامنة للنوع المحدد .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى سجل التتبع لمزيد من التفاصيل واتخذ الاجراءات التصحيحية. اذا تكرر حدوث المشكلة، ارجع الى موجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمة IBM.

#### ICM9909 أثناء تشغيل امكانية التحقق من ادارة

المصدر، حدثت بعض المشاكل الخاصة

بالتشغيل .

الشرح: أثناء تشغيل امكانية التحقق من ادارة المصدر، حدثت بعض المشاكل الخاصة بالتشغيل .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل التحقق للحصول على مزيد من المعلومات عن الأخطاء .

---

## ICM9910 حدث خطأ أثناء عملية تنسيق مخرجات XML الخاصة بالتحقق من إدارة المصدر .

الشرح: قد لا يتم ترجمة تقرير XML بالطريقة الصحيحة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة ملف تسجيل الخطأ لمزيد من المعلومات. اتصل بموجه النظام الخاص بك أو ممثل خدمات IBM .

---

## ICM9911 حدث خطأ أثناء محاول العثور على وحدة التخزين {0}

الشرح: حدث استثناء أثناء محاولة العثور على وحدة التخزين .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: تأكد من أن اسم وحدة التخزين المحددة صحيح .

---

## ICM9912 حدث خطأ أثناء محاولة الاتصال بقاعدة البيانات لبدء تشغيل قيم الذاكرة الوسيطة

الشرح: قاعدة البيانات كان لا يمكن الاتصال بها أو جداول التجميع كانت غير صحيحة.

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى ملف تسجيل الخطأ لمزيد من المعلومات .

---

## ICM9913 التاريخ الذي تم تحديده لتاريخ البدء يجب أن يسبق التاريخ المحدد لتاريخ الانتهاء .

الشرح: التاريخ الذي تم تحديده بواسطة المحول B- يجب أن يسبق التاريخ المحدد المحول E-.

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بتصحيح تاريخ البدء .

---

## ICM9914 حدث خطأ أثناء تأهيل جدول RMLSITEMS

الشرح: حدث خطأ أثناء تأهيل RMLSITEMS من الاستدعاء الخاص بإجراء LS المخزن .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بالتحقق من إجراءات التخزين .

---

## ICM9915 معاملات الإدخال -h help | -f path [-b begin-date] [-e end-date]. نسق التاريخ الصحيح هو-YYYY MM-DD-hh.mm.ss (2002-12-31-00.00.00)

الشرح: نسق الاستخدام RMLSVValidation هو :  
Usage: icmrmlsval - h

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لاستخدام الأمر، اتبع النسق المحدد .

---

## ICM9916 حدث خطأ أثناء مقارنة بنود إدارة المصدر ووحدة خدمة المكتبة .

الشرح: حدث خطأ أثناء مقارنة بنود وحدة خدمة المكتبة وإدارة المصدر .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: ارجع الى سجل الخطأ لمزيد من المعلومات .

---

## ICM9917 حدث خطأ أثناء استدعاء الاجراء المخزن على وحدة خدمة المكتبة .

الشرح: حدث خطأ أثناء استدعاء الاجراء المخزن على وحدة خدمة المكتبة .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل الخطأ لمزيد من المعلومات

---

## ICM9918 العدد الاجمالي للعناصر التي تم تشغيلها أثناء التحقق: {0}

الشرح: إمكانية التحقق قامت بمراجعة عدد العناصر المحدد .

مكونات :إدارة المصدر Resource manager

التصرف: لا يوجد تصرف مطلوب .



**ICM9919 العدد الاجمالي للعناصر التي لم يتم العثور على الملف بها: { 0 }**

الشرح: امكانية التحقق لا يمكنها ايجاد ملفات للعدد المحدد من العناصر .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9920 العدد الاجمالي للعناصر التي لا يتطابق بها الحجم: { 0 }**

الشرح: امكانية التحقق قامت بالعثور على تفاوت في الحجم لعدد العناصر المحددة .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9921 حدث استثناء I/O: {0}**

الشرح: امكانية التحقق صادفت استثناء I/O .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9922 حدث خطأ في التقارير. التقرير مفتوح بالفعل .**

الشرح: قمت بمحاولة لفتح تقرير ، ولكن التقرير كان مفتوح بالفعل .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9923 حدث خطأ في التقارير .التقرير تم غلقه بالفعل .**

الشرح: قمت بمحاولة لغلاق تقرير ، ولكن التقرير كان مغلق بالفعل .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9924 العدد الاجمالي للعناصر حيث وحدة خدمة المكتبة لا يحتوي على ادخال: { 0 }**

الشرح: امكانية التحقق عثرت على تفاوتات مفردة orphan discrepancies لعدد العناصر المحددة .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9925 العدد الاجمالي للعناصر حيث وحدة خدمة المكتبة لا يحتوي على ادخال: { 0 }**

الشرح: امكانية التحقق عثرت على تفاوتات لعدد العناصر المحددة التي لم يتم العثور عليها في وحدة ادارة المصدر .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9926 العدد الاجمالي للعناصر التي لا تتطابق التواريخ بها: { 0 }**

الشرح: امكانية التحقق قامت بالعثور على تفاوتات في التاريخ لعدد العناصر المحددة .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9927 العدد الاجمالي للعناصر التي لا تتطابق بها المجموعات: { 0 }**

الشرح: امكانية التحقق قامت بالعثور على تفاوتات في التاريخ لعدد العناصر المحددة .

مكونات :ادارة المصدر Resource manager

التصرف: قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9928 مجموعة وحدة خدمة المكتبة لم يتم تعريفها في وحدة ادارة المصدر .**

**الشرح:** المجموعة التي تم اعادتها بواسطة وحدة خدمة المكتبة لم يتم تعريفها في وحدة ادارة المصدر .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة سجل وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9929** لم يتم العثور على الاسم المنطقي لاسم وحدة التخزين: { ٠ }

**الشرح:** لم يتم تعريف اسم منطقي لوحدة التخزين .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من الاسم المنطقي لنظام الحفظ بواسطة الوحدة التابعة لادارة النظام .

**ICM9930** لم يتم العثور على اسم وحدة التخزين للاسم المنطقي: { ٠ }

**الشرح:** لم يتم تحديد اسم وحدة تخزين للاسم المنطقي .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من الاسم المنطقي لنظام الحفظ باستخدام الوحدة التابعة لادارة النظام .

**ICM9931** اسم وحدة خدمة غير صحيح { ٠ }

**الشرح:** لا يمكن العثور على اسم وحدة الخدمة في قاعدة البيانات .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بالتحقق من أسماء وحدة الخدمة بواسطة الوحدة التابعة لادارة النظام .

**ICM9932** تاريخ التعديل { ٠ } غير صحيح .

**الشرح:** تاريخ التعديل للطلب الوارد غير متسق مع تاريخ التعديل الخاص بالعنصر الموجود .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** تحقق من الساعات والفترات الزمنية على كل وحدات ادارة المصدر وأجهزة وحدة خدمة المكتبة للتأكد

من صحتهم. قم أيضا بالتحقق من سجلات وحدة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

**ICM9933** وحدة خدمة مصدر { ٠ } أو تجميع { ١ } غير صحيح لعملية التحديث .

**الشرح:** عملية التحديث لا يمكنها العثور اما على وحدة خدمة المصدر أو التجميع المحددين .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة السجل للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9934** وحدة خدمة الهدف { ٠ } أو التجميع { ١ } غير صحيح لعملية التحديث .

**الشرح:** عملية التحديث لا يمكنها العثور اما على وحدة خدمة الهدف أو التجميع المحدد .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة السجل للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9935** البند بالهوية { ٠ } تم الغاء تخصيصه بواسطة مستخدم آخر .

**الشرح:** قمت بمحاولة لالغاء تخصيص البند المحدد، ولكن تم الغاء تخصيصه في الوقت الحالي بواسطة مستخدم آخر .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة السجل للحصول على مزيد من المعلومات .

**ICM9936** البند بالهوية { ٠ } لا يمكن تخصيصه حيث أنه لم يتم الغاء تخصيصه في الوقت الحالي .

**الشرح:** قمت بمحاولة لتخصيص البند المحدد، ولكنه لم يتم الغاء تخصيصه في الوقت الحالي .

**مكونات:** ادارة المصدر Resource manager

**التصرف:** قم بمراجعة السجل للحصول على مزيد من المعلومات .

## ملاحظات

تم تعديل هذه المعلومات للمنتجات والخدمات المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية .

قد لا تقوم شركة IBM بتقديم نفس المنتجات أو الخدمات أو الخصائص المميزة الموضحة في هذه الوثائق في البلاد الأخرى. ارجع الى ممثل شركة IBM المحلي للحصول على معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة حاليا في المنطقة الخاصة بك. أي إشارة الى منتجات IBM، أو برامجها أو خدماتها لا تصرح أو تدل ضمنا أنه يمكن فقط استخدام منتجات وبرامج وخدمات خاصة بشركة IBM. يمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة تؤدي نفس الوظيفة بحيث لا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لشركة IBM. بالرغم من ذلك، فإنه تقع على عاتق المستخدم تقييم والتحقق من فاعلية أي منتج أو برنامج أو خدمة ليس من النوع IBM.

قد يكون لدى IBM براءات اختراع أو براءة اختراع معلقة تغطي الموضوع الذي تم وصفه في هذه الوثيقة. إن الحصول على هذه الوثيقة لا يعطي أي رخصة لبراءات الاختراع هذه. يمكن ارسال استعلامات عن الرخصة، كتابة الى :

IBM Director of Licensing  
شركة IBM  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

لمعلومات عن الرخص الخاصة بمعلومات Double-Byte (DBCS) اتصل ب IBM Intellectual Property Department في البلد أو قم بارسال استعلامات، كتابة الى :

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

لا يتم تطبيق الفقرة التالية على المملكة المتحدة أو على أي بلد آخر لا تعمل بهذا القانون المحلي:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

بعض البلاد الأخرى لا تسمح بالتنازل ضمنا أو صراحة عن الضمانات الخاصة ببعض المعاملات، لذلك؛ قد لا يتم تطبيق تلك العبارة عليك.

قد تتضمن هذه المعلومات أخطاء تقنية أو أخطاء مطبعية. تم هنا عمل تغييرات المعلومات على فترات منتظمة؛ لذلك سيتم دمج هذه التغييرات عند نشر النسخ الجديدة. قد تقوم شركة IBM بعمل أي تعديلات و/أو تغييرات على هذا المنتج و/أو البرامج المشروحة في هذه الوثائق في أي وقت بدون سابق انذار.

تكون أي إشارة في هذه المعلومات لأي موقع من مواقع شبكة Web الخاص بشركة غير شركة IBM للعلم فقط، ولا يمكن أن تشير بأي حال من الأحوال الى توافقها مع موقع من مواقع شبكة Web. لا تعد المواد الموجودة في مواقع شبكة Web جزء من المواد الخاصة بمنتج شركة IBM ويتم استخدامها بناءا على مسئوليتك الخاصة.

قد تقوم شركة IBM باستخدام أو توزيع أي معلومات يتم اضافتها بأي طريقة مناسبة لها وذلك بدون تقديم أي تعهدات أو التزامات اليك.

الترخيص الخاصة بهذا البرنامج والمطلوب الحصول على معلومات عنها لاتاحة (i) : تبادل المعلومات بين البرامج التي تم تكوينها والبرامج الأخرى بطريقة مستقلة (متضمنة هذا البرنامج) و (ii) استخدام المعلومات التي تم تبديلها بطريقة عادية، ارجع الى:

IBM Corporation  
J46A/G4  
555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95141-1003  
U.S.A.

قد تكون مثل هذه المعلومات متاحة، وفقا للبند والشروط المناسبة، متضمنة في بعض الحالات دفع رسوم .

تم اتاحة البرنامج المرخص المشروح في هذه الوثيقة وكل المعلومات المرخصة والمتاحة له عن طريق شركة IBM وذلك طبقا للبند الخاصة باتفاقية IBM Customer واتفاقية IBM International Program License أو أي اتفاقيات أخرى.

تم تحديد البيانات الموجودة هنا في بيئة تم التحكم فيها. لذلك، قد تختلف النتائج التي تم الحصول عليها في بيئات تشغيل أخرى بطريقة ملحوظة. قد يتم اتخاذ بعض الاجراءات على أنظمة لها مستوى متقدم ولا يوجد ما يضمن أنه سيتم اتخاذ نفس الاجراءات على كل الأنظمة المتاحة. بالإضافة الى ذلك، يمكن تقييم هذه الاجراءات. قد تختلف النتائج الفعلية. يجب أن يتحقق مستخدم هذه الوثيقة من البيانات التي يمكن تطبيقها للبيئة المحددة الخاصة بهم.

يتم الحصول على المعلومات الخاصة بالمنتجات التي لا تنتمي الى شركة IBM من موردي هذه المنتجات والاعلانات الخاصة بهم أو من خلال مصادر النشر الأخرى المتاحة. لم تقوم شركة IBM باختبار هذه المنتجات ولا يمكنها تأكيد صحة عملية التنفيذ أو توافقها أو أي مطالبات أخرى متصلة بالمنتجات التي لا تنتمي لشركة IBM . يجب ارسال الأسئلة الخاصة بإمكانيات المنتجات التي لا تنتمي لشركة IBM الى وحدات دعم هذه المنتجات .

تعد كل العبارات الخاصة بمستقبل شركة IBM هي الموضوعات المطلوب تغييرها بدون ملاحظات بالإضافة الى تحديد الأهداف .

تحتوي هذه المعلومات على أمثلة عن البيانات والتقارير المستخدمة في الأعمال اليومية. لتوضيح هذه الأمثلة؛ تتضمن هذه الأمثلة أسماء بعض الشركات والفروع والمنتجات. تعد كل الأسماء والعناوين أسماء وعناوين افتراضية، وأي تشابه بينها وبين أسماء فعلية يعد من قبل المصادفة.

ترخيص حق الطبع :

قد تحتوي تتضمن هذه المعلومات على برامج لنموذج تطبيق مكتوب باللغة الأصلية، حيث يقوم هذا النموذج بتوضيح تقنية البرمجة على عدة Platforms مختلفة. يمكنك نسخ وتعديل وتوزيع برامج النموذج بأي طريقة بدون الدفع الى شركة IBM وذلك لتطوير واستخدام وتسويق أو توزيع برامج التطبيق التي تتوافق مع Application Programming Interfaces لبيئات التشغيل التي تم كتابة نماذج البرامج لها. لم يتم اختبار تلك النماذج مع كل الظروف. لذلك، لا تستطيع شركة IBM ضمان أو إمكانية خدمة أو اختبار الأداء والوظائف الخاصة بتلك البرامج. يمكنك نسخ وتعديل وتوزيع برامج النموذج بأي طريقة بدون الدفع الى شركة IBM وذلك لتطوير واستخدام وتسويق أو توزيع برامج التطبيق التي تتوافق مع Application Programming Interfaces الخاص بشركة IBM .

## علامات تجارية

تعد المصطلحات التالية عبارة عن علامات تجارية لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة أو أي بلاد أخرى أو كلاهما:

PowerPC	DisplayWrite	IBM
PTX	e-business	400
QBIC	HotMedia	Advanced Peer-to-Peer Networking
RS/6000	Hummingbird	AIX
SecureWay	ImagePlus نظام	AIXwindows
SP	IMS	APPN
VideoCharger	Micro Channel	AS/400
Visual Warehouse	MQSeries	C Set ++
VisualAge	MVS/ESA	CICS
VisualInfo	NetView	DATABASE 2
WebSphere	OS/2	DataJoiner
	OS/390	DB2
	PAL	DB2 Universal Database

Approach و Domino و Lotus و Lotus 1-2-3 و Lotus Notes و SmartSuite تعد علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Lotus Development Corporation في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما.

Intel و Pentium هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة أو البلاد الأخرى أو كلاهما .

Microsoft و Windows و Windows NT و Windows تعد علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft الموجودة في الولايات المتحدة أو في البلاد الأخرى أو كلاهما.

Java وكل العلامات التجارية والشعارات التي تخص Java تعد علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems, Inc. في الولايات المتحدة، أو في بلاد أخرى، أو كلاهما.

UNIX تعد علامة تجارية لشركة Open Group في الولايات المتحدة والبلاد الأخرى .

قد تكون أسماء الشركات والمنتجات والخدمات الأخرى عبارة عن علامات تجارية أو علامات خدمة لأخرين .



---

## بيان بالمطبوعات الفنية

### IBM DB2 Universal Database النسخة ٧,١

- مرجع الرسائل ، الاصدار ١ (GC09-2978-00)
- مرجع الرسائل ، الاصدار ٢ (GC09-2979-00)

### IBM DB2 Universal Database النسخة ٧,٢

- *DB2 UDB Text Information Extender Administration and Programming* (SH12-6732-00)

### IBM Content Manager النسخة ٧,١

- الرسائل والأكواد (SC27-0870)
- التخطيط والتركيب (GC27-0864-00) *Content Manager*

### IBM Enterprise Information Portal النسخة ٧,١

- مرجع برمجة تطبيق البحث عن نص (SC27-0876-01)

### IBM Enterprise Information Portal النسخة ٨,٢

- *Workstation Application Programming Guide* (SC27-1347-01)

### IBM ImagePlus VisualInfo

- *ImagePlus FAF MVS/ESA WRAPI Application Programmer's Guide* (SC34-3113-02)
- *ImagePlus FAF MVS/ESA ، API System Programmer's Guide* (SC34-3120-02)

### Tivoli Storage Manager

- *Tivoli Storage Manager: Using the Application Program Interface* (H26-4123-01)







Program Number: 5724-B19  
5724-B43

Printed in U.S.A.

SB20- 2208- 00

